

19656. 14



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЧ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ**

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ

ГОСТ 19656.14-79

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Редактор *А. С. Капитанов*

Технический редактор *В. Н. Прускова*

Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 24.09.79 Подп. в печ. 26.11.79 0.375 п. л. 0,23 уч. изд. л Тир. 5000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123657, Москва, Новодевический пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер. 6. Зак. 318

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**диоды полупроводниковые СВЧ****ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ****Метод измерения критической частоты**Semiconductor microwave switching diodes.
Measurement method of critical frequency**ГОСТ****19656.14—79**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 сентября
1979 г. № 3457 срок действия установлен

с 01.01 1981 г.до 01.01 1986 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на переключательные СВЧ полупроводниковые диоды и устанавливает метод измерения критической частоты f_{cr} .

Общие условия должны соответствовать ГОСТ 19656.0—74 и ГОСТ 18986.0—74.

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Метод основан на измерении полного входного сопротивления измерительной диодной камеры с включенным в нее измеряемым диодом.

1.2. Режим измерения (уровень СВЧ мощности, частота, напряжение и ток смещения) устанавливается в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения следует производить на установке, структурная схема и требования к элементам которой должны соответствовать ГОСТ 19656.11—75.

2.2. Допускается применять эквиваленты диодов в режимах короткого замыкания и холостого хода, обеспечивающие те же фазы стоячей волны, что и измеряемые диоды в режимах прямого



и обратного смещения с погрешностью, установленной в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Подготовку и проведение измерений следует производить в соответствии с ГОСТ 19656.11—75.

3.2. Для диодов с общей емкостью более 1,0 пФ допускается плоскость отсчета определять при короткозамкнутом центральном проводнике измерительной диодной камеры.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Критическую частоту f_{kp} в ГГц следует определять по формуле

$$f_{kp} = \frac{c}{\pi} \sqrt{\frac{\sin \beta_2 \cdot \sin \beta_4}{\left(\frac{\Delta l_3}{\cos^2 \beta_1 \left(1 + \frac{\tg \beta_1}{\tg \beta_2} \right)^2} - \Delta l_1 \right) (\Delta l_3 \sin \beta_2 - \Delta l_2 \sin^2 \beta_4)}}, \quad (1)$$

$$\text{где } \beta_1 = \frac{2\pi}{\lambda} (l_3 - l_1);$$

$$\beta_2 = \frac{2\pi}{\lambda} (l_2 - l_1);$$

$$\beta_4 = \frac{2\pi}{\lambda} (l_4 - l_1);$$

$\Delta l_1; \Delta l_2; \Delta l_3; \Delta l_4; l_1; l_2; l_3; l_4$ — значения, определяемые по ГОСТ 19656.11—75, мм;
 λ — длина волны в измерительной линии, мм;
 c — скорость света $3 \cdot 10^{11}$ мм/с.

4.1.1. При выполнении условий:

$$\cos^2 \beta_1 \left(1 + \frac{\tg \beta_1}{\tg \beta_2} \right)^2 < 1,05;$$

$$\sin \beta_2 > 0,95$$

критическую частоту f_{kp} в ГГц определяют по формуле

$$f_{kp} = \frac{c}{\pi} \frac{\sin \beta_4}{\sqrt{(\Delta l_3 - \Delta l_1)(\Delta l_4 - \Delta l_2 \sin^2 \beta_4)}}, \quad (2)$$

4.1.2. При применении эквивалентов диодов, соответствующих требованиям п. 2.2, критическую частоту определяют по формуле

$$f_{kp} = \frac{c}{\pi} \frac{\sin \beta_4}{\sqrt{\frac{(\Delta I_2 - \Delta I_1)(\Delta I_4 - \Delta I_3)}{(\Delta I_2 + \Delta I_1)(\Delta I_4 + \Delta I_3)}}} \cdot \left(1 + \frac{\operatorname{tg} \beta_1}{\operatorname{tg} \beta_4}\right). \quad (3)$$

4.1.3. При известных значениях прямого сопротивления потерь, обратного сопротивления потерь и емкости структуры диода критическую частоту определяют по формуле

$$f_{kp} = \frac{1}{2\pi(C - C_{kon}) \cdot \sqrt{r_{kp} \cdot r_{obr}}}, \quad (4)$$

где C — общая емкость диода, измеренная по ГОСТ 18986.4—73, Φ ;

C_{kon} — конструктивная емкость диода, устанавливаемая в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов, Φ ;

r_{kp} — прямое сопротивление потерь, измеренное по ГОСТ 19656.11—75, Ом;

r_{obr} — обратное сопротивление потерь, измеренное по ГОСТ 19656.11—75, Ом.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Погрешность измерения критической частоты должна быть в пределах $\pm 35\%$ с вероятностью $P^* = 0,997$ для значений f_{kp} менее 400 ГГц, и в пределах $\pm 50\%$ с вероятностью $P^* = 0,997$ для значений f_{kp} выше 400 ГГц, при измерении в диапазоне частот 0,5—5 ГГц.

При измерениях на других частотах погрешность измерения критической частоты устанавливается в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.

Расчет погрешности измерений приведен в справочном приложении.

1. Расчет погрешности измерения критической частоты

Погрешность измерения f_{kp} определяется по формуле

$$\delta f_{kp} = \sqrt{(A_1 \delta C)^2 + (A_2 \delta C_{kon})^2 + (A_3 \delta r_{np})^2 + (A_4 \delta r_{obp})^2}, \quad (1)$$

где δC — погрешность измерения общей емкости диода (ГОСТ 18986.4—73);
 δC_{kon} — погрешность измерения конструктивной емкости диода (ГОСТ 18986.4—73);
 δr_{np} — погрешность измерения прямого сопротивления потерь (ГОСТ 19656.11—75);
 δr_{obp} — погрешность измерения обратного сопротивления потерь (ГОСТ 19656.11—75);
 A_1, A_2 — значения, определяемые по формулам.

$$A_1 = \frac{C}{C - C_{kon}}; \quad (2)$$

$$A_2 = \frac{C_{kon}}{C - C_{kon}}; \quad (3)$$

$$A_3 = 0,5; \quad (4)$$

$$A_4 = 0,5; \quad (5)$$

2. Пример расчета погрешности

Данные для расчета: $f_{kzmin} = 5$ ГГц; $\Delta l_1 = 0,191$ мм; $\Delta l_2 = 0,191$ мм; $\Delta l_3 = 0,57$ мм;
 $\Delta l_4 = 0,3$ мм; $l_2 - l_1 = 1,8$ мм; $l_4 - l_1 = 13,6$ мм; $l_4 - l_3 = 11,5$ мм; $C = 0,26$ пФ;
 $C_{kon} = 0,1$ пФ; $Z_s = 50$ Ом.

В результате вычислений по формулам ГОСТ 19656.11—75, ГОСТ 18986.4—73 и формулам (1)–(5) настоящего приложения получаем: $r_{np} = 1,04$ Ом; $r_{obp} = 6,8$ Ом; $\delta r_{np} = 22,6\%$; $\delta r_{obp} = 18\%$; $\delta C = 13\%$; $\delta C_{kon} = 25\%$; $A_1 = 1,710$; $A_2 = 0,715$.

Значение погрешности измерения f_{kp} равно

$$\delta f_{kp} = \sqrt{(1,71 \cdot 13,0)^2 + (0,715 \cdot 25,0)^2 + (1,5 \cdot 22,6)^2 + (0,5 \cdot 18,0)^2} = 32\%;$$

f_{kp} , рассчитанная для данного случая по формуле (4) настоящего стандарта, равна 400 ГГц.

Погрешность измерения критической частоты при расчете по упрощенным формулам (2), (3) настоящего стандарта не превышает значений, указанных в разд. 5.