

Ассоциация Монтажавтоматика
ООО "НОРМА-ПТМ"

Средства автоматизации

**Преобразователи для связи приборов и регуляторов
различных систем, блоки питания, блоки извлечения
корня, барьеры безопасности и
барьеры искрозащиты**

Справочник

ИМ 14-11-2005

Москва
2005

Справочник ИМ 14-11-2005 разработан ООО «НОРМА-ПТМ»
(взамен ИМ 14-11-01)
Под общей редакцией Захаровой Н.П.

Справочник составлен на основании сведений, полученных от заводов-изготовителей

В справочнике приведены основные технические характеристики на средства автоматизации: преобразователи, блоки питания, блоки извлечения корня, барьеры безопасности, барьеры искрозащиты.

В графе «Изготовитель» дается условное обозначение предприятия-изготовителя. В конце справочника по условному обозначению предприятия - изготовителя пользователь найдет адреса предприятия, электронной почты и web-страницы; контактные телефоны.

Замечания и предложения по содержанию справочника
просим направлять по адресу:

Ассоциация Монтажавтоматика ООО НОРМА-ПТМ
123308, г.Москва Д-308, 3-я Хорошевская улица, дом 2
Телефон/факс: (095) 191-04-36, факс 191-03-98
E-mail: norma_ca@mtu-net.ru

© ООО "НОРМА-ПТМ", 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Алфавитный указатель.	4
1. Измерительные преобразователи.	6
2. Нормирующие преобразователи.	22
3. Преобразователи входных сигналов электропневматических.	30
4. Преобразователи входных сигналов пневматических.	32
5. Блоки питания.	34
6. Блоки извлечения корня.	53
7. Барьеры безопасности.	55
8. Барьеры искрозащиты.	62
9. Преобразователи разные.	65
Адреса и телефоны заводов-изготовителей (поставщиков)	71

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тип	Позиция	Тип	Позиция	Тип	Позиция
1 Измерительные преобразователи					
БКВ-1	1.51	ИП1	1.47	ПКЦ-1101С	1.17
ДВ 005	1.50	ИП1Ex	1.47	ПС-4	1.38
E842/1	1.25	ИП 020	1.46	ПС-052..Р	1.8
E846/1-М1	1.26	ИП-10(ИП-Т10, ИП-С10,	1.44	ПС-062..Р	1.8
E846/2-М1	1.26	ИП-Т10И, ИП-С10И)		ПЭН-022Р-01	1.7
E846/3-М1	1.26	ИП-20(ИП-Т20, ИП-С20)	1.45	Ф8024	1.35
E848-М1	1.33	ИПМ-0196	1.2	Ф8029-М1	1.41
E849-М1	1.34	ИПМ 0196/МО	1.3	Ш78	1.12
E849-Ц	1.24	ИПМ 0196Ex/МО	1.3	Ш79	1.13
E850-М1	1.40	ИПМ 0299Ex/M1, M2	1.4	Ш-703М1	1.20
E851/1	1.27	ИПМ 0399	1.5	Ш-704М1	1.21
E851/2	1.27	ИПТ-1	1.10	Ш-705М1	1.22
E851/3	1.27	ИПТВ-056	1.48	Ш711/1-1	1.53
E851/4	1.27	ИПС-1	1.10	Ш711/2-1	1.53
E854/1-М1	1.28	ИС-13М	1.1	Ш9327	1.43
E854/2-М1	1.28	ИТ-1	1.42	Ш9327И	1.43
E-854-Ц	1.23	ИТ-1-Ex	1.42	ЭП 4700	1.18
E855/1-М1	1.29	ITEMP	1.49	ЭП 4702	1.18
E855/2-М1	1.29	ПИ-ТО12	1.6	ЭП 4701	1.19
E855/3-М1	1.29	ПИ-СО11	1.6	ЭП 4703	1.19
E-855-Ц	1.23	ПИ 9701	1.11	ЭП8005	1.36
E856/1	1.30	ПИТ-180	1.52	ЭП8005/1	1.36
E856/3	1.30	ПКТ-40С	1.9	ЭП8005/4	1.36
E856/5	1.30	ПКЦ-1П	1.14	ЭП8005/2	1.36
E856/7	1.30	ПКЦ-1Д	1.14	ЭП8005/3	1.36
E857/1	1.31	ПКЦ-1104	1.15	ЭП8007	1.37
E857/3	1.31	ПКЦ-1101	1.16	ЭП8009	1.39
E858	1.32				
2 Нормирующие преобразователи					
БНП	2.8	НПТ-1	2.9	ПКЦ-1103	2.12
НП 002	2.5	НПТ-1Г	2.9	ППТ-2.1	2.11
НП-02	2.1	НПТ-2	2.10	ПРИНТ	2.13
НП-03	2.1	НПТ-2Р	2.10	Ш9321	2.4
НП-Н10,	2.7	2000Н	2.2	Ш9322	2.4
НП-П10	2.7	2000НМ	2.3	Ш9324	2.6
НП-Р10	2.7	ПКЦ-1102	2.12		
3 Преобразователи входных сигналов электропневматических					
ЭП-0000	3.1	ЭП-Ex	3.2	ЭПП	3.3
4 Преобразователь входных сигналов пневматических					
ПЭ-1	4.1	ДПЭ-4	4.4	Астра-16М	4.6
ПЭ-1Р	4.2	Астра-8М	4.5	АСТРА-1И	4.7
ПЭ-4	4.3				
5 Блоки питания					
БКП-36	5.21	2000К	5.6	БПС21	5.35
БНН-151	5.11	22П-36М	5.14	БПС-24М	5.37
БНН-152	5.11	2000П	5.4	БПС-30М	5.37
БП1	5.24	2000П-Ex	5.4	БПС-36М	5.37
БП12	5.22	БПВД-8-001	5.41	БПС-90	5.13
БП "Карат-22"	5.7	БПЗС-Ex	5.3	БПС-96ПР	5.33
БП-24	5.28	БПД-24	5.1	БПС-300	5.16
БП-24-1(Р)	5.34	БПД-40	5.1	БПС-300-Ex-1к	5.17
БП-24И	5.28	БПД-40-Ex	5.1	БПС-300-Ex-2к	5.17
БП30	5.23	БЛИ	5.29	Метран-602	5.8
БП-36	5.19	БЛИ1	5.30	Метран-604	5.8
БП96	5.9	БЛИ4	5.31	МИДА-БП-101	5.39
БП99	5.36	БПК-24	5.20	МИДА-БПП-102 Ex	5.39
БП-9340	5.18	БПК-40М	5.2	П300	5.32
4БП36	5.12	БПК-40-Ex	5.2	ПТС-4И	5.25
22БП-36	5.15	БПЛ	5.27	САПФИР-БП	5.26
591	5.10	БПР-1	5.38	C-24	5.40
2000БПП	5.5				
6 Блоки извлечения корня					
БИК-1	6.3	БИК-1РИ	6.6	БИК36М	6.1

Тип	Позиция	Тип	Позиция	Тип	Позиция
БИК-1М	6.2	БИК-21	6.5	Ш9332	6.4
БИК-1Р	6.6				
7 Барьеры безопасности					
2000БГ	7.1	БИБ2	7.5	БИБ5	7.8
2000БИ	7.2	БИБ3	7.6	БИ-Т	7.3
БИБ1	7.4	БИБ4	7.7		
8 Барьеры искрозащиты					
БИ-1-М	8.5	БИП-1	8.3	Сигнал	8.4
БИЗ	8.1	РИФ	8.2		
9 Преобразователи разные					
МП-П2	9.7	НС-П2	9.7	ППГ-Р-100	9.2
МП-П3	9.7	НС-П3	9.7	ПТ-С	9.8
МП-П4	9.7	ПбЭ-10	9.4	ПТ-СМ	9.9
МПКТ-01	9.3	ПДЭ-01	9.5	ПТ-СМ-Ex	9.10
МС-П1	9.7	ПДЭ-02	9.6	ПТСВ	9.11
МС-П2	9.7	ПММ-32-1	9.12	ПЭГ-Д-1М	9.1
НС-П1	9.7				

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изготовитель
1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ			
1.1	Преобразователь измерительный ИС-13М ТУ 51-03-88-00	<p>Преобразователь предназначен для совместной работы с первичными преобразователями неэлектрической величины (давления), имеющими электрические выходные сигналы в виде относительного сопротивления и преобразования сигналов в унифицированные сигналы постоянного тока 0-5мА.</p> <p>Преобразователь не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных помещениях, содержащих в воздухе примеси агрессивных веществ.</p> <p>Диапазон измерения относительного сопротивления 0,04-0,2.</p> <p>Число каналов преобразования – 2</p> <p>Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности каждого измерительного канала - ±0,4%</p> <p>Масса, кг – 7</p> <p>Габаритные размеры, мм – 130x275x330</p>	КОООЗ
1.2	Измерительные преобразователи модульные ИПМ-0196 Госреестр средств измерений № 16902-97 42 1000	<p>Для преобразования температуры от термопреобразователей сопротивления с НСХ-50М, 100М, 50П, 100П, Pt100 в унифицированные выходные сигналы 0-5; 4-20мА</p> <p>Имеет сигнализацию обрыва или к.з. цепи термопреобразователя</p> <p>Питание, В - от источника постоянного тока напряжением 24В</p> <p>Конструктивно и функционально выполнены в Евростандарте DiN 43700</p> <p>Монтаж - реечный (на шине DiN)</p> <p>Габаритные размеры, мм - 23x75x125</p>	ЧКМ
Диапазон преобразования температуры, °C	Предел основной приведенной погрешности, %	Тип первичного преобразователя (НСХ)	Модуль (код по выходному сигналу)
-50...50	0,25	TCM(50M, 100M), TСП (50П, 100П, Pt100)	ИПМ 0196/M(0,1)-(0,05, 420)
-25...25	0,5		
0...50	0,5		
0...100	0,25		
0...150	0,25	TCM (50M, 100M)	ИПМ 0196/M(1)-(0,05, 420)
0...200	0,25	TСП (50M, 100M), TСП (50П, 100П, Pt100)	
0...200	0,5	TXA(K)	
0...200	0,5	TXK(L)	ИПМ 0196/M(1)-(0,05, 420)
0...300	0,25	TСП (50П, 100П, Pt100)	ИПМ 0196/M(0,1)-(0,05, 420)
0...300	0,5	TXK(L)	ИПМ 0196/M(1)-(0,05, 420)
0...400	0,5	TСП (50П, 100П, Pt100)	ИПМ 0196/M(0,1)-(0,05, 420)
0...500	0,25		
0...600	0,5		
0...600	0,5	TXA(K)	ИПМ 0196/M(1)-(0,05, 420)
0...900	0,5	TXK(L)	
0...900	0,5	TXA(K)	
0...1300	0,5	TXA(K)	ИПМ 0196/M(0,1)-(0,05, 420)
300...1300	0,5	TПП(S)	
800...1800	0,5	TВР(A)	
1.3	Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0196/МО ИПМ 0196Ex/МО ТУ4227-022-132997-00 Государственный реестр средств измерений РФ № 20895-01	<p>Преобразователи обеспечивают непрерывное преобразование сигналов термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических и преобразователей с унифицированными выходными сигналами в унифицированные сигналы постоянного тока 0-5мА или 4-20мА.</p> <p>Области применения: промышленность, сельское хозяйство, лабораторные исследования</p> <p>ИПМ196Ex/МО – выполнены во взрывозащищенном исполнении имеют входные искробезопасные электрические цепи уровня «ib», маркировку взрывозащиты «ExibIIС».</p> <p>Входные сигналы: от термопреобразователей сопротивления ТСМ, ТСП и преобразователей термоэлектрических ТХА, ТХК, ТПП, ТВР, ТЖК</p> <p>Выходные сигналы: унифицированные сигналы постоянного тока 0-5мА или 4-20мА</p> <p>Индикация обрыва цепей</p> <p>Выход на одну или две гальванически связанные нагрузки</p> <p>Монтаж на металлической рейке DIN30мм.</p>	НППЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		Зависимость выходного токового сигнала от преобразуемой величины - линейная	
1.4	Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0299Ex/M1, M2 ТУ4227-022-132997-00 Государственный реестр средств измерений РФ № 20895-01	<p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов преобразователей с унифицированным выходным сигналом 4-20mA в унифицированный сигнал 4-20mA.</p> <p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) в унифицированные сигналы 4-20mA.</p> <p>ИПМ0296Ex/M1, M2 – выполнены во взрывозащищенном исполнении имеют входные искробезопасные электрические цепи уровня «ib», маркировку взрывозащиты «ExibIIIC».</p> <p>Входной и выходной сигналы:</p> <p>ИПМ0299Ex/M1 – унифицированный сигнал постоянного тока 4-20mA;</p> <p>ИПМ0299Ex/M2 – от ТС типа 50M, 50P, 100M, 100P, Pt100, ТП типа ТХА</p> <p>Все модули имеют один канал</p> <p>Зависимость выходного токового сигнала от преобразуемой величины - линейная</p> <p>Имеют гальваническую развязку между входной и выходной цепями.</p> <p>ИПМ 0299Ex/M1, M2 выдерживают длительную перегрузку по входному сигналу, превышающему диапазон изменения входного сигнала на 25%.</p> <p>ИПМ 0299Ex/M1, M2 выдерживают без повреждений обрыв и короткое замыкание входных цепей</p> <p>Монтаж на металлической рейке DIN30мм.</p> <p>Электропитание: напряжение постоянного тока, В - 36±10%;</p> <p>Потребляемый ток, мА – не более 25; потребляемая мощность, Вт – не более 1</p> <p>Степень защиты корпуса – IP30</p> <p>Условия эксплуатации (соответствуют группе С3 по ГОСТ 12997: температура окружающего воздуха, °C – от –10 до +50; влажность, %, при 35°C – 95</p> <p>Межповерочный интервал – 1 год</p>	НППЭ
1.5	Измерительные преобразователи модульные ИПМ 0399 ТУ4227-026-132997-00	<p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) и преобразователей с унифицированными выходными сигналами в унифицированные сигналы 0-5, 0-20 или 4-20mA</p> <p>ИПМ0399 являются микропроцессорными, переконфигурированными потребителем приборами. Они работают как в автономном режиме, так и под управлением компьютерной программы через последовательный интерфейс.</p> <p>Монтаж на металлической рейке DIN30мм.</p> <p>Габаритные размеры, мм:</p> <p>ИПМ0399/M0 – 60,5x78x22,5;</p> <p>ИПМ0399/M1 – 125x75x23;</p> <p>ИПМ0399/M2 – 125x75x45;</p> <p>ИПМ0399/M3 – 125x75x70</p> <p>Входные сигналы: 50M, 50P, 100M, 100P, Pt100, ТХА, ТПП, ТВР, ТЖК, 0-5mA, 4-20mA, 0-20mA, 0-100mV, 0-320Ом</p> <p>Выходные сигналы:</p> <p>ИПМ0399/M0 – 0-5mA, 4-20mA</p> <p>ИПМ0399/M1 - 0-5mA, 0-20mA, 4-20mA</p> <p>ИПМ0399/M2, ИПМ0399/M3 – 2x(0-5mA), 2x(0-20mA), 2x(4-20mA)</p> <p>Функция корня квадратного для унифицированных сигналов</p> <p>Линейное преобразование сигналов</p> <p>Питание – 24-42В; ИПМ0399/M3 – ~220В, 50Гц</p> <p>Взрывозащищенной исполнение</p>	НППЭ
1.6	Измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом ПИ-ТО12 ПИ-СО11	<p>Для преобразования термоэлектродвижущей силы преобразователей термоэлектрических и преобразователей сопротивления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока</p> <p>Выходной сигнал - 0-5mA, 4-20mA, 0-10В</p> <p>Номинальная статическая характеристика:</p> <p>ПИ-СО11 - 50M, 100M, 50P, 100P (50Си, 100Си, 50pt, 100pt)</p> <p>ПИ-ТО12 - ХА(К), ХК(Л), ПП(С), ПР(В), ВР(А)-1</p> <p>Диапазон измеряемых температур, с разбивкой на поддиапазоны,</p>	ЛОЗТ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		$^{\circ}\text{C}$: ПИ-СО11 - от -200 до +600; ПИ-ТО12 - от -50 до 2200	
	Измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом ПИ-ТО12 ПИ-СО11 БАУИ.405521.002ТУ	<p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов с первичных преобразователей температуры в унифицированный выходной сигнал.</p> <p>Зависимость выходного сигнала от температуры – линейная</p> <p>Выходной сигнал постоянного тока: от 0 до 5mA; от 4 до 20mA; от 0 до 10В в зависимости от исполнения преобразователя</p> <p>Питание преобразователей осуществляется от источника постоянного тока напряжением:</p> <p>24V(+10; -15)% - для преобразователей с выходным сигналом (0-5)mA и (0-10)V;</p> <p>(12-36)V – для преобразователей с выходным сигналом (4-20)mA</p> <p>Потребляемая преобразователем мощность – не более 1Вт</p> <p>Преобразователи ПИ-ТО12 обеспечивают компенсацию температуры свободных концов термоэлектрических преобразователей</p>	ЛЭ
1.7	Преобразователь измерительный ПЭН-022Р-01	<p>Для преобразования сигналов преобразователей термоэлектрических в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.</p> <p>Номинальная статическая характеристика: ХА, ХК</p> <p>Выходной сигнал: 0-10В</p> <p>Диапазон измеряемых температур, $^{\circ}\text{C}$ - 0-800</p>	ЛОЗТ
1.8	Преобразователи измерительные ПС-052...Р ПС-062...Р	<p>Для преобразования сигнала преобразователя сопротивления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока напряжением 0-50mV при сопротивлении нагрузки 50-300кОм и от 300кОм до ∞</p> <p>Диапазон измеряемых температур, $^{\circ}\text{C}$ - от -50 до +600</p> <p>Погрешность преобразования входного сигнала, % - 0,5</p>	ЛОЗТ
1.9	Прибор контроля температуры ПКТ-40С	<p>Для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления в унифицированный сигнал постоянного тока напряжением 0-5В или 0-10В</p> <p>Номинальная статическая характеристика: 50П</p> <p>Диапазон измеряемых температур, $^{\circ}\text{C}$ - от -50 до +600</p> <p>Погрешность измерения, % - \pm 1</p>	ЛОЗТ
1.10	Преобразователи измерительные ИПТ-1 ИПС-1	<p>Для преобразования сигналов термопреобразователя сопротивления (ИПС-1) и преобразователя термоэлектрического (ИПТ-1) в унифицированный выходной сигнал постоянного тока напряжением 0-5В или 1-10В</p> <p>Номинальная статическая характеристика:</p> <p>ИПТ-1 - ХА, ХК;</p> <p>ИПС-1 - 50П</p> <p>Диапазон измеряемых температур, $^{\circ}\text{C}$:</p> <p>ИПТ-1 - 0-800;</p> <p>ИПС-1 - от -50 до +600</p> <p>Погрешность преобразования, % - \pm 1</p>	ЛОЗТ
1.11	Измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом общепромышленного и взрывозащищенного исполнения ПИ 9701 ТУ 50-97 ДДШ 0.282.003ТУ	<p>Измерительные преобразователи предназначены для преобразования сигналов с термоэлектрических преобразователей и термо-преобразователей сопротивления в унифицированный токовый выходной сигнал или сигнал в виде напряжения.</p> <p>Преобразователи могут эксплуатироваться в средах взрывоопасных зон, содержащих аммиак, азотоводородную смесь, углекислый газ, природный или конвертируемый газ и его компоненты, а также агрессивные примеси сероводорода и сернистого ангидрида в допустимых пределах по ГОСТ 12.1.005</p> <p>Выходной сигнал постоянного тока или напряжения: 0-5mA, 4-20mA, 0-5В</p> <p>Входное сопротивление (для работы с термопарами) – 10кОм</p> <p>Номинальное напряжение питания – 24В</p> <p>Предельное напряжение питания: 12-36В</p> <p>Мощность потребляемая преобразователем – не более 0,8Вт</p> <p>Время установления рабочего режима после включения – не более 15мин</p> <p>Время установления выходного сигнала после включения – не более 1с</p> <p>Маркировка по взрывозащите - 1ExdIIIBT6</p> <p>Условия эксплуатации – от 0 до $+50^{\circ}\text{C}$</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – IP54</p>	ОЗЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики		Изго- това- тель
		Устойчивость к вибрации – группа исполнения N4 Средняя наработка на отказ – 50000ч Вид климатического исполнения – Т3 по ГОСТ 15150 Масса – 0,5кг		
Диапазон измеряемых с ПИ тем- ператур, °C	Номинальная статическая характе- ристика (НСХ)	Выходной сигнал	Класс точности	
-200...+50			0,2	
-100...+50			0,2	
-50...+50			0,2	
-25...+25			0,25	
0...+50	50П, 100П		025	
0...+100			0,2	
0...+150			0,2	
0...+200			0,2	
+150...+200			0,25	
+200...+300			0,2	
+200...+400			0,2	
+400...+600			0,2	
-50...+50			0,25	
-25...+25			0,5	
0...+50			0,5	
0...+100	50М, 100М	(0-5)мА (4-20)мА	0,5	
0...+200			0,25	
+50...+100			0,5	
+100...+150			0,5	
0...+400	XА(К)		0,5	
0...+1000			0,6	
+400...+800			0,5	
+800...+1100			0,6	
+50...+200	XK (L)		1,5	
+300...+500			1,5	
+200...+800			0,6	
+800...+1200	ПП(С)		1,0	
+1200...+1600	ПР(В)		1,0	
+400...+1200			0,5	
+600...+1200	НН(Н)		0,6	
+600...+1150			0,5	
+50...+500	ЖК(Ж)		0,5	
0...+200	100П		0,2	
0...+100	50М	(0-5)В	0,5	
0...+200	50М		0,2	
1.12	Преобразователи изме- рительные однока- нальные Ш78 ТУ25-0435-0039-82	Для преобразования сигналов термопреобразователей (ТХК, ТХА, ТПП, ТПР, ТВР) и сигналов датчиков напряжения постоянного тока (входной сигнал 0-50 мВ в унифицированный сигнал 0-5мА или 0-10 В). Диапазон измеряемых температур – от -200 до 1800 °C Класс точности – 0,25; 0,4	ЛАОМ	
1.13	Преобразователи изме- рительные однока- нальные Ш79 ТУ25-0435-0040-82	Для преобразования сигналов термопреобразователей сопротив- ления ТСМ, ТСП в унифицированный сигнал 0-5 мА или 0-10В. Диапазон измеряемых температур – от -200 до 650 °C Класс точности – 0,25; 0,4	ЛАОМ	
1.14	Приборы контроля давления цифровые ПКЦ-1П ПКЦ-1Д ТУ 4221-025- 10474265-98 42 2181	Предназначены для измерения и отображения на цифровом све- тодиодном индикаторе давления неагрессивных газов, а также - преобразования давления в унифицированный сигнал постоянно- го тока. Прибор имеет сигнализацию о выходе измеряемого параметра за заданные значения (нижний и верхний уровень). Основная погрешность, % - не более ±1 Диапазон индикации – 0-100%; абсолютные единицы измерения давления Индикация измеряемого параметра – 3,5разряда Цвет индикатора – зеленый или красный Выходные сигналы: аналоговый постоянного тока, мА – 0-5; 4-20; два дискретных – переключающий «сухой контакт», 240В, ЗА Сигнализация нижнего и верхнего уровней – 2 светодиодных	НППА	

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		индикатора Напряжение питания, В – 220 Потребляемая мощность, ВА, не более – 5 Климатическое исполнение – УХЛ4.2 Температура окружающего воздуха, °С – 5-50 Габаритные размеры по DIN 43700, мм – 48x96x120 Масса, кг, не более – 0,6 Диапазон измерения, кПа: ПКЦ-1П – 20-100; ПКЦ-1ДИ – 0-4; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160; 0-250; ПКЦ-1ДВ – 0 до –4; 0 до –10; 0 до –16; 0 до –25; 0 до –40; 0 до –60	
1.15	Прибор контроля давления цифровой программируемый с 2-х или 3-х позиционным регулятором ПКЦ-1104 ТУ 4212-045-10474265-02 42 1282	Прибор предназначен для измерения и отображения на цифровом светодиодном индикаторе давления неагрессивных газов, а также преобразования давления в унифицированный сигнал постоянного тока. Основная погрешность, % - ±0,5 Выходные сигналы: аналоговый постоянного тока, мА – 0-5; 4-20; два дискретных – переключающий «сухой контакт», 240В, 3А Диапазон измерения, кПа – 0...10; 0...50; 0...100 (20...100); 0...250; 0...-10; 0...-60 Индикация измеряемого параметра – 4 разряда Цвет индикатора – зеленый или красный Сигнализация работы реле – 2 светодиодных индикатора Напряжение питания, В – 220 Потребляемая мощность, ВА, не более – 5 Климатическое исполнение – УХЛ4.2 Температура окружающего воздуха, °С – 5-50 Габаритные размеры по DIN 43700, мм – 48x96x120 Подключение входного сигнала – штуцер под трубку ПВХ 4x1мм Масса, кг, не более – 0,6	НППА
1.16	Прибор контроля цифровой программируемый с 2-х или 3-х позиционным регулятором ПКЦ-1101 ТУ 4221-039010474265-01 42 2181	Прибор предназначен для измерения и отображения на цифровом индикаторе значения параметра, поступающего от первичного преобразователя, имеющего электрический выходной сигнал, а также преобразования этого сигнала в один из унифицированных сигналов постоянного тока. Основная погрешность, % - ±0,25; ±0,5 Входной сигнал аналоговый: постоянного тока, мА – 0...5, 4...20; постоянного напряжения, В – 0...10 Выходные сигналы: аналоговый постоянного тока, мА – 0...5; 4...20; 2 дискретных – переключающий «сухой контакт», 240, 3А; напряжение постоянного тока для питания первичных преобразователей, В – 24 Индикация измеряемого параметра – 4 разряда Цвет индикатора – зеленый или красный Сигнализация работы реле – 2 светодиодных индикатора Напряжение питания, В – 220 Потребляемая мощность, ВА, не более – 5 Климатическое исполнение – УХЛ4.2 Температура окружающего воздуха, °С - +5...+50 Габаритные размеры по DIN43700, мм – 48x96x120 Масса, кг – не более 0,6	НППА
1.17	Измеритель сопротивления цифровой ПКЦ-1101С ТУ 4221-039- 10474265-01 42 2181	Прибор предназначен для цифровой индикации параметра, поступающего от датчика сопротивления, преобразования этого сигнала в аналоговый сигнал постоянного тока и сигнализации о выходе параметра за пределы заданных значений. Основная погрешность, % - ±0,5 Входной сигнал: сопротивление, Ом – 0...5000 аналоговый: Выходной сигнал аналоговый постоянного тока, мА – 0...5; 4...20; 2 дискретных – переключающий «сухой контакт», 240, 3А; напряжение постоянного тока для питания первичных преобразователей, В – 24 Длина линии связи от датчика до прибора, м – не более 100 Подключение датчика сопротивления - трехпроводное	НППА

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>Индикация измеряемого параметра – 4 разряда Цвет индикатора – зеленый или красный Сигнализация работы реле – 2 светодиодных индикатора Напряжение питания, В – 220 Потребляемая мощность, ВА, не более – 5 Климатическое исполнение – УХЛ4.2 Температура окружающего воздуха, °С - +5...+50 Габаритные размеры по DIN43700, мм – 48x96x120 Масса, кг – не более 0,6</p>	
1.18	Преобразователи измерительные одноканальные ЭП 4700 ТУ 25-7558.0027-89 ЭП 4702 ТУ 25-7558.0026-89	<p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей (ТХК, ТХА, ТПП, ТПР, ТВР) и сигналов датчиков напряжения постоянного тока (входной сигнал 0-50мВ) в унифицированный сигнал 0-5mA, 4-20mA или 0-10В. Диапазон измеряемых температур: от –200 до +1800°C Класс точности: 0,25, 0,4</p>	ЛАОМ
1.19	Преобразователи измерительные одноканальные ЭП 4701 ЭП 4703 ТУ 25-7588.0026-89	<p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления ТСМ, ТСП и сигналов датчиков напряжения постоянного тока (входной сигнал 0-50мВ) в унифицированный сигнал 0-5mA, 4-20mA или 0-10В. Диапазон измеряемых температур: от –200 до +650°C Класс точности: 0,25, 0,4</p>	ЛАОМ
1.20	Преобразователь измерительный Ш-703М1 ТУ25-7528.0005-88 42 2713	<p>Для преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления в унифицированные сигналы постоянного тока 0-5 или 4-20mA или напряжения постоянного тока 0-10В. Преобразователи Ш703И-М1, Ш703ИК-М1 выпускаются во взрывозащищенном исполнении с искробезопасными входными цепями уровня "ia" имеют маркировку "Exia11c" и предназначены для установки вне взрывоопасных зон. Преобразователи в коррозиестойком исполнении могут работать в среде, содержащей примеси сероводорода и/или сернистого ангидрида в количестве, допустимом ГОСТ 12.1.005-76. По условиям эксплуатации предназначены для работы только в помещениях КИП и А. Номинальная статическая характеристика ТС: 10П, 50П, 100П, 500П, 50М, 100М Быстродействие, с - 0,5 Класс точности - 0,25 Питание переменным током, В - 220, 50Гц; 240, 60Гц Потребляемая мощность, ВА, не более - 7 Допустимая температура окружающей среды, °С - 0-60 Габаритные размеры, мм - 60x160x350 Масса, кг, не более - 2,5</p>	КАОЭ
1.21	Преобразователь измерительный Ш-704М1 ТУ25-7528.0006-88 42 2713	<p>Для преобразования сигналов от реохордов или потенциометрических датчиков в унифицированные сигналы постоянного тока 0-5 или 4-20mA или напряжения постоянного тока 0-10В. Тип датчика - реохорды и потенциометрические датчики Диапазон изменения полного сопротивления реохордов или потенциометрических датчиков, Ом - 90-5000 Время установления входного сигнала, с, не более - 0,5 Класс точности - 0,25 Питание переменным током, В - 220, 240, частотой - 50, 60 Гц Потребляемая мощность, ВА, не более - 7 Допустимая температура окружающей среды, °С - 0-60 Габаритные размеры, мм - 60x160x350 Масса, кг, не более - 2,2</p>	КАОЭ
1.22	Преобразователь измерительный Ш-705М1 ТУ25-7528.0007-88 42 2713	<p>Для преобразования сигналов термопреобразователей электрических в унифицированные сигналы постоянного тока 0-5 или 4-20mA или напряжения постоянного тока 0-10В. Преобразователи Ш705И-М1, Ш705ИК-М1 выпускаются во взрывозащищенном исполнении с искробезопасными входными цепями уровня "ia", имеют маркировку "Exia11c" и предназначены для установки вне взрывоопасных зон. Преобразователи в коррозиестойком исполнении Могут работать в среде, содержащей примеси сероводорода и/или сернистого ангидрида в количестве, допустимом ГОСТ 12.1.005-76. По условиям эксплуатации предназначены для</p>	КАОЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>работы только в помещениях КИП и А.</p> <p>Диапазон измерения температур, ${}^{\circ}\text{C}$ - от -200 до +1800</p> <p>Тип датчика: ТХК, ТХА, ТПП, ТВР, ТПР, ТМК</p> <p>Класс точности - 0,25</p> <p>Быстродействие, с, не более - 0,5</p> <p>Питание переменным током, В - 220</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 7</p> <p>Допустимая температура окружающей среды, ${}^{\circ}\text{C}$ - 0-60</p> <p>Габаритные размеры, мм - 60x160x347</p> <p>Масса, кг, не более - 2,5</p>	
1.23	Преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока Е-854-Ц, Е-855-Ц	<p>Для преобразования переменного тока или напряжения переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока и могут применяться для контроля токов и напряжений электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП энергоемких объектов различных отраслей промышленности, а также для контроля токов и напряжений электрических систем и установок в бытовой и стационарной аппаратуре технической диагностики подвижного состава железных дорог.</p> <p>Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов:</p> <p>для Е854/1-Ц, Е854/2-Ц, Е854/3-Ц – 0-0,5, 0-1,0, 0-2,5, 0-5,0 А;</p> <p>для Е855/1-Ц, Е855/3-Ц, Е855/4-Ц – 0-125, 0-250, 0-400, 0-500 В;</p> <p>для Е855/2-Ц, Е855/5-Ц – 75-125В</p> <p>Диапазон измерения выходных сигналов, мА – 0-5, 4-20</p> <p>Габаритные размеры, мм – 120x110x80</p> <p>Масса, кг – 0,7</p>	ВПОЭ
1.24	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока Е849-Ц	<p>Для линейного преобразования активной и реактивной мощности трехфазных трехпроводных цепей переменного тока в два гальванически развязанных между собой унифицированных выходящих сигнала постоянного тока.</p> <p>Основная погрешность, %: 0,5; 1</p> <p>Диапазоны измерения входных сигналов:</p> <p>ток : 0-1 (0,5); 0-5 (0-2,5)А;</p> <p>напряжение : Е849/1М1, Е849/7М1, Е849/3М1, Е849/9М1, Е849/6М1, Е849/12М1 – 80-120В;</p> <p>Е849/2М1, Е849/8М1, Е849/4М1, Е849/11М1, Е849/5М1, Е849/10М1 – 0-120В</p> <p>Диапазоны измерения выходных сигналов:</p> <p>ток : Е849/1М1, Е849/7М1, Е849/2М1, Е849/8М1- 0,5mA;</p> <p>Е849/3М1, Е849/9М1, Е849/4М1, Е849/11М1 – ±5mA;</p> <p>Е849/5М1, Е849/10М1 – 0-2,5-5mA;</p> <p>Е849/6М1, Е849/12М1 - 4-20mA</p> <p>Габаритные размеры, мм: 120x110x145</p> <p>Масса, кг: 1,2</p>	ВПОЭ
1.25	Преобразователь измерительный переменного тока Е842/1 ТУ25-04-3318-77	<p>Для линейного преобразования переменного тока в выходной унифицированный сигнал постоянного тока на изменяющуюся нагрузку без дополнительного источника питания.</p> <p>Выходная цепь не имеет гальванической связи с выходной целью и корпусом.</p> <p>Диапазон измерения входных сигналов, А: 0-0,5; 0-1,0; 0-2,5; 0-5,0</p> <p>Диапазон изменения выходного сигнала, мА - 0-5</p> <p>Основная погрешность, % - ± 1,0</p> <p>Время установления выходного сигнала, с, не более - 0,5</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 1,0</p> <p>Допустимая температура окружающей среды, ${}^{\circ}\text{C}$ - от -30 до +50 (могут работать при t - от -40 до +60 ${}^{\circ}\text{C}$)</p> <p>Габаритные размеры, мм - 80x80x90</p> <p>Масса, кг - 0,6</p>	ВПОЭ
1.26	Преобразователь измерительный постоянного тока Е846/1-М1 Е846/2-М1 Е846/3-М1 ТУ25-75-36.031-91	<p>Для линейного преобразования постоянного тока в два унифицированных гальванически развязанных выходных сигнала постоянного тока.</p> <p>Диапазон измерения входных сигналов:</p> <p>Е846/1-М1 - от -5 до +5mA;</p> <p>Е846/2-М1 - от -75 до +75mВ;</p> <p>Е846/3-М1 - 4-20mA</p> <p>Диапазон изменения выходных сигналов, мА:</p> <p>Е846/1-М1, Е846/2-М1 - от -5 до +5</p> <p>Е846/3-М1 - 4-20</p>	ВПОЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тави- тель
		Время установления выходного сигнала, с, не более - 1,0 Основная погрешность, % - ± 0,5 Питание переменным током, В - 220 Потребляемая мощность, ВА, не более - 10 Допустимая температура окружающей среды, °С - от -30 до+50 Габаритные размеры, мм - 120x110x117	
1.27	Преобразователь изме- рительный постоянного тока E851/1 E851/2 E851/3 E851/4 ТУ25-0415.015-85 42 2713	Для преобразования суммы аналоговых сигналов постоянного тока в унифицированный сигнал постоянного тока. Преобразователи являются виброустойчивыми и пылебрызгозащищенными изделиями. Диапазон измерения входных сигналов, мА: E851/1,2 - от -5-0+5 E851/3,4 - 0-5 Количество входов: E851/1,3 - 5; E851/2,4 - 8 Диапазон изменения выходных сигналов, мА: E851/1,2 - от -5-0+5; E851/3,4 - 4-20 Основная погрешность, % - ± 0,5 Питание переменным током, В - 220 Потребляемая мощность, ВА: от измеряемой цепи - 0,1; от цепи питания - 3	ВПОЭ
1.28	Преобразователь изме- рительный переменного тока E854/1-M1 E854/2-M1 ТУ25-7536.058-91 42 2713	Для преобразования входного сигнала переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока. Преобразователи являются виброустойчивыми и пылебрызгозащищенными. Диапазон измерения входных сигналов, А - 0-0,5; 0-1,0; 0-2,5; 0-5 Диапазон изменения выходных сигналов, мА : E854/1-M1 - 0-5 E854/2-M1 - 4-20 Основная погрешность, % - 7±0,5 Время установления выходного сигнала, с, не более - 0,5 Питание переменным током, В - 220 Потребляемая мощность, ВА: от измеряемой цепи - 0,5 от цепи питания - 3 Допустимая температура окружающей среды, ° С - от -30 до +60 Габаритные размеры, мм - 120x110x125 Масса, кг, не более - 1,0	ВПОЭ
1.29	Преобразователь изме- рительный напряжения переменного тока E855/1-M1 E855/2-M1 E855/3-M1 ТУ25-7536.058-91	Для преобразования входного сигнала напряжения переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока. Преобразователи являются виброустойчивыми и пылебрызгозащищенными изделиями. Диапазон измерения входных сигналов, В: E855/1-M1 - 0-125; 0-250; 0-400; 0-500 E855/2-M1 - 75-125 E855/3-M1 - 0-125; 0-250; 0-400; 0-500 Диапазон изменения выходных сигналов, мА - 0-5 Основная погрешность, % - ±0,5 Время установления выходного сигнала, с, не более - 0,5 Питание переменным током, В - 220 Потребляемая мощность, ВА: от измеряемой цепи - 1 от цепи питания - 3 Допустимая температура окружающей среды, ° С - от -30 до +60 Габаритные размеры, мм - 120x110x125 Масса, кг, не более - 1,0	ВПОЭ
1.30	Преобразователь изме- рительный напряжения постоянного тока E856/1 E856/3 E856/5 E856/7 ТУ25-0415.046-85 42 2713	Для линейного преобразования входного сигнала в унифицированный электрический сигнал постоянного тока и могут приме- няться для контроля токов электрических систем и установок в бортовой и стационарной аппаратуре технической диагностике подвижного состава железных дорог, для комплексной автомати- зации электроэнергетики, АСУТП энергоемких объектов различных отраслей промышленности. Диапазон измерения входных сигналов, мВ: E856/1, 5, 7 - 0-75; E856/3 - от -75-0+75	ВПОЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тови- тель
		<p>Диапазон изменения выходных сигналов, мА: E856/1, 5 - 0-5 E856/3 - от -5-0-+5 E856/7 - 4-20 Основная погрешность, % - ±0,5 Время установления выходного сигнала, с, не более - 0,5 Питание переменным током, В - 220 или 240 (50, 60 или 400 Гц) Потребляемая мощность, ВА - 3 Допустимая температура окружающей среды, °С - от -30 до +60 Габаритные размеры, мм - 120x110x125 Масса, кг - 0,6</p>	
1.31	Преобразователь изме- рительный напряжения постоянного тока E857/1 E857/3 ТУ25-0415.046-85 42 2713	<p>Для линейного преобразования входного сигнала в унифициро- ванный электрический сигнал постоянного тока и могут приме- няться для контроля токов электрических систем и установок в бортовой и стационарной аппаратуре технической диагностике подвижного состава железных дорог, для комплексной автомати- зации объектов электроэнергетики, АСУТП энергоемких объектов различных отраслей промышленности.</p> <p>Диапазон измерения входных сигналов, В - 0-60, 0-100, 0-150, 0-250, 0-500, 0-1000, 0-1500, 0-2000</p> <p>Диапазон изменения выходных сигналов, мА: E857/1 - 0-5; E857/3 - 4-20 Основная погрешность, % - ±0,5 Время установления выходного сигнала, с, не более - 0,5 Питание переменным током, В - 220 (50 или 400 Гц) Потребляемая мощность, ВА - от 0,1 до 3,0 Допустимая температура окружающей среды, °С - от -30 до +60 Габаритные размеры, мм - 120x110x125 Масса, кг - 0,8</p>	ВПОЭ
1.32	Преобразователь изме- рительный частоты переменного тока E858 ТУ25-0415.052-85	<p>Для линейного преобразования частоты переменного тока в уни- фицированный сигнал постоянного тока.</p> <p>Диапазон измерения преобразуемой частоты, Гц: E858/1, 6 - 45-55 (55-65); E858/2, 5 - 48-52 (58-62); E858/3, 4 - 49-51 (59-61); E858/7, 12 - 45-55 (55-65); E858/8, 11 - 48-52 (58-62); E858/9, 10 - 49-51 (59-61)</p> <p>Диапазон изменения выходного сигнала, мА: E858/1, 2, 3, 4, 5, 6 - 0-5; E858/7, 8, 9, 10, 11, 12 - 4-20 Номинальное значение входного напряжения, В - 100, 220, 240 Основная погрешность, % - ±0,02, ±0,05 Время установления выходного сигнала, с, не более - 0,5 Потребляемая мощность, ВА, не более - 3 Габаритные размеры, мм - 120x110x125 Масса, кг - 0,8</p>	ВПОЭ
1.33	Преобразователь изме- рительный активной мощности трехфазного тока E848-M1 ТУ25-0756.012-89 42 2713	<p>Для преобразования входного сигнала активной мощности трех- фазного тока в унифицированный сигнал постоянного тока</p> <p>Диапазон измерения входных сигналов: напряжение, В: E848/1, 2, 5, 8, 10, 13-M1 - 80-120; E848/3, 4, 6, 7, 9, 11, 12-M1 - 0-120; E848/6, 7-M1 - 0-60; E848/6-M1 - 0-250, 0-450; ток, А - 0-1(0-0,5) или 0-5 (0-2,5)</p> <p>Диапазон изменения выходных сигналов: E848/1, 3, 8, 9, 12-M1 - 0-5mA; E848/2, 4, 10, 11-M1 - минус5-0-плюс5; E848/5, 13-M1 - 4-20mA; E848/7-M1 - минус 10-0-плюс 10 В</p> <p>Основная погрешность, % - ±0,2</p> <p>Габаритные размеры, мм - 120x110x125 Масса, кг: 1,2</p>	ВПОЭ
1.34	Преобразователь изме- рительный активной и реактивной мощности	Преобразователь предназначен для линейного преобразования активной и реактивной мощности трехфазных трехпроводных це- лей переменного тока в два гальванически развязанных между	ВПОЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
	трехфазного тока E849-M1 ТУ25-04.3973-80 42 2713	собой унифицированных выходных сигнала постоянного тока. Диапазон измерения входных сигналов: ток, А - 0-1 (0-0,5) или 0-5 (0-2,5) напряжение, В: E849/1, 3, 6, 7, 9, 12-М1 - 80-120; E849/2, 4, 5, 8, 10, 11-М1 - 0-120 Диапазон изменения выходных сигналов, мА: E849/1, 2, 6, 7, 8-М1 - 0-1; 0-5; E849/3, 4, 9, 10-М1 - 0-плюс1-0-минус1; минус5-0-плюс5; E849/5, 11-М1 - 0-плюс1-0-минус1; 0-2,5-5; E849/6, 12 - 0-1; 4-20 Основная погрешность, %: E849/1-6М1 - ±0,5; E849/7-12М1 - ±1,0 Габаритные размеры, мм - 120x110x145 Масса, кг: 1,2	
1.35	Усилитель постоянного тока измерительный быстродействующий Ф8024 ТУ25-0415.009-82 42 2720 Исполнение – модульное, стоечное	'Для линейного усиления двухполлярного напряжения постоянного тока до уровня унифицированного сигнала Диапазон измерения входных сигналов, мВ: Ф8024/1, 11 - от -1 до +1; Ф8024/2, 12 - от -2 до +2; Ф8024/3, 13 - от -5 до +5; Ф8024/4, 14 - от -10 до +10; Ф8024/5, 15 - от -20 до +20; Ф8024/6, 16 - от -50 до +50; Ф8024/7, 17 - от -100 до +100; Ф8024/8, 18 - от -200 до +200; Ф8024/9, 19 - от -500 до +500; Ф8024/10, 20 - от -1000 до +1000 Диапазон изменения выходного сигнала: Ф8024/1 - 10 - от -10 до +10В Ф8024/11 - 20 - от -5 до +5mA Основная погрешность, % - ±0,1; ±0,2; ±0,5; ±1,0 Время установления выходного сигнала, с - $5 \cdot 10^{-4}$; $5 \cdot 10^{-5}$ Питание переменным током, В - 220 Потребляемая мощность, ВА, не более - 5 Габаритные размеры, мм: в стоечном исполнении - 40x180,5x316 в модульном исполнении- 68x103x41 Масса, кг: в стоечном исполнении - 1,2 в модульном исполнении блока усилителя БУ для Ф8024М/1-7; 11-17 - 0,18; для Ф8024М/8-10; 18-20 - 0,15; блока питания БП - 0,34	ВПОЭ
1.36	Преобразователь передающий ЭП8005 ТУ25-7536.015-89 42 1820 ЭП8005/1, ЭП8005/4 раздельное исполнение ЭП8005/2 ЭП8005/3 моноблочное исполнение	Для работы в системе электромагнитных микропроцессорных преобразователей расхода РОСТ-1 и осуществляет преобразование выходного электрического сигнала первичного преобразователя в унифицированные аналоговые выходные сигналы постоянного тока и выходной частотный сигнал и формирует импульсы тока для питания индуктора первичного преобразователя. Преобразователь передающий состоит из блока промежуточного преобразователя (БПРП) и блока процессора (БП). Диапазон измерения входных сигналов - 150МкВ; 2,5мВ Диапазон изменения выходных сигналов, мА - 0-5; 4-20 Питание переменным током, В - 220 Потребляемая мощность, ВА - 40 Постоянная времени преобразователя, с, не более - 3,5 Габаритные размеры, мм: преобразователя моноблочной модификации - 176x200x320 преобразователя раздельной модификации БПРП - 130x200x320 БПР - 130x200x320 Масса, кг, не более: преобразователя раздельной модификации БПРП - 5,5 БПР - 5,0	ВПОЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель															
		преобразователя моноблочной модификации - 7,0																
1.37	Преобразователь измерительный ЭП8007 ТУ25-7536.022-90 42 2713	<p>Для работы в комплектах систем учета тепловой энергии водяных систем теплоснабжения в качестве устройства, преобразующего взаимную индуктивность дифференциально - трансформаторных преобразователей дифманометров, величина которого пропорциональна перепаду давления, в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.</p> <p>Для комплектации систем учета количества теплоты (теплосчетчиков) совместно с измерительными преобразователями количества теплоты типа ФС-31М1 и дифманометрами ДМ356ЗМ на предприятиях энергетики, промышленности и коммунального хозяйства (ТЭЦ, котельные, ЦПП и др.) в качестве нормирующего преобразователя выходного сигнала дифманометра.</p> <p>Диапазон измерения входного сигнала взаимной индуктивности преобразователя, МГн - 0-10</p> <p>Диапазон изменения выходного сигнала, мА - 0-5</p> <p>Основная погрешность, % - ±1,0</p> <p>Время установления выходного аналогового сигнала, с, не более - 2,5</p> <p>Питание переменным током, В - 220</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 6</p> <p>Габаритные размеры, мм - 140x110x125</p> <p>Масса, кг, не более - 1,5</p>	ВПОЭ															
1.38	Преобразователь-сигнализатор четырех канальный ПС-4 ТУ4218-023-10474265-99	<p>Преобразователь предназначен для питания двух и трехпроводных первичных преобразователей, имеющих аналоговые выходные сигналы постоянного тока; преобразование этих сигналов в другие аналоговые сигналы постоянного тока, а также сигнализации при выходе за пределы заданных нижних и верхних уровней.</p> <p>Основная погрешность, % - ± 0,5</p> <p>Входной аналоговый сигнал, мА - 0-5; 4-20</p> <p>Выходной аналоговый сигнал, мА - 0-5; 4-20</p> <p>Выходной дискретный сигнал – «сухой контакт»</p> <p>Коммутируемый ток: переменный, А – 0,2; постоянный, А – 2</p> <p>Коммутируемое напряжение, В – 220</p> <p>Количество каналов – 4</p> <p>Напряжение питания, В - 220</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 10</p> <p>Выходное напряжение постоянного тока нестабилизированное для питания первичных преобразователей – 24В</p> <p>Суммарный ток питания 4-х датчиков, мА, не более - 100</p> <p>Пределы установки верхнего и нижнего уровней сигнализации для каждого канала, % диапазона – от 0 до 100</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4.2</p> <p>Габаритные размеры, мм - 260x155x107</p> <p>Масса, кг – не более 2,7</p>	НППА															
1.39	Преобразователь измерительный функционально - счетный ЭП8009 ТУРБ 0226111 065-93 42 2713	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Диапазон измерения входных сигналов, °С:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>T1</td> <td>T2</td> </tr> <tr> <td>ЭП 8009/1</td> <td>60-150</td> <td>5-30</td> </tr> <tr> <td>ЭП 8009/2</td> <td>30-80</td> <td>5-30</td> </tr> <tr> <td>ЭП 8009/3</td> <td>60-150</td> <td>30-70</td> </tr> </table> <p>Диапазон измерения выходных сигналов, мА - 0-5</p> <p>Основная погрешность, % - ± 1,0</p> <p>Габаритные размеры, мм - 280x165x130</p>	Диапазон измерения входных сигналов, °С:				T1	T2	ЭП 8009/1	60-150	5-30	ЭП 8009/2	30-80	5-30	ЭП 8009/3	60-150	30-70	ВПОЭ
Диапазон измерения входных сигналов, °С:																		
	T1	T2																
ЭП 8009/1	60-150	5-30																
ЭП 8009/2	30-80	5-30																
ЭП 8009/3	60-150	30-70																
1.40	Преобразователь измерительный перегрузочный переменного тока Е850-М1 ТУ25-04.4022-80	<p>Преобразователь предназначен для контроля величины тока электрических линий и одновременно управления устройствами их защиты.</p> <p>Диапазон измерения входных сигналов, А - 0-8; 0-30; 0-40</p> <p>Диапазон измерения выходных сигналов, мА - 0-5</p> <p>Основная погрешность, % - ±4,0</p> <p>Габаритные размеры, мм - 120x110x145</p> <p>Масса, кг: 1,0</p>	ВПОЭ															
1.41	Усилители постоянного тока измерительные Ф8029-М1 ТУ25-7536.033-91	<table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>Диапазон измерения входных сигналов, мВ</td> <td>Диапазон измерения выходных сигналов</td> <td>Основная погрешность, %</td> </tr> <tr> <td>Ф8029М/1-М1</td> <td>±1</td> <td>0 ±10В</td> <td>±1</td> </tr> <tr> <td>Ф8029М/2-М1</td> <td>±2</td> <td></td> <td>±0,5</td> </tr> </table>	Тип	Диапазон измерения входных сигналов, мВ	Диапазон измерения выходных сигналов	Основная погрешность, %	Ф8029М/1-М1	±1	0 ±10В	±1	Ф8029М/2-М1	±2		±0,5	ВПОЭ			
Тип	Диапазон измерения входных сигналов, мВ	Диапазон измерения выходных сигналов	Основная погрешность, %															
Ф8029М/1-М1	±1	0 ±10В	±1															
Ф8029М/2-М1	±2		±0,5															

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
		Ф8029М/3-М1 Ф8029М/4-М1 Ф8029М/5-М1 Ф8029М/6-М1 Ф8029М/7-М1 Ф8029М/8-М1 Ф8029М/9-М1 Ф8029М/10-М1 Ф8029М/11-М1 Ф8029М/12-М1 Ф8029М/13-М1 Ф8029М/14-М1 Ф8029М/15-М1 Ф8029М/16-М1 Ф8029М/17-М1 Ф8029М/18-М1 Ф8029М/19-М1 Ф8029М/20-М1 Ф8029С/1-М1 Ф8029С/2-М1	±5 ±10 ±20 ±50 ±100 ±200 ±500 ±1000 ±1 ±2 ±5 ±10 ±20 ±50 ±100 ±200 ±500 ±1000 Многопредель-ные от ±1мВ до±1В	±0,25 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,5 ±0,25 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 0 ±10В 0±5mA	
		Габаритные размеры, мм: Ф8029М/1-10-М1, Ф8029С/1-М1 - 61x128,7x272 (в стоечном ис-полнении) Ф8029М/11-20-М1, Ф8029С/2-М1 - 70x105x41 (в модульном исполнении)			
1.42	Измеритель темпера-туры ИТ-1 ТУ4211-030-10474265-98 ИТ-1-Ex ТУ42 1171-052-10474265-02 ОКП 42 1171	Для измерения и преобразования в унифицированный токовый сигнал температуры жидкостей, паров и газов. Представляет собой термоэлектрический преобразователь или термопреобразователь сопротивления в защитной гильзе, в головку которого встроен нормирующий преобразователь НТП-1. Измерители ИТ-1.xE-Ex с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» имеют маркировку 1ExdIICT6 и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно главы 7.3 ПУЭ. Измерители ИТ-1.xA(Г)-Ex с видом защиты «искробезопасная электрическая цепь» имеют маркировку 0ExiaIICT6X и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах при питании от блоков взрывобезопасного питания или при питании от обычных блоков питания через барьеры искрозащиты типа «Корунд-М4», «РИФ-П8» или другие с аналогичными характеристика-ми. Класс точности: ИТ-1.1к (ИТ-1.1k-Ex), ИТ-1.4к (ИТ-1.4k -Ex) – 0,5; ИТ-1.2к (ИТ-1.2k-Ex), ИТ-1.3к(ИТ-1.3k-Ex), ИТ-1.5к (ИТ-1.5k-Ex)-1,0 Выходной сигнал постоянного тока, мА – 4...20 Напряжение питания, В: Для обычного исполнения (не взрывозащищенного, -10...+50°C) – 12,5...30; Для взрывозащищенного исполнения или исполнения с расширенным температурным диапазоном (-40...+70°C) – 9...27 Климатическое исполнение – УХЛ 3.1. Температура окружающего воздуха: Для ИТ-1xk – от -10 до +50°C; Для исполнения ИТ-1.1xk с расширенным температурным диапа-зоном – от -40 до +70°C; Для взрывозащищенного исполнения ИТ-1.1xk-Ex – от -40 до +70°C Рабочее давление, МПа – не более 6,3 Устойчивость к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 – V2 Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 – IP54 (IP55 для исполнения ИТ-1.1xE-Ex). Материал защитной арматуры – сталь 12Х18Н10Т			НППА
Модель	Тип НСХ	Диапазон измерения, °C	Длина монтажной части, мм		
ИТ-1.1k (ИТ-1.1k-Ex)	50M, 100M	-50...+50; -50...+150; -50...+200; 0...100; 0...200	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,		
ИТ-1.2k (ИТ-1.2k-Ex)	XA(K)	0...200; 0...400; 0...600;	1000, 1250, 1600,2000		

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель	
				0...800; 0...1000 0...300; 0...400; 0...500; 0...600	ИТ-1.xE-Exи до 500	
	ИТ-1.3к (ИТ-1.3к-Ex)	XK(L)	50П, 100П, Pt100 -50...+50; 0...100; 0...200; 0...400; 0...500			
	ИТ-1.5к (ИТ-1.5к-Ex)	ЖК(J)	0...400; 0...600			
1.43	Многоканальный измерительный преобразователь Ш9327 (заменяет Ш711) Ш9327И (заменяет Ш711И) ТУ4227-005-12296299-95	<p>Преобразователь предназначен для сбора, преобразования и обработки информации, поступающей от первичных преобразователей (датчиков) и выдачи преобразованной информации в цифровом виде в ЭВМ, на принтер и встроенный индикатор. Может использоваться: в качестве автономного измерительного прибора; в составе АСУ ТП</p> <p>Максимальное количество каналов преобразования – 108 Максимальная скорость опроса каналов - 20 каналов в секунду Количество аналоговых выходов - 8</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <p>температура окружающего воздуха от 5 до 50°C; относительная влажность воздуха до 80% при 35°C и более низких температурах; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; напряженность магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой 50Гц до 400А/м Питание – 220В, частотой 50Гц Масса – не более 10кг Периодичность поверки – не реже одного раза в год Средняя наработка на отказ по функции преобразования в кодовый сигнал и сигнализации отклонений – не менее 100 000 часов Средний срок службы – не менее 10 лет</p>				НППС ЧКМ (по ставке)
1.44	Измерительные преобразователи ИП-10 (ИП-Т10, ИП-С10, ИП-Т10И, ИП-С10И) ТУ 4227-005-00229837-93 (ИП-10) ТУ 4227-006-00229837-93 (ИП-10) ОКП 42 2710 Регистрация в Госреестре средств измерений № 13746-93 Сертификат утверждения типа средств измерений RU.C.32.000/A № 6114	<p>Основные функции: преобразование сигналов термопар (ИП-Т10) и термопреобразователей сопротивления (ИП-С10) в унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока.</p> <p>Диапазон измеряемых температур – от -200 до +1800°C</p> <p>Тип датчика – ТХК, ТХА, ТПП, ТВР (A-1, A-2, A-3), ТПР(В) по ГОСТ Р 50342-92, ТСП (10П, 50П, 100П), ТСМ (50М, 100М) по ГОСТ Р 50353-92</p> <p>Класс точности – 0,5; 1,0</p> <p>Выходной сигнал: 0-5, 0-20, 4-20mA или 0-10В</p> <p>Количество каналов преобразования сигналов – 1</p> <p>Сопротивление нагрузки:</p> <p>от 0 до 2,5кОм для выходного сигнала 0-5mA; от 0 до 1,0кОм для выходных сигналов 0-20, 4-20mA; более 2кОм для выходного сигнала 0-10В</p> <p>Степень защиты – IP40</p> <p>Электрическое питание: от источника постоянного тока напряжением 24В; от сети переменного тока 220 (240)В, 50 (60)Гц через блок БП-24.</p> <p>Потребляемая мощность – не более 3,5Вт</p> <p>Габаритные размеры, мм – 40x172x162</p> <p>Масса – не более 0,7кг</p> <p>Преобразователи ИП-Т10И, ИП-С10И выполнены во взрывозащищенном исполнении с искробезопасными входными цепями, имеют маркировку по взрывозащите «ExiaIIIC в комплекте с БП-24И».</p> <p>Конструктивное исполнение – настенное, шкафное</p>				ЧЗЭИМ
1.45	Измерительные преобразователи ИП-20 (ИП-Т20, ИП-С20) ЯЛБИ.405524.001ТУ ОКП 42 2710 Регистрация в Госреестре средств измерений № 18135-99 Сертификат утверждения типа средств измерений RU.C.34.004/A № 6031	<p>Основные функции: преобразование сигналов термопар (ИП-Т20) и термопреобразователей сопротивления (ИП-С20) в последовательный двоичный код, передаваемый по интерфейсной линии связи.</p> <p>Диапазон измеряемых температур – от -200 до +1800°C</p> <p>Тип датчика – ТХК, ТХА, ТПП, ТВР (A-1, A-2, A-3), ТПР(В) по ГОСТ Р 50342-92, ТСП (10П, 50П, 100П), ТСМ (50М, 100М) по ГОСТ Р 50353-92</p> <p>Класс точности – 0,5</p> <p>Выходной сигнал: сообщение в виде последовательного двоичного кода с диапазоном изменения кода результата преобразования от 0 до 1000 единиц младшего разряда.</p> <p>Наличие интерфейса для связи с внешними устройствами – RS-485</p> <p>Количество каналов преобразования сигналов – 4</p>				ЧЗЭИМ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>Количество поддиапазонов : 36-ИП-Т20; 48 – ИП-С20</p> <p>Скорость передачи информации – 4,8; 9,6; 19,2 кбод</p> <p>Время цикла преобразования одного канала – не более 0,15с</p> <p>Степень защиты – IP40</p> <p>Электрическое питание: от источника постоянного тока напряжением 24В; от сети переменного тока 220 (240)В, 50 (60)Гц через блок БП-24.</p> <p>Потребляемая мощность – не более 3Вт</p> <p>Габаритные размеры, мм – 80x162x176</p> <p>Масса – не более 1,2кг</p> <p>Конструктивное исполнение – настенное, шкафное</p>	
1.46	Преобразователь измерительный ИП 020 УАТМ2.750.020ТУ	<p>Преобразователь предназначен для преобразования сигналов преобразователей термоэлектрических и преобразователей сопротивления в унифицированные сигналы постоянного тока или напряжения. Преобразователь используется в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.</p> <p>Преобразователь является:</p> <ul style="list-style-type: none"> по числу преобразуемых входных сигналов – одноканальным; по зависимости выходного сигнала от входного – линейным; по связи между входными и выходными цепями – без гальванической связи. <p>Входные сигналы от термопреобразователей с номинальными статическими характеристиками:</p> <p>ХА(К), ХК(Л), ПП(С), ПР(В), ВР(А), ЖК(Ж), 100М, 50М, 100П, 50П.</p> <p>Диапазон выходных токов – 0-5, 0-20, 4-20 мА, 0-10 В</p> <p>Основная погрешность в зависимости от исполнения преобразователя, % - 0,1; 0,25; 0,5</p> <p>Количество уставок – 0-2</p> <p>Тип регулирования – без регулирования; 2-х, 3-х позиционный</p> <p>Пределы уставок регулирования – от 20 до 100% диапазона изменения входного сигнала преобразователя.</p> <p>Погрешность задания уставки - ±2%</p> <p>Зона возврата не более ±1% от диапазона изменения входного сигнала</p> <p>Имеется светодиодная сигнализация достижения заданных уставок</p> <p>Коммутируемая мощность по цепи регулирования – 8Ах250В</p> <p>Температура окружающего воздуха – от –40 до +60°C</p> <p>Устойчивость:</p> <ul style="list-style-type: none"> к климатическим воздействиям – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150; к пыли и влаге – IP20 по ГОСТ 14254; к воздействию вибрации – V5 по ГОСТ 12997 <p>Диапазон измеряемых температур, °C – от –40 до 180, от –200 до 600, от –40 до 1000</p> <p>Напряжение питания, В – 220, 50 Гц</p> <p>Потребляемая мощность, Вт – 4,0</p> <p>Средняя наработка на отказ – 4000часов</p>	МАОТ
1.47	Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходным сигналом ИП1 ИП1Ex ТУ 4227-082-12150638-2001	<p>Преобразователи предназначены для преобразования сигналов термоэлектрических преобразователей в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.</p> <p>Преобразователи обеспечивают непрерывное преобразование сигналов от первичных преобразователей в унифицированный токовый выходной сигнал и предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и предназначены для использования в нефтедобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической промышленности.</p>	НПКЭ

Тип преобразователя	Номинальная статическая характеристика первичного преобразователя	Диапазон измерения температуры, °C	Предел приведенной погрешности	Диапазон изменения выходного сигнала, мА	Напряжение питания, В
ИП1	100М $W_{100}=1,428$	-50...+50 0...+100 0...+150		0...5 4...20	18...36
ИП1-Ex				4...20	18...24
ИП1	100П $W_{100}=1,391$	-50...+50 0...+100 0...+200 0...+300	0,25 0,50	0...5 4...20	18...36
ИП1-Ex				4...20	18...24

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики				Изготовитель	
ИП1	ХА(К)	0...+500 0...600 0...900	0,50 1,00	0...5 4...20 4...20	18...36		
ИП1-Ex					18...24		
.		Зависимость выходного тока от температуры – линейная Связь между цепями питания и первичным преобразователем – гальваническая Количество каналов измерения – 1 Вид климатического исполнения по ГОСТ 12997 – группа С4 (температура окружающей среды от -30 до +50 °C; относительная влажность воздуха до 95% при температуре +35°C и более низких температурах без конденсации влаги) Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254: для преобразователей ИП1 – IP20; для преобразователей ИП1-Ex – IP54 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 - группа N3 (частота от 5 до 80 Гц; амплитуда вибросмещения 0,075мм, ускорение 9,8м/c ²) Потребляемая мощность, Вт, не более – 1 Масса, кг, не более: преобразователя ИП1 – 2,2; преобразователя ИП1-Ex – 3,3 ИП1- Ex имеют уровень взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка". Маркировка взрывозащиты – 1ExdIICT6X					
1.48	Измерительные преобразователи температуры и влажности ИПТВ-056 ТУ 4227-005-13282997-97	Измерительные преобразователи температуры и влажности предназначены для преобразования значения относительной влажности и температуры газовых сред в унифицированный токовый сигнал. Область применения: хлебопекарная промышленность – расстойочные шкафы; мясопереработка – жаровые шкафы и камеры сушки колбас; деревообработка – камеры сушки леса; энергетика – измерение влажности природного газа, дымовых газов, содержание влаги в водороде. Принцип измерения влажности основан на изменении электрической емкости чувствительного элемента и преобразовании этого изменения в электрический сигнал с учетом компенсации температурной зависимости. Температура измеряется термопреобразователем сопротивления Pt100 фирмы «Sensycon». Конструктивные особенности: сенсор влажности и термопреобразователь сопротивления Pt100 защищены от воздействия пыли, масла и т.д. специальным колпачком. Монтаж: настенный; канальный. Подключение внешних цепей: разъем 2РМГ-14 (Р); кабельный ввод (К). Длина рабочей части: от 80 до 1000мм. Масса : от 0,4 до 0,7кг	Модификация преобразователя ИПТВ-056	Диапазоны измерений и преобразования температуры, °C	Диапазоны измерений и преобразований относительной влажности, %	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	ЧКМ НППЭ
		M	-25...25	5...98		±3	
		M1-01	0...50				
		M1-02	0...90*				
		M2-03	-40...110				
		M3-03	-40...110	0...100		±2	
		M3	-25...25				
		M3-01	0...50				
		M3-04	0...100				
			Дополнительная погрешность измерения влажности при изменении температуры на каждые 10°C - ±1. Постоянная времени: по влажности – 0,5мин; по температуре 2,0мин. Напряжение питания, В - 24 ±0,48 Потребляемая мощность, ВА – 1,2 Выходной сигнал, мА – 0-5, 4-20 (по заказу) Сопротивление нагрузки Rн.max = 2кОм Допускаемое давление измеряемой среды, МПа – 1,6				

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		Температура окружающей среды, °С – от –30 до 50 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254: IP43 (с разъемом 2РМГ-14); IP54 (с кабельным вводом)	
1.49	Интеллектуальные преобразователи для промышленных датчиков температуры iTEMP	<p>Преобразователи применяются для преобразования и получения информации непосредственно с места установки датчика температуры.</p> <p>Входной сигнал ТС(RTD): Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®RTD TMT 187, iTEMP®HART TMT 182, iTEMP®PA TMT 184.</p> <p>Входной сигнал ТП (ТС): В, С, Д, Р, С, Е, Ж, К, Л, Н, Т, У для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®TC TMT 188, iTEMP®HART TMT 182, iTEMP®PA TMT 184.</p> <p>Пределы диапазонов измерений: для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®HART TMT 182, iTEMP®PA TMT 184 – ТСП: -200...+850°C сопр./потенц. – 10...2000Ом; ТП: -270...+2495°C низковолт.источ.: -10...+100мВ; для iTEMP®RTD TMT 187- ТСП: -200...+850°C сопр./потенц. – 10...2000Ом; для iTEMP®TC TMT 188 ТП: -270...+2495°C низковолт.источ.: -10...+100мВ.</p> <p>Выходной сигнал: для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®HART TMT 182 – 4...20mA, 20...4mA; для iTEMP®RTD TMT 187, iTEMP®TC TMT 188 – 4...20mA; для iTEMP®PA TMT 184 - PROFIBUS-PA®</p> <p>Погрешность выходного сигнала (Y – приведенная, Δ – абсолютная): для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®HART TMT 182, iTEMP®PA TMT 184 – ТСП: $Y = \pm 0,08 \dots 0,16\%$ сопр./потенц. $Y = \pm 0,08$; ТП: $\Delta = \pm 0,5 \dots 2,0^\circ\text{C}$ низковольт. источник.; для iTEMP®RTD TMT 187, iTEMP®TC TMT 188 ТСП: $Y = \pm 0,08 \dots 0,16\%$ сопр./потенц. $Y = \pm 0,08$.</p> <p>Проверка выходного сигнала: для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®HART TMT 182, iTEMP®PA TMT 184 – да</p> <p>Питание: для iTEMP®PCP TMT 181, iTEMP®RTD TMT 187, iTEMP®TC TMT 188 – 8...35В (8...30В для Ex); для iTEMP®HART TMT 182 – 9...35В (8...30В для Ex); для iTEMP®PA TMT 184 – питание через PROFIBUS-PA®.</p> <p>Гальваническая развязка для всех типов.</p> <p>Сообщение о повреждении для всех типов.</p> <p>Виброустойчивость - 4g/2...150Гц</p> <p>Температура окружающей среды: -40...85°C</p> <p>Габаритные размеры : типа В DIN 43729 (44x21)</p>	ЧПП, Endress +Hauser
1.50	Преобразователь влажности ДВ 005 УАТМ 2.843.005ТУ	<p>Преобразователь влажности ДВ 005 предназначен для преобразования относительной влажности неагрессивных газов в электрический сигнал. Преобразователь рассчитан на работу в составе блока контроля влажности БКВ-1 или иными приборами, согласованными с преобразователем по входным цепям.</p> <p>Диапазон измеряемой относительной влажности – 5-98%</p> <p>Максимальная суммарная погрешность – 2%</p> <p>Постоянная времени – не более 3с</p> <p>Параметры анализируемого воздуха:</p> <p>температура – 5-35°C;</p> <p>абсолютное давление – 84-106,4кПа (630-800мм.рт.ст);</p> <p>скорость – 1,5м/с</p> <p>Вид выходного сигнала в зависимости от исполнения преобразователя:</p> <p>частотный не унифицированный – 1-6кГц;</p> <p>частотный унифицированный – 2-4кГц;</p> <p>токовый унифицированный – 0-5мА</p> <p>Напряжение питания – 9В</p> <p>Ток потребления – 20мА</p> <p>Габаритные размеры – 50x50x150мм</p> <p>Степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP20 по ГОСТ 14254</p> <p>Средний срок службы – 10лет</p>	МАОТ
1.51	Блок контроля влажности воздуха БКВ-1 УАТМ 2.843.01ТУ	Блок предназначается для непрерывного автоматического измерения относительной влажности воздуха и формирования сигналов управления исполнительными устройствами в различных технологических процессах, а также управления климатическими параметрами в помещениях различного назначения.	МАОТ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>Максимальная суммарная погрешность – 2,5%</p> <p>Постоянная времени – не более 3мин</p> <p>Параметры анализируемого воздуха:</p> <p>температура – 5-35°C;</p> <p>абсолютное давление – 84-106,4кПа (630-800мм.рт.ст);</p> <p>скорость – 1,5м/с</p> <p>Напряжение питания – 220В переменного тока с частотой 50Гц</p> <p>Мощность – не более 50ВА</p> <p>Температура окружающего воздуха – от –40 до +50°C</p> <p>Число каналов – 1-8</p> <p>Габаритные размеры :</p> <p>первичных преобразователей – 50x50x150мм;</p> <p>блока преобразования и управления – 202x204x132мм</p> <p>Интерфейс – RS-232</p>	
1.52	Преобразователь измерительный температуры ПИТ-180 ТУ4211-015-07622740-98	<p>Для преобразования температуры жидких и газообразных сред при давлении до 1,6Мпа и скорости потока до 12м/с в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 0-5 мА</p> <p>Преобразователь соответствует ГОСТ 6651, ГОСТ 13384</p> <p>Диапазон преобразования температуры, °C – 0-180</p> <p>Зависимость выходного сигнала от температуры – линейная</p> <p>Сопротивление нагрузки, кОм – 0-2</p> <p>Пределы допускаемой относительной основной погрешности в диапазонах преобразования температуры, %, от:</p> <p>30-60.°C - ±1,0;</p> <p>60-180 °C - ±0,5</p> <p>Показатель тепловой инерции, не более – 4,0</p> <p>Габаритные размеры, мм – 120x95x320</p> <p>Масса, кг, не более – 0,45</p> <p>Межповерочный интервал – 3 года</p>	ПОМ
1.53	Многофункциональный измерительный преобразователь Ш711/1-1 Ш711/2-1 – исполнение искробезопасное ТУ25-7514.0133-89	<p>Для преобразования электрических сигналов датчиков температуры, а также сигналов напряжения и силы постоянного тока в следующие виды выходных сигналов:</p> <p>кодированный электрический сигнал, представляющий в цифровой форме измеряемые параметры в стандартном коде (КОИ-7) и обеспечивающий обмен информацией с ЭВМ и печатающими устройствами по стандартным интерфейсам ИРПР и ИРПС;</p> <p>унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока 0-5, 0-20, 4-20mA для выхода на аналоговые показывающие, регулирующие и регистрирующие устройства;</p> <p>позиционные сигналы "больше", "меньше" для вывода на устройства сигнализации логической обработки и позиционного регулирования.</p> <p>Максимальное количество каналов преобразования - 80 (максимальное количество подключаемых ТП - 72, остальных типов ПП - 80).</p> <p>Количество аналоговых выходов- 16.</p> <p>Общее количество уставок- 80 (до 4-х на канал)</p> <p>Количество каналов - 80</p> <p>Диапазоны измерения - 0-100мВ, 0-500мВ; 0-5, 0-20, 4-20mA.</p> <p>Габаритные размеры - 483 x 277 x 384 мм.</p> <p>Масса, кг, не более - 17</p>	ОЭ

2. НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

2.1	Нормирующие преобразователи НП-02 НП-03 ТУ311-00226.253.050-94 42 1833	Нормирующие преобразователи применяются для преобразования сигналов от датчиков температуры в выходной унифицированный токовый сигнал в системах управления техпроцессами в металлургии, энергетике, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. Количество входов: 1 канал. Входные сигналы: от термопар ПР(В), ПП(С), ХА(К), ХК(Л); от термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 50М, 100М; напряжения 0-20, 0-50, 0-100мВ.	ЧТП ЧКМ
		Диапазоны измерения:	
	Тип преобразователя	Номинальные статические харак.	Диапазон измерений, °C
			нижний верхний
	TXK	L	-50...+150
			нижний верхний
			0...+400

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
			-50...+200 0...+100 0...+200 0...+300	0...+600 0...+800 +200...+600 +200...+800	
	TXA	K	0...+300 0...+400 0...+600 0...+800 0...+1100 0...+1300	+200...+600 +200...+1200 +400...+900 +600...+1100 +700...+1300	
	TPL	S	0...+1300 0...+1600 0...+1700	+500...+1300 +1000...+1700	
	TPR	B	+3000...+1000 +1000...+1600	+1000...+1800 +1000...+1800	
	TSP	50P	-200...-70 -200...+50 -120...+30 -180...+70 0...+50 0...+100	0...+200 0...+300 0...+400 0...+600 0...+800 0...+1000	
	Тип преобразователя	Номинальные статические харак.	Диапазон измерений, °C		
			нижний	верхний	нижний
	TSP	50P	0...+150	+200...+600	
		100P	-200...-70 -200...+50 -120...+30 -90...+50 -70...+180 -25...+25 0...+100	0...+150 0...+200 0...+300 0...+400 0...+600 0...+800 +200...+600	
	TCM	50M	-50...0 -50...+50 -50...+100 0...+50	0...+100 0...+150 0...+200 +50...+100	
		100M	-50...0 -50...+50 -50...+100 -25...+25 0...+50	0...+100 0...+150 0...+200 +50...+100	
	Напряжение	mV	0...20 0...50	0...100	
			Основная погрешность: ±0,5%; ±1% для узкопредельных преобразователей. Быстродействие: не более 1с. Выходные сигналы: унифицированный токовый сигнал 0-5 или 4-20mA (без линеаризации относительно температуры). Параметры окружающей среды: температура +5...+50°C / влажность до 80% при 25°C (УХЛ 4.2); температура +5...+50°C / влажность до 98% при 35°C (О 4.2). Исполнение по виду поставки: обыкновенное, экспортное. Питание: переменный ток 220В, частота 50Гц. Потребляемая мощность: не более 5ВА (НП-02), 7ВА (НП-03). Габаритные размеры: 72x144x180мм. Монтаж: щитовой (вырез 70x140мм)		
2.2	Нормирующий преобразователь 2000Н ТУ 311-00226253.085- 99 ОКП 42 2710	Нормирующие преобразователи 2000Н применяются для преобразования сигналов активного сопротивления и напряжения постоянного тока в выходной унифицированный токовый сигнал в системах управления техпроцессами в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Количество входов: 1 канал. Входные сигналы: от термопар ПР(В), ПП(С или R) ХА(К), ХК(L); от термопреобразователей сопротивления 50P, 100P, 50M, 100M; напряжения 0-20mV, 0-100mV, 0-1В; тока 0-5 или 4-20mA. Диапазоны измерений:			ЧТП
	Тип преобразователя	Номинальные статические харак.	Диапазон измерений, °C		
			нижний	верхний	нижний
	TXK	L	0...+400	+200...+600	

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики				Изгото-витель
	TXA	K	0...+600 0...+400 0...+600 0...+800 0...+900	+200...+800 0...+1100 0...+1300 +200...+600 +200...+1200		
	TПП	S	0...+1300	+500...+1300		
	TПР	B	+300...+1600	+1000...+1600 +1000...+1800		
	TСП	50П	-200...-70 -120...+30 0...+100 0...+150	0...+200 0...+300 0...+400 +200...+500		
		100П	-200...-70 -200...+50 -120...+30 -25...+25	0...+50 0...+100 0...+200 0...+300		
		50М	-50...+50 -50...+100 0...+50	0...+100 0...+150 0...+180		
				Диапазон измерений, °C		
	TCM	Номинальные статические харак.	нижний	верхний	нижний	
			-50...+50 -50...+100 -25...+25 0...+20	0...+50 0...+100 0...+150 0...+180		
			0...20	0...100		
			0...1			
	Напряжение	mB				
		B				
	Ток	mA	0...5	4...20		
			Основная погрешность: ±0,5% от нормирующего значения. Быстродействие: не более 1с Выходные устройства: преобразования – входных сигналов и в выходной унифицированный токовый сигнал 0-5 или 4-20мА. Параметры окружающей среды: температура +5...+50°C / влажность до 80% при 35°C (УХЛ4.2). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; виброустойчивость – L3. Питание: переменный ток 220В, частотой 50Гц. Потребляемая мощность: не более 5ВА. Габаритные размеры: 45x75x110мм. Монтаж: на DIN-рейку (35мм) или стену			
2.3	Нормирующий преобразователь 2000НМ ТУ 311-00226253.094-00 ОКП 42 2710	Нормирующие преобразователи 2000НМ предназначены для преобразования сигналов активного сопротивления и напряжения постоянного тока в выходной унифицированный токовый сигнал в системах управления технологическими в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Количество входов: 1 канал. Входные сигналы: от термопар ПР(B), ПП(S) XA(K), XK(L); от термопреобразователей сопротивления 50П, 100П, 50М, 100М; напряжения 0-10мВ, 0-5В, 0-10В; тока 0-5 или 4-20мА. Диапазоны измерений:				ЧПП
	Тип преобразователя	Номинальные статические харак.	Диапазон измерений, °C			
			нижний	верхний	нижний	
			-50...+150 -50...+200 0...+150 0...+200	0...+300 0...+400 0...+600 +200...+600		
			0...+400 0...+600 0...+800 0...+900 0...+1100	0...+1300 +200...+600 +200...+1200 +400...+900		
	TПП	S	0...+1300	0...+1600		
	TПР	B	+300...+1600			
	TСП	50П	0...+100 0...+150 0...+200	0...+300 0...+400 0...+500 +200...+500		

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изго- титель	
		100П	-120...+30 -70...+180 0...+100	0...+200 0...+300		
	TCM	50М	-50...+50 -50...+100	0...+100 0...+150 0...+180		
		100М	-50...+50 -50...+100 -25...+25	0...+50 0...+100 0...+150 0...+180		
	Напряжение	мВ	0...10			
		В	0...5	0...10		
	Ток	мА	0...5	4...20		
		Основная погрешность: преобразования - ±0,25% от нормирующего значения для входных сигналов В, 50М, 100М, 50П, 100П, 0-5 и 4-20mA, 0-1 и 0-10В, 0-10мВ, ±0,5% для входных сигналов К, L, S, 100М в диапазоне 0...+50°C; сигнализации - ±1% от нормирующего значения Быстродействие: не более 2,5с Зона возврата сигнализации не превышает предела основной погрешности Выходные устройства: преобразования – входных сигналов и в выходной унифицированный токовый сигнал 0-5 или 4-20mA; сигнализации – контактное (одна уставка, реле 220В/3А) Параметры окружающей среды: температура +5...+50°C / влажность до 80% при 35°C (УХЛ4.2); температура +5...+60°C / влажность до 98% при 35°C (О4.2) Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Питание: переменный ток 220В, частотой 50Гц. Потребляемая мощность: не более 4ВА. Габаритные размеры: 45x75x110мм. Монтаж: на DIN-рейку (35мм) или стену				
2.4	Нормирующий измерительный преобразователь Ш9321 Ш9322 ТУ 4227-005-12296299-95 ОКП 42 2700	Измерительные нормирующие одноканальные преобразователи серий Ш9321, Ш9322 предназначены для преобразования сигналов от термометров сопротивления медных (TCM), платиновых (TCP), преобразователей термоэлектрических ТХК, ТХА, ТВР, ТПР и ТПР с номинальной статической характеристикой (НСХ) по ГОСТ 6616 в унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения и индикации измеряемой температуры. Исполнения преобразователей: по числу преобразуемых сигналов: одноканальные Ш9321, Ш9322, Ш9321И, Ш9322И, Ш9321Ц, Ш9322Ц, Ш9321ЦИ, Ш9322ЦИ; двухканальные Ш9321/2К, Ш9322/2К; по защищеннности от воздействия окружающей среды: обыкновенное Ш9321, Ш9322, Ш9321Ц, Ш9322Ц, Ш9321/2К, Ш9322/2К; взрывозащищенное, по виду взрывозащиты «искробезопасная входная электрическая цепь», с маркировкой по взрывозащите ExialIC Ш9321И, Ш9322И, Ш9321ЦИ, Ш9322ЦИ; с цифровой индикацией на 4-х разрядном цифровом индикаторе Ш9321Ц, Ш9322Ц, Ш9321ЦИ, Ш9322ЦИ; по связи между входными и выходными цепями – без гальванической связи; по зависимости выходного сигнала от входного – с нелинейной или линейной зависимостью выходного сигнала от измеряемой температуры. Преобразователи имеют сигнализацию обрыва линии связи с термопреобразователями сопротивления или преобразователями термоэлектрическими, а также предупредительную сигнализацию достижения заданных уставок: уставка 1 (сигнализация П1) превышает заданный уровень; уставка 2 (сигнализация П2) уровень ниже заданной уставки, в Ш9321/2К, Ш9322/2К – уставки общие на два канала. Класс точности преобразователей 0,1 или 0,25 по М ГОСТ 13384-93 в зависимости от исполнения. Пределы изменения выходных сигналов 0-5, 0-20, 4-20mA, 0-10В.				ЧКМ НППС
	Тип измери-	Диапазон измеряемых температур, °C	Тип пер-	НСХ		

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изго- тотель
	тельного пре- образователя		вичного датчика		
	Ш9321	-200...+70; -120...30; -70...180; -25...25; 0...50; 0...100; 0...150; 0...200; 0...300; 0...400; 0...500; 0...600; 200...500; 200...600; 300...700; 500...1000; -120...300; -90...50 -50...0; -50...50; -50...100; -25...25; 0...50; 0...100; 0...150; 0...200; 50...100; 100...200	ТСП	50П; 100П	
		-50...0; -50...50; -50...100; -25...25; 0...50; 0...100; 0...150; 0...200; 50...100; 100...200	ТСМ	50М; 100М	
	Ш9321И Ш9321Ц Ш9321ЦИ/2К	-200...100; -50...200; 0...400; 0...600; 0...800; -50...50; -50...100; -50...150; 0...100; 0...150; 0...200; 0...300; 200...600; 200...800	TXK	L	
	Ш9321/2К	-200...100; 0...400; 0...600; 0...800; 0...1300; 400...900;	TXA	K	
	Ш9322	600...1300; 200...600; 0...900; 0...1100; 200...1200;			
	Ш9322И	600...1100			
	Ш9322Ц	0...1800; 1000...1800		A-1	
	Тип измери- тельного пре- образователя	Диапазон измеряемых температур, °C	Тип пер- вичного датчика	HCX	
	Ш9322/2К Ш9322ЦИ	0...1800; 1000...1800 0...1800; 1000...1800 0...1300; 0...1600; 500...1300; 1000...1600 300...1000; 300...1600; 1000...1600; 1000...1800	TBP	A-3 A-4	
		ТПП TПР	S B		
		Подключение к термопреобразователям сопротивления: к Ш9321, Ш9321Ц, Ш9321/2К осуществляется по 3-х или 4-х проводной схеме; к Ш9321И, Ш9321ЦИ – только по 4-х проводной схеме, сопротивление каждого провода не превышает 10Ом. Подключение преобразователей термоэлектрических (ТП) к Ш9322, Ш9322И, Ш9322Ц, Ш9322ЦИ, Ш9322/2К осуществляется компенсационными проводами, сопротивление проводов линии связи, включая сопротивление ТП не более 5000Ом; сопротивление каждого провода линии связи не более 25Ом. Предел допускаемой основной приведенной погрешности, выраженный в % от нормирующего значения выходного сигнала равен ±0,1% или ±0,25%. За нормирующее значение выходного сигнала принимается: 5mA для Iвых.=0-5mA; 20mA для Iвых.=0-20mA; 16mA для Iвых.=4-20mA; 10V для Uвых.=0-10V. Погрешность задания уставок предупредительной сигнализации о выходе измеряемой температуры за их пределы ±2% от нормирующего значения выходного сигнала. Каналы сигнализации обеспечивают коммутацию постоянного тока 1A напряжением до 70V при активной нагрузке, а также 0,15A переменного тока напряжением 120V при cosφ>0,3. Предупредительная сигнализация обеспечивается в диапазоне от 20 до 100% верхнего предела изменения выходного сигнала преобразователя. Электрическое питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220V, частотой 50Гц. Потребляемая мощность 7,5ВА. Щитовое исполнение. Масса не более 2,5кг Условия эксплуатации: температура окружающей среды 5...60°C; Относительная влажность воздуха от 30 до 80%; Атмосферное давление от 84 до 106,7кПа; Вибрация с частотой от 10 до 50Гц и амплитудой до 0,15; Напряженность внешнего магнитного поля не более 400А/м; Степень защиты от воздействия пыли и влаги IP20 по ГОСТ 14254 Средняя наработка на отказ – 40000ч. Средний срок службы – не менее 10лет.			
2.5	Нормирующий преоб- разователь НП 002 УАТМ 2.750.002ТУ Госреестр № 22393-02	Преобразователь предназначен для работы с преобразователями термоэлектрическими типа TXA и TXK и термопреобразователями сопротивления типа TCM и TСП и осуществляют преобразование и линеаризацию входных сигналов в унифицированные выходные сигналы. Входные сигналы от термопреобразователей с номинальными статическими характеристиками: ХА(К), 50М, 100М, 50П, 100П. Диапазоны выходных токов: 0-5, 0-20, 4-20 mA (3-х проводная схема); 4-20mA (2-х проводная схема) Основная погрешность, %:		МАОТ	

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>TXA/K – не более 0,5%; TCM/P – не более 0,25% Температура окружающего воздуха, °C – от –40 до 60 Зависимость выходного сигнала от температуры – линейная Устойчивость: к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150 – УХЛ4.2; к пыли и влаге по ГОСТ 14254 – IP54; к воздействию вибрации по ГОСТ 12997 – V5 Напряжение питания, В – 12-36 постоянного тока Сопротивление нагрузки линии связи – не более 1,0кОм Диапазон измеряемых температур, °C: от –40 до +180; от –200 до +600; от –40 до 1100; от 0 до +600 </p>	
2.6	Нормирующий измерительный преобразователь Ш9324 ТУ4227-005-12296299-95 (заменяет Ш704)	<p>Преобразователь предназначен для преобразования сигналов потенциометрических датчиков (в том числе реостатов и реохордов) в унифицированные сигналы постоянного тока (0-5), (0-20), (4-20)мА или напряжения (0-10)В Исполнение – щитовое Масса не превышает – 2,5кг Габаритные размеры – 60x160x350мм Режим работы – непрерывный Класс точности – 0,1; 0,25 Выходные унифицированные сигналы: токовый 0-5, 0-20, 4-20мА; напряжения 0-10В Потребляемая мощность не превышает – 7,5ВА Время установления рабочего режима не превышает 30мин Средняя наработка на отказ – 40000часов Средний срок службы – не менее 10лет</p>	НППС
2.7	Нормирующий преобразователь НП-П10 ТУ4218-015-00229837-94 НП-Н10, НП-Р10 ТУ4218-016-00229837-94	<p>Для преобразования в унифицированный сигнал силы или напряжения постоянного тока сигналов следующих датчиков: дифференциально - трансформаторных (НП-П10); потенциометрических, включая реохорды (НП-Р10); датчиков ЭДС, включая термопары (НП-Н10) Входной сигнал: НП-П10 - 0-10; -10-0+10МГн НП-Р10 - 0,1-10кОм НП-Н10 - до 150мВ Выходной сигнал - 0-5; 0-20; 4-20мА; 0-10В Основная погрешность, % : НП-П10 с линейной функцией преобразования - ± 1,0; с квадратичной функцией преобразования - ± 1,5 НП-Р10, НП-Н10 - ± 0,5 Сопротивление нагрузки, кОм: 0-5мА - 2,5; 0-20, 4-20мА - 1,0; 0-10В - не менее 2,0 Питание, В: НП-П10 - переменным током - 220, 50Гц; НП-Р10, НП-Н10 - постоянным током – 24 через БП-24 Потребляемая мощность: НП-П10 - не более 10ВА НП-Р10, НП-Н10 - не более 3,5Вт Габаритные размеры, мм: НП-П10 - 80x170x162 – настенное; 80x171x162 - шкафное НП-Р10, НП-Н10 - 40x172x162 Масса, кг – 2,0 (НП-П10); 0,7 (НП-Р10, НП-Н10)</p>	ЧЗЭиМ
2.8	Блок нормирующих преобразователей БНП Исполнения: БНП-2 для питания и сопряжения 2-х каналов; БНП-4 – для питания и сопряжения 4-х канала-	<p>Блок служит для преобразования сигналов поступающих от индукционных, дифференциально -трансформаторных потенциометрических датчиков (ИД, ДТД, ПД и др.) в сигналы постоянного тока по ГОСТ 26011-80 в диапазонах 0-5, 0-20, 4-20мА, по выбору потребителя. Блок имеет гальваническую развязку каналов, входных и выходных цепей друг от друга Погрешность преобразования, % - ± 0,5 от диапазона изменения выходного сигнала</p>	ГПР

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
	лов	<p>Диапазон изменения входного сигнала, В - 0-1, 50 Гц со сменой фазы</p> <p>Выходные сигналы постоянного тока, мА - 0-5, 0-20, 4-20</p> <p>Напряжение питания датчиков одного из ряда - 1,6В, 50 Гц, 6 В, 50 Гц; 12 В, 50 Гц</p> <p>Питание, В - 220⁻³³, +22, 50 Гц</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 30</p> <p>Габаритные размеры, мм - 285x160x135</p> <p>Масса, кг - 3,5-4,5</p>	
2.9	Нормирующие преобразователи температуры НПТ-1 НПТ-1Г ТУ 4227-028- 10474265-98 42 2710	<p>Предназначены для преобразования сигналов от термоэлектрических преобразователей (ТЭП) или термопреобразователей сопротивления (ТСП) в унифицированный сигнал постоянного тока.</p> <p>Нормирующие преобразователи устанавливаются или непосредственно в головку термопреобразователя (НПТ-1) или присоединяются к головке с помощью резьбового штуцера (НПТ-1Г).</p> <p>Класс точности: НПТ-1 (НПТ-1Г) для ТПС – 0,25; НПТ-1 (НПТ-1Г) для ТЭП – 0,6</p> <p>Выходной сигнал постоянного тока, мА – 4-20</p> <p>Зависимость выходного сигнала от температуры – линейная</p> <p>Напряжение питания, В: НПТ-1 – 12,5-30; НПТ-1Г – 9-27</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более – 0,6</p> <p>Схема подключения к внешним устройствам – двухпроводная</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4.2</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С: НПТ-1 – от –10 до +50; НПТ-1Г – от –40 до +70</p> <p>Устойчивость к воздействию вибрации – V2</p> <p>Габаритные размеры, мм: НПТ-1 – Ø43x9; НПТ-1Г – Ø26x77</p>	НППА
	Модель	Тип номинальной статической характеристики	Диапазон измерения, °С
	НПТ-1.1 (НПТ-1.1Г)	50М; 100М	-50...+50; -50...+150; -50...+200; 0...+100; 0...+200
	НПТ-1.2 (НПТ-1.2Г)	ХА (К)	0...200; 0...400; 0...600; 0...800; 0...1000
	НПТ-1.3 (НПТ-1.3Г)	ХК(Л)	0...300; 0...400; 0...500; 0...600
	НПТ1.4 (НПТ-1.4Г)	50П; 100П; Pt100	-50...+50; 0...100; 0...200; 0...400; 0...500
	НПТ1.5 (НПТ-1.5Г)	ЖК (J)	0...400; 0...600
2.10	Нормирующие преобразователи температуры НПТ-2 НПТ-2Р ТУ 4227-029- 10474265-02 42 2710	<p>Предназначены для преобразования сигналов от термоэлектрических преобразователей или термопреобразователей сопротивления в аналоговый сигнал постоянного тока. Модификация НПТ-2Р – для монтажа на DIN-рейку (DIN EN 20 022).</p> <p>Класс точности: для НПТ-2.1, НПТ-2.4, НПТ-2.1Р, НПТ-2.4Р – 0,25; Для НПТ-2.2, НПТ-2.3, НПТ-2.2Р, НПТ-2.3Р – 0,6</p> <p>Выходной сигнал постоянного тока, мА – 4-20</p> <p>Напряжение питания, В: 14-30</p> <p>Зависимость выходного сигнала от температуры – линейная</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более – 0,6</p> <p>Схема подключения к внешним устройствам – двухпроводная</p> <p>Схема подключения термопреобразователя сопротивления – трехпроводная</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ3.1</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С – от –10 до +50</p> <p>Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254: НПТ-2 – IP54; НПТ-2Р – IP20</p> <p>Устойчивость к воздействию вибрации – V2</p> <p>Габаритные размеры, мм: НПТ-2 – 94x65x57; НПТ-2Р – 35x86x58</p> <p>Масса, кг: НПТ-2 – не более 0,3; НПТ-2Р – не более 0,1</p> <p>Диапазон измерения, °С: от –50 до +1000</p> <p>Тип номинальной статической характеристики: 50М; 100М; ХА (К); ХК(Л); 50П; 100П; Pt100; ЖК (J)</p>	НППА
2.11	Программируемые преобразователи температуры ППТ-2.1 ТУ 4227-049-	<p>Предназначены для преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления в аналоговый сигнал постоянного тока.</p> <p>Класс точности: 0,25</p> <p>Выходной сигнал постоянного тока, мА – 4-20 или 0-5</p> <p>Зависимость выходного сигнала от температуры – линейная</p>	НППА

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
	10474265-02 42 2710	<p>Напряжение питания, В: 14-30</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более – 1</p> <p>Схема подключения к внешним устройствам – трехпроводная</p> <p>Схема подключения термопреобразователей сопротивления – трехпроводная</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ3.1</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С: от –10 до +50</p> <p>Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254 – IP54</p> <p>Устойчивость к воздействию вибрации – V2</p> <p>Габаритные размеры, мм: 136x65x57</p> <p>Масса, кг, не более – 0,4</p>	
	Модель	Тип номинальной статической хар-ки	Диапазон измерения, °С
	ППТ-2.1	50М; 100М 50П; 100П	-50...200 -50...800
2.12	<p>Приборы контроля температуры цифровые программируемые с 2-х или 3-х позиционным регулятором</p> <p>ПКЦ-1102</p> <p>ПКЦ-1103</p> <p>ТУ 4211-044-10474265-02 42 1172</p>	<p>Приборы предназначены для преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей в унифицированные сигналы постоянного тока, цифровой индикации температуры, сигнализации выхода температуры за пределы заданных уставок.</p> <p>Основная погрешность, %: ±0,5</p> <p>Выходные сигналы:</p> <p>аналоговый постоянного тока, мА – 0...5, 4...20;</p> <p>2 дискретных – переключающий «сухой контакт», 240В, 3А</p> <p>Индикация измеряемого параметра – 4 разряда в °С</p> <p>Разрешающая способность, °С – 1; 0,1</p> <p>Цвет индикатора – зеленый или красный</p> <p>Схема подключения:</p> <p>для ПКЦ-1102 – трехпроводная;</p> <p>для ПКЦ-1103 – компенсационный провод ХА или XK</p> <p>Сигнализация работы реле – 2 светодиодных индикатора</p> <p>Напряжение питания, В – 220</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более – 5</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4.2</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С - +5...+50</p> <p>Габаритные размеры по DIN43700, мм – 48x96x120</p> <p>Масса, кг, не более – 0,6</p>	НППА
	Модель	Номинальная статическая характеристика	Пределы измерения, °С
	ПКЦ-1102	50М; 100М 50П; 100П	-100...200 -100...700
	ПКЦ-1103	ХА (К) ХК(L)	-50...1300 -50...700
2.13	<p>Преобразователи измерительные нормирующие</p> <p>ПРИНТ</p> <p>ТУ 4211-002-25904984-98</p>	<p>Преобразователи предназначены для работы с термопреобразователями сопротивления типа ТС004, ТС005 и могут применяться как встроенные в головку ТС005, так и выносные с любой модификацией ТС004 или ТС005.</p> <p>Выходной сигнал, мА: 0-5 или 4-20</p> <p>Класс точности: при выходном сигнале 0-5mA – 0,1 или 0,25; при выходном сигнале 4-20mA – 0,25</p> <p>Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10°C, % не более:</p> <p>±0,1 – для класса 0,1;</p> <p>±0,25 для класса 0,25</p> <p>Схема подключения питания и нагрузки:</p> <p>при выходном сигнале 0-5mA – 3-х проводная;</p> <p>при выходном сигнале 4-20mA – 2-х или 3-х проводная</p> <p>Диапазон измерения температур, °С – от –50 до +600</p> <p>Время установления рабочего режима, мин, не более – 15</p> <p>Температура окружающей среды, °С – от –50 до +50</p> <p>Напряжение питания постоянного тока, В: 19-34</p> <p>Сопротивление нагрузки, Ом, не более:</p> <p>при выходном сигнале 0-5mA – 2000;</p> <p>при выходном сигнале 4-20mA – 500</p> <p>Сопротивление каждого провода линии связи термопреобразователя сопротивления с преобразователем ПРИНТ, Ом не более – 30</p>	Навигатор

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		Потребляемая мощность, Вт, не более - 1 Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 – JP54	

3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ

3.1	Преобразователь электропневматический ЭП-0000 ТУ25-7304.008-87	Для преобразования унифицированного непрерывного сигнала постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматический непрерывный сигнал. Преобразователи ЭП-0020 и ЭП-0030 предназначены для применения во взрывоопасных зонах В-1а и В-1г согласно требованиям ПУЭ-76, степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14255-80	СПЗ
Модификация	Входной сигнал, мА	Основная погрешность, %	Исполнение по устойчивости к окружающей среде
ЭП-1211	0-5	0,5	обыкновенное
ЭП-2211	0-20	1,0	обыкновенное
ЭП-3211	4-20	0,5	обыкновенное
ЭП-1311	0-5	0,5	обыкновенное
ЭП-2311	0-20	0,5	обыкновенное
ЭП-3311	4-20	0,5	обыкновенное
ЭП-1212	0-5	0,5	обыкновенное
ЭП-2212	0-20	0,5	обыкновенное
ЭП-3212	4-20	0,5	обыкновенное
ЭП-1312	0-5	0,5	обыкновенное
ЭП-2312	0-20	0,5	обыкновенное
ЭП-3312	4-20	0,5	обыкновенное
ЭП-1213	0-5	0,5	обыкновенное
ЭП-2213	0-20	0,5	обыкновенное
ЭП-3213	4-20	0,5	обыкновенное
ЭП-1313	0-5	0,5	обыкновенное
ЭП-2313	0-20	0,5	обыкновенное
ЭП-3313	4-20	0,5	обыкновенное
ЭП-1324	0-5	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-2324	0-20	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-3324	4-20	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-1325	0-5	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-2325	0-20	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-3325	4-20	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-1326	0-5	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-2326	0-20	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-3326	4-20	1,0	пылеводозащищенное
ЭП-1334	0-5	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-2334	0-20	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-3334	4-20	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-1335	0-5	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-2335	0-20	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-3335	4-20	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-1336	0-5	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-2336	0-20	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-3336	4-20	1,0	Коррозионностойкое; пылеводозащищенное
ЭП-1241	0-5	0,5	Модульное
ЭП-2241	0-20	1,0	Модульное
ЭП-3241	4-20	1,0	Модульное
ЭП-1341	0-5	1,0	Модульное
ЭП-2341	0-20	1,0	Модульное
ЭП-3341	4-20	1,0	Модульное
ЭП-1242	0-5	0,5	Модульное
ЭП-2242	0-20	0,5	Модульное
ЭП-3242	4-20	0,5	Модульное
ЭП-1342	0-5	1,0	Модульное
ЭП-2342	0-20	1,0	Модульное
ЭП-3342	4-20	1,0	Модульное

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
ЭП-1243	0-5				
ЭП-2243	0-20	0,5	Модульное	O4.2 (тропическое)	
ЭП-3243	4-20				
Модификация	Входной сигнал, мА	Основная погрешность, %	Исполнение по устойчивости к окружающей среде	Климатическое исполнение	
ЭП-1343	0-5				
ЭП-2343	0-20	1,0	Модульное	O4.2 (тропическое)	
ЭП-3343	4-20				
		Входные сопротивления преобразователей при температуре 20+5°C, Ом, не более: для входного сигнала 0-5mA – 610; для входных сигналов 0-20, 4-20mA – 130 Выходной пневматический аналоговый сигнал, кПа – 20-100 Номинальное давление воздуха питания, кПа – 140 Масса, кг, не более: ЭП-0010 – 1,0; ЭП-0020 – 1,1; ЭП-0030 – 1,2; ЭП-0040 – 0,4			
3.2	Преобразователь электропневматический ЭП-Ex ТУ25-2472.0070-89	Предназначен для преобразования унифицированного непрерывного сигнала постоянного тока в унифицированный пропорциональный пневматический непрерывный сигнал. Состав: блок преобразователя электропневматического ЭП-Ex; барьер искрозащиты пассивный БИП-1. Маркировка взрывозащиты - 0ExiaIICT6 Блок преобразователя имеет коррозионностойкое исполнение ЭП-Ex-Op предназначено для эксплуатации в среде, содержащей до 10мг/м ³ сероводорода или сернистого ангидрида и в аварийных ситуациях (в течении 3-4 часов) до 100мг/м ³ сероводорода или сернистого ангидрида до 200мг/м ³ Диапазон изменения входного сигнала постоянного тока 0-5, 0-20 или 4-20mA Входное сопротивление блока преобразователя при температуре 20+5°C в зависимости от входных сигналов не более: 580±300Ом – для входного сигнала 0-5mA; 115±15Ом - для входных сигналов 0-20mA и 4-20mA Выходной сигнал пневматический аналоговый 20-100кПа Номинальное значение давления воздуха питания 140кПа Для подготовки воздуха питания блока преобразователя рекомендуется использовать фильтр – стабилизатор давления воздуха ФСДВ. Расход воздуха питания в установившемся режиме не более 1,25л/мин Масса не более 1,3кг			СПЗ
3.3	Преобразователь электропневматический ЭПП	Преобразователь предназначен для управления пневматическими позиционерами и другими пневматическими устройствами в системах автоматического управления и регулирования технологическими процессами. Область применения: автоматизация технологических процессов в сахарной, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Входной сигнал: для ЭПП-1 – 0-5mA; для ЭПП-2 – 4-20mA Выходной пневматический аналоговый сигнал (0,02-0,10)МПа или (0,2-1,0) кгс/см ² Давление питания 0,14МПа (1,4кгс/см ²) Вид статической характеристики – линейный Основная допускаемая погрешность преобразователя «ток-давление» – 1% Сопротивление входной электрической цепи при температуре 25±5°C: для электрического сигнала 0-5mA (ЭПП-1) – не более 2000Ом; для электрического сигнала 4-20mA (ЭПП-2) – не более 200Ом Диапазон температур рабочей среды – от -25 до +55°C Рабочая среда – сжатый воздух не ниже 3-го класса загрязненности по ГОСТ 17433-80 Исполнение по ГОСТ 14254 – степень защиты – IP43 Масса – 2,4кг Габаритные размеры – 184x86x85			ХАОТ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ			
4.1	Преобразователь пневмоэлектрический аналоговый одноканальный ПЭ-1 ТУ4218-041-10474265-01 42 1831	<p>Преобразователь предназначен для измерения и преобразования: пневматического сигнала (ПЭ-1П); избыточного давления неагрессивных газов (ПЭ-1ДИ); вакуума (ПЭ-1ДВ) в унифицированный сигнал постоянного тока.</p> <p>Основная погрешность, % - ± 0,5</p> <p>Выходной аналоговый сигнал, мА - 0-5; 4-20</p> <p>Количество каналов - 1</p> <p>Напряжение питания, В - 220</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 5</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4.2</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С - +5...+50</p> <p>Габаритные размеры, мм - 73x98x200</p> <p>Масса, кг, не более - 1,5</p> <p>Подключение пневмолиний – штуцер под трубку ПВХ 4х1</p>	НППА
Модель		Диапазон измерения, кПа	
ПЭ-1П		200...100	
ПЭ-1ДИ		0...4; 0...16; 0...25; 0...40; 0...100; 0...160; 0...250	
ПЭ-1ДВ		0...4; 0...-10; 0...-16; 0...-25; 0...-40; 0...-60	
4.2	Преобразователь пневмоэлектрический аналоговый одноканальный ПЭ-1Р ТУ4218-047-10474265-02 42 1831	<p>Преобразователь предназначен для измерения и преобразования: пневматического сигнала (ПЭ-1РП); избыточного давления неагрессивных газов (ПЭ-1РИ); вакуума (ПЭ-1РВ) в унифицированный сигнал постоянного тока.</p> <p>Основная погрешность, % - ± 0,5</p> <p>Выходной аналоговый сигнал, мА - 0-5; 4-20</p> <p>Количество каналов - 1</p> <p>Напряжение питания, В - 24</p> <p>Потребляемая мощность, ВА - 1</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4.2</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С - +5...+50</p> <p>Габаритные размеры, мм – 35x86x58</p> <p>Масса, кг, не более – 0,2</p> <p>Монтаж – DIN рейка (DIN EN 20 022)</p> <p>Подключение пневмолиний – штуцер под трубку ПВХ 4х1</p>	НППА
Модель		Диапазон измерения, кПа	
ПЭ-1РП		200...100	
ПЭ-1РИ		0...4; 0...16; 0...25; 0...40; 0...100; 0...160; 0...250	
ПЭ-1РВ		0...-4; 0...-10; 0...-16; 0...-25; 0...-40; 0...-60	
4.3	Преобразователь пневмоэлектрический аналоговый 4-х канальный ПЭ-4 ТУ4218-021-10474265-97 42 1831	<p>Преобразователь предназначен для измерения и преобразования: пневматического сигнала (ПЭ-4П); избыточного давления неагрессивных газов (ПЭ-4ДИ); вакуума (ПЭ-4ДВ) в унифицированный сигнал постоянного тока.</p> <p>Основная погрешность, % - ± 0,5</p> <p>Выходной аналоговый сигнал, мА - 0-5; 4-20</p> <p>Количество каналов - 4</p> <p>Напряжение питания, В - 220</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 10</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4.2</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С - +5...+50</p> <p>Габаритные размеры, мм – 200x136x98</p> <p>Масса, кг, не более - 2,5</p> <p>Подключение пневмолиний – штуцер под трубку ПВХ 4х1</p>	НППА
Модель		Диапазон измерения, кПа	
ПЭ-4П		200...100	
ПЭ-4ДИ		0...4; 0...16; 0...25; 0...40; 0...100; 0...160; 0...250	
ПЭ-4ДВ		0...-4; 0...-10; 0...-16; 0...-25; 0...-40; 0...-60	
4.4	Преобразователь пневмоэлектрический дискретный 4-х канальный ДПЭ-4 (аналог СМ-1) ТУ4218-002-10474265-95 42 1872	<p>Преобразователь предназначен для преобразования пневматических дискретных сигналов в электрические дискретные сигналы. Входной сигнал - пневматический дискретный по ГОСТ26.015: «0» – 0...10кПа; «1» – 110...150кПа</p> <p>Выходной сигнал – переключающий "сухой контакт"</p> <p>Количество каналов – 4 (каждый канал имеет переключающий контакт)</p> <p>Коммутируемый ток, А – 3</p> <p>Коммутируемое напряжение, В:</p>	НППА

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тови- тель
		<p>переменное – 220; постоянное – 30 Климатическое исполнение – УХЛ4 Габаритные размеры, мм – 100x86x23 Масса, кг, не более – 0,3 Подключение пневмолиний – штуцер под трубку ПВХ 4x1</p>	
4.5	Преобразователь пневмоэлектрический Астра-8М ТУ4218-001-26533478- 00	<p>Преобразователь предназначен для преобразования унифицированных пневматических аналоговых сигналов в унифицированные токовые сигналы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.</p> <p>Количество входов – 8 Входные пневматические аналоговые сигналы – 20-100кПа Предельно допустимое давление – 200кПа Количество выходов – 8 Выходные токовые аналоговые сигналы – 0-5, 0-20, 4-20mA Допустимые нагрузочные сопротивления, Ом : не более 2500 (для 0-5mA); не более 1000 (для 0-20, 4-20mA) Параметры сигнализирующего устройства: количество коммутирующих ключей – 16; количество светодиодных индикаторов – 16; коммутируемое напряжение постоянного и переменного тока, не более – 150В; коммутируемый ток, постоянный и переменный, не более – 0,7A; привязка коммутируемых ключей и светодиодных индикаторов к входам произвольно программируемая. Внешние интерфейсы - RS-232, RS-485, протокол MODBUS RTU Максимальная частота (скорость) измерений – (2,5±0,125)Гц При отключении электропитания все установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти. Электрическое питание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10% от номинального значения и частотой 50±1Гц с коэффициентом гармоники не более 5%. Потребляемая мощность, Вт, не более – 15 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от 5 до 50°C; верхний предел относительной влажности 80% при 35°C и более низких температурах без конденсации влаги; атмосферное давление от 84 до 106,7кПа Вид защиты – IP20 по ГОСТ 14254 Габаритные размеры преобразователя, мм – 225x190x310 Масса преобразователя, кг, не более – 5,5 Вид монтажа – щитовой</p>	ВА
4.6	Преобразователь пневмоэлектрический Астра-16М ТУ4218-001-26533478- 00	<p>Преобразователь предназначен для преобразования унифицированных пневматических аналоговых сигналов в унифицированные токовые сигналы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.</p> <p>Количество входов – 16 Входные пневматические аналоговые сигналы – 20-100кПа Предельно допустимое давление – 200кПа Количество выходов – 8 Привязка выходов к входам произвольно программируемая. Выходные токовые аналоговые сигналы – 0-5, 0-20, 4-20mA Допустимые нагрузочные сопротивления, Ом : не более 2500 (для 0-5mA); не более 1000 (для 0-20, 4-20mA) Параметры сигнализирующего устройства: количество коммутирующих ключей – 16; количество светодиодных индикаторов – 16; коммутируемое напряжение постоянного и переменного тока, не более – 150В; коммутируемый ток, постоянный и переменный, не более – 0,7A; привязка коммутируемых ключей и светодиодных индикаторов к</p>	ВА

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель																												
		<p>входам произвольно программируемая.</p> <p>Внешние интерфейсы - RS-232, RS-485, протокол MODBUS RTU</p> <p>Максимальная частота (скорость) измерений – (2,5±0,125)Гц</p> <p>При отключении электропитания все установленные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.</p> <p>Электрическое питание осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В с допускаемым отклонением от минус 15 до плюс 10% от номинального значения и частотой 50±1Гц с коэффициентом гармоники не более 5%.</p> <p>Потребляемая мощность, Вт, не более – 15</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <p>температура окружающего воздуха от 5 до 50°С;</p> <p>верхний предел относительной влажности 80% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги;</p> <p>атмосферное давление от 84 до 106,7кПа</p> <p>Вид защиты – IP20 по ГОСТ 14254</p> <p>Габаритные размеры преобразователя, мм – 225x190x330</p> <p>Масса преобразователя, кг, не более – 6</p> <p>Вид монтажа – щитовой</p>																													
4.7	Преобразователь пневмоэлектрический АСТРА-1И ТУ 4218-001-16533478-00	<p>Преобразователь предназначен для преобразования унифицированного пневматического аналогового сигнала в унифицированный токовый сигнал в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.</p> <p>Исполнения:</p> <p>АСТРА-1И-1 – для монтажа по месту;</p> <p>АСТРА-1И-2 – для монтажа на раму</p> <p>Входной пневматический сигнал – 20-100кПа</p> <p>Выходной токовый сигнал – 4-20mA в линии питания</p> <p>Электропитание осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12-36В</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <p>температура окружающего воздуха от минус 25 до 55°С;</p> <p>верхний предел относительной влажности 100% при 30°С и более низких температурах без конденсации влаги;</p> <p>атмосферное давление от 84 до 106,7кПа</p> <p>Вид защиты – IP65 по ГОСТ 14254</p> <p>Материал корпуса – пластмасса (поликарбонат или ABS по заказу</p> <p>Габаритные размеры, мм 120x64x80</p> <p>Масса преобразователя – не более 0,5кг</p>	ВА																												
		5. БЛОКИ ПИТАНИЯ																													
5.1	Блоки питания	<p>Блоки питания применяются в системах управления техпроцессами в металлургии, энергетике, химической и других отраслях промышленности. Блоки БПД-24, БПД-40 предназначены для питания не взрывозащищенных датчиков с токовым унифицированным выходным сигналом (давления, расхода, температуры и т.д.). Блоки БПД-40-Ex предназначены для питания и искрозащиты взрывозащищенных датчиков с токовым унифицированным выходным сигналом 4-20mA, а также линейного преобразования этих сигналов в ток 0-5, 0-20 или 4-20mA.</p> <p>Количество каналов: 2 или 4 гальванически разделенных канала (БПД-24, БПД-40); 1 или 2 канала (БПД-40-Ex)</p>	ЧТП																												
	БПД-24, БПД-40 ТУ 4218-001.12580824-94																														
	БПД-40-Ex ТУ 4218-002.12580824-94	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Характеристики</th> <th>БПД-24</th> <th>БПД-40</th> <th>БПД-40-Ex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выходное напряжение, В</td> <td>24</td> <td>36</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Напряжение на искро-безопасном входе, В</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25,2</td> </tr> <tr> <td>Допускаемое отклонение выходного напряжения, %</td> <td>±0,5</td> <td>±0,1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Пульсация выходного напряжения, %</td> <td>0,25</td> <td>0,1</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Диапазон изменения входного сигнала, мА</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4-20</td> </tr> <tr> <td>Диапазон изменения выходных сигналов, мА</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0-5,4-20, 0-20</td> </tr> </tbody> </table>	Характеристики	БПД-24	БПД-40	БПД-40-Ex	Выходное напряжение, В	24	36	-	Напряжение на искро-безопасном входе, В	-	-	25,2	Допускаемое отклонение выходного напряжения, %	±0,5	±0,1	-	Пульсация выходного напряжения, %	0,25	0,1	0,2	Диапазон изменения входного сигнала, мА	-	-	4-20	Диапазон изменения выходных сигналов, мА	-	-	0-5,4-20, 0-20	ЧТП, ЧКМ
Характеристики	БПД-24	БПД-40	БПД-40-Ex																												
Выходное напряжение, В	24	36	-																												
Напряжение на искро-безопасном входе, В	-	-	25,2																												
Допускаемое отклонение выходного напряжения, %	±0,5	±0,1	-																												
Пульсация выходного напряжения, %	0,25	0,1	0,2																												
Диапазон изменения входного сигнала, мА	-	-	4-20																												
Диапазон изменения выходных сигналов, мА	-	-	0-5,4-20, 0-20																												

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики				Изгото-витель	
		Погрешность преобразования, % от диапазона	-	-	±0,1		
		Номинальный ток нагрузки каждого канала, мА	50		-		
		Ток срабатывания защиты, мА: при коротком замыкании При перегрузке	40 70	45 70	25...40 по входу		
		Параметры окружающей среды: температура -10...+50°C/ влажность до 80% при 25°C (УХЛ4.2). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; виброустойчивость – исполнение L3. Исполнение по виду поставки: обычновенное, экспортное. Питание: переменный ток 220В, частота 50Гц. Потребляемая мощность: не более 15ВА (БПД-24, БПД-40), 9ВА (БПД-40-Ex 2-канальный), 6ВА (БПД-40-Ex 1-канальный). Габаритные размеры: 72x144x180мм. Монтаж: щитовой (вырез 70x140мм). БПД-40-Ex: входная искробезопасная электрическая цепь уровня «ia» или «ib» и маркировка по взрывозащите ExialIIC или ExibIIIC; встроенные барьеры искрозащиты для ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений. Каждый канал блоков БПД-24, БПД-40 представляет собой преобразователь напряжения переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока. Средний срок службы – 12лет Средняя наработка на отказ на каждый канал блока – не менее 120000ч					
5.2	Блоки питания с устройством извлечения квадратного корня БПК-40М ТУ 4218-003.12580824-94 БПК-40-Ex ТУ 4218-004.12580824-94	Блоки питания преобразования и корнеизвлечения применяются в системах управления техпроцессами в металлургии, энергетике, химической и других отраслях промышленности. Блоки БПК-40М предназначены для питания не взрывозащищенных датчиков с токовым унифицированным выходным сигналом 0-5 или 4-20mA, а также функционального преобразования этих сигналов по двум выходным каналам с пропорциональной и корнеизвлекающей зависимостью. Блоки БПК-40-Ex предназначены для питания и искрозащиты взрывозащищенных датчиков с токовым унифицированным выходным сигналом 4-20mA, а также функционального преобразования этих сигналов по двум выходным каналам с пропорциональной и корнеизвлекающей зависимостью. Количество каналов: 1 входной, 2 выходных	Характеристики	БПК-40М	БПК-40-Ex		ЧТП ЧКМ
		Количество подключаемых к каждому каналу датчиков, имеющих выходной сигнал:					
		0-5 mA	1	-			
		4-20mA	1	1			
		Выходное напряжение встроенного источника питания, В	36	-			
		Напряжение на искро-безопасном входе, В	-	≤25,2			
		Номинальный ток нагрузки источника питания, мА	50	-			
		Ток срабатывания защиты, мА: при коротком замыкании при перегрузке	45 75	35 -			
		Диапазон изменения входного сигнала, мА	0-5 4-20	4-20			
		Характеристики	БПК-40М	БПК-40-Ex			
		Диапазон изменения выходных сигналов, мА	0-5 4-20	0-5,4-20 4-20			
		Предел допускаемой основной погрешности в % от диапазона изменения выходного сигнала:					
		по пропорциональному каналу	±0,15	±0,1, ±0,2			
		по корнеизвлекающему каналу: (от 0 до 5% диапазона)	±2	±2			
		(от 5 до 100% диапазона)	±0,25	±0,25			

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики						Изгото-витель																											
		<p>Параметры окружающей среды: температура $-10\dots+60^{\circ}\text{C}$/ влажность от 30 до 80% во всем диапазоне температур (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; виброустойчивость – исполнение L3.</p> <p>Питание: переменный ток 220В, частота 50Гц.</p> <p>Потребляемая мощность: не более 7,5ВА (БПК-400М), 9ВА (БПК-40-Ex).</p> <p>Габаритные размеры: 72x144x180мм.</p> <p>Монтаж: щитовой (вырез 70x140мм).</p> <p>БПК-40-Ex: входная электрическая цепь уровня искрозащиты «ia», маркировка по взрывозащите ExialIC/IIB; встроенные барьеры искрозащиты для ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений.</p> <p>Средний срок службы – 12лет</p> <p>Средняя наработка на отказ на каждый канал блока – не менее 120000ч</p>																																	
5.3	Блоки питания, защиты и сопряжения БПЗС-Ex ТУ 311-00226253.073-98	<p>Блоки питания, защиты и сопряжения применяются для питания датчиков, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», в системах управления техпроцессами в металлургии, энергетике, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Предназначены для питания и искрозащиты сигнальных цепей двухпроводных датчиков с унифицированным сигналом постоянного тока 4-20mA, а также функционального преобразования этих сигналов в другие уровни с пропорциональной или корнеизвлекающей зависимостью.</p> <p>Количество каналов: 1 канал</p>						ЧТП ЧКМ																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Характеристики</th> <th>БПЗС-П-Ex</th> <th>БПЗС-К-Ex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Напряжение на искро - безопасном входе, В</td> <td>$\leq 25,2$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ток короткого замыкания, мА</td> <td>≤ 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ток ограничения при замыкании искробезопасной цепи, мА</td> <td>25 - 35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Диапазон изменения входного сигнала, мА</td> <td>4 - 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Диапазон изменения выходных сигналов, мА</td> <td>0- 5 4- 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Предел допускаемой основной погрешности в %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>с пропорциональной зависимостью</td> <td>$\pm 0,25$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>с корнеизвлекающей зависимостью (в диапазоне от 5 до 100% от I_{bx})</td> <td>-</td> <td>$\pm 0,3$</td> </tr> </tbody> </table>						Характеристики	БПЗС-П-Ex	БПЗС-К-Ex	Напряжение на искро - безопасном входе, В	$\leq 25,2$		Ток короткого замыкания, мА	≤ 100		Ток ограничения при замыкании искробезопасной цепи, мА	25 - 35		Диапазон изменения входного сигнала, мА	4 - 20		Диапазон изменения выходных сигналов, мА	0- 5 4- 20		Предел допускаемой основной погрешности в %			с пропорциональной зависимостью	$\pm 0,25$		с корнеизвлекающей зависимостью (в диапазоне от 5 до 100% от I_{bx})	-	$\pm 0,3$	
Характеристики	БПЗС-П-Ex	БПЗС-К-Ex																																	
Напряжение на искро - безопасном входе, В	$\leq 25,2$																																		
Ток короткого замыкания, мА	≤ 100																																		
Ток ограничения при замыкании искробезопасной цепи, мА	25 - 35																																		
Диапазон изменения входного сигнала, мА	4 - 20																																		
Диапазон изменения выходных сигналов, мА	0- 5 4- 20																																		
Предел допускаемой основной погрешности в %																																			
с пропорциональной зависимостью	$\pm 0,25$																																		
с корнеизвлекающей зависимостью (в диапазоне от 5 до 100% от I_{bx})	-	$\pm 0,3$																																	
		<p>Параметры окружающей среды: температура $-10\dots+60^{\circ}\text{C}$/ влажность от 30 до 80% во всем диапазоне температур (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; виброустойчивость – исполнение L3.</p> <p>Питание: переменный ток 220В, частота 50Гц.</p> <p>Потребляемая мощность: не более 13ВА</p> <p>Габаритные размеры: 72x144x180мм.</p> <p>Монтаж: щитовой (вырез 70x140мм).</p> <p>Входная электрическая цепь уровня искрозащиты «ia» (особая взрывобезопасная), маркировка по взрывозащите ExialIC/IIB; встроенные барьеры искрозащиты для ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений. Обеспечивает повышенную помехозащищенность – введена оптоэлектронная гальваническая развязка вход/выход</p>																																	
5.4	Блоки питания 2000П ТУ 311-00226253.082-00 2000П-Ex ТУ 311-00226253.084-99	<p>Блоки питания применяются в системах управления техпроцессами в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Блоки 2000П предназначены для питания первичных датчиков, схем измерительной техники, электронных устройств. Блоки 2000П-Ex предназначены для питания и искрозащиты двухпроводных датчиков с выходным унифицированным сигналом 4-20mA.</p> <p>Количество входов: 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала (2000П); 1 канал (2000П-Ex)</p>						ЧТП																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип, модификация</th> <th>$U_{\text{вых}}$, В</th> <th>Кол.ка налов</th> <th>Наличие защиты</th> <th>$I_{\text{наг}}$, мА</th> <th>Отклонение $U_{\text{вых}}$ %</th> <th>Потребляемая мощность</th> <th>Габаритные размеры, мм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000П-24-1-0</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>± 5</td> <td>3,5</td> <td>45x75x110</td> </tr> </tbody> </table>						Тип, модификация	$U_{\text{вых}}$, В	Кол.ка налов	Наличие защиты	$I_{\text{наг}}$, мА	Отклонение $U_{\text{вых}}$ %	Потребляемая мощность	Габаритные размеры, мм	2000П-24-1-0	1			50	± 5	3,5	45x75x110												
Тип, модификация	$U_{\text{вых}}$, В	Кол.ка налов	Наличие защиты	$I_{\text{наг}}$, мА	Отклонение $U_{\text{вых}}$ %	Потребляемая мощность	Габаритные размеры, мм																												
2000П-24-1-0	1			50	± 5	3,5	45x75x110																												

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики							Изгото-витель	
	2000П-24-2-0	24	2	нет		7				
	2000П-24-4-0		4		25			70x75x110		
	2000П-24-1-1		1	от КЗ	50	±0,5	3,5	45x75x110		
	2000П-24-2-1		2				7			
	2000П-36-1-0	36	1	нет	50	±0,25	4,5	45x75x110		
	2000П-36-2-0		2				9	70x75x110		
	2000П-36-4-1		4	от КЗ	25					
	2000П-36-1-3		1	от КЗ и от перегрузки	50		4,5	45x75x110		
	2000П-36-2-3		2				9	70x75x110		
	Характеристики					2000П	2000П-Ex			
	Выходное напряжение, В					24 или 36	-			
	Напряжение на искробезопасном входе, В						≤25,2			
	Пульсации выходного напряжения, %					0,25				
	Диапазон изменения входного сигнала, мА						4-20			
	Диапазон изменения выходных сигналов, мА						0-5, 4-20 0-20			
	Погрешность преобразования, % от диапазона выходного сигнала						±0,1			
	Ток срабатывания защиты, мА: при коротком замыкании									
	Uвых=24В					100		≤35		
	Uвых=36В (1 или 2 канала)					45				
	Uвых=36В (4 канала)					65				
	при перегрузке									
	Uвых=24В					-				
	Uвых=36В (1 или 2 канала)					70				
	Uвых=36В (4 канала)					-				
	Параметры окружающей среды: температура -10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; виброустойчивость – исполнение L3. Питание: переменный ток 220В, частота 50Гц. Потребляемая мощность: 3,5 или 7ВА (2000П-24), 4, 5 или 9ВА (2000П-36), 5ВА (2000П-Ex) Габаритные размеры: 45x75x110мм или 70x75x110мм Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления Входная электрическая цепь уровня искрозащиты «ia» или «ib», маркировка по взрывозащите ExialIСили ExibIIIC; встроенные барьеры искрозащиты для ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений. Обеспечивает повышенную помехозащищенность – введена оптозелектронная гальваническая развязка вход/выход.									
5.5	Блоки питания 2000БПП ТУ 311- 00226253.082-00 ОКП 42 1821	Блоки питания применяются для питания первичных датчиков, схем измерительной техники, электронных устройств при больших (95...255В) колебаниях напряжения питающей сети в системах управления техпроцессами в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Количество входов: 1, 2 или 4 канала							ЧТП	
Характеристики					2000БПП					
Выходное напряжение, В					24 или 36					
Характеристики					2000БПП					
Допускаемое отклонение выходного напряжения, % от Uвых.ном					±0,25					
Номинальный ток нагрузки каждого канала, мА:										
для 2-канальных					120					
для 4-канальных					80					
Параметры окружающей среды: температура -10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (C4). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; виброустойчивость – исполнение L3. Питание: переменный ток 95-255В, частота 50Гц. Потребляемая мощность: 10ВА Габаритные размеры:										

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель														
		<p>45x75x110мм для одно – и двухканальных блоков; 70x75x110мм для четырехканальных блоков Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления Гальваническая развязка каналов между собой и сеть питания.</p>															
5.6	<p>Блоки питания с устройством извлечения квадратного корня 2000К ТУ 311-00226253.090-00 ОКП 42 1821</p>	<p>Блоки питания и корнеизвлечения применяются для питания датчиков с унифицированными выходными сигналами 0-5 или 4-20mA и функционального преобразования этих сигналов с корнеизвлекающей зависимостью в системах управления техпроцессами в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Количество входов: 1канал</p> <table border="1"> <tr> <td>Характеристики</td><td>2000К</td></tr> <tr> <td>Напряжение встроенного источника питания, В</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Допускаемое отклонение выходного напряжения источника питания, % от номинального значения</td><td>±5</td></tr> <tr> <td>Пульсации выходного напряжения источника питания, % от номинального значения</td><td>±0,1</td></tr> <tr> <td>Диапазон изменения входного сигнала, мА</td><td>0-5 или 4-20</td></tr> <tr> <td>Диапазон изменения выходных сигналов, мА</td><td>0-5, 4-20</td></tr> <tr> <td>Основная погрешность преобразования: диапазон входного сигнала от 0 до 5%; диапазон входного сигнала от 5 до 100%</td><td>±2% ±0,25%</td></tr> </table> <p>Параметры окружающей среды: температура -10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30 Питание: переменный ток 220В, частота 50Гц. Потребляемая мощность: не более 7ВА Габаритные размеры: 46,5x78x111,5мм Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления Входная электрическая цепь уровня искрозащиты «ia» или «ib», маркировка по взрывозащите ExiallСили ExibIIС; встроенные барьеры искрозащиты для ограничения тока и напряжения до искробезопасных значений. Обеспечивает повышенную помехозащищенность – введена оптоэлектронная гальваническая развязка вход/выход.</p>	Характеристики	2000К	Напряжение встроенного источника питания, В	24	Допускаемое отклонение выходного напряжения источника питания, % от номинального значения	±5	Пульсации выходного напряжения источника питания, % от номинального значения	±0,1	Диапазон изменения входного сигнала, мА	0-5 или 4-20	Диапазон изменения выходных сигналов, мА	0-5, 4-20	Основная погрешность преобразования: диапазон входного сигнала от 0 до 5%; диапазон входного сигнала от 5 до 100%	±2% ±0,25%	ЧТП
Характеристики	2000К																
Напряжение встроенного источника питания, В	24																
Допускаемое отклонение выходного напряжения источника питания, % от номинального значения	±5																
Пульсации выходного напряжения источника питания, % от номинального значения	±0,1																
Диапазон изменения входного сигнала, мА	0-5 или 4-20																
Диапазон изменения выходных сигналов, мА	0-5, 4-20																
Основная погрешность преобразования: диапазон входного сигнала от 0 до 5%; диапазон входного сигнала от 5 до 100%	±2% ±0,25%																
5.7	<p>Блок питания БП "Карат-22" ДАЮК.436231.001ТУ ОКП 42 1292</p>	<p>Блоки питания БП карат-22 осуществляют преобразование напряжения 220В переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока 36В (24В) для питания датчиков серий: Метран-22, -43, -44, -45, -49, -55; Сапфир-22М и др.; ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ с унифицированными токовыми выходными сигналами и др. Блоки питания БП Карат-22-АС предназначены для питания стабилизированным напряжением датчиков серий Сапфир-22М-АС и Метран-22-АС. Количество каналов 1, 2, 4, 8. Каналы гальванически развязаны. Защита от короткого замыкания и перегрузок по каждому каналу. Светодиодная индикация включения по каждому каналу. Специальное исполнение БП Карат-22-АС (одно-, двух- и четырехканальных) – для работы на объектах атомной энергетики. Выходное напряжение – 24 или 36В. Класс стабилизации – 0,2 Ток нагрузки: 100 – для одно- и двухканального исполнения; 50 – для четырех- и восьмиканального исполнения. Ток срабатывания защиты от перегрузок, мА: не более 180 для одно- и двухканального исполнения; не более 90 для четырех- и восьмиканального исполнения. Ток короткого замыкания, мА: не более 45 для одно- и двухканального исполнения; не более 23 для четырех- и восьмиканального исполнения. Питание (220⁺²²-33)В, (50±1)Гц. Потребляемая мощность, ВА: 15 – для одноканального исполнения; 26 0- для двухканального исполнения; 32 – для четырехканального исполнения; 60 – для восьмиканального исполнения. Условия эксплуатации:</p>	ЧКМ														

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики						Изгото-витель				
				общепромышленное		атомное						
	Температура окружающей среды, °С			УХЛ3	ТВ3	УХЛ4						
	Относительная влажность, %			-10...60		1...40						
	Частота вибрации, Гц			98% при 25°C		98% при 35°C						
	Амплитуда смещения, мм			80% при 35°C		25						
	Магнитное поле постоянного и переменного тока частотой, Гц напряженностью, А/м			0,15		0,1						
				50								
				400								
				Надежность: наработка на отказ – 120 000ч; средний срок службы – 12 лет. Варианты монтажа блока: щитовой, навесной, крепление к горизонтальной поверхности, крепление непосредственно на трубопроводе								
5.8	Блоки питания Метран-602 Метран-604 ТУ 4276-001-2160758-99	<p>Блоки питания предназначены для преобразования сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24 или 36 В и питания датчиков с унифицированным выходным сигналом: датчиков давления Метран-22, -43, -44, -45, -49; Сапфир-22 и др.; датчиков температуры ТСМУ-055/205, ТСПУ-055/205, ТХАУ-205 и др.</p> <p>Количество каналов: 2- для Метран-602-01, Метран-602- DIN; 4 – для Метран-604-01, Метран-604- DIN.</p> <p>Каналы гальванически развязаны.</p> <p>Каждый канал имеет схему электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий.</p> <p>Светодиодная индикация включения блока питания по каждому каналу.</p> <p>Блоки питания для монтажа на шине DIN выполнены в Евростандарте DIN 43700.</p> <p>Блоки питания щитового монтажа конструктивно и функционально заменяют блоки питания БПД-40.</p> <p>Способ монтажа: щитовой – для Метран-602-01, Метран-604-01; на шине DIN – для Метран-602- DIN, Метран-604- DIN.</p> <p>Выходное напряжение: 24В – для Метран-602-024-01, Метран-604-024-01, Метран-602-024- DIN, Метран-604-024- DIN; 36В – для Метран-602-036-01, Метран-036-01, Метран-602-036- DIN, Метран-604-036- DIN.</p> <p>Класс стабилизации выходного напряжения: 0,2.</p>							ЧКМ			
Тип и исполнение		Выходное напряжение, В	Количество гальванически развязанных каналов	Максимальный ток нагрузки на каждый канал, мА	Ток срабатывания защиты, мА	Ток короткого замыкания, мА	Монтаж	Потребляемая мощность, ВА				
Метран-602-036-50-01		36	2	50	75	45	в щите	15				
Метран-604-036-50-01			4									
Метран-602-024-50-01		24	2									
Метран-604-024-50-01			4									
Метран-602-036-25- DIN		36	2	25	50	15	На	4,5				
Тип и исполнение		Выходное напряжение, В	Количество гальванически развязанных каналов	Максимальный ток нагрузки на каждый канал, мА	Ток срабатывания защиты, мА	Ток короткого замыкания, мА	Монтаж	Потребляемая мощность, ВА				
Метран-602-036-80- DIN		36	2	80	120	30	шине DIN	12				
Метран-604-036-45- DIN			4	45	60			14				
Метран-604-036-80- DIN				80	120			23				
Метран-602-024-45- DIN		24	2	45	70			6				
Метран-602-024-100-DIN				100	140			10				
Метран-604-024-80-DIN			4	80	120			17				
		Пульсация выходного напряжения ±1% от номинального значения напряжения. Изменение значения выходного напряжения от его										

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики					Изгото-витель
		<p>номинального значения: при изменении напряжения сети на $\pm 10\%$ - не более $\pm 0,1\%$; при изменении тока нагрузки от нуля до максимального не более $\pm 0,1\%$. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением $220(\text{+22-33})\text{В}$, частотой $(50\pm 1)\text{Гц}$. Габаритные и установочные размеры, мм, не более: щитовой монтаж - $72 \times 160 \times 76$, вырез в щите 70×140 (аналогичен БПД-40); монтаж на шине DIN $45 \times 75 \times 125$ – для Метран-602- DIN; $70 \times 75 \times 125$ – для Метран-604- DIN. Масса, кг, не более: 2кг – для Метран-602-01; 0,5кг – для Метран-602- DIN, Метран-604- DIN</p> <p>Климатическое исполнение – С3 по ГОСТ 12997 и УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающей среды $(-10\dots +50)^\circ\text{C}$, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 107кПа (от 630 до 800ммрт.ст.)</p>					
5.9	Блоки питания БП96 ТУ 689400-006- 13282997-96 ОКП 42 3751	<p>Блоки питания постоянного тока БП96 предназначены для преобразования сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24 или 36В и питания датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом: датчиков давления Метран-43, -44, -45, Сапфир-22 и др.; датчиков температуры ТСМУ-055/205, ТСПУ-055/205, ТХАУ-205 и др.</p> <p>Количество каналов 1,2 или 4.</p> <p>Каналы гальванически развязаны.</p> <p>Каждый канал имеет схему электронной защиты от перегрузок и коротких замыканий.</p> <p>Светодиодная индикация включения блока питания и перегрузки по каждому каналу. Выполнены в Евростандарте DIN VDE 0611 (монтаж на DIN-рейке) и DIN43700 (монтаж в щите).технические параметры: ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) $1,5I_{max}$; амплитуда пульсации выходного напряжения не более 50мВ; нестабильность выходного напряжения- при изменении напряжения сети $\pm 10\%$ не более $\pm 1\%$, при изменении тока на грузки от нуля до максимального не более 0,3В; питание БП96 осуществляется от сети переменного тока напряжением $(220\text{+22-33})\text{В}$, частотой $(50\pm 1)\text{Гц}$; сопротивление изоляции между выходными цепями и цепью питания не менее 20МОм при напряжении 1,5кВ; сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.</p> <p>Габаритные размеры, мм, не более: щитовой монтаж передняя панель – 96x48; вырез в щите – 88x44; монтажная глубина – 180; монтаж на шине DIN – $45 \times 75 \times 125$ (1, 2 канала), $70 \times 75 \times 125$ (4 канала).</p> <p>Масса не более 0,7кг.</p>					ЧКМ НППЭ
Модель	Выходное напряжение, В	Макс.ток нагрузки на каждый канал	Потребляемая мощность, ВА	Количество гальванически развязанных каналов	Монтаж		
	БП96/24-4/80	24	80	15	4	в щите	
	БП96/36-4/45	36	45		2		
	БП96/24-2/120	24	120			на шине DIN	
	БП96/36-2/80	36	80				
	БП96/24-1/120 DIN	24	120	15	1		
	БП96/24-2/120 DIN				2		
	БП96/36-1/80 DIN	36	80		1		
	БП96/36-2/80 DIN				2		
	БП96/24-4/80 DIN	24	80	15	4		
			120	25			
	БП96/24-4/45 DIN	36	45	15	4		
	БП96/36-4/80 DIN		80	25			
Блоки питания имеют исполнение С3 по ГОСТ 12997 для работы							

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
		при температуре окружающей среды от -10 до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности от 45 до 80% и атмосферном давлении от 84 до 107кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) допускается использовать блоки питания серии БП96 при температуре до 70°C при снижении тока нагрузки до 0,5 I _{max}			
5.10	Блоки питания низковольтные 591	Блоки сконструированы функционально – блочным способом (конструктив «Вишня»). Напряжение питания, В – 220 (50Гц) Температурный диапазон, $^{\circ}\text{C}$ – 4-40			ВОИ
Блок питания	Выходное напряжение любого знака, В	Ток нагрузки (макс.), А	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	
591-86	6	1,0	80x158x330	3	
591-87	6	1,6	120x158x330	4	
591-92	27	0,4	80x158x330	3	
591-93	27	0,6	100x158x330	3	
591-94	27	1,0	100x158x330	4	
591-97	48	0,6	120x158x330	4	
591-104	27	0,16	80x158x330	2,5	
	6	0,25			
591-113	6	1	100x158x330	3,5	
	6	0,25			
591-120	27	0,4	100x158x330	3,5	
	48	0,1			
591-121	27	0,4	100x158x330	3,5	
	12	0,25			
591-122	27	0,4	100x158x330	3,5	
	6	0,25			
591-124	48	0,25	120x158x330	3,5	
	27	0,16			
591-125	48	0,25	120x158x330	3,5	
	12	0,25			
5.11	Блоки питания низковольтные БНН-151 БНН-152	Блоки выполнены в конструктиве «Черешня» Напряжение питания, В – 220 (50Гц) Габаритные размеры, мм – 480x180x290 Масса, кг -22			ВОИ
	Блок питания	Номинальное выходное напряжение, В	Ток нагрузки (макс.), А		
	БНН-151	6	15		
		6	10		
		12	3		
		12	3		
		24	1,5		
		24	1,5		
	БНН-152	6	10		
		6	10		
		6	10		
	Блок питания	Номинальное выходное напряжение, В	Ток нагрузки (макс.), А		
	БНН-152	6	10		
5.12	Блок питания четырехканальный 4БП36 РИБЮ 435111.001ТУ	Блоки предназначены для питания измерительных преобразователей типа САПФИР-22М, а также датчиков МТ100, Сапфир-22МТ, Сапфир-22МП стабилизированным напряжением постоянного тока 36 В во взрывобезопасных производствах. Блоки имеют 4 гальванически разделенных канала для подключения датчиков. К блоку могут подключаться датчики: с гальваническим разделением преобразователей по питанию; без гальванического разделения и с выходным сигналом преобразователей 0-5mA; без гальванического разделения и с выходным сигналом преобразователей 4-20 или 0-20mA. Климатическое исполнение: УХЛ3.1 и Т3 для работы при температуре окружающего воздуха от -10 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98% Номинальное значение выходного напряжения постоянного тока в каждом канале 36В Максимальный ток нагрузки в каждом канале – 45mA Напряжение питания - 220, 240 В.			МАОМ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тоти- тель
		<p>Мощность потребляемая блоком в расчете на один канал – не более 9ВА</p> <p>Класс стабилизации выходного напряжения – 0,1</p> <p>Температурный коэффициент выходного напряжения 0 не более $\pm 0,1\%$ на каждые 10°C</p> <p>Виброустойчивость: диапазон частот от 0 до 35Гц, амплитуда смещения 0,35мм</p> <p>Масса блока с монтажными частями – не более 5кг</p> <p>Степень защиты от проникновения пыли и воды – IP54 по ГОСТ 14254-96</p>	
5.13	Блок преобразования сигналов, искрозащиты и питания БПС-90 ТУ25-7439.0016-90	<p>Блок преобразования предназначен для работы с взрывозащищенными измерительными преобразователями САПФИР-22-Ex-М и датчиками МТ-100, Сапфир-22МТ, Сапфир-22МП.</p> <p>Блоки выполнены с выходными искробезопасными электрическими цепями уровня защиты "ia".</p> <p>По виду преобразования входного сигнала блоки выполняются типа БПС-90П и БПС-90К.</p> <p>Блоки БПС-90П обеспечивают получение линейной зависимости между формируемым выходным унифицированным токовым сигналом и измеряемым параметром (давление, уровень, разность давлений).</p> <p>Блоки БПС-90К обеспечивают линеаризацию статической характеристики преобразователей (датчиков) при измерении расхода по методу перепада давления на сужающем устройстве.</p> <p>Унифицированные выходные сигналы постоянного тока: 0-5, 0-20, 4-20 мА.</p> <p>Напряжение питания - 200 или 240 В, частотой 50, 60Гц</p> <p>Потребляемая мощность – не более 12ВА</p> <p>Виброустойчивость: диапазон частот от 5 до 25Гц, амплитуда смещения 0,1 мм.</p> <p>Масса блока без монтажных частей – не более 4кг</p> <p>Степень защиты от проникновения пыли и воды – IP20 по ГОСТ 14254-96.</p>	МАОМ
5.14	Блок питания 22П-36М	<p>Блок питания предназначен для питания стабилизованным на пряжением постоянного тока комплекса тензорезисторных измерительных преобразователей (датчиков) теплоэнергетических параметров типа Сапфтр-22.</p> <p>Выпускаются блоки в одно- и двухканальном исполнении двух типоразмеров.</p> <p>Номинальное значение выходного напряжения, В – 36</p> <p>Номинальный ток нагрузки, мА - 70</p> <p>Максимальный ток нагрузки в режиме срабатывания защиты, мА - 300</p> <p>Класс стабилизации – 0,5</p> <p>Напряжение, В – 220</p> <p>Частота, Гц – 50</p> <p>Потребляемая мощность:</p> <ul style="list-style-type: none"> одноканального блока, ВА – 12; двуухканального блока, ВА - 24 <p>Габаритные размеры, мм:</p> <p>Исполнение 1 – 80x160x357;</p> <p>Исполнение 2 – 72x144x357</p> <p>Масса, кг:</p> <p>одноканального блока, не более – 4,2;</p> <p>двухканального блока, не более – 5,0</p> <p>Блоки устойчивы к климатическим воздействиям (имеют исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ категории 4 и ТВ категории 3)</p>	ЕЗА
5.15	Блок питания 22БП-36 ТУ25-02.720159-81	<p>Блок питания предназначен для преобразования напряжения переменного тока промышленной частоты в стабилизированное напряжение постоянного тока и применяется для питания преобразователей и другой аналогичной аппаратуры на АЭС и взрывобезопасных производствах. Блок имеет систему защиты от коротких замыканий и перегрузок в выходных цепях. Конструктивное исполнение блока - приборное</p> <p>Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока, В – 36</p> <p>Номинальный ток нагрузки на один канал, мА – 70, 20 – для четырех</p>	ИПФ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>рех и восьмиканальных блоков</p> <p>Предел допустимого изменения выходного напряжения, % - ±0,5; ±0,2 - для четырех и восьмиканальных блоков</p> <p>Питание: напряжение, В – 220; 240; частота, Гц – 50, 60</p> <p>Потребляемая мощность до, ВА – 12; 24; 26 -для четырех и восьмиканальных блоков</p> <p>Количество каналов – 1; 2; 4; 8</p> <p>Условия эксплуатации: температура, °С – от –10 до +60; относительная влажность воздуха до, % - 95</p> <p>Габаритные размеры вариантов исполнения, мм:</p> <p>основного – 80x160x358;</p> <p>уменьшенного – 72x144x358</p> <p>Масса, кг – 4,2</p>	
5.16	Блоки питания и сопряжения сигналов БПС-300 ТУ25-2472.082-90	<p>Блоки предназначены для преобразования напряжения переменного тока промышленной частоты в стабилизированное напряжение постоянного тока и дополнительно для сопряжения выходных и входных сигналов разного значения. Блоки применяются в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами взрывобезопасных и обычных производств для питания преобразователей давлений с электронными регуляторами и электропневматическими преобразователями.</p> <p>Электрические цепи блоков имеют взрывобезопасные исполнения с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» и «ib». Конструктивное исполнение блоков - приборное</p> <p>Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока, В – 24; 36</p> <p>Номинальный ток нагрузки, мА – 20</p> <p>Предел допустимого изменения выходного напряжения, % - ±0,1</p> <p>Входной сигнал, мА – 0-5, 0-20, 4-20</p> <p>Выходной сигнал, мА – 0-5, 0-20, 4-20</p> <p>Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %: ±0,1; ±0,2</p> <p>Питание: напряжение, В – 220; частота, Гц – 50, 60</p> <p>Потребляемая мощность до, ВА – 15; 24</p> <p>Количество гальванически раздделенных каналов –2; 8</p> <p>Условия эксплуатации: температура, °С – от –10 до +60; относительная влажность воздуха до, % - 95</p> <p>Габаритные размеры вариантов исполнения, мм: 80x160x358</p> <p>Масса, кг – 4,5</p>	ИПФ
5.17	Блоки питания и сопряжения сигналов БПС-300-Ex-1к БПС-300-Ex-2к ТУ311-00227471.064-98	<p>Блоки предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами взрывобезопасных и обычных производств. Блоки с входными искробезопасными цепями уровня «ia», работающие с тензорезисторными датчиками типа «Сигнал-Ex», имеют маркировку по взрывозащите «ExiallC» в комплекте «Сигнал-Ex» и предназначены для установки вне взрывобезопасных зон помещений и наружных установок.</p> <p>Блоки обеспечивают питание датчиков типа «Сигнал-Ex» и преобразование выходного сигнала 4-20mA, вышеуказанных датчиков в выходные сигналы 0-5, 0-20 или 4-20mA</p> <p>Напряжение холостого хода на искробезопасных входах блоков не более 24В</p> <p>Диапазон изменения входного сигнала 4-20mA</p> <p>Диапазон изменения выходного сигнала 0-5, 0-20 или 4-20mA</p> <p>Сопротивление нагрузки для сигналов: 0-20, 4-20mA – не более 1кОм; 0-5mA – не более 2,5кОм</p> <p>Наибольшие допускаемые значения пульсации выходного сигнала не должны превышать 0,2% от диапазона изменения выходного сигнала.</p> <p>Питание от сети переменного тока напряжением 220⁺²²-33В частотой 50±1 или 60±2Гц</p> <p>Потребляемая мощность не более 15ВА</p> <p>Климатическое исполнение: УХЛ3 – но для работы при температуре окружающего воздуха от –10 до +60°С и относительной влажности от 30 до 80%; ТВ3 – блоки сохраняют работоспособность</p>	СПЗ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		при относительной влажности 98% и температуре 35°C Масса, не более, кг: БПС-300-Ex-1к – 4,0; БПС-300-Ex-2к – 4,5	
5.18	Блок питания БП-9340	<p>Назначение: для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 36В комплекса тензорезистивных преобразователей (датчиков) типа «Сапфир-22» или подобных.</p> <p>Блок питания выпускается в одно-, двух-, четырех- и восьми канальном исполнении.</p> <p>Питание, В – 220, частотой – 50Гц</p> <p>Класс стабилизации выходного напряжения: 0,5</p> <p>Номинальный ток нагрузки одного канала – 70mA</p> <p>Номинальное значение выходного напряжения - 36±0,18В</p> <p>Сопротивление изоляции входных и выходных цепей блока питания относительно корпуса в нормальных условиях не менее 40МОм</p> <p>Степень защиты от проникновения твердых тел – IP20 по ГОСТ 14254</p> <p>Величина пульсации выходного напряжения (размах) относительно номинального значения при номинальном токе нагрузке не более 0,5%</p> <p>Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от 0 до +60°C; атмосферное давление от 84 до 106,7кПа; относительная влажность от 30 до 80%. Допускается воздействие вибрации от 10 до 55Гц и амплитудой до 0,15мм; магнитных полей (постоянного и переменного тока частотой 50Гц) напряженностью до 400А/м</p> <p>Мощность потребляемая блоком питания при номинальном значении тока нагрузки не более:</p> <ul style="list-style-type: none"> для одноканального – 12ВА; для двухканального – 24ВА; для четырехканального – 48ВА; для восьмиканального – 96ВА <p>Масса, не более:</p> <ul style="list-style-type: none"> для одноканального – 3,8кг; для двухканального – 4,0кг; для четырехканального – 6,0кг; для восьмиканального – 8,0кг <p>Средний срок службы – не менее 10лет</p> <p>Вероятность безотказной работы за время 2000ч, не менее 0,98</p>	НППС
5.19	Блок питания БП-36 ТУ 311-00225621.159-96	<p>Блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока преобразователей «Сапфир». Может эксплуатироваться в условиях АЭС.</p> <p>БП-36-1 – для питания одного преобразователя</p> <p>БП-36-2 – для питания двух преобразователей</p> <p>Напряжение питания, В – 220⁺²²₋₃₃ или 240⁺²⁴₋₃₆; частота, Гц - 50±1 или 60±1</p> <p>Выходное напряжение постоянного тока, В - 36±0,72</p> <p>Номинальный ток нагрузки, мА – 25</p> <p>Максимальный ток нагрузки, мА (в режиме срабатывания защиты) - 50</p> <p>Потребляемая мощность, ВА: БП-36-1 – 2,5; БП-36-2 – 5,0</p> <p>Температура окружающей среды, °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> исполнение УХЛ4 и Т3 – 1-60; исполнение У3 – от –10 до +60; исполнение для АЭС – от –50 до +60 <p>Относительная влажность, %:</p> <ul style="list-style-type: none"> обычное исполнение – 80; тропическое – 98 <p>Габаритные размеры, мм – 160x80x195</p> <p>Масса, кг: БП-36-1 – 2,0; БП-36-2 – 2,2</p>	ПОТ
	Блок питания БП-36 ТУ 311-00225626.126-93	<p>Блок питания предназначен для питания датчиков давления, разрежения и разности давлений типа «Сигнал» стабилизированным напряжением постоянного тока 36В во взрывобезопасных производствах. Блок предназначен для подключения одного датчика.</p> <p>Напряжение питания, В – 220⁺²²₋₃₃; частота, Гц - 50±1</p> <p>Номинальное значение стабилизированного выходного напряжения, В - 36</p> <p>Допускаемое отклонение выходного напряжения, % - ±0,5</p>	СПЗ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>Потребляемая мощность, ВА: 5,0 Номинальный ток нагрузки, мА - 30 Максимальный ток нагрузки не более 100мА в режиме срабатывания защиты Климатические исполнения: УХЛ3.1 – но для работы при температуре от –5 до +60°C и относительной влажности до 98% при температуре 35°C; Т3 – но для работы при температуре от –10 до +55°C и относительной влажности до 100% при температуре 35°C Масса не более 2,4кг</p>	
5.20	Блок питания и коммутации БПК-24	<p>Блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока тягомеров ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ, напоромеров ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, тягонапоромеров ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ и коммутации внешних электрических цепей переменного тока при поступлении управляющих сигналов с этих приборов в системах общепромышленной автоматики, в том числе автоматики безопасности газоиспользующего оборудования. Блок предназначен для питания одного прибора с двумя уставками или двух приборов с одной уставкой.</p> <p>Напряжение питания, В – 220⁺²²₋₃₃; частота, Гц - 50±1</p> <p>Выходное напряжение постоянного тока 24В при максимальном токе нагрузки не более 100мА</p> <p>Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значения при максимальном токе нагрузки не более, % - ±5</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более: 10</p> <p>Значение параметров коммутируемой внешней электрической цепи:</p> <p>напряжение переменного тока до 250В; максимальный ток нагрузки не более 1А</p> <p>Количество каналов коммутации - 2</p> <p>Климатические исполнения: УХЛ3.1 – но для работы при температуре от –10 до +60°C и относительной влажности до 98% при температуре 35°C; Масса не более 2,5кг</p>	СПЗ
5.21	Блок питания и корнеизвлечения БКП-36 ТУ 311-00225621.159-96	<p>Блок предназначен для питания и линеаризации статических характеристик измерительных преобразователей с электрическим аналоговым (токовым) выходным сигналом, измеряющих расход жидких и газообразных сред по методу переменного перепада давления на сужающем устройстве. Может эксплуатироваться в условиях АЭС.</p> <p>БКП-36-1 – для питания и линеаризации выходного сигнала одного преобразователя</p> <p>БКП-36-2 – для питания и линеаризации выходного сигнала двух преобразователей</p> <p>Напряжение питания, В – 220⁺²²₋₃₃ или 240⁺²⁴₋₃₆; частота, Гц - 50±1 или 60±1</p> <p>Входное напряжение постоянного тока, В - 36±0,72</p> <p>Номинальный ток нагрузки, мА – 25</p> <p>Максимальный ток нагрузки, мА (в режиме срабатывания защиты) - 50</p> <p>Потребляемая мощность, ВА: БКП-36-1 – 2,5; БКП-36-2 – 5,0</p> <p>Температура окружающей среды, °C: исполнение УХЛ4 и Т3 – 1-60; исполнение У3 – от –10 до +60; исполнение для АЭС – от –50 до +60</p> <p>Относительная влажность, %: обычное исполнение – 80; тропическое – 98</p> <p>Габаритные размеры, мм – 160x80x195</p> <p>Масса, кг: БКП-36-1 – 2,5; БКП-36-2 – 2,7</p>	ПОТ
5.22	Многоканальный блок питания БП12	<p>Блок предназначен для питания стабилизированным напряжением 24В или 36В датчиков с унифицированным выходным токовым Сигналом.</p> <p>Входное напряжение: переменного тока – 90...265В; постоянного тока – 110...370В</p>	ОВЕН

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
		Частота входного переменного напряжения – 47...63Гц Порог срабатывания защиты по току - $\geq 1,8I_{max}$ Суммарная выходная мощность – 12Вт Количество выходных каналов – 2 или 4 Номинальное выходное напряжение канала – 24 или 36В Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения питания - $\pm 0,2\%$ Нестабильность выходного напряжения питания при изменении тока нагрузки от 0,1I _{max} до I _{max} - $\pm 0,6\%$ Рабочий диапазон температур : +1...+50°C Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур - $\pm 0,02\%/^{\circ}C$ Электрическая прочность изоляции: вход-выход (действующее значение) – 1,5кВ; вход-корпус (действующее значение) – 1,5кВ; выход-выход (действующее значение) – 1,5кВ Уровень радиопомех – по ГОСТ Р 51529-99 Масса, не более – 0,18кг Тип и габаритные размеры корпуса – Д, 72x88x54мм Степень защиты корпуса – IP20			
Модификация	Количест-во канала-	Номин.выходное напряжение одного канала, В	Амплитуда пульсации вых. напряжения, мВ	Максимальный ток нагрузки канала I _{max} , мА	КПД, %
БП12Б-Д.4-24	4	24	80	125	70
БП12Б-Д.4-36	4	36	80	80	70
БП12Б-Д.2-24	2	24	100	220	70
БП12Б-Д.2-36	2	36	100	140	70
5.23	Блок питания БП30	Блок предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных радиоэлектронных устройств широкого спектра Входное напряжение: переменного тока – 90...265В; постоянного тока – 110...370В Частота входного переменного напряжения – 47...63Гц Порог срабатывания защиты по току - $\geq 1,4I_{max}$ Максимальная выходная мощность – 30Вт Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания - $\pm 0,5\%$ Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1I _{max} до I _{max} - $\pm 0,5\%$ Рабочий диапазон температур : +1...+50°C Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур - $\pm 0,01\%/^{\circ}C$ Электрическая прочность изоляции: вход-выход (действующее значение) – 3кВ; вход-корпус (действующее значение) – 1,5кВ; Уровень радиопомех – по ГОСТ Р 51529-99 Масса, не более – 0,2кг Тип и габаритные размеры корпуса – Д, 72x88x54мм Степень защиты корпуса – IP20			ОВЕН
Модификация	Номин.выходное напряжение одного канала, В		Амплитуда пульсации вых. напряжения, мВ	Максимальный ток на-грузки канала I _{max} , мА	КПД, %
БП30Б-Д-5	5		80	4,0	78
БП30Б-Д-9	9		80	2,5	78
БП30Б-Д-12	12		100	2,0	80
БП30Б-Д-15	15		130	2,0	80
БП30Б-Д-24	24		200	1,3	83
БП30Б-Д-36	36		300	0,83	84
БП30Б-Д-48	48		300	0,63	84
БП30Б-Д-60	60		300	0,5	84
5.24	Блок питания БП1 ТУ311-00227465.049-97	Блок питания предназначен для преобразования напряжения 220 или 240В переменного тока в стабилизированное напряжение 36В постоянного тока и используется для электропитания в стационарных условиях различных устройств, в том числе преобразователей измерительных типа «Сапфир-22». Выходное напряжение:			РТ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>36±0,18В постоянного тока при токе нагрузки не более 75mA с одного выхода или 3-х гальванически связанных выходов при токе нагрузки не более 25mA по каждому выходу</p> <p>Питание – 240⁺²⁴-36В частотой 60±1,2Гц</p> <p>Мощность – не более 9ВА</p> <p>Масса – не более 2,0кг</p> <p>Климатические факторы внешней среды: температура окружающего воздуха, °С: от -20 до +50 (УХЛ); от -10 до +60 (Г)</p> <p>Относительная влажность воздуха, %: 95±3 (без конденсации влаги); 100 (с конденсацией влаги) при температуре не более 35°С</p>	
5.25	Преобразователь тока ПТС-4И ТУ311-0227465.063-2002	<p>Четырехканальный преобразователь тока предназначен для одновременного электропитания и преобразования выходных сигналов 4-х преобразователей измерительных типа «Сапфир-22Ex», размещенных во взрывобезопасных зонах помещений и наружных установок.</p> <p>Маркировка взрывозащиты: ExialIC, соответствует ГОСТ Р 51330.10-99</p> <p>Степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних частиц – IP20 по ГОСТ 14254-80.</p> <p>4 входных сигнала: 4-20mA постоянного тока</p> <p>Выходные сигналы: четыре токовых 0-5mA, 4-20mA или 0-20mA постоянного тока (конфигурация любая) и цифровой 0-100% с типом интерфейса RS-485</p> <p>Местная индикация на двухстрочном встроенном цифровом табло: показания: 0-5mA, 4-20, 0-20mA, 0-100%, кг/см², м³/ч одновременно два сигнала (конфигурация любая)</p> <p>Зависимость значений выходных сигналов от входных: линейная, пропорциональная квадратному корню из входных значений по формулам заказчика</p> <p>Линии связи: двух проводная типовая раздельная с каждым из четырех преобразователей типа САПФИР</p> <p>Напряжение питания: сеть переменного тока 220В, 50 (60)Гц</p> <p>Габаритные размеры, мм: 170x160x397</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ4</p> <p>Конструктивное исполнение (по набору выходных сигналов): АЦ – четыре токовых и один цифровой RS-485 выходы или А – четыре токовых выхода или Ц – цифровой выход (RS-485)</p>	РТ
5.26	Блок питания САПФИР-БП	<p>Блок питания предназначен для питания систем охранной и пожарной сигнализации постоянным напряжением 12В, а также организации бесперебойного питания.</p> <p>Входное напряжение: переменное – 150...250В; постоянное – 200...350В</p> <p>Выходное напряжение: постоянное стабилизированное – 12В, ток 0...1A</p> <p>Габаритные размеры, мм – 120x60x40</p> <p>Имеет клеммы для подключения внешнего аккумулятора. Обеспечивает подзарядку аккумулятора и переключение нагрузки на аккумулятор при пропадании сетевого напряжения.</p>	РЭКЗ
5.27	Источник питания БПЛ 42 3751	<p>Блок предназначен для питания постоянным стабилизированным напряжением радиоэлектронной и измерительной аппаратуры в любой отрасли народного хозяйства. Все модели выполнены на основе литой конструкции (радиатора) на которой закреплены рабочие элементы.</p> <p>Тип: БПЛ5КК...БПЛ12КК...БПЛ24КК БПЛ5РР...БПЛ12РР...БПЛ24РР</p> <p>Выходное напряжение: =5В; +12В; =24В</p> <p>Ток нагрузки: 4A; 3A; 1.5A</p> <p>Нестабильность выходного напряжения: 1%</p> <p>Напряжение пульсации двойная амплитуда: 100мВ; 100мВ; 50мВ</p> <p>Напряжение питания – 220В</p> <p>Габаритные размеры: 70x155x165мм</p> <p>Масса: 2,5кг</p>	ОВА
5.28	Блоки питания	Основные функции:	ЧЗЭиМ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тови- тель
	БП-24 ТУ4362-010-00229837- 93 БП-24И – взрывозащи- щенного исполнения ТУ 4362-009-00229837- 93 ОКП 43 6241	<p>БП-24 – питание нестабилизированным напряжением постоянного тока измерительных преобразователей ИП-Т10, ИП-С10 и нормирующих преобразователей НП-Н10, НП-Р10 от однофазной сети переменного тока;</p> <p>БП-24И – питание нестабилизированным напряжением постоянного тока измерительных преобразователей взрывозащищенного исполнения ИП-Т10И, ИП-С10И от однофазной сети переменного тока.</p> <p>Один бок питания БП-24 обеспечивает питание двух преобразователей с выходными сигналами 0-20, 4-20mA и трех преобразователей с выходными сигналами 0-5mA, 0-10V.</p> <p>Один блок питания БП-24И обеспечивает питание одного преобразователя ИП-С10И, ИП-Т10И и поставляется в комплекте с преобразователями.</p> <p>Номинальное значение выходного напряжения – 24В</p> <p>Номинальное значение тока нагрузки:</p> <p>БП-24 – 0,24A; БП-24И – 0,12A</p> <p>Максимально допустимый ток нагрузки – 0,3A</p> <p>Климатическое исполнение – УХЛ.О</p> <p>Потребляемая мощность, не более:</p> <p>БП-24 – 10ВА; БП-24И – 7ВА</p> <p>Масса, кг:</p> <p>БП-24 – 1,2; БП-24И – 1,1</p> <p>Степень защиты корпуса: IP40</p> <p>Электрическое питание: 220В, 50Гц; 240В, 60Гц</p> <p>Габаритные размеры: 60x174x162мм</p> <p>Конструктивное исполнение – настенное, шкафное</p>	
5.29	Блок питания БПИ ИНСУ2.087.001ТУ	<p>Блок питания предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 36В различных электронных устройств.</p> <p>Блок питания выпускается в 1-, 2-, 3-, 4- канальном исполнении, рассчитан для работы во взрывобезопасных помещениях и выполнен в климатическом исполнении УХЛ4 или ТВ по ГОСТ 15150.</p> <p>Условия эксплуатации:</p> <p>температура окружающей среды от 1 до 50°C;</p> <p>относительная влажность воздуха при температуре 35°C не более 98%;</p> <p>атмосферное давление 84-106,7кПа (630-800мм рт.ст)</p> <p>Блок питания сохраняет работоспособность при воздействии вибрации:</p> <p>частотой 5-80Гц;</p> <p>амплитудой не более 0,075мм;</p> <p>магнитных полей (постоянного и переменного тока частотой 50Гц) напряженностью 400А/м</p> <p>Номинальное выходное напряжение, В – 36</p> <p>Номинальный ток нагрузки, мА – 80</p> <p>Максимальный ток нагрузки, мА – 100</p> <p>Ток срабатывания защиты, мА, не более:</p> <p>от перегрузок – 125-150;</p> <p>от короткого замыкания – 80</p> <p>Максимальная потребляемая мощность, ВА – 12</p> <p>Масса, кг, не более – 2,5</p> <p>Примечание: технические данные приведены для одноканального блока питания. Многоканальные блоки питания содержат идентичные, гальванически развязанные каналы с аналогичными характеристиками</p>	СКБП
5.30	Блок питания изолиро- ванный БПИ1 ТУ 4237 001 29421521 02	<p>Блок питания предназначен для преобразования сетевого переменного напряжения 220 В, 50 Гц в постоянное стабилизированное напряжение +24 В с гальванической изоляцией от сети питания.</p> <p>Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосфера II (промышленная).</p> <p>Степень защиты оболочки прибора IP20 по ГОСТ 14254 (защита</p>	ЗАО

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- титель
		<p>от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм).</p> <p>Параметры питания: напряжение питания, В – от 180 до 242; частота, Гц - 50±5</p> <p>Максимальная мощность, отдаваемая в нагрузку, Вт – 15</p> <p>Коэффициент полезного действия, %, не менее – 83</p> <p>Диапазон изменения тока нагрузки, мА – от 0 до 625</p> <p>Выходное стабилизированное напряжение, В - 24±0,24</p> <p>Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, %, не более - ±1</p> <p>Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питания, %, не более - ±1</p> <p>Максимальная двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более – 240</p> <p>Сопротивление изоляции между входом и выходом в нормальных климатических условиях, МОм, не менее – 20</p> <p>Напряжение изоляции между входом и выходом в нормальных климатических условиях, эффективное значение, В, не менее – 1500</p> <p>Ток срабатывания защиты, мА - 1000</p> <p>Блок обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий.</p> <p>Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.</p> <p>Срок службы прибора составляет 10 лет.</p> <p>Габаритные размеры не превышают 86x79x22,5 мм.</p> <p>Масса прибора не превышает 0,3 кг.</p>	
5.31	Блок питания изолированный БПИ4 ТУ 4237 003 29421521 02	<p>Блок питания предназначен для преобразования сетевого переменного напряжения 220 В, 50 Гц в постоянное стабилизированное напряжение от 22,5 до 28,5 В с гальванической изоляцией от сети питания.</p> <p>Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная), но при этом значение температуры окружающей среды устанавливается от 0 до +60 °С.</p> <p>Степень защиты оболочки прибора IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм).</p> <p>Параметры питания: напряжение питания, В – от 180 до 242, (от 176 до 264 кратковременно); частота, Гц – от 47 до 63</p> <p>Мощность, потребляемая блоком, ВА, не более – 300</p> <p>Максимальная мощность, отдаваемая в нагрузку, Вт - 120</p> <p>Коэффициент полезного действия, %, не менее – 83</p> <p>Диапазон изменения тока нагрузки, мА – от 0 до 5</p> <p>Выходное стабилизированное напряжение, В – 22,5 до 28,5</p> <p>Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, от 0 до 5А, %, не более - ±1</p> <p>Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питания, %, не более - ±1</p> <p>Изменение выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды в диапазоне условий эксплуатации, %, не более - ±0,5</p> <p>Максимальная двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более – 500</p> <p>Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями в нормальных климатических условиях, МОм, не менее – 20</p> <p>Напряжение изоляции между входными и выходными цепями в нормальных климатических условиях, эффективное значение, В, не менее – 1500</p> <p>Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.</p> <p>Срок службы составляет 10 лет.</p> <p>Габаритные размеры не превышают 102x125x138 мм.</p> <p>Масса прибора не превышает 0,95 кг.</p>	ЗАО А
5.32	Групповые источники питания П300 ТУ 4218-089-00225549- 96	<p>Для организации питания приборов (например, Минитерм 300 или Минитерм 400 при отсутствии тиристорных усилителей мощности), а также для управления исполнительными устройствами через контакты встроенных в реле.</p> <p>Напряжение питания от сети переменного тока, В – 220⁺³³₋₃₃, час-</p>	МЭТА

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики		Изгото-витель
	42 7691	тотой 50 Гц, 60 Гц		
Исполнение	Количество независимых источников 24 ± 6 В	Номинальный ток внешней нагрузки каждого источника	Количество встроенных реле РП21 для сигнализации и блокировок	
П300.2	два	не более 220mA	-	
П300.4	четыре	не более 220mA	-	
П300.Р2	два	не более 150mA	по одному в каждом независимом источнике	
П300.Р3	один	не более 150mA	три	
		Потребляемая мощность, ВА, не более – 15 для П300.2, П300.Р2, П300.Р3 и не более 30 для П300.4 Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм – 190x60x165 Масса, кг, не более – 2 Монтаж - навесной		
5.33	Блок преобразования сигналов БПС-96ПР ТУ 4218-013-42334258-99 42 1821	Блок предназначен для использования в системах управления, контроля и регулирования технологическими процессами взрывоопасных производств. Блок осуществляет электрическое питание измерительных преобразователей (типа «Сапфир», «УБ-ЭМ-Ex», «Метран» и т.п.) по двухпроводной линии связи, несущей одновременно информацию об измеряемом параметре в виде электрического сигнала постоянного тока 4-20mA; позволяет преобразовать информационный сигнал от преобразователей с диапазона 4-20mA в диапазоны 0-5; 0-20; 4-20mA; осуществляет сигнализацию при отклонении выходного сигнала от двух установочных предельных значений измеряемого параметра; обеспечивает искробезопасность цепей электрического питания измерительных преобразователей и имеет входные искробезопасные цепи уровня «ia». Маркировка искрозащиты – «ExiallIC» Напряжение питающей сети, В – 220 (50Гц) Потребляемая мощность, ВА, не более – 10 Входной сигнал постоянного тока, мА – 4-20 Выходной унифицированный сигнал постоянного тока, мА – 0-5; 0-20 Сопротивление нагрузки в выходной цепи, кОм, не более: для сигнала 0-5mA – 2,5; для сигналов 0-20 и 4-20mA - 1 Напряжение холостого хода встроенного источника постоянного тока на искробезопасном входе блока, В, не более – 24 Ток короткого замыкания встроенного источника постоянного тока на искробезопасном входе блока, мА, не более-120 Параметры линии связи блоков с преобразователями: омическое сопротивление, Ом, не более – 20; индуктивность, мГн, не более – 1; емкость, мкФ, не более – 0,06 Предел допускаемой основной погрешности от диапазона изменения выходного сигнала, % - ±0,15 Напряжение на искробезопасном входе при входном сигнале 20mA, В, не менее – 15,4 Электрическая нагрузка на контакты выходного реле блока: постоянный ток, А – 0,1...3; постоянное напряжение, В – 6...36; переменный ток частотой 50, 60Гц, А – 0,01...0,3; переменное напряжение, В – 30-220 Вероятность безотказной работы за время 2000ч, не менее – 0,98 Масса, кг, не более – 2,0 Средний срок службы не менее 8 лет Габаритные размеры, мм – 160x150x77	СКБП	
5.34	Блок питания БП-24-1(Р)	Блок предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24В измерительных преобразователей или других устройств во взрывобезопасных производствах. Модификация БП-24-1 (Р) – для монтажа на DIN- рейку (DIN EN 20 022). Количество каналов –1 Номинальное значение выходного напряжения постоянного тока, В – 24 Напряжение питания, В – $220^{+10\%}_{-15\%}$	НППА	

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- титель
		<p>Частота, Гц - 50 ± 1</p> <p>Класс стабилизации выходного напряжения – 0,05</p> <p>Диапазон изменения тока нагрузки, мА – 0...25</p> <p>Ток короткого замыкания, не более, мА – 30</p> <p>Мощность в режиме максимальной нагрузки не превышает, ВА – 1</p> <p>Масса блока не более, кг – 0,35</p> <p>Степень защиты блока от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-80 – IP-54</p> <p>Длительность перегрузки или короткого замыкания – не ограничена</p> <p>Допускаемое отклонение выходного напряжения от его номинального значения при токе нагрузки 20мА не превышает, % - 0,05</p> <p>Пульсация выходного напряжения при токе нагрузки 20мА не превышает, % - 0,05</p> <p>Температура окружающего воздуха, °С – от –40 до +50</p> <p>Относительная влажность при 25°С без конденсации влаги, % - 98</p> <p>Время установления рабочего режима не превышает – 15с</p> <p>Габаритные размеры, мм:</p> <p>БП-24-1 – 94x65x57;</p> <p>БП-24-1Р – 35x86x58</p>	
5.35	Блок питания и сигнализации БПС21 ИБЯЛ.411111.034 ТУ-2002	<p>Блок питания предназначен для питания и обработки информации от блоков датчика с унифицированным выходным сигналом (4-20)мА и выдачи аварийной световой и звуковой сигнализаций при превышении заданного уровня сигнала, включения (выключения) исполнительных устройств посредством контактов реле для предотвращения возможных аварийных ситуаций.</p> <p>БПС 21 состоит из модуля питания и индикации (МПИ) и четырех или восьми модулей сигнализации (МС). МПИ имеет исполнение с цифровой индикацией и возможностью переключения индикации показаний каждого канала. БПС21 имеет общепромышленное или взрывозащищенное исполнение, с маркировкой по взрывозащите [Exib]IIC.</p> <p>БПС21 обеспечивает возможность подключения четырех или восьми датчиков с напряжением питания (9-15)В (ток 200 мА) и выходным токовым сигналом (4-20)мА.</p> <p>Степень защиты от проникновения внутрь твердых предметов и воды IP20.</p> <p>Температура окружающей среды от 0 до +50°С</p> <p>Питание от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц</p> <p>Максимальная потребляемая мощность, не более, 50ВА</p> <p>Время прогрева не более 30с</p> <p>Время установления показаний не более 5с</p> <p>Габаритные размеры, мм:</p> <p>БПС21 (4 канала) – высота – 215, ширина – 265, длина – 220;</p> <p>БПС21 (8 каналов) – высота – 215, ширина- 405, длина – 220</p> <p>Масса, кг: БПС21 (4 канала) – 6; БПС21 (8 каналов) – 9</p>	СА
5.36	Блоки питания постоянного тока БП99 ТУ 4229-025-132997-00	<p>Блоки предназначены для преобразования сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24 или 36В и питания датчиков с унифицированным выходным токовым сигналом.</p> <p>Номинальное выходное напряжение для:</p> <p>БП99/24-2/300DIN, В – 24;</p> <p>БП99/24-2/300DIN, В – 36</p> <p>Отклонение напряжения от номинального не превышает - ±2%</p> <p>Максимальный ток нагрузки для температуры окружающего воздуха до +40°С, на каждый канал:</p> <p>БП99/24-2/300DIN, мА – 300;</p> <p>БП99/24-2/300DIN, мА - 200</p> <p>Ток нагрузки для температуры окружающего воздуха до +70°С – 0,5 от максимального</p> <p>Ток срабатывания электронной защиты – 1,5 от максимального тока нагрузки</p> <p>Пульсации выходного напряжения, мВ – не более 50</p> <p>Нестабильность выходного напряжения: при изменении напряжения сети на ±10% – не более ±1%;</p> <p>при изменении тока нагрузки от нуля до максимума – не более 0,3В</p> <p>Сопротивление изоляции, МОм – не менее 20</p>	НППЭ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>Параметры электропитания: от сети однофазного переменного тока: напряжение, В – 220; частота, Гц - 50±1; потребляемая мощность, Вт – не более 30; от аккумуляторов (резервного питания): напряжение, В – 24-36; потребляемая мощность, Вт – не более 25 Габаритные размеры: при монтаже на шине DIN, мм – 70x75x125 Масса, кг, не более – 0,7 Блоки имеют исполнение С3 по ГОСТ 12997-84 для работы: при температуре окружающей среды, °С – от –10 до +40; относительной влажности при температуре 35°С, % - 95; атмосферном давлении, кПа – от 84 до 107</p>	
5.37	Блок питания стабилизированный для преобразователей с унифицированным выходом БПС-24М БПС-30М БПС-36М ТУ 50-98 ДДШ 2.087.002ТУ	<p>Блок питания предназначен для использования в качестве источника питания стабилизированного напряжения постоянного тока. Блок щитового исполнения обеспечивает выдачу от одного до четырех гальванически развязанных питающих напряжений для преобразователей и имеет токовую защиту по каждому выходу. В блоке питания предусмотрена индикация исправной работы и перегрузки каждого канала. Рабочая температура окружающего воздуха, °С – от –10 до +60 Выходные напряжения, В: БПС-24М – 24; БПС-30М – 30; БПС-36М – 36 Уровень токовой защиты, мА -: 30-60 Число выходных каналов: 1-4 Максимальный ток нагрузки по каждому каналу, мА – 30 Максимальный ток нагрузки, ограничиваемый схемой защиты, мА – 60 Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питания от 209 до 231 В и тока нагрузки от 0 до 30mA, В - ±0,5 Температурный коэффициент выходного напряжения, %/°С – 0,03 Пульсации выходного напряжения при минимальном напряжении и максимальном токе, мВ - 50 Электрическое сопротивление изоляции между входными (выходными) цепями и корпусом, МОм – 20 Питание – 220В, 50Гц Потребляемая мощность, Вт – 2,4 Климатическое исполнение – В4 Габаритные размеры, мм – 96x48x145 Масса, кг – 0,9</p>	ОЗЭ
5.38	Блок питания регулируемый БПР-1	<p>Блок питания предназначен для питания регулируемым постоянным стабилизированным напряжением различных нагрузок. Выходное напряжение, В, в пределах – 1,2-36 Максимальный выходной ток, А – 1,5 Изменение выходного напряжения в зависимости от входного, %/В - 0,01 Температурный коэффициент выходного напряжения, %/В – 0,05 Нестабильность по току нагрузки, % - 0,3 Амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более – 10 Потребляемая мощность, Вт, не более – 10 Диапазон рабочих температур, °С – от 0 до +40 Питание- 220В, 50Гц Габаритные размеры, мм – 96x96x250 Степень защиты оболочки – IP40 Масса, кг – 2,2</p>	ОЗЭ
5.39	Блоки питания и преобразования сигналов МИДА-БП-101 МИДА-БПП-102 Ex	<p>Блоки предназначены для обеспечения работы датчиков избыточного давления. Выходное напряжение: МИДА-БП-101 – 36В стабилизированное, ток нагрузки 50mA; МИДА-БПП-102 Ex – 24В, входной сигнал 4-20mA, выходной сигнал 0-5mA, 4-20mA, 0-20mA МИДА-БП-101 – 2 канальный, 4 канальный МИДА-БПП-102 Ex – 1 канальный, 2 канальный</p>	ЛАОМ
5.40	Источники питания С-24 ТУ 311-00227459.121-95	<p>Источник питания предназначен для питания постоянным напряжением преобразователей давления (в том числе КРТ), температуры (в том числе ПТ) и других устройств: 24В (С-24) и 36В (С-24-01).</p>	АОО

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
	42 1928	<p>Количество параллельных одинаковых гальванически связанных выводов – 3</p> <p>Питание – 220В, 50Гц</p> <p>Номинальное значение тока нагрузки, не менее, А: 0,03 (С-24), 0,015 (С-24-01)</p> <p>Пульсации выходного напряжения – не более 0,5%</p> <p>Допускается отклонение выходного напряжения от номинального, не более +15% (С-24); ±10% (С-24-01)</p> <p>Потребляемая мощность – не более 3,5ВА</p> <p>Температура окружающей среды – от -45 до +80°C</p> <p>Габаритные размеры, мм – 43x86x56</p> <p>Масса, не более – 0,3кг</p> <p>Заданная защита корпуса – IP20</p>	
5.41	Блок питания датчиков вакуума БПВД-8-001 3.479.018ПМ	Блок предназначен для питания датчиков вакуума типа ДВТ-3/0-006, ДВЭ-0/7-007 и аналогичных при автоматизации вакуумных технологических установок	ОАОТ

6. БЛОКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ

6.1	Блок извлечения корня БИК36М РИБЮ 411531.001ТУ	<p>Блок предназначен для питания измерительных преобразователей или датчиков давления и линеаризации зависимости между измеряемым расходом и выходным сигналом блока. Блоки применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами взрывобезопасных производств. Климатическое исполнение УХЛ3.1 и Т3 для работы при температуре окружающего воздуха от -10 до +50°C и относительной влажности до 98%.</p> <p>Напряжение питания датчика, В - 36 постоянного тока</p> <p>Входной сигнал- унифицированный сигнал постоянного тока 0-5 и 4-20mA</p> <p>Выходной унифицированный сигнал постоянного тока, мА - 0-5; 0-20; 4-20</p> <p>Максимальный ток нагрузки цепи питания датчика – 25mA</p> <p>Напряжение питания, В - 220 или 240</p> <p>Частота, Гц - 50 или 60</p> <p>Виброустойчивость: диапазон частот от 5 до 25Гц, амплитуда смещения 0,1мм</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более - 20</p> <p>Масса блока без монтажных частей, кг, не более - 4,5</p> <p>Степень защиты от проникновения пыли и воды - IP54 по ГОСТ 14254</p>	МАОМ
6.2	Блок извлечения корня БИК-1М	<p>Блок извлечения корня предназначен для линеаризации характеристики расхода. Используется совместно с манометром типа Сапфир-22 при измерении расхода газообразных и жидкых сред. Диапазоны входных сигналов, мА – 4-20; 0-5</p> <p>Диапазоны выходных сигналов при нагрузке не более 1 кОм, мА – 0-5; 0-20; 4-20</p> <p>Входное сопротивление, Ом:</p> <p>для сигналов 4-20mA – 500;</p> <p>для сигналов 0-5mA – 200</p> <p>Питание от сети при частоте 50Гц, В – 220</p> <p>Габаритные размеры, мм:</p> <p>исполнение 1 – 80x160x357;</p> <p>исполнение 2 – 72x144x357</p> <p>Масса, кг, не более – 5,5</p> <p>Блоки устойчивы к климатическим воздействиям (имеют исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ категории 4 и ТВ категории 3)</p>	ЕЗА
6.3	Блоки извлечения корня БИК-1 ТУ25-02.720122-81	<p>Блоки предназначены для преобразования унифицированных токовых сигналов постоянного тока таким образом, что значение выходного сигнала равно корню второй степени от значения входного сигнала и дополнительно для преобразования напряжения переменного тока промышленной частоты в стабилизированное напряжение постоянного тока.</p> <p>Блоки применяются в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами на АЕС и взрывобезопасных производствах, работают с преобразователями разности давлений</p>	ИПФ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>при измерении или расхода газа или жидкости с помощью стандартных сужающих устройств. Изготавливаются одноканальные и двухканальные блоки извлечения корня. Конструктивное исполнение блоков – прибоное.</p> <p>Входной сигнал, мА – 0-5, 4-20 Выходной сигнал, мА – 0-5, 0-20, 4-20 Пределы допустимой основной приведенной погрешности, % - ±0,5; ±0,25 – для двухканальных блоков Выходное стабилизированное напряжение постоянного тока источника питания, В – 36 – для двухканальных блоков Номинальный ток нагрузки источника питания, мА – 20 – для двухканальных блоков Питание: напряжение, В – 220; 240, частота, Гц – 50, 60 Потребляемая мощность, ВА – 10; 22 – для двухканальных блоков Количество каналов: извлечения корня – 1; 2; источника питания – 0; 2 – для двухканальных блоков Условия эксплуатации: температура, °С – от –10 до +60; относительная влажность, % – 95 Габаритные размеры вариантов исполнения, мм: Основного – 80x160x358; Уменьшенного – 72x144x358 Масса, кг – 4,2</p>	
6.4	Устройство извлечения корня Ш9332	<p>Назначение: для линеаризации статической характеристики дифманометров типа «Сапфир-22» или подобных, используемых при измерении расхода газообразных и жидких сред.</p> <p>Выходные унифицированные сигналы постоянного тока: 0-5, 0-20, 4-20мА</p> <p>Напряжение и частота питающей сети: 220В, 50Гц Потребляемая мощность не превышает – 10Вт Устройство имеет щитовое исполнение Степень защиты от проникновения твердых тел по ГОСТ 14254 – IP20 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от 0 до +60°С; атмосферное давление от 84 до 106,7кПа; относительная влажность от 30 до 80%; вибрация с частотой от 10 до 55Гц и амплитудой до 0,15мм; магнитных полей (постоянного и переменного тока частотой 50Гц) напряженностью до 400А/м Периодичность поверки – не реже одного раза в год в соответствии с методикой поверки Средняя наработка на отказ – 40000часов Средний срок службы – не менее 10лет</p>	НППС
6.5	Блок корнеизвлечения БИК-21 ТУ 311-0225626.119-93 Госреестр средств измерений № 13686-93	<p>Блок предназначен для питания датчиков давления и линеаризации зависимости между измеряемым расходом и выходным сигналом блока. Блок предназначен для подключения одного датчика.</p> <p>Выходное напряжение (напряжение питания датчика) – 36В постоянного тока</p> <p>Входной сигнал – унифицированный сигнал постоянного тока 0-5, 4-20мА</p> <p>Выходной сигнал – унифицированный сигнал постоянного тока 0-5, 4-20мА</p> <p>Максимальный ток нагрузки источника питания не более 100mA (в режиме срабатывания защиты)</p> <p>Допускаемое отклонение выходного напряжения не более 0,5% от его номинального значения</p> <p>Напряжение питания – 220⁺²²₋₃₃В частотой 50±1Гц</p> <p>Потребляемая мощность не более 5ВА</p> <p>Климатические исполнения:</p> <p>УХЛ3.1 – но для работы при температуре от –5 до +60°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С;</p> <p>Т3 – но для работы при температуре от –10 до +55°С и относительной влажности до 100% при температуре 35°С</p> <p>Масса не более 3кг</p>	СПЗ
6.6	Блок извлечения корня БИК-1Р БИК-1РИ ИНСУ2.087.002ТУ	<p>Блок извлечения корня предназначен для питания датчиков разности давлений типа Сапфир-22, Метран-43 и др.</p> <p>Блок рассчитан на работу вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок и выполнен в климатическом исполнении</p>	СКБП

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- това- тель
		<p>УХЛ3.1 в соответствии с ГОСТ 15150, при этом: температура окружающей среды, °С – от -10 до +50; относительная влажность воздуха при 35°С, %, не более – 98; атмосферное давление, кПа (мм рт.ст) – 84-106,7 (630-800)</p> <p>Вибрационные нагрузки: частота, Гц – 5-80; ускорение, м/с – 9,8</p> <p>Степень защиты, обеспечиваемая корпусом – IP54 по ГОСТ 14254</p> <p>Блок БИК-1РИ обеспечивает искробезопасность цепей электрического питания измерительных преобразователей и имеет входные искробезопасные цепи уровня «ia».</p> <p>Маркировка взрывозащиты - ExiallC</p> <p>Входное сопротивление, Ом, не более – 200</p> <p>Выходной унифицированный сигнал постоянного тока, мА – 0-5 или 4-20</p> <p>Основная погрешность выходного сигнала, % от диапазона его изменения: от 0 до 5% - ±1; от 5 до 100% - ±0,1</p> <p>Сопротивление нагрузки, включая сопротивление линии связи, кОм , не более: для сигнала 0-5mA – 2,5; для сигнала 4-20mA – 1</p> <p>Выходное напряжение встроенного источника питания, В - 36±0,18</p> <p>Номинальный ток нагрузки встроенного источника питания, мА – 50</p> <p>Ток короткого замыкания встроенного питания постоянного тока на искробезопасном входе блока, мА, не более – 120</p> <p>Напряжение холостого хода встроенного источника постоянного тока на искробезопасном входе блока, в – 24</p> <p>Напряжение питающей сети, В – 220+22/-33</p> <p>Частота тока питающей сети, Гц - 50±1</p> <p>Максимальная потребляемая мощность, ВА – 10</p> <p>Масса, кг, не более – 2,5</p> <p>Параметры линии связи с преобразователями: омическое сопротивление, Ом, не более –20; индуктивность, мГн, не более – 1; емкость, мкФ, не более – 0,06</p> <p>Средний срок службы не менее 8 лет</p> <p>Подключение внешних цепей к выходным колодкам блока осуществляется любым типом кабеля с медным проводом или проводами сечением жилы не менее 0,35мм². Блок рассчитан на подключение одного измеряемого преобразователя, устанавливаемого во взрывоопасной зоне (для БИК-1РИ).</p>	

7. БАРЬЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1	Барьеры безопасности 2000БГ ТУ 311- 00226253.095-00 ОКП 42 1821	<p>Барьеры безопасности применяются для питания и искрозащиты двухпроводных датчиков, имеющих защиту «искробезопасная электрическая цепь» и для преобразования входного сигнала 4-20mA в унифицированные сигналы постоянного тока 0-5 или 4-20mA в системах управления техпроцессами в металлургии, нефтехимической и других отраслях промышленности</p> <p>Количество входов: 1 канал</p> <table border="1"> <tr> <td>Характеристики</td><td>2000БГ</td></tr> <tr> <td>Напряжение на искробезопасном входе, В</td><td>не более 22,5</td></tr> <tr> <td>Ток ограничения во входной цепи, мА</td><td>не более (29±5)</td></tr> <tr> <td>Пульсации входного напряжения % от измеряемого значения</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Пульсации выходного сигнала, % от нормирующего значения</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Погрешность передачи или преобразования входного сигнала, % от нормирующего значения выходного сигнала</td><td>не более ±0,2</td></tr> <tr> <td>Максимальное напряжение искробезопасной цепи, В</td><td>не более 25,2</td></tr> <tr> <td>Максимальный ток искробезопасной цепи, мА</td><td>не более 100</td></tr> <tr> <td>Максимальная выходная мощность искробезопасной цепи, Вт</td><td>не более 0,35</td></tr> <tr> <td>Другие параметры внешней искробезопасной</td><td></td></tr> </table>	Характеристики	2000БГ	Напряжение на искробезопасном входе, В	не более 22,5	Ток ограничения во входной цепи, мА	не более (29±5)	Пульсации входного напряжения % от измеряемого значения	0,2	Пульсации выходного сигнала, % от нормирующего значения	0,2	Погрешность передачи или преобразования входного сигнала, % от нормирующего значения выходного сигнала	не более ±0,2	Максимальное напряжение искробезопасной цепи, В	не более 25,2	Максимальный ток искробезопасной цепи, мА	не более 100	Максимальная выходная мощность искробезопасной цепи, Вт	не более 0,35	Другие параметры внешней искробезопасной		ЧТП
Характеристики	2000БГ																						
Напряжение на искробезопасном входе, В	не более 22,5																						
Ток ограничения во входной цепи, мА	не более (29±5)																						
Пульсации входного напряжения % от измеряемого значения	0,2																						
Пульсации выходного сигнала, % от нормирующего значения	0,2																						
Погрешность передачи или преобразования входного сигнала, % от нормирующего значения выходного сигнала	не более ±0,2																						
Максимальное напряжение искробезопасной цепи, В	не более 25,2																						
Максимальный ток искробезопасной цепи, мА	не более 100																						
Максимальная выходная мощность искробезопасной цепи, Вт	не более 0,35																						
Другие параметры внешней искробезопасной																							

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель																						
		<p>цепи: Со, мкФ Lo, мГн Ro, Ом</p> <p>не более 0,1 не более 1,0 не более 25</p> <p>Параметры окружающей среды: температура –10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Виброустойчивость – L3 Питание: переменный ток 24В, частота 50Гц; постоянный ток 24В. Потребляемая мощность: не более 3ВА Габаритные размеры: 70x75x110мм Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления Входная электрическая цепь уровня искрозащиты «ia» для взрывозащищенного электрооборудования подгрупп IIВ или IIС</p>																							
7.2	Барьеры безопасности 2000БИ ТУ 4217-004-00226253-2001 ОКП 42 1718	<p>Барьеры безопасности применяются для обеспечения искробезопасности цепей датчиков температуры и других устройств в системах управления техпроцессами в различных отраслях промышленности. Предназначены для работы с датчиками и другими техническими средствами не содержащими собственных источников питания, сопредоточенных индуктивностей и емкостей</p> <p>Количество входов: 1 или 2 канала</p> <p>Входные сигналы: постоянного тока 4-20mA; напряжения постоянного тока до 9В</p> <table border="1"> <tr> <td>Характеристики</td><td>2000БИ</td></tr> <tr> <td>Сопротивление нагрузки для напряжения постоянного тока, кОм</td><td>не менее 200</td></tr> <tr> <td>Сопротивление нагрузки для токового сигнала, Ом</td><td>не более 500</td></tr> <tr> <td>Полное проходное сопротивление канала барьера для токового сигнала, Ом</td><td>не более 260</td></tr> <tr> <td>Погрешность передачи сигнала, % от нормируемого значения выходного сигнала: для постоянного тока</td><td>±0,1</td></tr> <tr> <td>для напряжения при Rn=200кОм</td><td>±0,2</td></tr> <tr> <td>Максимальное напряжение искробезопасной цепи, В</td><td>не более 13,5</td></tr> <tr> <td>Максимальный ток искробезопасной цепи, мА</td><td>не более 100</td></tr> <tr> <td>Максимальная выходная мощность искробезопасной цепи, Вт</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Другие параметры внешней искробезопасной цепи: Со, мкФ Lo, мГн Ro, Ом</td><td>0,5 5,0 25</td></tr> <tr> <td>Параметры окружающей среды: температура –10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Виброустойчивость – L3 Габаритные размеры: 22,5x75x110мм (для одноканальных барьеров); 45x75x110мм (для двухканальных барьеров). Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления. Пропускает в обе стороны сигналы постоянного тока и напряжения без изменения их полярности, либо сигналы переменного тока. Маркировка по взрывозащите (Exia)IIС</td><td></td></tr> </table>	Характеристики	2000БИ	Сопротивление нагрузки для напряжения постоянного тока, кОм	не менее 200	Сопротивление нагрузки для токового сигнала, Ом	не более 500	Полное проходное сопротивление канала барьера для токового сигнала, Ом	не более 260	Погрешность передачи сигнала, % от нормируемого значения выходного сигнала: для постоянного тока	±0,1	для напряжения при Rn=200кОм	±0,2	Максимальное напряжение искробезопасной цепи, В	не более 13,5	Максимальный ток искробезопасной цепи, мА	не более 100	Максимальная выходная мощность искробезопасной цепи, Вт	0,2	Другие параметры внешней искробезопасной цепи: Со, мкФ Lo, мГн Ro, Ом	0,5 5,0 25	Параметры окружающей среды: температура –10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Виброустойчивость – L3 Габаритные размеры: 22,5x75x110мм (для одноканальных барьеров); 45x75x110мм (для двухканальных барьеров). Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления. Пропускает в обе стороны сигналы постоянного тока и напряжения без изменения их полярности, либо сигналы переменного тока. Маркировка по взрывозащите (Exia)IIС		ЧТП
Характеристики	2000БИ																								
Сопротивление нагрузки для напряжения постоянного тока, кОм	не менее 200																								
Сопротивление нагрузки для токового сигнала, Ом	не более 500																								
Полное проходное сопротивление канала барьера для токового сигнала, Ом	не более 260																								
Погрешность передачи сигнала, % от нормируемого значения выходного сигнала: для постоянного тока	±0,1																								
для напряжения при Rn=200кОм	±0,2																								
Максимальное напряжение искробезопасной цепи, В	не более 13,5																								
Максимальный ток искробезопасной цепи, мА	не более 100																								
Максимальная выходная мощность искробезопасной цепи, Вт	0,2																								
Другие параметры внешней искробезопасной цепи: Со, мкФ Lo, мГн Ro, Ом	0,5 5,0 25																								
Параметры окружающей среды: температура –10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Виброустойчивость – L3 Габаритные размеры: 22,5x75x110мм (для одноканальных барьеров); 45x75x110мм (для двухканальных барьеров). Монтаж: DIN-рейку (35мм) или стену с помощью специального крепления. Пропускает в обе стороны сигналы постоянного тока и напряжения без изменения их полярности, либо сигналы переменного тока. Маркировка по взрывозащите (Exia)IIС																									
7.3	Барьеры безопасности БИ-Т ТУ 4217-002-00226253-2001 ОКП 42 1718 Относятся к классу шунт-диодных барьеров с обязательным низкоомным заземлением.	<p>Барьеры безопасности применяются для искрозащиты цепей питания и сигнальных цепей трехпроводных тензонометрических преобразователей усилий типа ТПУ-01-ШНГ в системах аварийной защиты и управления техпроцессами в газовой, нефтехимической и других отраслях промышленности. Первый канал барьера предназначен для передачи токового сигнала 4-20mA со стороны искробезопасных цепей. Через второй канал барьера на тензодатчик подается питание от источника напряжения (24±0,5)В</p> <p>Количество входов: 2 канала</p> <table border="1"> <tr> <td>Характеристики</td><td>БИ-Т</td></tr> <tr> <td>1 канал</td><td>2 канал</td></tr> </table>	Характеристики	БИ-Т	1 канал	2 канал	ЧТП																		
Характеристики	БИ-Т																								
1 канал	2 канал																								

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
		Уровень взрывозащиты	ib		
		Маркировка по взрывозащите	ExibIIA		
		Параметры искробезопасных цепей барьера:			
		Ток короткого замыкания на искробезопасных входах I _{KZ}	100	300	
		Напряжение холостого хода на искробезопасных входах U _{xx} , В	12,6	25,2	
		Максимальная внешняя емкость C _o , мкФ	не более 1,0		
		Максимальная внешняя индуктивность L _o , мГн	не более 1,0		
		Сопротивление кабеля R _o , ом	не более 25		
		Максимальная выходная мощность P _o , Вт	не более 1,3		
		Сопротивление нагрузки выходной цепи, Ом	не более 225	-	
		Погрешность передачи токового сигнала, % от диапазона изменения сигнала	±0,1	-	
		Параметры окружающей среды: температура -10...+50°C/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3 группа исполнения С3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Виброустойчивость – L3 Габаритные размеры: 105x73x20мм имеют не разборную унифицированную конструкцию Монтаж: крепятся на заземляющую шину шириной 40мм крепления.			
7.4	Барьер искробезопасности БИБ1 ТУ 4217 011 29421521 02	Барьер искробезопасности обеспечивает полностью независимый (изолированный от цепи заземления и других цепей) источник питания для двух и трехпроводных датчиков во взрывоопасной зоне, повторяет токовый сигнал от датчика на нагрузке во взрывобезопасной зоне. Выходы изолированы от входов и источника питания. Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная). Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм). Барьер соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, имеет для выходных цепей вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" для взрывоопасных смесей категории II В по ГОСТ Р 51330.11, маркировку взрывозащиты "[Exib] II В" по ГОСТ Р 51330.0. Входной сигнал взрывоопасной зоны, мА – от 4 до 20 Выходной сигнал взрывоопасной зоны, мА – от 4 до 20 Диапазон сопротивления нагрузки, Ом – от 0 до 600 Напряжение изоляции между цепями взрывоопасной зоны и взрывобезопасной зоны, В (эффективное значение), не менее – 1500 Напряжение изоляции между цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания, В (эффективное значение), не менее – 250 Сопротивление изоляции между цепями взрывоопасной и взрывобезопасной зоны, МОм, не менее – 20 Сопротивление изоляции между цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания, МОм, не менее - 20 На передней панели размещен светодиод ПИТАНИЕ зеленого цвета. Связь барьера с датчиком осуществляется с помощью трехпроводного кабеля. Барьер размещается во взрывобезопасной зоне. Приведенная основная погрешность выходного сигнала не более ±0,1 % от диапазона выходного сигнала. Изменение выходного сигнала при изменении нагрузки от 0 до 600 Ом не более ±0,1 % от диапазона выходного сигнала. Нелинейность не более ±0,1 % от диапазона выходного сигнала. Температурный дрейф не более ±0,02%/°C от диапазона выходного сигнала. Изменение выходного сигнала при изменении напряжения питания не более ±0,2 %/В от диапазона выходного сигнала Питание осуществляется от внешнего блока питания напряжением (24 ±2,4)В. Ток потребления составляет не более 100 мА.			ЗАО А

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
		<p>По степени защиты от поражения электрическим током барьер относится к классу защиты I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.</p> <p>Нормальное функционирование барьера обеспечивается при длине соединительного кабеля между прибором и датчиком не более 1,5 км. Разрешается применение контрольных кабелей со следующими параметрами: $R_{\text{КАБ}} = 100 \text{ Ом}$, $C_{\text{КАБ}} = 0,1 \text{ мкФ}$, $L_{\text{КАБ}} = 2 \text{ мГн}$. Максимальное значение $U_0 = 12 \text{ В}$, $I_0 = 80 \text{ мА}$.</p> <p>Уровень искробезопасной цепи - i_b</p> <p>Подгруппа IIIB, $C_0 = 5,1 \text{ мкФ}$; $L_0 = 22 \text{ мГн}$</p> <p>Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч</p> <p>Срок службы прибора составляет 10 лет.</p> <p>Габаритные размеры не превышают 99x35,2x115,8 мм.</p>	
7.5	Барьер искробезопасности БИБ2 ТУ 4217 012 29421521 02	<p>Барьер искробезопасности обеспечивает запитку термопреобразователя сопротивления типа ТСМ50, подключаемого к барьеру по трехпроводной схеме, искробезопасным стабилизированным током, преобразование падения напряжения на ТСМ50 в стандартный токовый сигнал 4 ... 20 мА, а также гальваническую изоляцию ТСМ50 от общего провода барьера.</p> <p>Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная).</p> <p>Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12,5мм).</p> <p>Барьер соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, имеет для выходных цепей вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" для взрывоопасных смесей категории IIIB по ГОСТ Р 51330.11, маркировку взрывозащиты "[Exib] IIIB" по ГОСТ Р 51330.0.</p> <p>Диапазон измерений падения напряжения на ТСМ50, эквивалентный его характеристике преобразования, °С – от -50 до +190</p> <p>Выходной сигнал взрывобезопасной зоны, ма – от 4 до 20</p> <p>Диапазон сопротивления нагрузки, Ом – от 0 до 600</p> <p>Напряжение изоляции между цепями взрывоопасной и взрывобезопасной зоны, В (эффективное значение), не менее – 1500</p> <p>Напряжение изоляции между цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания, В (эффективное значение), не менее – 250</p> <p>Сопротивление изоляции между цепями взрывоопасной зоны и взрывобезопасной зоны, МОм, не менее – 20</p> <p>Сопротивление изоляции между цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания, МОм, не менее – 20</p> <p>На передней панели прибора размещен светодиод ПИТАНИЕ зеленого цвета.</p> <p>Связь барьера с ТСМ50 осуществляется с помощью трехпроводного кабеля.</p> <p>Барьер размещается во взрывобезопасной зоне.</p> <p>Приведенная основная погрешность выходного сигнала не более $\pm 0,1\%$ от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Изменение выходного сигнала при изменении нагрузки от 0 до 600 Ом не более $\pm 0,1\%$ от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Нелинейность не более $\pm 0,1\%$ от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Температурный дрейф не более $\pm 0,02\%/\text{°C}$ от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Изменение выходного сигнала при изменении напряжения питания не более $\pm 0,2\%/\text{В}$ от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Питание прибора осуществляется от внешнего блока питания напряжением (24 $\pm 2,4$) В. Ток потребления составляет не более 90мА.</p> <p>По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу защиты I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.</p> <p>Нормальное функционирование прибора обеспечивается при длине соединительного кабеля между прибором и ТСМ50 не более 1,5 км. Разрешается применение контрольных кабелей со следующими параметрами: $R_{\text{КАБ}} = 100 \text{ Ом}$, $C_{\text{КАБ}} = 0,1 \text{ мкФ}$, $L_{\text{КАБ}} = 2 \text{ мГн}$.</p>	ЗАО А

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тови- тель
		<p>Максимальное значение $U_0 = 12V$, $I_0 = 80mA$ Уровень искробезопасной цепи - ib Подгруппа IIIB , C_0, мкФ – 5,1; L_0- 22мГн Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч. Срок службы составляет 10 лет. Габаритные размеры не превышают 99x35,2x115,8 мм. Масса не превышает 0,2 кг.</p>	
7.6	Барьер искробезопасности БИБЗ ТУ 4217 016 29421521 02	<p>Барьер обеспечивает передачу состояния "сухих" контактов по четырем изолированным каналам из взрывоопасной зоны на релейные выходы, находящиеся во взрывобезопасной зоне, гальваническую изоляцию входов и выходов между собой и источником питания.</p> <p>Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная).</p> <p>Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12,5мм).</p> <p>Барьер соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, имеет для выходных цепей вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" для взрывобезопасных смесей категории IIIB по ГОСТ Р 51330.11, маркировку взрывозащиты "[Exib]IIIB"по ГОСТ Р 51330.0.</p> <p>Количество изолированных каналов – 4</p> <p>Входной сигнал взрывоопасной зоны – «сухой контакт»</p> <p>Максимальное напряжение на контактах взрывоопасной зоны, В - 18</p> <p>Максимальный ток через контакты взрывоопасной зоны, мА – 15</p> <p>Выходной сигнал взрывобезопасной зоны – «сухой контакт»</p> <p>Максимальное напряжение на контактах взрывобезопасной зоны, В - ±26,4</p> <p>Максимальный ток через контакты взрывобезопасной зоны, мА - ±200</p> <p>Напряжение на замкнутых контактах взрывобезопасной зоны, В, не более – 1,5</p> <p>Сопротивление изоляции между цепями взрывоопасной зоны и взрывобезопасной зоны, цепями взрывоопасной зоны и цепями питания, цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания в нормальных климатических условиях, МОм, не менее – 20</p> <p>Напряжение изоляции между цепями взрывоопасной зоны и взрывобезопасной зоны, цепями взрывоопасной зоны и цепями питания в нормальных климатических условиях, В, эффективное значение, не менее – 1500</p> <p>Напряжение изоляции между цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания в нормальных климатических условиях, В, эффективное значение, не менее – 250</p> <p>На передней панели прибора размещен светодиод ПИТАНИЕ зеленого цвета.</p> <p>Барьер размещается во взрывобезопасной зоне.</p> <p>Питание прибора осуществляется от внешнего блока питания напряжением (24 ±2,4)В. Ток потребления составляет не более 100mA.</p> <p>По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу защиты I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.</p> <p>Нормальное функционирование прибора обеспечивается при длине соединительного кабеля между прибором и устройствами промышленной автоматики не более 1,5 км. Разрешается применение кабелей со следующими параметрами: $R_{КАБ}$-100 Ом, $C_{КАБ}$ -0,1мкФ, $L_{КАБ}$ -2 мГн.</p> <p>Максимальное значение $U_0 = 24V$, $I_0 = 40mA$ Уровень искробезопасной цепи - ib Подгруппа IIIB , C_0, мкФ – 0,25; L_0- 2мГн Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч. Срок службы составляет 10 лет. Габаритные размеры не превышают 99x35,2x115,8 мм. Масса прибора не превышает 0,3 кг.</p>	ЗАОА

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
7.7	Барьер искробезопасности БИБ4 ТУ 4217 020 29421521 02	<p>Барьер искробезопасности предназначен для передачи с гальванической развязкой токового сигнала от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА из взрывобезопасной зоны во взрывобезопасную зону для управления нагрузкой.</p> <p>Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная).</p> <p>Степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12,5мм).</p> <p>Барьер соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, имеет для выходных цепей вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" для взрывобезопасных смесей категории II В по ГОСТ Р 51330.11, маркировку взрывозащиты "[Exib]II В" по ГОСТ Р 51330.0.</p> <p>Входной сигнал взрывобезопасной зоны, мА – от 0 до 20 (от 4 до 20)</p> <p>Выходной сигнал взрывобезопасной зоны, мА – от 0 до 20 (от 4 до 20)</p> <p>Диапазон сопротивления нагрузки, Ом – от 0 до 750</p> <p>Барьер обеспечивает режим имитации обрыва во входной цепи взрывобезопасной зоны при обрыве нагрузки или линии на выходе во взрывобезопасной зоне.</p> <p>Остаточный ток во входной цепи прибора в этом режиме не превышает 1,5 мА при напряжении 24 В на входных клеммах.</p> <p>Электрическая изоляция при температуре окружающего воздуха от +15 до +35 °С и относительной влажности от 30 до 80 %выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение:</p> <p>между выходными цепями взрывобезопасной зоны и входными взрывобезопасной зоны напряжение ~1500 В, 50 Гц (эффективное значение);</p> <p>между выходными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания напряжение ~1500 В, 50 Гц (эффективное значение);</p> <p>между входными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания напряжение ~250 В, 50 Гц (эффективное значение).</p> <p>Электрическое сопротивление изоляции между выходными цепями взрывобезопасной зоны и входными цепями взрывобезопасной зоны, выходными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания, входными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания составляет: не менее 20 МОм при нормальных условиях;</p> <p>не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий.</p> <p>На передней панели размещен светодиод ПИТАНИЕ зеленого цвета.</p> <p>Барьер размещается во взрывобезопасной зоне.</p> <p>Приведенная основная погрешность выходного сигнала с учетом нелинейности не более ±0,15 % от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Изменение выходного сигнала при изменении нагрузки от 0 до 750 Ом не более ±0,05 % от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Изменение выходного сигнала при изменении температуры окружающей среды не более ±0,02 %/°С от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Питание прибора осуществляется от внешнего блока питания напряжением (24 ±2,4)В.</p> <p>Ток потребления составляет не более 135 мА.</p> <p>По степени защиты от поражения электрическим током барьер относится к классу защиты I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.</p> <p>Нормальное функционирование барьера обеспечивается при длине соединительного кабеля между прибором и устройствами промышленной автоматики не более 1,5 км. Разрешается применение кабелей со следующими параметрами: R_{каб} -100 Ом, С_{каб} -0,1 мкФ, L_{каб} -2 мГн.</p> <p>Максимальное значение U₀ =27,6В, I₀ =90мА</p> <p>Уровень искробезопасной цепи - ib</p> <p>Подгруппа II В , С₀, мкФ – 0,25; L₀- 2мГн</p> <p>Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.</p>	ЗАО А

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
		Срок службы составляет 10 лет. Габаритные размеры не превышают 99x35,2x115,8 мм. Масса прибора не превышает 0,2 кг.			
7.8	Барьер искробезопасности БИБ5 ТУ 4217 018 29421521 02	<p>Барьер искробезопасности предназначен для питания двухпроводного или трехпроводного датчика во взрывобезопасной зоне, повторяет токовый сигнал от датчика на нагрузке во взрывобезопасной зоне. Вход и выход изолированы друг от друга и источника питания.</p> <p>В зависимости от вида выходного сигнала прибор выпускается в следующих исполнениях:</p>			ЗАОА
Тип	Обозначение	Входной сигнал взрывоопасной зоны	Выходной сигнал взрывобезопасной зоны	Сопротивление нагрузки	
БИБ5	УНКР.426475.021	От 0 до 20mA (от 4 до 20mA)	От 0 до 20mA (от 4 до 20mA) От 0 до 5В (от 1 до 5В) От 0 до 10В (от 2 до 10В)	От 0 до 750Ом Не менее 500кОм Не менее 2 Мом	
БИБ5-01	УНКР.426475.021-01				
БИБ5-02	УНКР.426475.021-02				
		<p>Номинальные значения климатических факторов согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная).</p> <p>Степень защиты оболочки прибора IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм).</p> <p>Барьер соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, имеет для выходных цепей вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь", уровень взрывозащиты "Взрывобезопасный" для взрывобезопасных смесей категории IIIB по ГОСТ Р 51330.11, маркировку взрывозащиты "[Exib]IIIB" по ГОСТ Р 51330.0.</p> <p>Электрическая изоляция при температуре окружающего воздуха от +15 до +35 °C и относительной влажности от 30 до 80 %выдерживает в течение одной минуты без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение:</p> <p>между входными цепями взрывобезопасной зоны и выходными взрывобезопасной зоны напряжение ~1500 В, 50 Гц (эффективное значение);</p> <p>между входными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания напряжение ~1500 В, 50 Гц (эффективное значение);</p> <p>между выходными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания напряжение ~250 В, 50 Гц (эффективное значение).</p> <p>Электрическое сопротивление изоляции между входными цепями взрывобезопасной зоны и выходными цепями взрывобезопасной зоны, входными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания, выходными цепями взрывобезопасной зоны и цепями питания составляет:</p> <p>не менее 20 МОм при нормальных условиях;</p> <p>не менее 5 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий.</p> <p>На передней панели размещен светодиод ПИТАНИЕ зеленого цвета.</p> <p>Барьер размещается во взрывобезопасной зоне.</p> <p>Приведенная основная погрешность выходного сигнала с учетом нелинейности не более ±0,15 % от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Изменение выходного сигнала (БИБ5) при изменении нагрузки от 0 до 750 Ом не более ±0,05 % от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Изменение выходного сигнала при изменении температуры окружающей среды не более ±0,02 %/°C от диапазона выходного сигнала.</p> <p>Питание осуществляется от внешнего блока питания напряжением (24 ±2,4)В. Ток потребления составляет не более 135 мА.</p> <p>По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу защиты I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.</p> <p>Нормальное функционирование прибора обеспечивается при длине соединительного кабеля между прибором и датчиком не более 1,5 км. Разрешается применение экранированных контрольных кабелей со следующими параметрами: R_{КАБ} -100 Ом, С_{КАБ} -0,1 мкФ, L_{КАБ} - 2 мГн.</p> <p>Максимальное значение U₀ =27,6В, I₀=90mA</p> <p>Уровень искробезопасной цепи - ib</p>			

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изготовитель
		<p>Подгруппа IIB , С0, мкФ – 0,25; L0- 2мГн</p> <p>Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.</p> <p>Срок службы прибора составляет 10 лет.</p> <p>Габаритные размеры не превышают 99x35,2x115,8 мм.</p> <p>Масса не превышает 0,2 кг.</p>	

8. БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ

8.1	Барьеры искрозащиты БИЗ ТУ 4217-108-00229792-95 ОКП 42 1718	<p>Барьеры искрозащиты БИЗ применяются для построения современных систем контроля, регулирования, аварийной защиты, сигнализации и управления техпроцессами на объектах, связанных с получением, переработкой, использованием и хранением взрыво- и пожароопасных веществ во всех отраслях промышленности.</p> <p>БИЗ-2К – пассивный двухканальный барьер, предназначен для передачи в обоих направлениях: токовых сигналов (1 канал); токовых или потенциальных сигналов (2 канал). БИЗ-ЭПП – двухканальный барьер: канал 1 – пассивный, предназначен для передачи токовых сигналов в обоих направлениях; канал 2 – активный, предназначен для питания двухпроводных датчиков и преобразования сигналов датчиков в выходной токовый сигнал барьера.</p> <p>ВНИМАНИЕ! С 4 марта 2002года барьеры БИЗ-Д сняты с производства. Предлагаем заменить их на барьеры РИФ-А1 (с напряжением питания 36В)</p> <p>Количество входов: 2 канала – БИЗ-ЭПП, БИЗ-2К</p> <p>Входные сигналы: от термопар, термопреобразователей сопротивления, электропневматических устройств (БИЗ-2К); от электропневматических устройств (1 канал БИЗ-ЭПП); от термопар, термопреобразователей сопротивления, сигналов постоянного тока или напряжения (2 канал БИЗ-ЭПП).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Характеристики</th><th style="text-align: center;">БИЗ-2К</th><th style="text-align: center;">БИЗ-ЭПП</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Уровень взрывозащиты</td><td style="text-align: center;">Ia</td><td style="text-align: center;">ib</td></tr> <tr> <td>Напряжение питания, В</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">$36 \pm 3,6$</td></tr> <tr> <td>Условия безопасности, U_{вх}, В</td><td style="text-align: center;">24</td><td style="text-align: center;">1 канал-12В 2 канал -24В</td></tr> <tr> <td>I_{вх}, мА</td><td style="text-align: center;">120</td><td></td></tr> <tr> <td>Полное проходное сопротивление, Ом</td><td style="text-align: center;">1 канал-390* 2 канал-390</td><td style="text-align: center;">135*</td></tr> <tr> <td>Погрешность передачи сигналов, %</td><td style="text-align: center;">$\pm 0,1$ или $\pm 0,2$</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>Погрешность преобразования, % от диапазона изменения выходного сигнала</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">$\pm 0,1$ или $\pm 0,2$</td></tr> <tr> <td>Предельное значение входного сигнала, мА</td><td colspan="2" style="text-align: center;">4-20</td></tr> <tr> <td>Предельное значение выходного сигнала, мА</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>1 канал</td><td style="text-align: center;">4-20 4-20</td><td style="text-align: center;">4-20</td></tr> <tr> <td>2 канал</td><td style="text-align: center;">4-20</td><td style="text-align: center;">4-20 0-5</td></tr> </tbody> </table> <p>* - значения даны без учета сопротивления диода ($U_d=0,6 \dots 0,7$В)</p> <p>Параметры окружающей среды: температура $-10 \dots +60^\circ\text{C}$/ влажность 80% при 35°C (УХЛ3).</p> <p>Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30;</p> <p>Виброустойчивость – L3</p> <p>Потребляемая мощность: не более 2ВА</p> <p>Габаритные размеры: 106x73x20мм имеют не разборную конструкцию</p> <p>Обеспечивают искробезопасность путем ограничения до безопасного уровня мощности сигнала, передаваемого в опасную зону.</p> <p>Предельные параметры внешних искробезопасных электрических Цепей:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Тип барьера</th><th style="text-align: center;">IIC</th><th style="text-align: center;">IIB</th><th style="text-align: center;">IIC</th><th style="text-align: center;">IIB</th><th style="text-align: center;">IIC</th><th style="text-align: center;">IIB</th><th style="text-align: center;">IIC</th><th style="text-align: center;">IIB</th></tr> <tr> <th></th><th colspan="2" style="text-align: center;">Сн, мкФ</th><th colspan="2" style="text-align: center;">Lн, мГн</th><th colspan="2" style="text-align: center;">Ск, мкФ</th><th colspan="2" style="text-align: center;">Lк, мГн</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>БИЗ-2К</td><td style="text-align: center;">0.08</td><td style="text-align: center;">0.5</td><td style="text-align: center;">0.5</td><td style="text-align: center;">0.5</td><td style="text-align: center;">0.25</td><td style="text-align: center;">0.25</td><td style="text-align: center;">1.0</td><td style="text-align: center;">1.0</td></tr> </tbody> </table>	Характеристики	БИЗ-2К	БИЗ-ЭПП	Уровень взрывозащиты	Ia	ib	Напряжение питания, В	-	$36 \pm 3,6$	Условия безопасности, U _{вх} , В	24	1 канал-12В 2 канал -24В	I _{вх} , мА	120		Полное проходное сопротивление, Ом	1 канал-390* 2 канал-390	135*	Погрешность передачи сигналов, %	$\pm 0,1$ или $\pm 0,2$	-	Погрешность преобразования, % от диапазона изменения выходного сигнала	-	$\pm 0,1$ или $\pm 0,2$	Предельное значение входного сигнала, мА	4-20		Предельное значение выходного сигнала, мА			1 канал	4-20 4-20	4-20	2 канал	4-20	4-20 0-5	Тип барьера	IIC	IIB	IIC	IIB	IIC	IIB	IIC	IIB		Сн, мкФ		Lн, мГн		Ск, мкФ		Lк, мГн		БИЗ-2К	0.08	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	1.0	1.0	ЧТП
Характеристики	БИЗ-2К	БИЗ-ЭПП																																																																
Уровень взрывозащиты	Ia	ib																																																																
Напряжение питания, В	-	$36 \pm 3,6$																																																																
Условия безопасности, U _{вх} , В	24	1 канал-12В 2 канал -24В																																																																
I _{вх} , мА	120																																																																	
Полное проходное сопротивление, Ом	1 канал-390* 2 канал-390	135*																																																																
Погрешность передачи сигналов, %	$\pm 0,1$ или $\pm 0,2$	-																																																																
Погрешность преобразования, % от диапазона изменения выходного сигнала	-	$\pm 0,1$ или $\pm 0,2$																																																																
Предельное значение входного сигнала, мА	4-20																																																																	
Предельное значение выходного сигнала, мА																																																																		
1 канал	4-20 4-20	4-20																																																																
2 канал	4-20	4-20 0-5																																																																
Тип барьера	IIC	IIB	IIC	IIB	IIC	IIB	IIC	IIB																																																										
	Сн, мкФ		Lн, мГн		Ск, мкФ		Lк, мГн																																																											
БИЗ-2К	0.08	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	1.0	1.0																																																										

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики								Изгото-витель				
	БИЗ-ЭПП (1 кан.)	0,08	0,5	6,0	8,0	0,25	0,25	1,0	1,0					
	БИЗ-ЭПП (2 кан.)	0,08	0,5	0,5	5,0	0,25	0,25	1,0	1,0					
IIC, IIB – подгруппы взрывозащищенного оборудования Сн – емкость нагрузки; Ск – емкость кабеля; Лн индуктивность нагрузки; Лк – индуктивность кабеля Сопротивление кабелей линии связи не более 25Ом														
8.2	Барьеры искрозащиты энергетические РИФ ТУ 4217-108-00229792-95 ОКП 42 1718 Относятся к классу шунт-диодных барьераов с обязательным низкоомным заземлением	<p>Барьеры искрозащиты РИФ применяются для построения современных систем контроля, регулирования, аварийной защиты, сигнализации и управления техпроцессами на объектах, связанных с получением, переработкой, использованием и хранением взрыво- и пожароопасных веществ в теплоэнергетике, газовой, нефтяной, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.</p> <p>Барьеры РИФ-А1, РИФ-А2 предназначены для организации питания и искрозащиты сигнальных цепей двухпроводных датчиков.</p> <p>Барьеры РИФ-А3, РИФ-А4 предназначены для обеспечения искробезопасности цепей электропневмопреобразователей и преобразования одного уровня унифицированного сигнала в другой (например, 0-5 в 4-20mA). Барьеры РИФ-А5, РИФ-А6 предназначены для работы в системах аварийной защиты, сигнализации и управления. Барьер РИФ-А7 предназначен для организации дистанционного питания высокостабильным напряжением постоянного тока потенциометрических датчиков и преобразования их выходного сигнала в сигналы 0-5, 0-20 или 4-20mA. Барьеры РИФ-П1...П8 предназначены для работы с датчиками, не содержащими собственных источников питания, сосредоточенных индуктивностей и емкостей и формирующих выходной сигнал низкого уровня.</p> <p>Комплекс барьеров РИФ образует семь активных (РИФ-А1...А7) и восемь пассивных (РИФ-П1...П8)</p>								ЧТП ЧКМ				
		Наименование барьера	Число каналов	Уро-вень взрывозащиты	Условия безопасности		Полное проходное сопротивление, Ом	Погрешность, %		На-пряже-ние пита-ния, В				
					Uxx, В	Iкз, мА		пере-дачи	преоб-разова-ния					
							±0,1 или ±0,2	±0,1 или ±0,2	36±3,6 или 24±0,5					
							±0,1	-	36±3,6					
					пассивные									
		РИФ-П1	1	ia	3	60	270	±0,1 или ±0,2	-					
					12,6	65	390							
					6,5	100	135							
					12,6	100	195							
					12,6	100	195(*)							
					12,6	100	310(*)							
					12,6	100	310							
					25,2	100	390							
<p>Примечания: (*) – значения сопротивления даны без учета сопротивления диода ($Ud=0,7\ldots0,9V$); (**) в 1-й канал барьераов РИФ-П5, РИФ-П6 введено диодное ограничение знака входного сигнала (тока, напряжения), 2-й канал такого ограничения не имеет</p> <p>Входные сигналы: РИФ-А1, РИФ-А2 – двухпроводные датчики с унифицированным выходным сигналом 4-20mA с взрывозащитой «искробезопасная электрическая цепь»; РИФ-А3, РИФ-А4 – электропневматические преобразователи и электропневмопозиционеры; РИФ-А5, РИФ-А6 – электроконтактные датчики, находящиеся во взрывоопасной зоне; РИФ-А7 – потенциометрические и реостатные датчики, находящиеся во взрывоопасных зонах; РИФ-П1, РИФ-П2, РИФ-П3, РИФ-П4 – термопары, термопреобразователи сопротивления, сигналы постоянного тока или напряжения; РИФ-</p>														

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики						Изгото-витель
		П5, РИФ-П6 – термопары, термопреобразователи сопротивления, электропневматические устройства; РИФ- П7, РИФ-П8 – однополярные сигнала постоянного тока и напряжения. Выходные сигналы:						
	Наименование барьера-	Информативный сигнал цепи Ex	Выходной сигнал барьера (по цепи нагрузки), мА	Выходной сигнал (со стороны искробезопасных клемм), мА				
	РИФ-А1, РИФ-А2	4-20мА (входной сигнал)	4-20, 0-5, 0-20	-				
	РИФ-А3, РИФ-А4	4-20мА (выходной сигнал)	-	0-5, 0-20				
	РИФ-А5, РИФ-А6	Rконт. 0...5кОм	НЗК НРК	-				
	РИФ-А7	0-5В (входной сигнал)	4-20, 0-5, 0-20	-				
		НЗК – нормально-замкнутый контакт реле барьера; НРК – нормально-разомкнутые контакты реле барьера; Rконт. – допускаемое сопротивление электроконтактного датчика, замыкающего искробезопасную цепь Параметры окружающей среды: температура $-10\dots+60^{\circ}\text{C}$ / влажность 80% при 35°C (УХЛ3). Защита корпуса: пылевлагозащищенность – исполнение IP30; Виброустойчивость – L3 Потребляемая мощность: не более 1,8ВА Габаритные размеры: 106x73x20мм имеют не разборную конструкцию Обеспечивают искробезопасность путем ограничения до безопасного уровня мощности сигнала, передаваемого в опасную зону. Предельные параметры внешних искробезопасных электрических цепей:						
	Тип барьера	IIC	IIB	IIC	IIB	IIC	IIB	
		Сн, мкФ		Lн, мГн		Ск, мкФ	Lк, мГн	
	РИФ-А1...А6	0,08	0,5	0,5	0,5	0,25	1,0	
	РИФ-А7	0,7	6,0	7,0	30,0			
	РИФ-П1	4,0	40,0	10,0	60,0			
	РИФ-П2	0,68	6,0	7,0	50,0			
	РИФ-П3	4,0	50,0	6,0	20,0			
	РИФ-П4	0,7	6,0	0,7	30,0			
	РИФ-П5							
	РИФ-П6	0,55	6,0	5,0	20,0			
	РИФ-П7							
	РИФ-П8	0,08	0,5	0,5	5,0			
		IIC, IIB – подгруппы взрывозащищенного оборудования Сн – емкость нагрузки; Ск – емкость кабеля; Лн индуктивность нагрузки; Lк – индуктивность кабеля Сопротивление кабелей линии связи не более 25Ом						
8.3	Барьер искрозащиты пассивный БИП-1 ТУ311-00227471.062-98	Для обеспечения искробезопасности цепей электропневмопреобразователей ЭП-Ex и электропневмопозиционеров ЭПП-Ex, находящихся во взрывоопасной зоне. Имеет маркировку по взрывозащите «ExiaIIIC» в комплекте с ЭП-Ex, ЭПП-Ex и предназначен для установки вне взрывоопасных помещений Параметры линии связи между БИП и ЭП-Ex, ЭПП-Ex: длина, м, не более – 1000; сопротивление, Ом, не более – 25; индуктивность, Гн, не более $1 \cdot 10^{-3}$; емкость, Ф, не более $0,25 \cdot 10^{-6}$ Номинальный ток вставки плавкой (предохранителя), А, не более $-20 \cdot 10^{-3}$ Напряжение срабатывания БИП, В, не более –6,5 Габаритные размеры, мм – 95x51x17 Масса, кг, не более – 0,07						СПЗ
8.4	Система барьеров искрозащиты Сигнал ТУ 4372-017-42334258-99 43 7241	Система барьеров искрозащиты предназначена для обеспечения искробезопасности цепей электроконтактных манометров, термометров и др. приборов и изделий, имеющих переключающиеся контакты и работающие без использования электроэнергии, а также для применения в средствах пожарной сигнализации и автоматических устройствах пожаротушения.						СКБП

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- тите- ль
		<p>Состав системы: Блок барьеров искрозащиты (от 1 до 8 барьеров); исполнительные реле; линии связи. В случае применения системы в средствах пожарной сигнализации в ее состав включается извещатели пожарные тепловые магнитные ИП105-2Л.</p> <p>Система обеспечивает искробезопасность цепей датчиков и имеет искробезопасные цепи уровня «ib», маркировку взрывозащиты «ExibII C» в соответствии с требованиями ГОСТ 22782.5-78.</p> <p>Система рассчитана для работы вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок и выполнена в климатическом исполнении УХЛ3.1 в соответствии с ГОСТ 15150, но при этом: температура окружающей среды, °C – от 10 до +50; относительная влажность воздуха при 25°C, % - 98; атмосферное давление, кПа (мм рт.ст) – 84-106,7 (630-800).</p> <p>Степень защиты корпуса блока барьеров искрозащиты – IP54 по ГОСТ 14254</p> <p>Система имеет от 1 до 8 каналов для подключения датчиков и соответственно внешних исполнительных реле</p> <p>Ток в цепи датчиков каждого барьера искрозащиты, мА, не более – 5</p> <p>Линия связи цепи датчиков должна иметь: длину, м, не более – 1000; индуктивность, мГн, не более – 1; емкость, мкФ, не более – 0,075</p> <p>Температура срабатывания датчиков ИП105-2Л, °C - 70±10%</p> <p>Коммутирующая мощность, ВА, не более – 100</p> <p>Питание: напряжение, В - 220±22/-33; частота, Гц - 50±1</p> <p>Потребляемая мощность, ВА, не более – 10</p> <p>Масса блоков барьеров искрозащиты, кг, не более – 3</p> <p>Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года со дня ввода системы в эксплуатацию</p> <p>Средний срок службы – не менее 12 лет</p>	
8.5	Барьеры искрозащиты БИ-1-М ТУ 4218-192-00227459- 00 42 1833	<p>Барьеры предназначены для питания преобразователей, расположенных во взрывоопасных зонах, приема выходного сигнала преобразователей 4-20mA, преобразования этого сигнала в унифицированный токовый сигнал с гальваническим разделением входных и выходных цепей.</p> <p>Барьер относится к оборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цель», выполнен в соответствии с ГОСТ 22782.5, имеет маркировку взрывозащиты – ExialIC, устанавливается в невзрывоопасных зонах помещений.</p> <p>Входной сигнал барьера является выходным сигналом двухпроводного преобразователя, подключаемого к искробезопасным цепям барьера.</p> <p>Диапазон выходного сигнала: 0-5; 0-20; 4-20mA (3 модификации). Основная погрешность: ±0,2%</p> <p>Температура окружающей среды – от –10 до +50°C</p> <p>Питание от источника постоянного тока – 24В</p> <p>Потребляемая мощность – не более 5Вт</p> <p>Ток короткого замыкания искробезопасных цепей барьера – не более 70mA</p> <p>Напряжение холостого хода искробезопасных цепей барьера – не более 22В</p> <p>Допустимые значения подключаемой к искробезопасным цепям барьеров: емкости преобразователя и линии связи – не более 0,2мкФ; индуктивности – не более 5мГн</p> <p>Габаритные размеры, мм: 30x120x130</p> <p>Масса, кг – 0,4кг</p> <p>Задача корпуса – IP20</p>	АОО

9. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАЗНЫЕ

9.1	Преобразователь электрогидравлический с обратной связью по давлению	Для преобразования входного электрического сигнала постоянного тока 0-100mA в пропорциональное давление рабочей жидкости (минеральные масла) 20-320 кгс/см ² . По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней	ХАОТ
-----	---	---	------

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изгото-витель
	ПЭГ-Д-1М	<p>среды – исполнение по группе С4 по ГОСТ 129997-84; по устойчивости к внешним вибрационным воздействиям – исполнение Н3 по ГОСТ 12997-84</p> <p>Диапазон изменения входного сигнала постоянного тока от 0 до 100mA</p> <p>Входное сопротивление обмотки управления (60±10)Ом</p> <p>Индуктивность обмотки управления не более 2Гн</p> <p>Рабочая жидкость – минеральные масла с параметрами: рабочий диапазон температур от 20 до 65°C; вязкость от 7 до 70мм²/с в рабочем диапазоне температур; класс чистоты не хуже 10 по ГОСТ 17216-71; тонкость фильтрации не хуже 0,016мм; давление питания 32МПа (320кгс/см²)</p> <p>Допустимое отклонение давления питания ±10%</p> <p>Диапазон изменения выходного давления от 2 до 30МПа</p> <p>Расход через преобразователь при перепаде давления на золотнике 10МПа не менее 40л/мин</p> <p>Величина утечек масла в преобразователе при номинальном давлении питания 32МПа не более 3л/мин</p> <p>Зона нечувствительности не превышает 0,4% от максимального входного сигнала</p> <p>Нелинейность статической характеристики (зависимости выходного давления от входного сигнала) не превышает 2% от максимальной величины выходного давления</p> <p>Условный диаметр соединительных трубопроводов не менее 10мм</p> <p>Полный средний срок службы не менее 10лет.</p> <p>Габаритные размеры – 137x114x100</p> <p>Масса не более 2,2кг</p>	
9.2	Преобразователь пневмогидравлический релейного действия ППГ-Р-100	<p>Для управления двухполостными гидравлическими исполнительными механизмами.</p> <p>Рабочая среда – минеральные масла с давлением от 75 до 100 кгс/см², управляющий пневматический сигнал – воздух под давлением 114 кгс/см²</p>	ХАОТ
9.3	Прибор контроля температуры МПКТ-01 ТУ 4318-050-00158818-00	<p>Прибор предназначен для преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651, в унифицированный электрический сигнал постоянного тока и в цифровой код, выраженный в °C с выработкой предупредительной и аварийной сигнализации. Прибор является средством измерения может применяться в системах агрегатной автоматики в качестве взрывозащищенного прибора дистанционного контроля температуры по четырнадцати каналам с заданием уставок по каждому каналу, выборочным отображением результатов измерения и величин уставок на дисплее (разрешающая способность 0,1 °C) с выдачей предупредительной и аварийной сигнализации, передачей информации на АСУ верхнего уровня по интерфейсному каналу связи RS485 и выдачей токового сигнала 4-20mA по каждому каналу</p> <p>Маркировка взрывозащиты - ExicIIA</p> <p>Электропитание от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц</p> <p>Сопротивление линии связи между МПКТ-1 и термопреобразователями сопротивления до 10Ом</p> <p>Контроль температуры по 14 каналам</p> <p>Время опроса по всем каналам – не более 4с</p> <p>Длина канала связи RS485 с АСУ верхнего уровня до 1000м, скорость обмена – не менее 9600бод</p> <p>Выходной токовый сигнал 4-20mA по ГОСТ 26.011, сопротивление нагрузки в цепях токового сигнала от 0 до 500Ом</p> <p>Выходные сигналы должны соответствовать ГОСТ 6651. Прибор может работать с 6 типами термопреобразователей ТСП100, ТСП50 W₁₀₀ – 1,3910; ТСП100, ТСП50 W₁₀₀ – 1,3850; ТСМ100, ТСМ50 W₁₀₀ – 1,428</p> <p>Рабочий диапазон температур – от 5 до 50°C</p> <p>Термопреобразователи сопротивления подключаются к МПКТ-01 по трехпроводной схеме</p> <p>Диапазон преобразования сигнала от термопреобразователей сопротивления в цифровой код, выраженный в °C, от -54,9 до +200°C</p> <p>Класс точности – 0,5</p>	КОООЗ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- това- тель
		Диапазон задания уставок предупредительной и аварийной сигнализации от 0 до 100% диапазона измерения с дискретностью 1°C Потребляемая мощность не более 30ВА Габаритные размеры – не более 135x485x420мм Масса – не более 10кг	
9.4	Преобразователь давления потенциометрический П63-10 ТУ51-03-19-85 42 1831	Предназначен для преобразования избыточного давления газа в выходное сопротивление, изменение отношения которого к входному сопротивлению пропорционально изменению преобразуемого избыточного давления. Применяется для дистанционного контроля давления на газовых промысловых и магистральных газопроводах. Является взрывозащищенным, имеет маркировку 1ExdIIBT4. Класс точности – 0,6 или 1,0 Габаритные размеры, не более, мм – 270x204x265 Масса, кг, не более – 5,5 Подаваемое напряжение постоянного тока до 110В Величина входного сопротивления при избыточном давлении, равном нулю, не менее – 10кОм Срок службы, лет, не менее - 12	КОООЗ
	Модификация	Кол. кабельных выводов	Измеряемое избыточное давление кг/см ²
	П63-10-1	1	0-10
	П63-10-2	1	0-16
	П63-10-5	1	0-60
	П63-10-6	2	0-60
	П63-10-7	1	0-100
	П63-10-8	2	0-100
9.5	Преобразователь давления электрический ПДЭ-01 ТУ51-03-80-92 42 1825	Для преобразования избыточного давления газа на входе преобразователя в аналоговый унифицированный сигнал постоянного тока (0-5)мА на выходе преобразователя. Применяется для дистанционного технологического контроля избыточного давления газа в диапазоне (0-25)МПа на автоматических газонаполнительных компрессорных станциях, газовых промыслах и магистральных газопроводах. Является взрывозащищенным, имеет маркировку 1ExdIIBT4. Класс точности – 0,6 или 1,0 Диапазон измеряемого избыточного давления, МПа – 0-25 Диапазон изменения выходного сигнала, мА – 0-5 Габаритные размеры, не более, мм – 265x204x335 Масса, кг, не более – 7,0 Напряжение питания (постоянный ток), В – 24 Срок службы, лет, не менее - 12	КОООЗ
9.6	Преобразователь давления электрический ПДЭ-02 ТУ51-03-88-93 42 1825	Для преобразования избыточного давления газа на входе преобразователя в аналоговый унифицированный сигнал постоянного тока (0-5)мА на выходе преобразователя. Применяется для дистанционного контроля давления газа на газовых промыслах и магистральных газопроводах. Является взрывозащищенным, имеет маркировку 1ExdIIBT4. Класс точности – 0,6 или 1,0 Диапазон изменения выходного сигнала, мА – 0-5 Габаритные размеры, не более, мм – 265x204x265 Масса, кг, не более – 6,0 Напряжение питания (постоянный ток), В – 24 Срок службы, лет, не менее - 12	КОООЗ
	Модификация	Диапазон измеряемого избыточного давления, кг/см ²	
	ПДЭ-02-1	0-10	
	ПДЭ-02-2	0-16	
	ПДЭ-02-3	0-25	
	ПДЭ-02-4	0-40	
	ПДЭ-02-5	0-60	
	Модификация	Диапазон измеряемого избыточного давления, кг/см ²	
	ПДЭ-02-6	0-100	
9.7	Преобразователи избыточного давления НС-П1	Для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования производственных процессов с целью выдачи информации об измеряемом давлении газа или жидкости в виде -	МАОМ

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики			Изгото-витель
	НС-П2 НС-П3 МС-П1 МС-П2 МП-П2 МП-П3 МП-П4 ТУ25-05.2081-79	унифицированного пневматического аналогового сигнала. Преобразователи типа НС-П1, НС-П2, НС-П3 используют при измерении параметров газа; МС-П1, МС-П2, МП-П2, МП-П3, МП-П4 используют при измерении параметров газа и жидкости. Выходной сигнал, кПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$): 20-100 (0,2-1) Габаритные размеры, мм: НС-П3, МС-П2, МС-П1 - 257 x 242 x 24; НС-П1, НС-П2, МП-П2, МП-П3, МП-П4 - 257 x 308 x 242			
	Тип (модель)	Верхний предел измерений	Единица измерений	Предел допускаемой основной погрешности, %	
	НС-П1 (9174)	0,4 (40); 0,6 (60) 1(100); 1,6 (160); 2,5 (250)	кПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	1	
	НС-П2 (9175)	1 ^x (100 ^x); 1,6 ^x (160 ^x) 2,5 (250); 4 (400); 6 (600); 10 ^x (1000 ^x)	кПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	1	
	НС-П3 (9176)	6 ^x (600) 10(1000);16(1600);25(2500);40(4000)	кПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	1	
	МС-П1 (9121)	0,025 ^x (0,25 ^x) 0,004(0,4); 0,06(0,6);0,1(1); 0,16(1,6); 0,25 (2,5); 0,4 (4)	МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	1	
	МС-П2 (9124)	0,4 ^x (4 ^x) 0,6 (6); 1 (10); 1,6 (16); 2,5 (25)	МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	1	
	МП-П2 (9112)	4 (40); 6 (60); 10 (100)			
	МП-П3 (9113)	16 (160); 25 (250); 40 (400)			
	МП-П4 (9114)	60 (600); 100 (1000)			
		Масса, кг, не более - 7 ^x Преобразователи с верхним пределом измерений с отметкой ^x рекомендуется применять только при необходимости их перегулирования. Преобразователи имеют два вида климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ3.1 ^{xx} и УЗ ^{xx} По требованию заказчика преобразователи МС-П1, МС-П2, МП-П2, МП-П3, МП-П4 могут поставляться с разделителями РМ выпускаемыми «манометром» (см. раздел «Разные приборы»).			
9.8	Преобразователи температуры электронные ПТ-С ТУ 4218-153-00227459-97 42 1833	Для преобразования температуры в стандартный выходной сигнал 4-20mA в автоматических системах сбора данных, контроля и регулирования. Содержит термопреобразователь сопротивления ТСМ с номинальной статической характеристикой 50M по ГОСТ 6651 (первичный) и нормирующий преобразователь (вторичный). Пределы преобразуемых температур, °C: от -50 до +50, от -50 до +150, от 0 до 100, от 0 до 150 Основная погрешность нормирующего преобразователя - ±1%, термопреобразователя сопротивления – по ГОСТ 6651. Преобразователь имеет совмещенную двухпроводную линию подключения нагрузки и напряжения питания. Питание, В – 12-36 постоянного тока Сопротивление нагрузки – от 0 до 1,2кОм Потребляемая мощность – 1Вт Длина защитной арматуры: наружной части – 120мм; монтажной части – 80, 168, 250, 320мм (оговаривается при заказе) Рабочее давление монтажной части – 6,3МПа Имеет: корректор «0» (4mA) и «1» (20mA); защиту от неправильной подачи полярности напряжения питания Габаритные размеры головки прибора – 90x50x45мм Масса – не более 0,5кг Защита корпуса – IP65			АОО
9.9	Преобразователи температуры ПТ-СМ ТУ4227-170-00227459-99 42 1833	Для преобразования температуры в стандартный выходной сигнал постоянного тока 4-20mA и дистанционной передачи сигнала измерительной информации системам сбора данных, измерения, контроля и регулирования температуры. Содержит чувствительный элемент термопреобразователя сопротивления с номинальной статической характеристикой 50M по ГОСТ 6651-94 и измерительный преобразователь, конструктивно объединенные в единой конструкции. Имеет: корректор «0» (4mA) и «1» (20mA), а также защиту от неправильной подачи полярности напряжения питания. Пределы измеряемых температур, °C: от -50 до +50; от -50 до			АОО

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- това- тель
		<p>+150; от 0 до 100; от 0 до 150 Основная погрешность, % - ±0,5 Имеет совмещенную двухпроводную линию подключения нагрузки и напряжения питания. Температура окружающего воздуха от -30 до +50°C Напряжение питания – 24В постоянного тока Сопротивление нагрузки – 0,5кОм Потребляемая мощность – не более 1Вт Пробное давление – 6,0МПа Габаритные размеры, мм: 90x50,5x165 Длина монтажной части – 160, 250, 320мм Масса, кг, не более – 0,4 Защита корпуса – IP65</p>	
9.10	Преобразователи температуры ПТ-СМ-Ex ТУ 4227-185-00227459-99 42 1833	<p>Для преобразования температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20mA и дистанционной передачи сигнала измерительной информации другим изделиям. Относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II по ГОСТ 12.2.020 с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Подключается к искробезопасным входам сертифицированных испытательной организацией изделий, имеющих маркировку взрывозащиты «ExialIC». Имеет маркировку взрывозащиты «ExialIC T6 X» и устанавливается во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ 2000г. Содержит первичный термопреобразователь сопротивления с nominalной статической характеристикой 50M по ГОСТ 6651 и измерительный преобразователь, конструктивно объединенные в единый корпус.</p> <p>Имеет корректор «0» (4mA) и «1» (20mA), а также защиту от неправильной подачи полярности напряжения. Пределы преобразуемых температур, °C: от -50 до +50, от -50 до +150, от 0 до 100, от 0 до 150.</p> <p>Основная погрешность - ±0,5%</p> <p>Имеет совмещенную двухпроводную линию подключения нагрузки и напряжения питания.</p> <p>Температура окружающего воздуха от -30 до +50°C</p> <p>Питание осуществляется по двухпроводной схеме от искробезопасных входов сертифицированных испытательной организацией изделий.</p> <p>Потребляемая мощность – не более 1Вт</p> <p>Пробное давление – 6,0МПа</p> <p>Габаритные размеры, мм – 90x50,5x165мм, длина монтажной части – 160, 250, 320мм (оговаривается при заказе).</p> <p>Масса – не более 0,4кг</p> <p>Защита корпуса – IP65</p> <p>Имеет заключение № 2000.3.107 о соответствии требованиям взрывозащиты.</p>	АОО
9.11	Преобразователи температуры ПТСВ ТУ 4212-205-00227459-01 42 1100	<p>Для преобразования температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4-20mA измерительным преобразователем, который вмонтирован непосредственно в головке первичного преобразователя. Работают с первичными термопреобразователями сопротивления ТСП (100П) и термоэлектрическими преобразователями ТХА (K).</p> <p>Измеряемая среда – жидкость и газообразные среды неагрессивные к стали 12Х18Н10Т (для диапазона от 0 до 800°C) и стали 10Х23Н18 (для диапазона от 0 до 1000°C)</p> <p>Диапазоны измеряемых температур: от 0 до 300°C и от 0 до 500°C (ПТСВ-ТСП); от 0 до 600°C, от 0 до 800°C и от 0 до 1000°C (ПТСВ-ТХА).</p> <p>Основная погрешность (от диапазона сигнала): ±0,25% (ПТСВ-ТСП); ±0,5%, ±1% (ПТСВ-ТХА)</p> <p>Напряжение питания – 24В постоянного тока</p> <p>Сопротивление нагрузки – не более 0,5кОм</p> <p>Температура окружающего воздуха – от -30 до 60°C</p> <p>Потребляемая мощность – не более 1Вт</p> <p>Габаритные размеры, мм – 90x50,5x45мм</p> <p>Длина монтажной части: ПТСВ-ТХА – 400, 500, 800, 1000, 1250мм (для диапазона 0-800°C); 800, 1000, 1250 (для диапазона 0-</p>	АОО

№ п/п	Наименование, тип, ТУ, код ОКП	Назначение, краткие технические характеристики	Изго- това- тель
		1000°С); ПТСВ-ТСП – 400, 500, 800мм (для диапазона 0-300, 0-500°С) Масса – не более 0,8кг Защита корпуса – IP65	
9.12	Преобразователь ма- нометрический ПММ-32-1 ОТЗ.399.442ТУ	Для преобразования сигнала давления в электрический сигнал в диапазоне от $1 \cdot 10^{-7}$ до 1,3Па	ОАОТ

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ (ПОСТАВЩИКОВ)

Обозна- чение	Полное наименова- ние предприятия	Адреса, телефоны предприятия
АОО	Закрытое акционер- ное общество «Орлэкс».	302000, г.Орел, ул.Ломоносова,6 телефакс: (0862) 410158, 416236 – центр маркетинга и сбыта (ЦмиС); (0862) 416374 – внешнеторговая фирма (ВТФ) «ОРЛЭКС»; (0862) 410038 - СКБприбор тел.: (0862) 418183, 432316 – ЦмиС; 410037 ВТФ E-mail: orlex@valley.ru - ЦМиС E-mail: vtf@valley.ru - ВТФ E-mail: skb-pribor@orel.ru http://www.valley.ru/~orlex
ВА	Открытое акционер- ное общество «Автоматика».	Россия, 394029, г.Воронеж, ул.Меркулова 7 тел. (0732) 49-69-75 – генеральный директор; 49-79-46 – технический директор; 49-99-11 – маркетинг-директор; 49-81-24 – начальник отдела сбыта Факс: (0732) 49-82-51 E-mail: oavt@mail.ru http://www.avtomatika.infobus.ru
ВОИ	Всерегиональное объединение "Изо- топ".	119435, г.Москва, Погодинская ул., 22 тел.: (095) 245-01-18, 245-17-16, 245-23-67 факс: (095) 245-24-92 E-mail:isotop@isotop.ru http://www. isotop.ru
ВПОЭ	Республиканское унитарное предприни- ятие «Витебский за- вод электроизмери- тельных приборов».	Республика Беларусь, 210630, г. Витебск, Иль- инского, 19/18 тел.: (10375212) 37-01-72, 37-04-36 Факс: (10375212) 37-01-72, 37-04-36 E-mail: vzep_kc@vitebsk.by http://www. vzep. vitebsk.by
ГПР	Открытое акционер- ное общество «Ра- диоприбор».	420022, г. Казань, ул. Фактуллина, 2 тел.: (8432) 93-38-00, 37-53-94 факс: (8432) 64-55-61, 93-32-22, 37-19-04 E-mail: radiopr@mi.ru http://www. radiopribor.kazan.vrk.ru
ЕЗА	Научно- производст- венное объединение автоматики филиал «КРИПТОН».	620102, г. Екатеринбург, ул. Начдива Василье- ва, 1 тел.: (3432) 231-180 факс: (3432) 233-728

Обозна- чение	Полное наименова- ние предприятия	Адреса, телефоны предприятия
ЗАОА	ЗАО «Альбатрос».	127434, г.Москва, ул.Немчинова, дом 12 тел./факс (095) 01-41-73 (многоканальный), 976-42-13, 976-40-38 E-mail: market@albatros.ru – отдел маркетинга http://www.albatros.ru
ИПФ	Открытое акционер- ное общество «Промприбор».	Украина, 284000, г.Ивано-Франковск, ул. акаде- мика Сахарова, 23 тел. (03422) 2-24-56- генеральный директор; 98-252, 3-10-89, 98-515 – отдел сбыта телефакс: (03422) 3-22-05
КАОЭ	Открытое акционер- ное общество «Электроприбор».	254050, г. Киев-50, ул.Глубочицкая, 17 тел. 205-58-34, 244-66-44 факс: 244-66-40 E-mail: sales@electroprlylad.kiev.ua
КОООЗ	ООО «Завод Кали - нинградгазавтомати- ка».	236040, г. Калининград, Гвардейский пр-т, 15 тел.: (0112) 43-63-47, 57-60-30 – директор; 57-60-31 – главный инженер; 57-60-92 – начальник технического отдела; 57-61-46, 57-61-25 – отдел маркетинга Факс: (0112) 43-60-35 E-mail: zavodkga@gazinternet.ru http://www.KGA.ru
ЛАОМ	ДП «Микропрылад- 07».	Украина, 79014, г.Львов, ул. Лычаковская, 145 тел. (0322), 78-03-31, 78-04-03, 76-73-25 тел/факс: (0322) 76-16-15
ЛОЗТ	Львовское НПО "Термопрылад".	Украина, 79053, г.Львов, ул.Наукова,3 тел. +38(0322) 63-03-08, (0322) 35-30-43 факс: +38 (0322) 63-13-61 E-mail: thermo@mail.lviv.ua http://www.thermo.lviv.ua
ЛЭ	Луцкое ОАО "Электротермо- метрия".	Украина, 43001, г.Луцк, ул.Ковельская,40 тел. (0332) 77-43-04, 4-22-61 факс: (0332) 77-43-07, 4-02-70, 4-34-20 E-mail:etm@lutsk.ukrpack.net http://www.etm.lutsk.ukrpack.net
МАОМ	ЗАО «Манометр» московский приboro- строительный завод.	105120, г.Москва, ул.Новая Сыромятническая, 5/7 тел.: (095) 917-24-17- ген. директор,916-76-79 – расчет диафрагм, 916-78-72 – техническая кон- сультация факс : (095) 916-77-45, 916-02-80, 916-77-16 E-mail: <u>vjacheslav_enjutin@manometr.com</u>

Обозна- чение	Полное наименова- ние предприятия	Адреса, телефоны предприятия
МАОТ	Закрытое Акционер- ное общество «Тер- моавтоматика».	141006, г.Мытищи, Московской обл., Олимпий- ский пр., д.42 тел. /факс : 583-32-53, 583-98-43, 583-65-93 E-mail:mail@termoavtomatika.ru http://www.termoavtomatika.ru
МЗТА	ОАО «Московский завод тепловой ав- томатики».	105318, Россия, г. Москва, ул. Мироновская, дом 33 тел. : (095) 720-54-44 факс: (095) 369-66-12 E-mail: info@mzta.ru http://www.mzta.ru
НПКЭ	ЗАО Научно- производственная компания "Эталон".	347360, Россия, г.Волгодонск, Ростовской обл.,ул.Ленина, 60, а/я 1371 тел.(86392) 7-79-39, 7-79-98, 7-78-90, 7-79-85, 7-79-83, 7-78-86, 7-79-60, 7-78-29, 7-79-66, 7-79-41 тел./факс: (86392) 7-79-60, 7-78-29, 7-79-39, 7-79-41, 7-79-54, 7-78-29, 7-79-41, 7-79-39 E-mail: etalon@volgodonsk.ru http://www.etalon.com.ru
НППА	Закрытое акционер- ное общество «Науч- но-Производственное Предприятие « Авто- матика».	Россия, 600016, г.Владimir, ул. Б. Нижегород- ская, 77 тел. (0922) 276-290, 42-09-66 – отдел маркетин- га; 27-62-83 – начальник производства; 27-63- 40, 42-07-28 – отдел снабжения и сбыта; 42-08- 94 – зам. директора; 27-62-28 – главный бухгал- тер; 27-63-09, 32-29-09 – директор факс (0922) 21-57-42 E-mail: market@automatica-vl.ru http://www.automatica-vl.ru
НППС	НПОА "СЕНСОРИ- КА".	620011, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145 тел. (8-3432) 55-90-31- начальник производства электронных приборов; 56-84-25- начальник производства термопреобразователей; 55-90-31,56-84-25 – отдел сбыта факс: (3432) 56-84-24, 55-57-44
НППЭ	Научно – производст- венное предприятие «Элемер».	141570, Россия, Московской обл., Солнечногор- ский район, п. Менделеево, ул Куйбышева, д.9 тел.: (095) 535-93-82, 534-00-71, 740-82-82, 740-93-93 факс: (095) 999-1128 E-mail: elemer@elemer.ru http://www.elemer.ru

Обозна- чение	Полное наименова- ние предприятия	Адреса, телефоны предприятия
Нави- гатор	Закрытое Акционер- ное Общество науч- но-производственный центр "Навигатор".	117463, г.Москва, а/я 94 тел./факс.: (095) 919-92-22,178-58-12 E-mail: navigator-t@mtu-net.ru
ОАОТ	Открытое акционер- ное общество «ТОКАМАК».	601141, г.Петушки Владимирской обл., ул.Клязьменская, 34 тел./факс: (09243) 2-11-67
ОВА	Унитарное предпри- ятие «Водоканалав- томатика».	Россия, 644040, г.Омск, ул. Нефтезаводская, 51 тел. (381-2) 64-00-74 – приемная директора и главного инженера; 64-44-85 – зам. директора по коммекции, отдел маркетинга и сбыта Факс: (381-2) 64-44-85 E-mail: water@omskelecom.ru http://www.wa.omsknet.ru
ОВЕН	Компания «Овен».	109456, г.Москва, 1-ый Вешняковский проезд, д. 2 тел. (095) 171-09-21- главный инженер; 170-08-61 – нач. отдела новых разработок; 171-09-21, 174-89-40 – нач. отдела сбыта; 174-82-82, 171-08-61 – группа технической под- держки Факс: (095) 171-80-89 E-mail: sales@owen.ru, support@owen.ru http://www. owen.ru
ОЗЭ	Омский опытный за- вод "Эталон".	644009, г.Омск , ул.Лермонтова,175 тел.: (3812) 33-84-00, 33-49-18 факс: (3812) 33-70-60, 33-25-85, 33-78-82 E-mail: fgup@omsketalon.ru http://www.omsketalon.ru
ОЭ	Закрытое акционер- ное общество «ПО Электроточприбор».	644042, г.Омск-42, пр.К.Маркса, 18 тел. (3812) 39-69-50, 39-69-32, 39-69-31, 39-62-31, 39-62-32 – отдел сбыта тел./факс: (3812) 31-00-78, 39-64-18 факс: (3812) 31-02-77 E-mail: etp@rbs.ru http://www.rbs.ru/etp
ПОМ	ПО "Маяк".	456780, г.Озерск, Челябин. обл., пр.Ленина, 31 тел. (35171) 4-05-30, 4-41-90, 7-56-11, 7-07-98 факс: (35171) 7-94-91, 2-38-26 E-mail: mayakob@zona.surnet.ru

Обозна- чение	Полное наименова- ние предприятия	Адреса, телефоны предприятия
ПОТ	Казанское государственное унитарное предприятие "Теплоконтроль".	420054, г. Казань, ул. Фрезерная, 1, тел.: (8432) 78-34-04, 78-35-14, 78-35-54 телефакс: (8432) 78-33-54, 78-33-34 E-mail: teplokontrol@bancorp.ru http://www.priceorg.com/teplokont
РЗКЗ	Открытое Акционерное Общество "Завод "Красное Знамя".	390043, Россия, г.Рязань, пр.Шабулина, 2 тел. (0912) 53-85-17, 53-85-54, 53-84-59, 53-84-48, 53-84-97 E-mail: post@kz.ryazan.ru http://www.kz.ryazan.ru
РТ	Акционерное общество открытого типа «Телоприбор».	390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а тел. (0912) 44-96-85 – секретарь; 44-96-59, 44-73-38 – отдел маркетинга; 44-96-83, 44-96-50, 44-96-17, 44-67-36, 44-96-19, 44-96-02 – служба продаж факс: (0912) 44-16-78 E-mail: teplopr@teplopr.ryazan.ru http://www.teplopribor.ru
СА	Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналит-прибор».	Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3 Тел. (0812) 51-95-40, 51-11-68, 51-06-78 Факс: (0812) 59-07-48, 52-51-59 E-mail: analit@sci.smolensk.ru http://www.sci.smolensk.ru/users/analit/index.htm
СКБП	ООО СКБ «Приборы и Системы».	Россия, 390000, Рязань, площадь Соборная, 17 тел. (0912) 27-29-69, 77-37-24 – директор; 24-07-79, 24-03-49, 26-18-16 - отдел маркетинга; 77-43-34 – отдел сбыта; 21-81-15 – бухгалтерия тел./факс: (0912) 24-07-79, 24-03-49 E-mail: kai@skb.ryazan.ru http://www(skb.ryazan.ru
СПЗ	ОАО «Саранский приборостроительный завод».	430030, Россия, республика Мордовия, г.Саранск, ул.Власенко, 9 тел. : (8342) 47-17-17 – главный конструктор; 47-11-63, 24-18-57, 29-65-24, 29-65-46 – управление сбытом Факс: (8342) 47-22-10, 47-17-89 – отдел маркетинга; 47-18-00, 47-22-95 – управление сбытом E-mail: pribor@moris.ru http://www.pribor.moris.ru

Обозна- чение	Полное наименова- ние предприятия	Адреса, телефоны предприятия
ЧЗЭиМ	Чебоксарское ОАО "Завод Электроники и механики".	Российская Федерация, Чувашская Республика, 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1 тел.: (8352) 69-51-48 – генеральный директор, 20-24-82 – финансовый директор, 69-52-23 – технический директор по продукции, 69-52-21 – отдел продаж факс: (8352) 20-15-49, 20-31-07 E-mail: adm@zeim.ru – администрация, ops@ zeim.ru – отдел продаж http://www.zeim.ru
ЧКМ	ЗАО «Промышленная группа «Метран».	Россия, 454138, г.Челябинск, Комсомольский пр., 29, а/я 9127 тел. (3512) 41-46-33, 41-69-62, 41-68-01, 988-510 (5 линий) факс: (3512) 41-68-11, 41-45-17
ЧТП	ОАО Челябинский завод "Теплоприбор".	Россия, 454047, г.Челябинск, ул.2-я Павелец- кая, 36 тел. (3512) 24-12-05 - генеральный директор - Захаров Константин Юрьевич; 24-15-65– отдел продаж; 24-15-54 – группа реализации продук- ции; 24-43-15, 22-97-80 – от дел маркетинга; 29-06-19, 24-13-35, 29-06-51 – отдел главного конструктора. Факс: (3512) 22-97-82 E-mail: postbox@mail.tpchel.ru http://www.tpchel.ru
Endress +Hauser (Герма- ния)	Представительство фирмы на ОАО Че- лябинском заводе "Теплоприбор.",	Россия, 454047, г.Челябинск, ул.2-я Павелец- кая, 36 Тел. : (3512) 29-08-11, 22-91-32 Факс: (3512) 22-92-82 E-mail: prod.sales@mail.tpchel.ru
ХАОТ	Открытое акционер- ное научно – произ- водственное общест- во «Теплоавтомат».	Украина, 61001, г. Харьков, ул. Кирова, 38 Факс: (0572) 21-66-45 E-mail: market@teplautomat.com http://www.teplautomat.com