



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 13109—87

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ**Требования к качеству электрической энергии
в электрических сетях общего назначения****Electrical energy. Requirements for quality of
electrical energy in general-purpose
electrical networks****ГОСТ
13109—87**

ОКП 01 1101

Дата введения 01.01.89**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Стандарт устанавливает требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются приемники или потребители электрической энергии.

Стандарт не устанавливает требования к качеству электрической энергии в электрических сетях: специального назначения (например контактных тяговых, связи); передвижных установок (например поездов, самолетов, судов); автономных систем электропитания; временного назначения; присоединенных к передвижным источникам питания.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

**1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

1.1. Показатели качества электрической энергии (ПКЭ) подразделяют на две группы: основные ПКЭ и дополнительные ПКЭ.

Основные ПКЭ определяют свойства электрической энергии, характеризующие ее качество. Дополнительные ПКЭ представляют собой формы записи основных ПКЭ, используемые в других нормативно-технических документах.

1.2. К основным ПКЭ относят: отклонение напряжения δU , размах изменения напряжения δU_t , дозу колебаний напряжения ψ , коэффициент несинусоидальности кривой напряжения $K_{нсУ}$, коэффициент n -й гармонической составляющей $K_{У(n)}$, коэффициент обратной последовательности напряжения $K_{2У}$, коэффициент нулевой последовательности напряжений $K_{0У}$, отклонение частоты Δf , длительность провала напряжения $\Delta t_{п}$, импульсное напряжение $U_{имп}$.

1.3. К дополнительным ПКЭ относят: коэффициент амплитудной модуляции $K_{мод}$, коэффициент небаланса междуфазных напряжений $K_{неб}$, коэффициент небаланса фазных напряжений $K_{неб.ф}$.

1.4. Для определения допустимых значений некоторых из основных ПКЭ используют следующие вспомогательные параметры: частоту изменений напряжения F , интервал между изменениями напряжения $\Delta t_{i, i+1}$, глубину провала напряжения $\delta U_{п}$, интенсивность провалов напряжения m_* , длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды $\Delta t_{имп 0,5}$.

1.5. Настоящий стандарт устанавливает требования к основным ПКЭ. Способы определения основных, дополнительных ПКЭ и вспомогательных параметров электрической энергии, а также соотношений между основными и дополнительными ПКЭ приведены в приложении 2.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2.1. Значения ПКЭ в нормальном режиме работы электрической сети должны не выходить за пределы максимальных значений, указанных в табл. 1, при этом в течение не менее 95% времени каждых суток значения ПКЭ должны не выходить за пределы нормальных значений, указанных в табл. 1.

2.2. Значения ПКЭ в послеаварийном режиме работы электрической сети должны не выходить за пределы максимальных значений, указанных в табл. 1.

2.3. При аварийных нарушениях электроснабжения допускается кратковременный выход значений ПКЭ за установленные пределы, в том числе снижение напряжения вплоть до нулевого уровня, отклонение частоты до ± 5 Гц, с последующим их восстановлением до значений ПКЭ, установленных для послеаварийного режима.

2.4. На входах приемников электрической энергии, являющихся источниками электромагнитных помех, допускаются значения ПКЭ в более широких диапазонах, чем установленные в данном стандарте, если это не приводит к нарушению норм стандарта у других приемников электрической энергии.

Таблица 1

| Наименование показателя | Допустимое значение показателя | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | нормальное | максимальное |
| Отклонение напряжения* в электрической сети напряжением: | | |
| до 1 кВ | ±5 | ±10** |
| 6—20 кВ*** | — | ±10** |
| 35 кВ и выше*** | — | — |
| Размах изменения напряжения, %, не более: | | |
| на входах осветительных установок с лампами накаливания в помещениях, где требуется значительное зрительное напряжение, и в точках электрических сетей, к которым присоединяют потребителей с такими установками | — | В соответствии с кривой 1 черт. 1** |
| на входах осветительных установок с лампами накаливания в остальных помещениях, в том числе в жилых зданиях и в точках электрических сетей, к которым присоединяют потребителей с такими установками | — | В соответствии с кривой 2 черт. 1** |
| на входах осветительных установок с люминесцентными лампами и других приемников электрической энергии и в точках электрических сетей, к которым присоединяют потребителей с такими установками и приемниками | — | В соответствии с кривой 3 черт. 1** |
| Доза колебаний напряжения *5, % ² , не более, в электрической сети, к которой присоединяют осветительные установки: | | |
| с лампами накаливания в помещениях, где требуется значительное зрительное напряжение | — | 0,018 |
| с лампами накаливания в остальных помещениях | — | 0,034 |
| с люминесцентными лампами | — | 0,079 |
| Коэффициент несинусоидальности, %, не более, в электрической сети напряжением: | | |
| до 1 кВ | 5 | 10 |
| 6—20 кВ | 4 | 8 |
| 35 кВ | 3 | 6 |
| 110 кВ и выше | 2 | 4 |
| Коэффициент гармонической составляющей напряжения нечетного (четного) порядка, %, не более, в электрической сети напряжением: | | |
| до 1 кВ | — | 6 (3) |
| 6—20 кВ | — | 5 (2,5) |
| 35 кВ | — | 4 (2) |
| 110 кВ и выше | — | 2 (1) |

| Наименование показателя | Допустимое значение показателя | |
|---|--------------------------------|----------------|
| | нормальное | максимальное |
| Коэффициент обратной последовательности напряжений, %, не более | 2 | 4 |
| Коэффициент нулевой последовательности напряжений, %, не более | 2 | 4 |
| Отклонение частоты, Гц | $\pm 0,2$ | $\pm 0,4^{*6}$ |
| Длительность провала напряжения, с, не более ^{*7} | — | — |
| Импульсное напряжение, В, кВ, не более ^{*7} | — | — |

* При определении отклонения напряжения провалы напряжения и импульсы напряжения не учитывают.

** В переходном режиме допустимы кратковременные выходы отклонения напряжения за установленные пределы.

*** Нормальные и максимальные допустимые значения отклонения напряжения в точках электрических сетей напряжением 35 кВ и выше, а также нормальные допустимые значения отклонения в сети 6—20 кВ определяются по методике, приведенной в правилах по контролю и анализу качества электрической энергии и регулированию напряжения в электрических сетях общего назначения Главгосэнергонадзора.

*4 Методика определения допустимости колебаний напряжения различной частоты и размахов приведена в приложении 3.

*5 Показатель «доза колебаний напряжения» в действующих электрических сетях вводится по мере их оснащения соответствующими приборами, при использовании которых оценку допустимости размаха изменения напряжения на вводах осветительных установок по кривым черт. 1 допускается не производить.

*6 В послеаварийных режимах работы электрической сети допускается отклонение частоты от плюс 0,5 Гц до минус 1 Гц общей продолжительностью за год не более 90 ч.

*7 Допустимые значения импульсного напряжения, отклонения напряжения и его длительности в переходном режиме и длительности провалов напряжения будут установлены с 01.09.89.

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

3.1. Контроль качества электрической энергии в точках электрических сетей и на входе приемников электрической энергии следует осуществлять энергоснабжающей организации и потребителю, каждому в своих подведомственных сетях.

3.2. По разным ПКЭ допускается устанавливать различную периодичность и длительность измерения. Длительность измерения ПКЭ должна быть не менее 1 сут.

Рекомендуемые длительности и периодичности измерения устанавливаются в правилах по контролю и анализу качества элект-

рической энергии и регулированию напряжения в электрических сетях общего назначения Главгосэнергонадзора.

При присоединении нового потребителя (кроме коммунально-бытового) контроль ПКЭ в точке его присоединения проводят до и после его подключения в обязательном порядке.

3.3. Оценку соответствия ПКЭ допустимым значениям, установленным в данном стандарте, проводят по результатам измерений за каждые сутки отдельно.

3.4. Абсолютные погрешности измерения ПКЭ должны не превышать:

0,5 % — для отклонений напряжения и коэффициента несинусоидальности;

0,1 % — для размаха изменения напряжения;

0,005 %² — для дозы колебаний напряжения;

0,2 % — для коэффициентов гармонической составляющей, обратной и нулевой последовательностей напряжения;

0,02 Гц — для отклонений частоты.

Примечание. Требования настоящего пункта вводят с 01.01.91. До оснащения сетей средствами измерения, соответствующими требованиям, контроль ПКЭ допускается осуществлять серийно выпускаемыми средствами.

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Таблица 2

| Термин | Пояснение |
|--|--|
| <p>Качество электрической энергии Электрическая сеть Электрическая сеть общего назначения</p> | <p>По ГОСТ 23875—79 По ГОСТ 19431—84 Электрическая сеть, выполненная без учета требований, специфических для определенного назначения или определенных условий эксплуатации, и предназначенная для питания приемников и потребителей различного назначения</p> |
| <p>Точка присоединения к электрической сети</p> | <p>Точка электрической сети, к которой присоединяют потребители электрической энергии и (или) входные устройства приемников электрической энергии</p> |
| <p>Потребитель электрической энергии Приемник электрической энергии Нормальный режим работы электрической сети</p> | <p>По Правилам пользования электрической и тепловой энергией По ГОСТ 19431—84</p> |
| <p>Послеаварийный режим работы энергосистемы (электрической сети)</p> | <p>Установившийся режим работы, при котором работают все элементы электрической сети, предусмотренные при планировании режима, и обеспечивается электроснабжение всех потребителей электрической энергии, подключенных к электрической сети</p> |
| <p>Переходный режим работы энергосистемы (электрической сети)</p> | <p>Установившийся режим, возникающий после аварийного отключения поврежденного элемента энергосистемы (электрической сети) и продолжающийся до восстановления схемы электроснабжения, предусмотренной для нормального режима работы По ГОСТ 21027—75</p> |
| <p>Показатель качества электрической энергии</p> | <p>По ГОСТ 23835—79</p> |
| <p>Отклонение частоты (напряжения) Одинокое изменение напряжения</p> | <p>По ГОСТ 23875—79</p> |
| | <p>Изменение действующего или амплитудного значения напряжения между двумя смежными уровнями, каждый из которых удерживается некоторое время, или между двумя смежными экстремумами огибающей действующих или амплитудных зна-</p> |

| Термин | Пояснение |
|--|--|
| Размах изменения напряжения | чений напряжения, или между экстремумом и уровнем, который удерживается некоторое время |
| Частота изменений напряжения | Разность между амплитудными или действующими значениями напряжения до и после одиночного изменения напряжения |
| Интервал между изменениями напряжения | Число изменений напряжения в единицу времени |
| Колебания напряжения | По ГОСТ 23875—79 |
| Доза колебаний напряжения | По ГОСТ 23875—79 |
| Провал напряжения | Интегральная характеристика колебаний напряжения, вызывающих у человека накапливающееся за установленный период времени раздражение миганиями света |
| Глубина провала напряжения | Внезапное значительное понижение напряжения в точке электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от нескольких периодов до нескольких десятков секунд |
| Длительность провала напряжения | Разность между номинальным значением напряжения и минимальным действующим значением напряжения в течение провала напряжения, выраженная в единицах напряжения или в процентах номинального значения напряжения |
| Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | Интервал времени между начальным моментом провала напряжения и моментом восстановления напряжения до первоначального или близкого уровня |
| Коэффициент n -й гармонической составляющей напряжения | Значение, равное отношению корня квадратного из суммы квадратов действующих значений высших гармонических составляющих, кратных основной частоте, к номинальному напряжению |
| Коэффициент обратной последовательности напряжений | Отношение действующего значения n -й гармонической составляющей напряжения к действующему значению гармонической составляющей основной частоты |
| Коэффициент нулевой последовательности напряжений | По ГОСТ 23875—79 |
| Интенсивность провалов напряжения | По ГОСТ 23875—79 |
| Интенсивность провалов напряжения | Частота появления в электрической сети провалов напряжения определенной глубины и длительности |

| Термин | Пояснение |
|--|--|
| Импульс напряжения | Резкое изменение напряжения, за которым следует восстановление напряжения до обычного уровня за промежуток времени от нескольких микросекунд до десяти миллисекунд |
| Импульсное напряжение | Максимальное мгновенное значение напряжения импульса |
| Амплитуда импульса | Разность между импульсным напряжением и мгновенным значением напряжения основной частоты, соответствующим моменту начала импульса |
| Длительность импульса | Интервал времени между начальным моментом импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения до обычного уровня |
| Коэффициент амплитудной модуляции | По ГОСТ 23875—79 |
| Коэффициент небаланса между фазных (фазных) напряжений | По ГОСТ 23875—79 |
| Электромагнитная помеха | Любое электромагнитное явление, которое может ухудшить работу устройства, оборудования или системы |
| Источник электромагнитных помех | Устройство, оборудование или система, создающие электромагнитные помехи |

СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. Основные ПКЭ

1.1. Отклонение напряжения (δU) в процентах вычисляют по формуле

$$\delta U = \frac{U - U_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100, \quad (1)$$

где U — действительное значение напряжения, В, кВ;

$U_{\text{ном}}$ — номинальное значение напряжения, В, кВ.

В электрических сетях однофазного тока действительное значение напряжения U определяют как действующее значение напряжения основной частоты $U_{(1)}$, без учета гармонических составляющих напряжения, а в электрических сетях трехфазного тока — как действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты ($U_{1(1)}$), вычисляемое по формуле

$$U_{1(1)} = \sqrt{\frac{1}{12} \left[\left(\sqrt{3} U_{\text{BA}(1)} + \sqrt{4 U_{\text{CB}(1)}^2 - \left(\frac{U_{\text{CB}(1)}^2 - U_{\text{AC}(1)}^2 + U_{\text{BA}(1)}}{U_{\text{BA}(1)}} \right)^2} \right)^2 + \left(\frac{U_{\text{CB}(1)}^2 - U_{\text{AC}(1)}^2}{U_{\text{BA}(1)}} \right)^2 \right]}, \quad (2)$$

где $U_{\text{BA}(1)}$, $U_{\text{CB}(1)}$, $U_{\text{AC}(1)}$ — действующие значения междуфазных напряжений основной частоты В, кВ.

При определении данного ПКЭ допускается:

1) определять действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты ($U_{1(1)}$) по приближенной формуле

$$U_{1(1)} = \frac{1}{3} \left[U_{\text{BA}(1)} + U_{\text{CB}(1)} + U_{\text{AC}(1)} \right]. \quad (3)$$

Примечание. Относительная погрешность вычисления значений $U_{1(1)}$ по формуле (3) по сравнению с формулой (2) не превышает 0,1% при коэффициенте обратной последовательности напряжений (в соответствии с требованиями п. 1.6 приложения 2), не превышающем 6%;

2) применять в электрических сетях однофазного и трехфазного тока при коэффициенте несинусоидальности кривой напряжения (в соответствии с требованиями п. 1.4 приложения 2), не превышающем 5% вместо действующих значений напряжения основной частоты, действующие значения напряжения.

1.2. Размах изменения напряжения (δU_i) в процентах (в соответствии с черт. 2) вычисляют по формуле

$$\delta U_i = \frac{|U_i - U_{i+1}|}{\sqrt{2} U_{\text{ном}}} \cdot 100, \quad (4)$$

где U_i , U_{i+1} — значения следующих друг за другом экстремумов (или экстремума и горизонтального участка) огибающей амплитудных значений напряжения, В, кВ (в соответствии с черт. 2).

Примечание. К размахам изменения напряжения, нормируемым настоящим стандартом, относят одиночные изменения напряжения любой формы с частотой повторения более двух раз в минуту (1/60 Гц) и размахи с частотой повторения от двух раз в минуту до одного в час, имеющие среднюю скорость изменения напряжения более 0,1%/с для ламп накаливания и 0,2%/с для остальных электроприемников.

1.3. Дозу колебаний напряжения (ψ) в процентах в квадрате вычисляют по формуле

$$\psi = \frac{1}{\theta} \int_{t-\theta}^t dt \int_0^{25} g_f^2 \cdot S(f, t) \cdot df, \quad (5)$$

где g_f — коэффициент приведения действительных размахов изменений напряжения к эквивалентным, определяемый в соответствии с табл. 2;

θ — интервал времени усреднения, равный 10 мин;

$S(f, t)$ — частотный спектр процесса изменения напряжения в момент времени t .

При периодических или близких к периодическим изменениям напряжения допускается вычислять дозу колебаний напряжения (ψ) по формуле

$$\psi = \frac{1}{\theta} \int_{t-\theta}^t \Sigma g_f^2 \delta U_f^2 dt, \quad (6)$$

где δU_f — действующие значения составляющих разложения в ряд Фурье изменений напряжения с размахом δU_i , в соответствии с п. 1.2 приложения 2).

Таблица 3

| Частота изменений напряжения, 1/мин | Коэффициент g_f | Частота изменений напряжения, 1/мин | Коэффициент g_f |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0,0167 | 0,0967 | 50 | 0,341 |
| 0,76 | 0,0967 | 60 | 0,363 |
| 0,8 | 0,1 | 70 | 0,377 |
| 0,9 | 0,104 | 80 | 0,387 |
| 1,0 | 0,107 | 90 | 0,397 |
| 2,0 | 0,132 | 100 | 0,408 |
| 3,0 | 0,153 | 200 | 0,460 |
| 4,0 | 0,161 | 300 | 0,492 |
| 5,0 | 0,171 | 400 | 0,573 |
| 6,0 | 0,181 | 500 | 0,592 |
| 7,0 | 0,193 | 600 | 0,659 |
| 8,0 | 0,207 | 700 | 0,744 |
| 9,0 | 0,215 | 800 | 0,829 |
| 10 | 0,223 | 900 | 0,935 |
| 20 | 0,264 | 1000 | 0,983 |
| 30 | 0,299 | 1052 | 1,000 |
| 40 | 0,322 | 1800 | 0,644 |

1.4. Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения ($K_{нсU}$) в процентах вычисляют по формуле

$$K_{нсU} = 100 \sqrt{\sum_{n=2}^N U_{(n)}^2} / U_{ном}, \quad (7)$$

где $U_{(n)}$ — действующее значение n -й гармонической составляющей напряжения, В, кВ;

n — порядок гармонической составляющей напряжения;

N — порядок последней из учитываемых гармонических составляющих напряжения.

При определении данного ПКЭ допускается:

1) не учитывать гармонические составляющие порядка $n > 40$ и (или) значения которых менее 0,3%;

2) вычислять данный ПКЭ по формуле

$$K_{нс.U} = 100 \sqrt{\sum_{n=2}^N U_{(n)}^2} / U_{(1)}, \quad (8)$$

где $U_{(1)}$ — действующее значение напряжения основной частоты В, кВ.

Примечание. Относительная погрешность определения $K_{нсU}$ по формуле (8) по сравнению с формулой (7) численно равна отклонению напряжения $U_{(1)}$ от $U_{ном}$.

1.5. Коэффициент n -й гармонической составляющей напряжения $K_{U(n)}$ в процентах вычисляют по формуле

$$K_{U(n)} = 100 U_{(n)} / U_{ном}, \quad (9)$$

где $U_{(n)}$ — действующее значение n -й гармонической составляющей напряжения В, кВ.

Допускается вычислять данный ПКЭ по формуле

$$K_{U(n)} = 100 U_{(n)} / U_{(1)}, \quad (10)$$

где $U_{(1)}$ — действующее значение напряжения основной частоты В, кВ.

Примечание. Относительная погрешность определения по формуле (10) по сравнению с формулой (9) численно равна отклонению напряжения $U_{(1)}$ от $U_{ном}$.

1.6. Коэффициент обратной последовательности напряжений (K_{2U}) в процентах вычисляют по формуле

$$K_{2U} = 100 U_{2(1)} / U_{ном}, \quad (11)$$

где $U_{2(1)}$ — действующее значение напряжения обратной последовательности основной частоты трехфазной системы напряжений, В, кВ;

$U_{ном}$ — номинальное значение междуфазного напряжения, В, кВ.

Действующее значение напряжения обратной последовательности основной частоты ($U_{2(1)}$) вычисляют по формуле

$$U_{2(1)} = \sqrt{\frac{1}{12} \left[\left(\sqrt{3} U_{\text{BA}(1)} - \sqrt{4 U_{\text{CB}(1)}^2 - \left(\frac{U_{\text{CB}(1)}^2 - U_{\text{AC}(1)}^2}{U_{\text{BA}(1)}} + U_{\text{BA}(1)} \right)^2} \right)^2 + \left(\frac{U_{\text{CB}(1)}^2 - U_{\text{AC}(1)}^2}{U_{\text{BA}(1)}} \right)^2 \right]}}, \quad (12)$$

где $U_{\text{BA}(1)}$, $U_{\text{BC}(1)}$, $U_{\text{AC}(1)}$ — действующие значения междуфазных напряжений основной частоты, В, кВ.

При определении данного ПКЭ допускается:

1) вычислять $U_{2(1)}$ по приближенной формуле

$$U_{2(1)} = 0,62 [U_{\text{НБ}(1)} - U_{\text{НМ}(1)}], \quad (13)$$

где $U_{\text{НБ}(1)}$, $U_{\text{НМ}(1)}$ — наибольшее и наименьшее действующие значения из трех междуфазных напряжений основной частоты, В, кВ.

Примечание. Относительная погрешность определения K_{2U} с использованием формулы (13) вместо формулы (12) не превышает $\pm 8\%$;

2) применять при вычислении $U_{2(1)}$ вместо действующих значений междуфазных напряжений основной частоты действующие значения междуфазных напряжений, определенные с учетом всех гармонических составляющих, если коэффициент несинусоидальности кривой напряжения (в соответствии с требованиями п. 1.4 приложения 2) не превышает 5%;

3) вычислять данный ПКЭ по формуле

$$K_{2U} = 100 U_{2(1)} / U_{1(1)}, \quad (14)$$

где $U_{1(1)}$ — действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты, В, кВ.

Примечание. Относительная погрешность определения K_{2U} по формуле (14) по сравнению с формулой (11) численно равна отклонению напряжения $U_{1(1)}$ от $U_{\text{ном}}$.

1.7. Коэффициент нулевой последовательности напряжений K_{0U} трехфазной четырехпроводной системы в процентах вычисляют по формуле

$$K_{0U} = 100 U_{0(1)} / U_{\text{ном. ф}}, \quad (15)$$

где $U_{0(1)}$ — действующее значение нулевой последовательности основной частоты В, кВ;

$U_{\text{ном. ф}}$ — номинальное значение фазного напряжения В, кВ.

Действующее значение напряжения нулевой последовательности ($U_{0(1)}$) вычисляют по формуле

$$U_{0(1)} = \frac{1}{6} \sqrt{\left[\frac{U_{CB(1)}^2 - U_{AC(1)}^2}{U_{BA(1)}} - 3 \frac{U_{B(1)}^2 - U_{A(1)}^2}{U_{BA(1)}} \right]^2 + \left[\sqrt{4U_{CB(1)}^2 - \left(\frac{U_{CB(1)}^2 - U_{AC(1)}^2 + U_{BA(1)}}{U_{BA(1)}} \right)^2} - 3 \sqrt{4U_{B(1)}^2 - \left(\frac{U_{B(1)}^2 - U_{A(1)}^2 + U_{BA(1)}}{U_{BA(1)}} \right)^2} \right]^2}, \quad (16)$$

где $U_{BA(1)}$, $U_{CB(1)}$, $U_{AC(1)}$ — действующие значения междуфазных напряжений основной частоты, В, кВ;

$U_{A(1)}$, $U_{B(1)}$ — действующие значения фазных напряжений основной частоты, В, кВ.

При определении данного ПКЭ допускается:

1) вычислять $U_{0(1)}$ по приближенной формуле

$$U_{0(1)} = 0,62 [U_{НБ.ф(1)} - U_{НМ.ф(1)}], \quad (17)$$

где $U_{НБ.ф(1)}$, $U_{НМ.ф(1)}$ — наибольшее и наименьшее действующие значения из трех фазных напряжений основной частоты, В, кВ.

При наличии в междуфазных напряжениях напряжения обратной последовательности значения $U_{НБ.ф(1)}$ и $U_{НМ.ф(1)}$ определяют как наибольшее и наименьшее значения из приведенных фазных напряжений (с исключенным напряжением обратной последовательности). Приведенные фазные напряжения определяют по формуле

$$\left. \begin{aligned} U_{A\text{ пр}} &= U_A + (U_{CB} - U_1) / \sqrt{3} \\ U_{B\text{ пр}} &= U_B + (U_{AC} - U_1) / \sqrt{3} \\ U_{C\text{ пр}} &= U_C + (U_{BA} - U_1) / \sqrt{3} \end{aligned} \right\}. \quad (18)$$

Примечание. Относительная погрешность определения K_{0U} с использованием формулы (17) вместо формулы (16) не превышает $\pm 10\%$;

2) применять вместо действующих значений междуфазных и фазных напряжений основной частоты действующие значения напряжений, определенные с учетом всех гармонических составляющих, если коэффициент несинусоидальности кривых напряжения не превышает 5%;

3) вычислять данный ПКЭ по формуле

$$K_{0U} = 100 \sqrt{3} U_{0(1)} / U_{1(1)}, \quad (19)$$

где $U_{1(1)}$ — действующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты, В, кВ.

Примечание. Относительная погрешность определения K_{0U} по формуле (19) по сравнению с формулой (15) численно равна значению отклонения напряжения $U_{1(1)}$ от $U_{ном}$.

1.8. Отклонение частоты (Δf) в герцах вычисляют по формуле

$$\Delta f = f - f_{\text{ном}}, \quad (20)$$

где f — значение частоты, Гц;

$f_{\text{ном}}$ — номинальное значение частоты, Гц.

1.9. Длительность провала напряжения ($\Delta t_{\text{п}}$) в секундах (черт. 3) вычисляют по формуле

$$\Delta t_{\text{п}} = t_{\text{к}} - t_{\text{н}}, \quad (21)$$

где $t_{\text{н}}$, $t_{\text{к}}$ — начальный и конечный моменты провала напряжения, с.

1.10. Импульсное напряжение в относительных единицах ($\delta U_{* \text{имп}}$) в соответствии с черт. 4 вычисляют по формуле

$$\delta U_{* \text{имп}} = \frac{U_{\text{имп}}}{\sqrt{2} U_{\text{ном}}}, \quad (22)$$

где $U_{\text{имп}}$ — значение импульсного напряжения, В, кВ.

2. Дополнительные ПКЭ

2.1. Коэффициент амплитудной модуляции ($K_{\text{мод}}$) в процентах в соответствии с черт. 5 вычисляют по формуле

$$K_{\text{мод}} = \frac{U_{\text{НБ.а}} - U_{\text{НМ.а}}}{2 \sqrt{2} U_{\text{ном}}}, \quad (23)$$

где $U_{\text{НБ.а}}$, $U_{\text{НМ.а}}$ — наибольшая и наименьшая амплитуды модулированного напряжения, В, кВ.

При периодической модуляции напряжения соотношение между размахом изменения напряжения (δU_t) и коэффициентом амплитудной модуляции определяют по формуле

$$\delta U_t = 2 K_{\text{мод}}. \quad (24)$$

2.2. Коэффициент небаланса междуфазных напряжений ($K_{\text{неб}}$) в процентах вычисляют по формуле

$$K_{\text{неб}} = \frac{U_{\text{НБ}} - U_{\text{НМ}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100, \quad (25)$$

где $U_{\text{НБ}}$, $U_{\text{НМ}}$ — наибольшее и наименьшее действующие значения из трех междуфазных напряжений, В, кВ.

При коэффициенте несинусоидальности напряжения $K_{\text{НСУ}}$ (определяемом в соответствии с требованиями п. 1.4 приложения 2), не превышающем 5%-ное соотношение между коэффициентом обратной последовательности (K_{2U}) и коэффициентом небаланса междуфазных напряжений $K_{\text{неб}}$, определяют по приближенной формуле

$$K_{2U} = 0,62 K_{\text{неб}}. \quad (26)$$

Примечание. Относительная погрешность вычисления K_{2U} по формуле (26) не превышает $\pm 8\%$.

2.3. Коэффициент небаланса фазных напряжений ($K_{\text{неб.ф}}$) в процентах вычисляют по формуле

$$K_{\text{неб.ф}} = \frac{U_{\text{НБ.ф}} - U_{\text{НМ.ф}}}{U_{\text{ном.ф}}} \cdot 100, \quad (27)$$

где $U_{\text{нб.ф}}$, $U_{\text{нм.ф}}$ — наибольшее и наименьшее действующие значения из трех фазных напряжений, В, кВ;

$U_{\text{ном.ф}}$ — номинальное значение фазного напряжения, В, кВ.

При коэффициенте несинусоидальности напряжения $K_{\text{НСУ}}$ (определяемом в соответствии с требованиями п. 1.4 приложения 2), не превышающем 5%-ное соотношение между коэффициентом нулевой последовательности напряжений ($K_{0У}$) и коэффициентом небаланса фазных напряжений $K_{\text{неб.ф}}$, определяют по приближенной формуле

$$K_{0У} = 0,62 K_{\text{неб.ф}} \quad (28)$$

Примечание. Относительная погрешность вычисления $K_{0У}$ по формуле (28) не превышает $\pm 8\%$.

3. Вспомогательные параметры электрической энергии

3.1. Частоту изменений напряжения (F), с^{-1} , мин^{-1} , ч^{-1} , вычисляют по формуле

$$F = \frac{m}{T} \quad (29)$$

где m — число изменений напряжения за время T ;

T — интервал времени измерения, с, мин, ч.

3.2. Интервал времени между изменениями напряжения ($\Delta t_{i, i+1}$) в соответствии с черт. 2, с, мин, ч, вычисляют по формуле

$$\Delta t_{i, i+1} = t_{i+1} - t_i \quad (30)$$

где t_{i+1} , t_i — начальные моменты следующих друг за другом изменений напряжения, с, мин, ч, в соответствии с черт. 2.

Если интервал времени между окончанием одного изменения и началом следующего, происходящего в том же направлении, менее 30 мс, то эти изменения рассматривают как одно в соответствии с черт. 2.

3.3. Глубину провала напряжения ($\delta U_{\text{п}}$) в процентах в соответствии с черт. 3 вычисляют по формуле

$$\delta U_{\text{п}} = \frac{U_{\text{ном}} - U_{\text{min}}}{U_{\text{ном}}} \cdot 100, \quad (31)$$

где U_{min} — минимальное действующее значение напряжения в течение провала напряжения, В, кВ.

3.4. Интенсивность провалов напряжения (m_*) в процентах вычисляют по формуле

$$m_* = \frac{m(\delta U_{\text{п}}, \Delta t_{\text{п}})}{M} \cdot 100, \quad (32)$$

где $m(\delta U_{\text{п}}, \Delta t_{\text{п}})$ — число провалов глубины $\delta U_{\text{п}}$ и длительности $\Delta t_{\text{п}}$ за рассматриваемый интервал времени T ;

M — суммарное число провалов напряжения за рассматриваемый интервал времени T .

3.5. Длительность импульса напряжения по уровню 0,5 его амплитуды ($\Delta t_{\text{имп } 0,5}$) в микросекундах, миллисекундах в соответствии с черт. 5 вычисляют по формуле

$$\Delta t_{\text{имп } 0,5} = t_k - t_n \quad (33)$$

где t_n , t_k — моменты времени, соответствующие пересечению кривой импульса напряжения горизонтальной линией, проведенной на половине амплитуды импульса, мкс, мс.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОСТИ КОЛЕБАНИЙ
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Условием допустимости совокупности размахов изменения напряжения, каждый из которых не превышает значений, определяемых в соответствии с черт. 1, является

$$\sum_{i=1}^n \Delta t_{\text{д}i} \leq T, \quad (34)$$

где $\Delta t_{\text{д}i}$ — минимальный допустимый интервал времени между размахами амплитудой δU_{i1} , определяемый по нижней шкале черт. 1;

T — общее время наблюдения размахов.

Пример. За 10 мин в сети зарегистрировано 12 размахов амплитудой 4,8% (первая группа размахов), 30 размахов амплитудой 1,7% (вторая группа) и 100 размахов амплитудой 0,9% (третья группа). Определить допустимость питания от этой сети люминесцентных ламп.

Решения:


1. По кривой 3 черт. 1 определяем: для $\delta U_{i1}=4,8\%$ $\Delta t_{\text{д}1}=30$ с, для $\delta U_{i2}=1,7\%$ $\Delta t_{\text{д}2}=1$ с, для $\delta U_{i3}=0,9\%$ $\Delta t_{\text{д}3}=0,1$ с.

2. Определением по (34) минимальное время, за которое данное количество размахов с указанной амплитудой допустимо:

$$12 \cdot 30 + 30 \cdot 1 + 100 \cdot 0,1 = 400 \text{ с} < 600 \text{ с}.$$

Вывод. Питание от данной точки сети люминесцентных ламп допустимо.


Допустимые размахи напряжения



F — частота изменений напряжения; Δt_d — интервал времени между размахами

Черт. 1


Колебания напряжения



δU_{Tn} — размах периодических колебаний (7 размахов изменения напряжения за время T_n)
 $\delta U_{t1} - \delta U_{t5}$ — размахи неперiodических колебаний


Черт. 2

Провал напряжения




Черт. 3

Импульс напряжения



Черт. 4

Периодическая амплитудная модуляция



Черт. 5

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. Г. Мамиконянц, д-р. техн. наук; Ю. С. Железко, канд. техн. наук; Р. Р. Мамошин, д-р техн. наук; В. Н. Никифорова (руководители разработки), канд. техн. наук; Е. А. Васильчиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.87 № 4566

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13109—67

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер приложения |
|---|------------------|
| ГОСТ 19431—84 | Приложение 1 |
| ГОСТ 21027—75 | Приложение 1 |
| ГОСТ 23875—79 | Приложение 1 |

Редактор *О. К. Абашкова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 05.01.88 Подп. в печ. 26.02.88 1,5 усл. п. л. 1,5 усл. кр.-отт. 1,19 уч.-изд. л.
Тир. 16 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1701

Цена 5 коп.

| Величина | Единица | | |
|----------|--------------|---------------|---------|
| | Наименование | Обозначение | |
| | | международное | русское |

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|------|
| Длина | метр | m | м |
| Масса | килограмм | kg | кг |
| Время | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | K | К |
| Количество вещества | моль | mol | моль |
| Сила света | кандела | cd | кд |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| | | | |
|---------------|-----------|-----|-----|
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица | | | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
|--|--------------|---------------|---------|--|
| | Наименование | Обозначение | | |
| | | международное | русское | |
| Частота | герц | Hz | Гц | s^{-1} |
| Сила | ньютон | N | Н | $m \cdot kg \cdot s^{-2}$ |
| Давление | паскаль | Pa | Па | $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$ |
| Энергия | джоуль | J | Дж | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$ |
| Мощность | ватт | W | Вт | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$ |
| Количество электричества | кулон | C | Кл | $s \cdot A$ |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$ |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$ |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | $m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$ |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ |
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл | $kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ |
| Индуктивность | генри | H | Гн | $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$ |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд · ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | $m^{-2} \cdot кд \cdot ср$ |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | s^{-1} |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Gy | Гр | $m^2 \cdot s^{-2}$ |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sv | Зв | $m^2 \cdot s^{-2}$ |