



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 10317-79**

**Издание официальное**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

## ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ

## Основные размеры

Printed circuit boards. Basic dimensions

ГОСТ  
10317-79\*Взамен  
ГОСТ 10317-72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1541 срок введения установлен

Проверен в 1984 г.

с 01.01.80

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на одно-, двусторонние и многослойные печатные платы на жестком и гибком основаниях.

Стандарт устанавливает основные размеры печатных плат, допуски на размеры и прямоугольность, шаг координатной сетки и размеры отверстий.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3982-83 в части применения шага координатной сетки 2,50; 1,25; 0,625; 0,50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Размеры каждой стороны печатной платы должны быть кратными:

2,5 — при длине до 100 мм;

5,0 — при длине до 350 мм;

10,0 — при длине более 350 мм.

Максимальный размер любой из сторон должен быть не более 470 мм.

3. Допуски на линейные размеры сторон печатной платы должны соответствовать установленным ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 25347-82.

4. Соотношение линейных размеров сторон печатной платы должно быть не более 3 : 1.

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается увеличение указанного соотношения.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание (июль 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1981 г., октябре 1984 г. (ИУС 12-81, 2-85).

© Издательство стандартов, 1985

5. Отклонение от перпендикулярности печатной платы не должно быть более 0,2 мм на 100 мм длины.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Печатные платы с формой, отличной от прямоугольной, должны иметь габаритные размеры в соответствии с пп. 2, 3 и 4.

7. Основной шаг координатной сетки должен быть 2,50 мм. При использовании шага координатной сетки менее основного следует применять шаг, равный 1,25; 0,625; (0,5) мм.

П р и м е ч а н и я:

1. Значение, указанное в скобках, применять не рекомендуется.

2. Шаги координатной сетки 0,625 и 0,5 мм не распространяются на присоединительные размеры любых навесных элементов, устанавливаемых на печатные платы.

**Измененная редакция, Изм. № 2).**

8. Диаметры монтажных, переходных, металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из ряда: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

9. Центры отверстий должны располагаться в узлах координатной сетки.

П р и м е ч а н и с. При применении навесных (дискретных) элементов с шагом выводов, не кратным шагу координатной сетки, необходимо в узле координатной сетки располагать одно из отверстий, принятое за основное. Остальные отверстия располагают в соответствии с рабочим чертежом элемента.

---

Редактор *М. В. Глушкова*

Технический редактор *М. И. Максимова*

Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 17.07.85 Подп. в печ. 30.08.85 0.25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,11 усл.-изд. л.  
Тираж 16 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Нововесенний пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 847