

---

**ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ  
И СЕРТИФИКАЦИИ (EASC)**

**EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY  
AND CERTIFICATION (EASC)**

---



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ**

**ГОСТ  
МЭК 61293–  
2 0 0 2**

---

**Оборудование электротехническое**  
**МАРКИРОВКА С УКАЗАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**  
**Требования безопасности**  
**(IEC 61293:1994, IDT)**

**Издание официальное**

Зарегистрирован

№ 4372

" 11 " марта 2003 г.

**Минск**  
**Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации**  
**2003**

## Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом по стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 6 ноября 2002 г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|------------------------------------|---|
| Армения   | AM                                 | Армгосстандарт  |
| Беларусь  | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                 |
| Казахстан   | KZ                                 | Госстандарт Республики Казахстан                                |
| Кыргызстан  | KG                                 | Кыргызстандарт  |
| Молдова   | MD                                 | Молдовастандарт   |
| Российская Федерация                                | RU                                 | Госстандарт России  |

3 Настоящий стандарт идентичен ГОСТ Р МЭК 61293-2000, который представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 61293 (1994), первое издание «Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.*

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".*

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

## Содержание

|  |   |
|--|---|
| 1 Область применения . . . . .   | 1 |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .   | 1 |
| 3 Требования к маркировке . . . . .  | 1 |
| 3.1 Основные требования . . . . .  | 1 |
| 3.2 Маркировка электрооборудования его характеристиками . . . . .  | 2 |
| 3.3 Последовательность указания номинальных величин и других характеристик . . . . .   | 3 |
| 3.4 Обозначение величин . . . . .  | 3 |
| 4 Применение . . . . .   | 4 |
| Приложение А Примеры маркировки электрооборудования параметрами и характеристиками, связанными с источником питания. . . . . | 5 |
| Приложение В Библиография . . . . .  | 7 |

Введение

Международный стандарт МЭК 61293—94 входит в число основных публикаций по безопасности, принятых Международной электротехнической комиссией, и предназначен для применения соответствующими техническими комитетами МЭК при разработке стандартов на конкретное электрооборудование, комплектующие элементы и компоненты, определяющих маркировочные данные, связанные с параметрами и характеристиками источника питания. Соответствующие технические комитеты могут определять дополнительные требования к маркировке электрооборудования параметрами и характеристиками, связанными с источником питания. Дополнительная информация о маркировках электрооборудования приводится в Руководстве ИСО/МЭК 51 [1].

В странах ЕС действует европейский стандарт EN 61293: 1994 «Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности», требования которого не отличаются от МЭК 61293—94.

Термины, относящиеся к электрооборудованию, применяемые в МЭК 61293—94, и их определения соответствуют МЭК 50 (глава 826) [2].

Разработанный на основе применения международного стандарта МЭК 61293—94 настоящий стандарт не заменяет государственные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, устанавливающие требования к маркировке электрооборудования, имеющие иную область применения.

ГОСТ МЭК 61293-2002 дополняет требования основополагающего стандарта на маркировку электрооборудования — ГОСТ 18620—86, а также требования стандартов на электрооборудование конкретных видов в части маркировки параметрами и характеристиками безопасности, связанными с источником питания.

Стандарт должен применяться при разработке и пересмотре стандартов и другой нормативной документации на электротехническое оборудование.

---

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

**Оборудование электротехническое****МАРКИРОВКА С УКАЗАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК  
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ****Требования безопасности**

Electrical equipment.  
Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply.  
Safety requirements

---

Дата принятия 2002-11-06

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования и общие правила маркировки электрооборудования с указанием параметров и характеристик, связанных с источником питания, чтобы обеспечить правильный и безопасный выбор электрооборудования и его эксплуатацию в системах с любым источником электропитания.

Цель настоящего стандарта:

- обеспечить общие требования к маркировке параметров и характеристик, связанных с любым источником питания, таких как напряжение, ток, частота и мощность без каких-либо ограничений;
- установить унифицированные методы маркировки электрических параметров характеристик электрооборудования.

Стандарт устанавливает минимальные маркировочные данные для электрооборудования, комплектующих элементов и компонентов, связанные с параметрами и характеристиками любого источника питания. В стандартах и технических условиях на электрооборудование конкретных видов могут устанавливаться дополнительные требования к маркировке параметров и характеристик, связанных с источником питания электрооборудования.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 14254—96 (МЭК 529—89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
- ГОСТ 18620—86 Изделия электротехнические. Маркировка
- ГОСТ 25874—83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения
- ГОСТ 28312—89 (МЭК 417—73) Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения
- ГОСТ 29322—92 (МЭК 38—83) Стандартные напряжения
- МЭК 536 (1976)\* Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током

**3 Требования к маркировке****3.1 Основные требования**

Маркировка параметров и характеристик электрооборудования должна быть нанесена на электрооборудование соответствующим методом, например на табличку с паспортными данными, бирку или этикетку. Маркировка должна быть четкой, видимой, прочной и сохраняться в течение

---

Издание официальное

\* Действует до принятия межгосударственного стандарта идентичного МЭК 536

ожидаемого срока эксплуатации электрооборудования. Маркировка не должна наноситься на съемные части, кроме части кожуха, которую снимают для установки электрооборудования с последующим возвращением на место (см. примечания 1 — 3). Для некоторого электрооборудования требуется маркировка входных и выходных параметров и характеристик. В таких случаях в стандартах и технических условиях на электрооборудование конкретных видов должны устанавливаться требования по маркировке для выходных и входных параметров и характеристик.

Некоторое электрооборудование может быть предназначено для использования при нескольких значениях напряжения или частоты источника питания. Может возникнуть необходимость в том, чтобы пользователь внес изменения в электрооборудование для использования его с источником питания с заданным номинальным напряжением. Некоторое оборудование предназначено для использования при нескольких номинальных напряжениях или в диапазоне напряжений без внесения каких-либо изменений. Во всех указанных случаях электрооборудование должно иметь соответствующую маркировку.

Маркировка электрооборудования должна быть однозначной и удовлетворять правилам подготовки документов, используемых в электротехнике, в соответствии с МЭК 1082-1 [3].

Маркировка параметров должна быть выполнена с использованием стандартных сокращений согласно МЭК 445 [4] или стандартных графических символов согласно ГОСТ 25874, ГОСТ 28312, МЭК 617-2 [5] или ИСО 7000 [6].

Физические величины должны быть обозначены с использованием только числовых значений и их десятичных кратных и дольных единиц, с указанием обозначений единиц измерения, как определено в МЭК 27 [7], ИСО 31-0 [8] и ИСО 1000 [9].

Размеры и допуски должны быть представлены однозначным способом (см. примечание 4).

#### Примечания

1 Ответственность за выбор материала, метода и места размещения маркировки или требований к маркировке электрооборудования конкретного вида лежит на соответствующем техническом комитете по стандартизации.

2 Дополнительные маркировочные данные могут быть нанесены на упаковку и/или приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к электрооборудованию.

3 Методы испытания на прочность маркировки, если требуется, устанавливаются в стандарте на соответствующее электрооборудование.

4 Примеры: см. Директивы МЭК/ИСО. Часть 3 [10].

### 3.2 Маркировка электрооборудования его характеристиками

Электрооборудование должно быть маркировано, как указано в 3.1, номинальными значениями и другими характеристиками, относящимися к источнику питания.

В стандартах на электрооборудование конкретных видов должны быть установлены характеристики и параметры из перечисленных в 3.2.1 и 3.2.2, которые необходимы для обеспечения правильного и безопасного применения электрооборудования. Параметры и характеристики, которые не являются необходимыми, могут не включаться в маркировочные данные.

Для малогабаритного электрооборудования вместо нанесения маркировочных данных на паспортной табличке может быть использована цветовая идентификация или другие средства согласно стандарту на электрооборудование конкретного вида.

#### 3.2.1 Характеристики систем питания

На электрооборудование должны быть нанесены соответствующие характеристики системы питания, к которой оно должно быть подсоединено:

- род тока системы питания (переменный ток, постоянный ток) по ГОСТ 29322;
- число фазовых проводников (например 1, 2, 3);
- другие применяемые проводники (например N, M, PE, см. МЭК 445 [4]);
- напряжение, соответствующее системе питания (см. ГОСТ 29322).

Для обозначения характеристик системы питания должны использоваться прописные буквы без точек.

Буквенно-цифровая система обозначений может быть заменена графическими символами согласно ГОСТ 25874 и ГОСТ 28312. Примеры маркировки приведены в таблице А.1 приложения А настоящего стандарта.

Не следует использовать альтернативный символ для обозначения постоянного тока (DC), а именно: одну линию (см. № 02-02-01, форма 1, МЭК 617-2 [5]).

#### 3.2.2 Номинальные значения, наносимые на электрооборудование

На электрооборудование должны быть нанесены:

- номинальное напряжение в вольтах (В);
- номинальная частота в герцах (Гц);
- номинальный ток в амперах (А) и/или
- номинальная входная и/или выходная мощность в ваттах (Вт) или в вольтамперах (В·А).

Допускается использовать стандартные сокращения кратных величин, как указано в таблице А.1 приложения А.

**Примечание** — В стандарте на электрооборудование конкретного вида может быть установлена маркировка для дополнительных характеристик, например:

- код IP согласно ГОСТ 14254;
- класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536.

### 3.3 Последовательность указания номинальных величин и других характеристик

Если необходим заданный последовательный порядок или пространство для маркировки ограничено, например одной строкой, рекомендуется следующая последовательность:

- характеристики системы питания (3.2.1);
- номинальные величины и обозначения единиц измерения (3.2.2);
- другие характеристики.

**Пример:** 3/N/PE 400/230 В 50 Гц.

Для параметров, которые расположены вертикально, чтобы избежать разночтения, можно использовать горизонтальную черту (см. таблицу А.1).

### 3.4 Обозначение величин

Маркировка каждого параметра должна состоять из числового значения и обозначения единицы измерения. Если не возникает разночтения, то обозначение единицы измерения может не указываться.

#### 3.4.1 Одна величина

Каждое обозначение параметра должно состоять из:

- отдельного числового значения;
- обозначения единицы измерения.

**Пример:** 60 кВ.

#### 3.4.2 Две и более величины

Электрооборудование, рассчитанное на использование при любой из нескольких установленных номинальных величин и требующее их установки вручную, должно быть промаркировано следующим образом:

- числовые значения величин, отделенные косой чертой (/), в последовательном порядке;
- обозначение единицы измерения.

**Пример:** 24/12/6 В.

На электрооборудование, используемое при любом из нескольких значений напряжений или частот, в котором переключение на другие напряжения или частоты происходит автоматически, маркировка должна наноситься прописными буквами АВТО, которые могут быть заменены следующим графическим символом:



**Примеры:** 230/110 В АВТО

230/110 В

#### Примечания

- 1 Переключатели или другие устройства на электрооборудовании, используемые для установки различных величин, должны иметь четкую маркировку, чтобы было ясно, какие величины установлены.
- 2 Рекомендуется, чтобы величины приводились в убывающем порядке.

#### 3.4.3 Диапазон величин

Электрооборудование с диапазоном номинальных величин (например номинальных напряжений), использующееся в пределах указанного диапазона значений без какой-либо регулировки, в маркировке которого приводят наименьшее и наибольшее значения диапазона, должно маркироваться следующим образом:

- граничные значения, отделенные тремя точками (...) или тире (—);
- обозначение единицы измерения.

Примеры: 6 В...12 В      6...12 В  
              6 В — 12 В      6 — 12 В

**Примечания**

1 См. 3.1 относительно требований к единообразию маркировочных данных, указываемых на электрооборудовании и в документации.

2 Рекомендуется, чтобы величины указывались в возрастающем порядке.
















## **4 Применение**

Примеры маркировки, отвечающей требованиям, приведенным в разделе 3, представлены в таблице А.1 приложения А. Другие случаи применения следует экстраполировать, используя эти примеры.



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)

**Т а б л и ц а А.1** — Примеры маркировки электрооборудования параметрами и характеристиками, связанными с источником питания

| Полное название параметра (характеристики)  | Обозначение   | Сокращение  |
|---|---|---|
| Постоянный ток 10 А   |  10 А  | DC 10 А   |
| Переменный ток 1 кА   |  1 кА  | AC 1 кА   |
| Постоянное напряжение 230 В   |  230 В   | DC 230 В  |
| Переменное напряжение 400 В   |  400 В   | AC 400 В  |
| Постоянное или переменное напряжение 250 В  |  250 В   | AC/DC 250 В   |
| Постоянное напряжение от 0 до 440 В   |  0...400 В   | DC 0...400 В  |
| Однофазная двухпроводная система с двумя фазовыми проводниками 230 В  | 2  230 В   | 2 AC 230 В  |
| Однофазная трехпроводная система с одним фазовым проводником, нулевым рабочим и защитным проводниками 230 В, 50 Гц  | 1/N/PE  230 В 50 Гц<br>(см. примечание 1)  | 1/N/PE AC 230 В 50 Гц<br>(см. примечание 1)                           |
| Однофазная трехпроводная система с двумя фазовыми проводниками и нулевым рабочим проводником 220/110 В, 60 Гц   | 2/N  220/110 В 60 Гц   | 2/N AC 220/110 В 60 Гц  |
| Трехпроводная система постоянного тока 220 В  | 2/M  220 В   | 2/M DC 220 В  |
| Трехфазная трехпроводная система 400 В  | 3  400 В   | 3 AC 400 В  |
| Трехфазная четырехпроводная система с нейтральным проводником 480/277 В   | 3/N  480/277 В   | 3/N AC 480/277 В  |
| Трехфазная пятипроводная система с отдельными нулевым рабочим и защитным проводниками 400/230 В   | 3/N/PE  400/230 В<br>(см. примечание 1)  | 3/N/PE AC 400/230 В<br>(см. примечание 1)                             |
| Малогабаритное вспомогательное электрооборудование на переменное напряжение 250 В, 16 А   |  $\frac{16A}{250В}$<br>(см. примечание 2)<br>или<br> 250 В 16 А | AC $\frac{16 A}{250 В}$<br>(см. примечание 2)<br>или<br>AC 250 В 16 А |
| <b>П р и м е ч а н и я</b><br>1 В США и Канаде не используют символ PE.<br>2 Символы единиц измерения могут не указываться, если при этом не возникнет разночтения. |   |   |

Т а б л и ц а А.2 — Примеры буквенных обозначений и графических символов

| Наименование параметра (характеристики)  | Буквенное обозначение               | Графический символ <sup>1)</sup>  |                             |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|
|  |                                     | Символ  | Номер символа по ГОСТ 25874 |
| Род тока:<br>- переменный<br>- постоянный<br>- постоянный и переменный   | AC<br>DC<br>AC/DC                   | <br><br> | 004<br>003                  |
| Вывод для подключения:<br>- нулевого рабочего проводника<br>- защитного проводника   | N <sup>2)</sup><br>PE <sup>2)</sup> |    | 012                         |
| Класс электрооборудования по МЭК 536:<br><br>II<br><br>III   | —<br><br>—                          | <br><br>   | 014                         |
| <sup>1)</sup> Графические символы — согласно ГОСТ 28312 и ГОСТ 25874.<br><sup>2)</sup> Буквенные обозначения — согласно МЭК 445 [4]. |                                     |   |                             |

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
(справочное)

## Библиография

- [1] ИСО/МЭК Руководство 51 (1990) Рекомендации для включения вопросов безопасности в стандарты
- [2] МЭК 50 (826) (1982) Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 826. Электрические установки зданий. Изменение № 1 (1990)
- [3] МЭК 1082-1 (1991) Подготовка документов, используемых в электротехнике. Часть 1. Общие требования
- [4] МЭК 445 (1988) Обозначение выводов для оборудования и концов проводников определенного назначения, включая общие правила буквенно-цифровой системы обозначения
- [5] МЭК 617-2 (1983) Графические символы для схем. Часть 2. Элементы символов, квалификационные символы и другие символы, имеющие общее применение
- [6] ИСО 7000 (1989) Графические символы, наносимые на аппаратуру. Указатель и сводная таблица
- [7] МЭК 27 (серия стандартов) Обозначения буквенные, применяемые в электротехнике
- [8] ИСО 31-0 (1992) Величины и единицы. Часть 0. Общие принципы
- [9] ИСО 1000 (1992) Единицы международной системы СИ и рекомендации для использования их кратных и дольных единиц и некоторых других единиц
- [10] МЭК/ИСО Директивы. Часть 3. (1989) Составление и представление международных стандартов

УДК 621.3.002.5—777:006.354

ОКС 01.075,  
29.020

Е09

ОКСТУ 3408

Ключевые слова: электрооборудование, маркировка, параметры и характеристики, источники питания, требования безопасности

---