

УДК 629.7.066.004.1.002.56

Группа Д19

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОМПЛЕКСЫ
ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

ОСТ 1 02553-85

На 38 страницах

Общие требования
и принципы организации
эксплуатационного контроля

Взамен РТМ 1613-79

Распоряжением Министерства от 30 сентября 1985 г.

№ 298-65

срок введения установлен с 1 июля 1986 г.

Настоящий стандарт распространяется на комплексы пилотажно-навигационного оборудования (ПНК) самолетов и вертолетов с цифровыми функциональными связями по ГОСТ 18977-79.

Издание официальное

ГР 8383241 от 20.11.86

Перепечатка воспрещена



Стандарт устанавливает:

- задачи и общие требования к организации эксплуатационного контроля ПНК;
- принципы организации процедуры контроля и алгоритмы взаимодействия встроенных средств контроля (ВСК) при техническом обслуживании (ТО) на этапах подготовки к полету и в полете;
- требования к ВСК ПНК;
- требования к виду контрольной информации и выводу результатов работы ВСК;
- принципы организации контроля при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

Термины и пояснения приведены в справочном приложении 1.

1. ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПНК

1.1. Задачи эксплуатационного контроля ПНК:

- оценка технического состояния как отдельных систем, так и всего комплекса при всех видах ТО и в полете, включая проверку готовности к работе или выполнению режимов полета, отсутствие (наличие) устойчивых (несамоустраняющихся) отказов и установление достоверности вырабатываемой, хранимой и передаваемой в пределах комплекса информации;
- поиск места отказов с подробностью до конструктивно-сменной единицы (легкосъемного блока) и линий связи;
- сбор зафиксированных в полете сбоев цифровых вычислительных машин (ЦВМ) (при наличии данного требования в техническом задании (ТЗ) на конкретную систему);
- формирование и отображение обобщенного сообщения о техническом состоянии ПНК с указанием отказавших блоков и линий связей (для технического персонала) и исправности режимов работы (для экипажа);
- формирование и выдача сигнала для ручного и автоматического изменения (реконфигурации) структуры (или алгоритма работы) ПНК в случае появления отказов;
- хранение информации об отказах и сбоях в течение нескольких полетов;
- формирование и выдача сигналов для документирования результатов контроля.

1.2. Задачи эксплуатационного контроля ПНК на всех видах ТО и в полете должны решаться, в основном, с помощью ВСК.

1.3. Наряду с ВСК в целях эксплуатационного контроля ПНК предусматривается использование общесамолетных систем контроля.

1.3.1. Информация от ВСК ПНК должна выдаваться в информационные системы сигнализации и индикации для отображения кадра по отказам ПНК и выдачи экипажу рекомендации.

№ изм

№ изв.

5361

Име. № дубликата

Име. № подлинника

1.3.2. Информация от ВСК ПНК должна выдаваться в бортовое устройство регистрации параметрической информации (БУР) для:

- осуществления временной привязки отказов оборудования к параметрам движения и положения самолета в пространстве;
- документирования информации по отказам и регистрации параметров, необходимых для расследования летных происшествий;
- регистрации параметрической информации от резервированных систем ПНК для решения задач прогнозирования их предотказного состояния по специальным алгоритмам в наземных условиях.

1.3.3. Информация от ВСК ПНК должна выдаваться в систему автоматического обмена данными с землей для осуществления в полете передачи на землю данных по отказам ПНК.

1.4. Все устройства ПНК, обеспечивающие измерение, хранение, отображение, переработку информации, а также тракты передачи информации в пределах ПНК должны быть охвачены сквозным участковым контролем.

Для этого необходимо, чтобы отдельные системы ПНК осуществляли контроль собственной работоспособности и исправности входных каналов связи.

Организация эксплуатационного контроля ПНК на примере комплекса стандартного пилотажно-навигационного оборудования (КСПНО) приведена в справочном приложении 2.

1.5. Контроль передаваемой информации должен осуществляться в системах-приемниках информации.

1.6. Обмен и передача контрольных, стимулирующих и управляющих сигналов между системами ПНК, а также выдача во внешние средства контроля осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 18977-79.

1.7. Передача контрольной информации внутри ПНК должна осуществляться по рабочим каналам последовательным кодом. При отсутствии двухсторонней связи между системами последовательным кодом допускается использовать разовые команды.

1.8. Информация о техническом состоянии систем, обменивающихся между собой кодовыми сообщениями, должна передаваться в матрице-состояния информационных слов без использования дополнительной разовой команды "Исправность".

1.9. ВСК по направленности на выявление различных по физической природе отказов (устойчивых несамоустраняющихся отказов и случайных сбоев) должны осуществлять:

- инструментальный контроль;
- информационный контроль.

№ изм.

№ изв.

5361

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Расчет показателей безотказности ПНК с ВСК - по ОСТ 1 00132-84 и ОСТ 1 00448-82, исходя из установленных в нормах летной годности самолетов НЛПС-3 требований к самолету (вертолету) в целом.

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И АЛГОРИТМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСК ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ОПЕРАТИВНЫХ ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ К ПОЛЕТУ И В ПОЛЕТЕ

Примечание. В качестве общекомплексного ВСК в КСПНО должна использоваться система сбора и локализации отказов (ССЛО).

2.2.1. При проведении автоматизированного контроля на оперативных этапах подготовки к полету начальным моментом должно являться задание непосредственно техническим персоналом или экипажем (дистанционно) режима "Контроль" с помощью органов управления общекомплексного ВСК. При этом общекомплексное ВСК должно выдавать управляющие сигналы режима "Контроль" в ЦВМ ВС, систему электронной индикации (СЭИ), а также в ряд систем-датчиков информации, не связанных с указанными ЦВМ двухсторонней кодовой связью.

Вариант стимуляции режима "Контроль" разовыми командами и кодовыми словами для КСПНО приведен в справочном приложении 2.

2.2.3. По получении сигнала режима "Контроль" системы ПНК должны осуществлять сначала контроль собственной работоспособности с одновременной выдачей контрольных (тестовых) значений выходных параметров, а по окончании собственной проверки - контроль исправности входных связей путем оценки входной контрольной информации, после чего должны осуществлять формирование и выдачу слова-состояния с информацией об исправности блоков и входных связей.

№ 438

Ив. № подлинника

- сбор и обработку результатов контроля от ВСК нижнего уровня;
- оценку достоверности входной информации от систем-датчиков с определением отказавшего канала;

[illegible]

– формирование на основе этой информации слов-состояния сопрягаемого оборудования с выдачей их в общекомплексное ВСК и БУР с сохранением слов-состояния в памяти ЦВМ до конца полета.

ЦВМ ВС должны на основе анализа указанной выше информации обеспечить с выводом в СЭИ и БУР формирование:

- сообщений об исправности тех режимов работы оборудования, которые реализуются данной вычислительной системой;
- сигналов на ручное или автоматическое изменение структуры (реконфигурацию) комплекса.

2.3.3. ЦВМ ВС и СЭИ должны осуществлять:

- накопление зафиксированных в полете сбоев путем фиксации срабатывания средств информационного контроля;
- хранение этой информации в течение полета;
- выдачу этой информации в общекомплексное ВСК.

2.3.4. Общекомплексное ВСК в полете должно осуществлять:

- сбор информации по сбоям и слов-состояния от ЦВМ ВС и СЭИ;
- обработку слов-состояния с определением мест отказов ПНК;
- запоминание информации по сбоям и отказам (с привязкой к номеру полета и времени отказа) в энергонезависимой памяти, происшедших в течение 10 полетов;
- выдачу информации об отказах комплекса в БУР и систему автоматического обмена данными с землей.

2.4. Контроль при замене отказавшего оборудования

2.4.1. Процедура проверки комплекса при замене отказавшего оборудования ("Автономный контроль") должна быть аналогична процедуре контроля на оперативных этапах подготовки к полету со следующими отличиями:

- переводу в режим "Контроль" подлежат только те ЦВМ и системы-датчики, которые подвергаются замене или непосредственно связаны с отказавшим оборудованием;
- слова-состояния, поступающие в общекомплексное ВСК, обрабатываются в последнем только в пределах тех разрядов, которые отведены под кодирование исправности блоков и связей отказавшего оборудования и сопрягаемых с ним систем;
- общекомплексное ВСК в случае успешной замены блока по последнему отказу из числа зафиксированных в полете формирует сообщение типа "ПНК готов".

Перечень кодов автономной проверки КСПНО при замене отказавшего оборудования приведен в справочном приложении 2.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТРОЕННЫМ СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ ПНК

3.1. ВСК отдельных систем-датчиков, систем-приемников информации ПНК (в дальнейшем изложении – систем) должны проводить с момента включения

№ изм.
№ изв.

5361

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

3.10. ЦВМ ВС и СЭИ при проведении контроля входной информации должны использовать временную селекцию с целью выявления временного прекращения поступления информации в результате появления кратковременных перерывов питания до 0,08 с, а также искажения сообщений систем-датчиков информации.

3.1.1. Дважды и трижды резервированные ЦВМ ВС в целях контроля должны осуществлять межмашинный обмен информацией (в рамках вычислительной системы).

3.1.2. ЦВМ ВС и СЭИ в процессе осуществления межмашинного обмена не должны корректировать содержание слов-состояния, т.к. последние содержат исходные данные для процесса определения места отказа ПНК алгоритмом общекомплексного ВСК.

3.1.3. Общекомплексное ВСК, конструктивно выполненное отдельной системой, должно иметь:

- органы управления режима "Контроль" при проведении предполетного контроля ПНК или его составных частей;
- энергонезависимую память для хранения информации по сбоям и о месте зафиксированных отказов комплекса, происшедших в течение 10 полетов;
- программу алгоритма обнаружения места отказов ПНК;
- индикатор для вывода технического персоналу информации по отказам и интегрального сообщения о готовности комплекса.

Допускается отдельные составные части общекомплексного ВСК (например, индикатор) совмещать с другими системами комплекса.

3.1.4. Органы управления общекомплексного ВСК в полете при снятии сигнала "Обжатие шасси" должны быть заблокированы от случайного включения их в работу во время полета.

3.1.5. Допускается вариант использования общекомплексного ВСК с включением его в работу при касании летательного аппарата взлетно-посадочной полосы.

3.1.6. Общекомплексное ВСК должно иметь специальный разъем для съема информации по отказам и сбоям на переносные носители информации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДУ КОНТРОЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВЫВОДУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ВСК

4.1. Информация, необходимая для управления и проведения процедур контроля ПНК, выдачи сообщения о техническом состоянии оборудования и передачи данных по отказам и сбоям, должна включать:

- управляющий сигнал режима "Контроль" и его подрежимов;
- сигнал "Исправность";
- код матрицы-состояния информационного слова;
- контрольные (тестовые) значения выходных параметров;
- слова-состояния;
- информацию по сбоям.

4.2. Управляющий сигнал режима "Контроль" предназначен для перевода систем комплекса оборудования в режим выполнения наземного (расширенного) тест-контроля.

4.3. Для перевода в режим "Контроль" ЦВМ ВС и СЭИ, а также систем датчиков в качестве основного сигнала должно быть использовано командное слово с адресом 277(8) и кодом "10" в 31-м и 30-м разрядах слова.

1

10363

№ изм

№ изв

5361

Имя. № дубликата

Имя. № подлинника

Допускается для радиотехнических систем (РТС), управление которых осуществляется от ЦВМ вычислительной системы самолетовождения или комплексного пульта (КПРТС), перевод последних в режим "Контроль" осуществлять постановкой кода "10" в матрицу-состояния управляющего слова РТС.

Форматы информационных слов ПНК приведены в рекомендуемом приложении 3.

4.4. Для отдельных ЦВМ ВС и систем, не имеющих входных (рабочих) кодовых линий связи с ЦВМ ВС, режим "Контроль" от общекомплексного ВСК допускается задавать разовой командой.

4.5. Начало режима "Контроль" должно определяться по поступлении нескольких подряд приходящих команд, а снятие режима должно осуществляться подачей команды следующего режима или по окончании определенного промежутка времени после формирования слова-состояния.

При переводе систем в режим "Контроль" разовой командой продолжительность режима должна определяться временем действия разовой команды.

4.6. Сигнал "Исправность", представляющий собой уровень напряжения постоянного тока 27 В или передаваемый замыканием линии связи на "землю", должен использоваться для сообщения о техническом состоянии систем-датчиков информации, не имеющих кодовых линий связи с ЦВМ ВС и СЭИ. При этом наличие сигнала означает работоспособное состояние, а отсутствие - выход из строя системы.

4.7. Матрица-состояния информационного слова, представляющая код в 31-м и 30-м разрядах слова, должна соответствовать следующим состояниям системы:

- 00 - отказ системы;
- 01 - данные не вычислены или недостоверны;
- 10 - тестовые значения;
- 11 - система исправна.

4.8. Контрольное (тестовое) значение выходного параметра должно представлять собой информационное слово с адресом данного параметра, кодом "10" в матрице-состояния и константой в информационной части слова.

4.9. Слово-состояния отдельной системы-датчика должно представлять собой информационное слово с адресом 371⁽⁸⁾, каждый разряд информационной части которого, начиная с 11-го, отводится под кодирование исправности блоков и входных линий связи, при этом исправное состояние кодируется цифрой "0", а неисправное - "1".

В словах-состояния должны использоваться три вида бит:

- для исправности блоков - бит "исправность блока";
- для исправности линии связи - бит "исправность линии связи" и бит "исправность информации от системы", под которой понимается достоверность входной информации.

№ изм. 1
№ изв. 10363

5361

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Алгоритм формирования слов-состояния приведен в рекомендуемом приложении 4.

4.10. Слова-состояния сопрягаемого оборудования, формируемые ЦВМ ВС и СЭИ, количество разрядов которых превышает длину информационной части одного информационного слова, должны состоять из нескольких подряд формируемых информационных слов с адресами, соответственно располагаемыми друг за другом: 371, 155-161, 350-354₍₈₎.

Слова-состояния систем КСПНО, ЦВМ ВС и СЭИ приведены в справочном приложении 2.

4.11. Вывод слов-состояния из ЦВМ ВС и СЭИ в общекомплексное ВСК, БУР и другие системы должен осуществляться по параллельным каналам от каждой из ЦВМ.

4.12. В технически обоснованных случаях допускается:

- для одноблочных систем, не имеющих входных связей, и одноблочных РТС, имеющих входные связи от ЦВМ вычислительной системы самолетовождения (ВСС) и управляющихся от последней, не формировать слов-состояния; при этом слова-состояния таких систем должны быть сформированы в ЦВМ ВСС;
- при формировании слов-состояния в ЦВМ вычислительных систем использовать данные дискретных слов, выдаваемых отдельными системами согласно ГОСТ 18977-79 или ЦВМ ВС-приемников информации от одноблочных систем.

4.13. Информация по сбоям из ЦВМ ВС и СЭИ должна выдаваться информационным словом с адресом 345₍₈₎ в 1-8-х разрядах, идентификатором (порядковым номером слова) - в 9-м и 10-м разрядах и содержимым - в 11-29-х разрядах; при этом порядковые номера слов имеют следующее кодирование в 9-м - 10-м разрядах: 01 - первое, 10 - второе, 11 - третье и 00 - четвертое слово.

5. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГЛАМЕНТНЫХ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

5.1. Контроль при проведении регламентных работ без демонтажа оборудования

5.1.1. При проведении регламентных работ оборудования ПНК на самолете для ограниченного числа систем в дополнение к ВСК допускается использовать внешние средства контроля - бортовые автоматизированные системы контроля (БАСК), наземные автоматизированные системы контроля (НАСК), контрольно-проверочную аппаратуру (КПА).

5.1.2. Системы комплекса, для которых предполагается проводить регламентные работы, должны иметь контрольный разъем, размещаемый на внешней панели, для подстыковки внешних средств контроля.

1

10363

№ изм

№ изв

5361

Изм № дубликата

Изм № подлинника

5.2. Контроль при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ демонтированного оборудования

5.2.1. Контроль демонтированного оборудования должен проводиться с помощью НАСК или КПА.

5.2.2. Эксплуатационный контроль демонтированного оборудования ПНК проводится на эксплуатационных и ремонтных предприятиях:

- при техническом обслуживании и текущем ремонте: при фиксации отказа, периодическом ТО, хранении, входном и выходном контроле и целевых проверках изделий определенного типа;
- при ремонте: при входном контроле и дефектации, настройке, регулировке и установке на самолет (при ремонте планера).

5.2.3. При контроле демонтированного оборудования ПНК должны быть обеспечены:

- документирование результатов контроля;
- выдача результатов контроля в виде, удобном для оператора и для дальнейшей автоматизированной обработки;
- индикация информации о необходимых ручных операциях процедуры контроля, в том числе при настройке и регулировке параметров ПНК.

5.2.4. На все системы из состава ПНК должны быть разработаны по ГОСТ 19838-82 характеристики контролепригодности, алгоритмы поиска места отказа и перечни сменных сборочных единиц.

5.2.5. Глубина поиска отказавшей конструктивно-сменной единицы (КСЕ) должна обеспечиваться с вероятностью, близкой к единице.

Уровень невозмещаемых КСЕ систем ПНК для каждого этапа контроля и ремонта определяется из условия обеспечения минимума эксплуатационных затрат.

5.2.6. Блоки оборудования из состава ПНК должны быть ремонтпригодными, с возможностью легкой замены модулей или плат.

5.2.7. Для демонтированного оборудования из состава ПНК, которое планируется контролировать с помощью НАСК, должны быть предусмотрены:

- взаимодействие ВСК с НАСК с целью повышения качества контроля и увеличения глубины поиска места отказа;
- выводы на самостоятельный разъем или часть общего разъема (например, верхняя вставка разъема для изделий в составе КСПНО);
- специальные интерфейсные блоки сопряжения для систем, внутренний интерфейс которых отличается от входного набора интерфейсов НАСК.

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
1. Вычислительная система	Совокупность оборудования комплекса для обработки и получения однородной информации (например, навигационной), состоящая из дважды или трижды резервированных ЦВМ (систем-приемников), взаимосвязанных с определенным количеством систем-датчиков информации
2. Инструментальный контроль	Контроль, предназначенный для выявления устойчивых несомоустраняющихся отказов (устойчивых отклонений технических характеристик оборудования от заданных или ожидаемых)
3. Информационный контроль	Контроль, предназначенный для обнаружения влияния случайных сбоев (искажений и потерь текущей информации, содержащейся в физических сигналах, при ее передаче, хранении или обработке)
4. Комплекс пилотажно-навигационного оборудования	Совокупность бортового оборудования, обеспечивающая определение местоположения, параметров движения самолетов, индикацию параметров экипажу и управление при автоматическом и ручном самолетовождении на всех этапах полета от взлета до посадки
5. Система-датчик информации	Системы и устройства комплекса ПНО, обеспечивающие определение, преобразование и выдачу параметров положения и движения летательного аппарата
6. Система-приемник информации	Система комплекса ПНО, получающая информацию от систем-датчиков информации для ее преобразования, обработки
7. Сквозной контроль	Совокупность проверок по определению состояния оборудования и достоверности информации по всему тракту ее передачи от входных элементов приемных устройств

№ изм

№ изв

5381-

Инв № дубликата

Инв № подлинника

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КСПНО

1. Состав КСПНО:

- СЭИ - система электронной индикации
- БФИСЭИ - блок формирования изображения СЭИ
- ВСС - вычислительная система самолетовождения
- ВСУП - вычислительная система управления полетом
- ВСУТ - вычислительная система управления тягой
- СПКР - система предупреждения критических режимов
- СППЗ - система предупреждения приближения к земле
- КПРТС - комплексный пульт радиотехнических систем
- МНРЛС - метеонавигационная радиолокационная станция
- РЛСВ - радиолокационная станция визуализации ВПП
- СПС - система предупреждения столкновения с самолетом
- ХАЗ - хронометр авиационный электрический
- ССН - спутниковая система навигации
- РСДН - радиосредство дальней навигации
- ИС - инерциальная система
- СВС - система воздушных сигналов
- РВ - радиовысотомер
- РСБН - радиосредство ближней навигации
- ВОР - бортовое приемное устройство системы ближней навигации
- ИСП - инструментальная система посадки
- МСП - микроволновая система посадки
- ДМЕ - дальномерная система
- СО - самолетный ответчик
- АРК - автоматический радиокompас
- АГ - авиагоризонт
- РМИ - радиоманитный индикатор
- УС - указатель скорости
- ВБМ - высотомер барометрический механический
- ПУ ВСС - пульт управления ВСС
- ПУ ВСУП - пульт управления ВСУП
- ДАУ - датчик аэродинамических углов
- ДУ - датчик усилий

№ изм.

№ изв

5301

Инв № дубликата

Инв № подлинника

Термин	Пояснение
8. Сквозной поучастковый контроль	и систем-датчиков информации до систем-приемников или исполнительных устройств в составе ПНК Сквозной контроль по каждому из участков тракта передачи и преобразования информации, включающих в себя систему и ее входные линии связи
9. Цифровой комплекс пилотажно-навигационного оборудования	Комплекс пилотажно-навигационного оборудования с цифровой обработкой информации в каждой из систем и цифровыми связями
10. Энергонезависимая память	Запоминающее устройство хранения данных, обеспечивающее сохранность информации при выключении питания

№ изм.


№ изс

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5361

2. Структурная схема КСПНО приведена на чертеже.



1
10363
№ изм.
№ изв.
5361
Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

3. Вариант стимуляции режима "Контроль" разовыми командами и кодовыми словами приведен в табл. 1.

Таблица 1

Источник выдачи сигнала режима "Контроль"	Системы ПНК																				
	ЦВМ ВСС	ЦВМ ВСУП	ЦВМ ВСУТ	ЦВМ СЭИ	СПКР	КПРТС	ИС	СВС	РСБН	ССН	РСДН	АРК	МСП	ИСП	ДМЕ	ВОР	СО	РВ	МНРЛС	СПС	РЛСВ
Общekomплексное ВСК	К	К	К	К	К			РК										РК	РК	РК	РК
ЦВМ ВСС						К	К			К	К										
КПРТС									К			К	К	К	К	К	К				

Условные обозначения:

К - код

РК - разовая команда

4. Разделение систем КСПНО по включению их слов-состояния в общие слова-состояния, формируемые конкретными ЦВМ ВС, приведено в табл. 2.

Таблица 2

Место сбора слов-состояния	Системы ПНК																					
	ЦВМ ВСС	ЦВМ ВСУП	ЦВМ ВСУТ	ЦВМ СЭИ	СПКР	КПРТС	ИС	СВС	РСБН	ССН	РСДН	АРК	МСП	ИСП	ДМЕ	ВОР	СО	ХАЭ	РВ	МНРЛС	СПС	РЛСВ
Общekomплексное ВСК	К	К	К	К	К	К																
ЦВМ ВСС							К	К	К	К	К		К	К	К	К		К				
ЦВМ СЭИ												К					К			К	К	К
ЦВМ ВСУП							К	К	К										К			
ЦВМ ВСУТ																			К			

№ изм. 1
№ изв. 10363

5361

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

5. Перечень кодов автономной проверки КСПНО при замене отказавшего оборудования приведен в табл. 3.

Таблица 3

Отказавшая система	Код тест - проверки	Система для включения
ВСС	1	Все системы, кроме АРК ^Ж , РВ, РЛС-В, МНРЛС, СППЗ, СПС, АФС РСБН, РМИ, СИРП-К
ВСУП (кн. откл. кн. уход)	2	Все системы, кроме ВОР, СО, ХАЭ, АРК, КПРТС, РСДН, СНС, РЛС-В, МНРЛС, СППЗ, АФС РСБН, РМИ, СИРП-К
СЭИ	3	Все системы, кроме ХАЭ, АФС РСБН, РМИ ВСС, ВСУП, СЭИ, ВСУТ, БИНС, СВС, ПУ ВСУТ
ВСУТ	4	
БИНС	5	ВСС, ВСУП, СЭИ, ВСУТ, СВС, РСДН, СНС, РЛС-В, МНРЛС, СППЗ, СПС, РМИ, СИРП-К
СВС (ДТгор. ДАУ)	6	ВСС, ВСУП, СЭИ, ВСУТ, БИНС, СО, РСДН, СНС, СПКР, РЛС-В, СППЗ, СПС, СВС, БКПД, ПУ СЭИ
РСБН	7	ВСС, ВСУП, СЭИ, КПРТС, РСБН, СИРП-К
ВОР (АФС ВОР, АФС МРП)	10	ВСС, СЭИ, КПРТС, РМИ, ВОР
ДМЕ	11	ВСС, ВСУП, СЭИ, КПРТС, РМИ, ДМЕ
ИЛС	12	ВСС, ВСУП, СЭИ, КПРТС, СППЗ, ИЛС, СИРП-К
МЛС	13	ВСС, ВСУП, КПРТС, СППЗ, МЛС, СЭИ, СИРП-К
СО	14	ВСС, СЭИ, СВС, КПРТС, СПС, СО
ХАЭ	15	ВСС, ХАЭ
АРК	16	СЭИ, КПРТС, РМИ, АРК, ВСС
КПРТС ^Ж	17	ВСС, РСБН, ВОР, ДМЕ, ИЛС, МЛС, СО, АРК, КПРТС, МВ, ДКМВ
РСДН	20	ВСС, СЭИ, БИНС, СВС, РСДН
СНС	21	ВСС, СЭИ, БИНС, СВС, СНС

1
10363

5361

Коп. № дубликата
Коп. № подлинника

Продолжение табл. 3

Отказавшая система	Код тест - проверки	Система для включения
СПКР	22	ВСС, ПУ ВСУП, СЭИ, БИНС, СВС, СПКР, РВ, СППЗ, СИРП-К
ПУ ВСС	23	ВСС, ПУ ВСС
ПУ ВСУП	24	ВСС, ВСУП, СЭИ, ПУ ВСУП
СППЗ	25	СЭИ, БИНС, СВС, ИЛС, МЛС, СПКР, РВ, СППЗ
РВ	26	ВСУП, СПКР, СППЗ, СЭИ, СПС, РВ, СИРП-К
РЛС-В	27	СЭИ, БИНС, СВС, РЛС-В, СИРП-К
МНРЛС	31	СЭИ, БИНС, МНРЛС, ПУ СЭИ
СПС	32	ВСУП, СЭИ, БИНС, СО, РВ, СНС
АФС РСБН	33	АФС РСБН, РСБН, ВСС, КПРТС
БКПД	34	БКПД, СВС, ВСС, ВСУП
ПУ СЭИ	35	СЭИ, ПУ СЭИ, ВСС, СВС, МНРЛС
СИРП-К	36	РВ, ВСУП, РЛС-В, БИНС, СПКР, РСБН, ИЛС, МЛС
ПУ ВСУТ	37	СВС, СИРП-К, ВСУТ, ПУ ВСУТ

* Допускается отсутствие связи АРК с ВСС.

жж При наличии КПРТС в составе ПНК.

№ изм 1
№ изв 10363

5361

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

№ 434.	1						
№ 435.	10363						

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	5361

6. Слова-состояния систем КСПНО, формируемые самими системами:

ИС

1. Исправность блока ИС
2. Исправность линии связи ВСС₁
3. Исправность информации от ВСС₁
4. Исправность линии связи с ВСС₂
5. Исправность информации от ВСС₂
6. Исправность линии связи с СВС₁
7. Исправность информации от СВС₁
8. Исправность линии связи с СВС₂
9. Исправность информации от СВС₂

РСДН

1. Исправность блока РСДН
2. Исправность линии связи с ИС₁
3. Исправность информации от ИС₁
4. Исправность линии связи с ИС₂
5. Исправность информации от ИС₂
6. Исправность линии связи с ИС₃
7. Исправность информации от ИС₃
8. Исправность линии связи с СВС₁
9. Исправность информации от СВС₁
10. Исправность линии связи с СВС₂
11. Исправность информации от СВС₂

CCH

1. Исправность блока ССН
2. Исправность линии связи с ВСС₁
3. Исправность информации от ВСС₁
4. Исправность линии связи с ВСС₂
5. Исправность информации от ВСС₂
6. Исправность линии связи с ИС₁
7. Исправность информации от ИС₁
8. Исправность линии связи с ИС₂
9. Исправность информации от ИС₂
10. Исправность линии связи с ИС₃
11. Исправность информации от ИС₃
12. Исправность линии связи с СВС₁
13. Исправность информации от СВС₁
14. Исправность линии связи с СВС₂
15. Исправность информации от СВС₂

[illegible]

Словоб 1

5. Исправность линии связи ВСУТ – ВСУП₁
6. Исправность информации от ВСУП₁
7. Исправность линии связи ВСУТ – ВСУП₂
8. Исправность информации от ВСУП₂
9. Исправность линии связи ВСУТ – ВСУП₃
10. Исправность информации от ВСУП₃
11. Исправность линии связи ВСУТ – ИС₁
12. Исправность информации от ИС₁
13. Исправность линии связи ВСУТ – ИС₂
14. Исправность информации от ИС₂
15. Исправность линии связи ВСУТ – ИС₃
16. Исправность информации ИС₃
17. Исправность линии связи ВСУТ – СВС₁
18. Исправность информации от СВС₁
19. Исправность линии связи ВСУТ – СВС₂

Срѣбо 2

20. Исправность информации от СВС₂
21. Исправность линии связи ВСУТ - РВ₁
22. Исправность информации от РВ₁
23. Исправность блока РВ₁
24. Исправность линии связи ВСУТ - РВ₂
25. Исправность информации от РВ₂
26. Исправность блока РВ₂
27. Исправность линии связи ВСУТ - РВ₃
28. Исправность информации от РВ₃
29. Исправность блока РВ₃
30. Исправность линии связи с пультом ВСУТ
31. Исправность пульта ВСУТ
32. Исправность блока 1 ВСУТ
33. Исправность блока 2 ВСУТ

ФОРМАТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛОВ

ПНК

1. Форматы команд режима "Контроль":

- для режима предполетной проверки:

31	30	29	28	27	21	11	10	9	8	1
1	0	0	0	0 0...	0...0	0	0	Адрес	277	

- для режима проверки при замене отказавшего оборудования:

31	30	29	28	27	21	11	10	9	8	1
1	0	0	1	Код тест-проверки	0...0	0	0	Адрес	277	

- для имитации отказов КПРТС:

31	30	29	28	27	21	11	10	9	8	1
1	0	1	1	0 0...	0...0	0	0	Адрес	277	

2. Форматы информационных слов по отказам и сбоям ПНК:

- слова-состояния системы-датчика:

32	31	30	29	11	10	9	8	1
1	1	Информационная часть	0	0	Адрес	371		

- слова-состояния ЦВМ вычислительных систем:

32	31	30	29	11	10	9	8	1
1	1	Информационная часть	0	0	Адрес*			

- информация по сбоям:

32	31	30	29	11	10	9	8	1
1	1	Информационная часть	№ слова	Адрес	345			

* Под слова передачи содержания слов-состояния отводятся адреса 371₍₈₎, 155-161₍₈₎, 350-354₍₈₎.

№ изм	1
№ изв	10363

Инв № дубликата	5361
Инв. № подлинника	

Слово 6

97. Исправность линии связи СЭИ - МНРЛС
98. Исправность информации от МНРЛС
99. Исправность блока МНРЛС
100. Исправность линии связи с ИС₁
101. Исправность информации от ИС₁
102. Исправность линии связи с ИС₂
103. Исправность информации от ИС₂
104. Исправность линии связи с ИС₃
105. Исправность информации от ИС₃
106. Исправность линии связи с пультом МНРЛС
107. Исправность линии связи СЭИ - СПС
108. Исправность информации от СПС
109. Исправность блока СПС
110. Исправность линии связи с СВС₁
111. Исправность информации от СВС₁
112. Исправность линии связи с СВС₂
113. Исправность информации от СВС₂
114. Исправность линии связи с РВ₁
115. Исправность информации от РВ₁
116. Исправность линии связи с РВ₂
117. Исправность информации от РВ₂
118. Исправность линии связи с РВ₃
119. Исправность информации от РВ₃
120. Исправность линии связи с пультом 1 СЭИ
121. Исправность информации от пульта 1 СЭИ
122. Исправность пульта 1 СЭИ
123. Исправность линии связи с пультом 2 СЭИ
124. Исправность информации от пульта 2 СЭИ
125. Исправность пульта 2 СЭИ
126. Исправность БФИ СЭИ
127. Исправность пилотажного индикатора 1
128. Исправность пилотажного индикатора 2
129. Исправность индикатора 1 навигационной обстановки
130. Исправность индикатора 2 навигационной обстановки

МНРЛС

СПС

Слово 7

126. Исправность БФИ СЭИ
127. Исправность пилотажного индикатора 1
128. Исправность пилотажного индикатора 2
129. Исправность индикатора 1 навигационной обстановки
130. Исправность индикатора 2 навигационной обстановки

СЛОВО-СОСТОЯНИЕ ВСУТ

Слово 1

1. Исправность линии связи ВСУТ - ВСС₁
2. Исправность информации от ВСС₁
3. Исправность линии связи ВСУТ - ВСС₂
4. Исправность информации от ВСС₂

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5981

17. Исправность информации от ИС₁
18. Исправность линии связи СЭИ - ИС₂
19. Исправность информации от ИС₂
20. Исправность линии связи СЭИ - ИС₃
21. Исправность информации от ИС₃
22. Исправность линии связи СЭИ - СВС₁
23. Исправность информации от СВС₁
24. Исправность линии связи СЭИ - СВС₂
25. Исправность информации от СВС₂
26. Исправность линии связи СЭИ - РВ₁
27. Исправность информации от РВ₁
28. Исправность линии связи СЭИ - РВ₂
29. Исправность информации от РВ₂
30. Исправность линии связи СЭИ - РВ₃
31. Исправность информации от РВ₃
32. Исправность линии связи СЭИ - ИСП₁
33. Исправность информации от ИСП₁
34. Исправность линии связи СЭИ - ИСП₂
35. Исправность информации от ИСП₂
36. Исправность линии связи СЭИ - ИСП₃
37. Исправность информации от ИСП₃
38. Исправность линии связи СЭИ - МСП₁
39. Исправность информации от МСП₁
40. Исправность линии связи СЭИ - МСП₂
41. Исправность информации от МСП₂
42. Исправность линии связи СЭИ - МСП₃
43. Исправность информации от МСП₃
44. Исправность линии связи СЭИ - ВОР₁
45. Исправность информации от ВОР₁
46. Исправность линии связи СЭИ - ВОР₂
47. Исправность информации от ВОР₂
48. Исправность линии связи СЭИ - ДМЕ₁
49. Исправность информации от ДМЕ₁
50. Исправность линии связи СЭИ - ДМЕ₂
51. Исправность информации от ДМЕ₂
52. Резерв
53. Резерв
54. Резерв
55. Исправность линии связи СЭИ - СО₁
56. Исправность информации от СО₁
57. Исправность блока СО₁

№ изм.	1
№ изв	10363

Инв. № дубликата	5361
Инв. № подлинника	

Слово 3

- 47. Исправность датчика ¹ торм
- 48. Резерв
- 49. Исправность ДАУ₁
- 50. Исправность ДАУ₂
- 51. Резерв
- 52. Резерв
- 53. Резерв
-
- 54. Резерв
- 55. Резерв

СВС₂

Слово 4

- 56. Исправность линии связи ВСУП - РСБН₁
- 57. Исправность информации от РСБН₁
- 58. Исправность блока 1 РСБН₁
- 59. Исправность блока 2 РСБН₁
- 60. Исправность линии связи входа А с КПРТС₁
- 61. Исправность информации по входу А от КПРТС₁
- 62. Исправность линии связи входа Б с КПРТС₂
- 63. Исправность информации по входу Б от КПРТС₂
- 64. Исправность линии связи ВСУП - РСБН₂

РСБН₁

- 65. Исправность информации от РСБН₂
- 66. Исправность блока 1 РСБН₂
- 67. Исправность блока 2 РСБН₂
- 68. Исправность линии связи входа А с КПРТС₂
- 69. Исправность информации по входу А от КПРТС₂
- 70. Исправность линии связи входа Б с КПРТС₁
- 71. Исправность информации по входу Б от КПРТС₁

РСБН₂

- 72. Исправность линии связи ВСУП - РВ₁
- 73. Исправность информации от РВ₁
- 74. Исправность блока РВ₁
- 75. Исправность линии связи ВСУП - РВ₂
- 76. Исправность информации от РВ₂

РВ_{1, 2, 3}

Слово 5

- 77. Исправность блока РВ₂
- 78. Исправность линии связи ВСУП - РВ₃
- 79. Исправность информации от РВ₃
- 80. Исправность блока РВ₃
- 81. Исправность линии связи ВСУП - ИСП₁
- 82. Исправность информации от ИСП₁
- 83. Исправность линии связи ВСУП - ИСП₂
- 84. Исправность информации от ИСП₂
- 85. Исправность линии связи ВСУП - ИСП₃
- 86. Исправность информации от ИСП₃

ИСП_{1, 2, 3}

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника	5861	№ изм	1	10363	№ изв
------------------	-------------------	------	-------	---	-------	-------

Слово 1	9. Исправность информации от СВС ₁	ИС ₁
	10. Исправность линии связи с СВС ₂	
	11. Исправность информации от СВС ₂	
	-----	ИС ₂
	12. Исправность линии связи ВСУП - ИС ₂	
	13. Исправность информации от ИС ₂	
	14. Исправность блока ИС ₂	
	15. Исправность линии связи ВСС ₁	
	16. Исправность информации от ВСС ₁	
	17. Исправность линии связи с ВСС ₂	
	18. Исправность информации от ВСС ₂	
Слово 2	19. Исправность линии связи с СВС ₁	ИС ₃
	20. Исправность информации от СВС ₁	
	21. Исправность линии связи с СВС ₂	
	22. Исправность информации от СВС ₂	
	-----	ИС ₃
	23. Исправность линии связи ВСУП - ИС ₃	
	24. Исправность информации от ИС ₃	
	25. Исправность блока ИС ₃	
	26. Исправность линии связи ВСС ₁	
	27. Исправность информации от ВСС ₁	
	28. Исправность линии связи с ВСС ₂	
	29. Исправность информации от ВСС ₂	
	30. Исправность линии связи с СВС ₁	
	31. Исправность информации от СВС ₁	
	32. Исправность линии связи с СВС ₂	
	33. Исправность информации от СВС ₂	
Слово 3	-----	СВС ₁
	34. Исправность линии связи ВСУП - СВС ₁	
	35. Исправность информации от СВС ₁	
	36. Исправность блока СВС ₁	СВС ₂
	37. Исправность датчика Т _{гор}	
	38. Резерв	
	39. Исправность ДАУ ₁	СВС ₂
	40. Исправность ДАУ ₂	
	41. Резерв	
	42. Резерв	СВС ₂
	43. Резерв	

	44. Исправность линии связи ВСУП - СВС ₂	
	45. Исправность информации от СВС ₂	
	46. Исправность блока СВС ₂	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5361

Слово 11

- | | |
|--|--------|
| 172. Исправность информации от ИС ₂ | } РСДН |
| 173. Исправность линии связи с ИС ₃ | |
| 174. Исправность информации от ИС ₃ | |
| 175. Исправность линии связи с СВС ₁ | |
| 176. Исправность информации от СВС ₁ | |
| 177. Исправность линии связи с СВС ₂ | |
| 178. Исправность информации от СВС ₂ | |
| 179. Исправность линии связи ВСС - ХАЭ | |
| 180. Исправность блока ХАЭ | |
| 181. Исправность линии связи с СЭИ ₁ | |
| 182. Исправность информации от СЭИ ₁ | |
| 183. Исправность линии связи с СЭИ ₂ | |
| 184. Исправность информации от СЭИ ₂ | |
| 185. Исправность линии связи с СЭИ ₃ | |
| 186. Исправность информации от СЭИ ₃ | |
| 187. Исправность линии связи с ВСУП ₁ | |
| 188. Исправность информации от ВСУП ₁ | |
| 189. Исправность линии связи с ВСУП ₂ | |
| 190. Исправность информации от ВСУП ₂ | |
| 191. Исправность линии связи с ВСУП ₃ | |
| 192. Исправность информации от ВСУП ₃ | |
| 193. Исправность линии связи с ВСУТ | |
| 194. Исправность информации от ВСУТ | |
| 195. Исправность линии связи с ВСС ₂ | |
| 196. Исправность информации от ВСС ₂ | |
| 197. Исправность линии связи с пультом ПУ ₁ ВСС | |
| 198. Исправность пульта ПУ ₁ ВСС | |
| 199. Исправность линии связи с пультом ПУ ₂ ВСС | |
| 200. Исправность блока ВСС | |

СЛОВО-СОСТОЯНИЕ ВСУП

Слово 1

1. Исправность линии связи ВСУП - ИС₁
2. Исправность информации от ИС₁
3. Исправность блока ИС₁
4. Исправность линии связи ВСС₁
5. Исправность информации от ВСС₁
6. Исправность линии связи с ВСС₂
7. Исправность информации от ВСС₂
8. Исправность линии связи с СВС₁

ИНВ. № дубликата	
ИНВ. № подлинника	5361

№ изм.	1	№ изв.	10363
--------	---	--------	-------

Инв. № дубликата	5361
Инв. № подлинника	

Слово 5	93. Резерв		
	94. Резерв		
	95. Резерв		
Слово 6	96. Исправность линии связи ВСС - МСП ₁	МСП ₁	
	97. Исправность информации от МСП ₁		
	98. Исправность блока МСП ₁		
	99. Исправность линии связи входа А с КПРТС ₁		
	100. Исправность информации по входу А от КПРТС ₁		
	101. Исправность линии связи входа Б с КПРТС ₂		
	102. Исправность информации по входу Б от КПРТС ₂		

	103. Исправность линии связи ВСС - МСП ₂	МСП ₂	
	104. Исправность информации от МСП ₂		
	105. Исправность блока МСП ₂		
	106. Исправность линии связи входа А с КПРТС ₂		
	107. Исправность информации по входу А от КПРТС ₂		
	108. Исправность линии связи входа Б с КПРТС ₁		
	109. Исправность информации по входу Б от КПРТС ₁		

110. Исправность линии связи ВСС - МСП ₃	МСП ₃		
111. Исправность информации от МСП ₃			
112. Исправность блока МСП ₃			
113. Исправность линии связи входа А с КПРТС ₁			
114. Исправность информации по входу А от КПРТС ₁			
115. Исправность линии связи входа Б с КПРТС ₂			
116. Исправность информации по входу Б от КПРТС ₂			

Слово 7	117. Исправность линии связи ВСС - ВОР ₁	ВОР ₁	
	118. Исправность информации от ВОР ₁		
	119. Исправность блока ВОР ₁		
	120. Исправность линии связи входа А с КПРТС ₁		
	121. Исправность информации по входу А от КПРТС ₁		
	122. Исправность линии связи входа Б с КПРТС ₂		
	123. Исправность информации по входу Б от КПРТС ₂		

	124. Исправность линии связи ВСС - ВОР ₂	ВОР ₂	
	125. Исправность информации от ВОР ₂		
	126. Исправность блока ВОР ₂		
	127. Исправность линии связи входа А с КПРТС ₂		
	128. Исправность информации по входу А от КПРТС ₂		
	129. Исправность линии связи входа Б с КПРТС ₁		
130. Исправность информации по входу Б от КПРТС ₁			

№ изм	1	10363
№ изв		

Имя, № дубликата	5861
Имя, № подлинника	

Слово 3	54. Резерв	} СВС ₂
	55. Резерв	
	56. Исправность линии связи ВСС - РСБН ₁	} РСБН ₁
	57. Исправность информации от РСБН ₁	
	58. Исправность блока 1 РСБН ₁	
Слово 4	59. Исправность блока 2 РСБН ₁	
	60. Исправность линии связи входа А с КИРТС ₁	
	61. Исправность информации по входу А от КИРТС ₁	
	62. Исправность линии связи входа Б с КИРТС ₂	
	63. Исправность информации по входу Б от КИРТС ₂	
	64. Исправность линии связи ВСС - РСБН ₂	
	65. Исправность информации от РСБН ₂	
	66. Исправность блока 1 РСБН ₂	
	67. Исправность блока 2 РСБН ₂	
	68. Исправность линии связи входа А с КИРТС ₂	} РСБН ₂
	69. Исправность информации по входу А от КИРТС ₂	
	70. Исправность линии связи входа Б с КИРТС ₁	
	71. Исправность информации по входу Б от КИРТС ₁	
	72. Исправность линии связи ВСС - ИСП ₁	
	73. Исправность информации от ИСП ₁	
	74. Исправность блока ИСП ₁	
	75. Исправность линии связи входа А с КИРТС ₁	} ИСП ₁
	76. Исправность информации по входу А от КИРТС ₁	
Слово 5	77. Исправность линии связи входа Б с КИРТС ₂	
	78. Исправность информации по входу Б от КИРТС ₂	} ИСП ₂
	79. Исправность линии связи ВСС - ИСП ₂	
	80. Исправность информации от ИСП ₂	
	81. Исправность блока ИСП ₂	
	82. Исправность линии связи входа А с КИРТС ₂	
	83. Исправность информации по входу А от КИРТС ₂	
	84. Исправность линии связи входа Б с КИРТС ₁	
	85. Исправность информации по входу Б от КИРТС ₁	
	86. Исправность линии связи ВСС - ИСП ₃	} ИСП ₃
	87. Исправность информации от ИСП ₃	
	88. Исправность блока ИСП ₃	
	89. Исправность линии связи входа А с КИРТС ₁	
	90. Исправность информации по входу А от КИРТС ₁	
	91. Исправность линии связи входа Б с КИРТС ₂	
	92. Исправность информации по входу Б от КИРТС ₂	

КПРТС₂

1. Исправность линии связи с ВСС₁
2. Исправность информации от ВСС₁
3. Исправность линии связи с ВСС₂
4. Исправность информации от ВСС₂
5. Исправность линии связи с КПРТС₁
6. Исправность блока КПРТС₁
7. Исправность блока КПРТС₂

СЛОВА-СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КСПНО, ФОРМИРУЕМЫЕ ЦВМ ВСС ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ СИСТЕМ

ВОР₁

1. Исправность блока ВОР₁
2. Исправность линии связи входа А с КПРТС₁
3. Исправность информации по входу А от КПРТС₁
4. Исправность линии связи входа Б с КПРТС₂
5. Исправность информации по входу Б от КПРТС₂

ВОР₂

1. Исправность блока ВОР₂
2. Исправность линии связи входа А с КПРТС₂
3. Исправность информации по входу А от КПРТС₂
4. Исправность линии связи входа Б с КПРТС₁
5. Исправность информации по входу Б от КПРТС₁

ИСП₁

1. Исправность блока ИСП₁
2. Исправность линии связи входа А с КПРТС₁
3. Исправность информации по входу А от КПРТС₁
4. Исправность линии связи входа Б с КПРТС₂
5. Исправность информации по входу Б от КПРТС₂

ИСП₂

1. Исправность блока ИСП₂
2. Исправность линии связи входа А с КПРТС₂
3. Исправность информации по входу А от КПРТС₂
4. Исправность линии связи входа Б с КПРТС₁
5. Исправность информации по входу Б от КПРТС₁

МСП₁

1. Исправность блока МСП₁
2. Исправность линии связи входа А с КПРТС₁
3. Исправность информации по входу А от КПРТС₁

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	5361	
		10363	
№ изм.	№ изв.	1	

АЛГОРИТМ
ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВ-СОСТОЯНИЯ

1. СЛОВО-СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ-ДАТЧИКОВ

1.1. Слово-состояние систем датчиков располагается в разрядах информационного слова с 11 по 29 с адресом 371, должно иметь следующий порядок формирования:

- первые разряды, начиная с младшего, т.е. с $i1$ и далее, отводятся под кодирование исправности блоков ($ИБ_1, ИБ_2, \dots ИБ_i$);
- следующие разряды отводятся под кодирование исправности входных связей системы по два разряда на каждый вход.

Первый бит "исправность линии связи" (ИЛС) кодируется "1" при физическом прекращении поступления информации, второй бит "исправность информации от системы" (ИИС) кодируется "1" в случае отличия входной информации по этому каналу от информации по другим идентичным каналам на величину допуска или в случае получения от системы слова с информацией об ее отказе.

2. СЛОВО-СОСТОЯНИЕ ГРУППЫ СОПРЯГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМОЕ ЦВМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И СЭИ

2.1. Слово—состояние сопрягаемого оборудования располагаемое в информационной части нескольких слов с форматом, указанным в рекомендуемом приложении 3, включает в себя последовательно располагаемое друг за другом поля—состояния сопрягаемых систем—датчиков.

2.2. Нумерация разрядов в словах-состоянии и полях-состояния принята справа налево, т.е. младшие разряды информационного слова-состояния являются первыми, а 29-й разряд - старшим и т.д. Также разряды следующего по порядку информационного слова являются старшими относительно разрядов информационной части предыдущего слова-состояния.

2.3. Поле-состояния систем-датчиков, включаемое в слова-состояния ЦВМ, должно включать:

- первый разряд - бит "исправности линии связи ЦВМ с системой-датчиком";
- второй разряд - бит "исправности информации от системы-датчика";
- третий и далее разряды - слово-состояние, формируемое и передаваемое системой-датчиком в соответствующую ЦВМ.

2.4. Поле-состояния систем-датчиков, сопрягаемых с ЦВМ, но не отмеченных для включения в слово-состояние ЦВМ, должно содержать 2 бита: бит ИЛС и бит ИИС; при этом информация матрицы-состояния об отказе системы также отражается в бите ИИС.

TOM:

- первого, отведенного под кодирование исправности линии связи ЦВМ с пуль-
- второго, отведенного под кодирование информации от пульта;
- третьего, отведенного под кодирование исправности самого пульта (ИП)

по информации матрицы-состояния.

2.6. Поле-состояния одиночной системы состоит из двух бит: бита исправности линии связи и бита исправности блока, которые формируются в ЦВМ-приемнике по значению кода матрицы-состояния слова.

2.7. Поля-состояния других ЦВМ ВС, СЭИ и СПКР, имеющих связь с данной ЦВМ, состоят из двух бит: бита ИЛС и бита ИИС, формируемых по значению матрицы состояния или из сравнительного анализа информации от однородных ЦВМ.

2.8. Собственное поле-состояния ЦВМ должно иметь количество разрядов по числу блоков и содержать информацию об их исправности.

2.9. Для трижды резервированных входных каналов при обнаружении сравнением отказавшего канала ПВМ значение ИИС последнего должно быть равно "1". При обнаружении расхождения информации в дважды резервированных каналах ПВМ должно формировать значение ИИС, равное "1", для обеих систем.

[illegible]