

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 67. Электромонтажные работы

Таблица ФЕРр 67-1 Демонтаж электропроводки

Измеритель: 100 м

Демонтаж:

67-1-1 01.7.07.07	скрытой электропроводки Строительный мусор, т	19,81	19,81			0,004	2,54
67-1-2 01.7.07.07	шнура на роликах Строительный мусор, т	21,61	21,61			0,007	2,77
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:							
67-1-3 01.7.07.07	16 мм ² Строительный мусор, т	106,94	106,94			0,017	13,71
67-1-4 01.7.07.07	70 мм ² Строительный мусор, т	122,62	122,62			0,07	15,72
67-1-5 01.7.07.07	150 мм ² Строительный мусор, т	140,87	140,87			0,16	18,06

Таблица ФЕРр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб

Измеритель: 100 м труб (расценки с 67-2-1 по 67-2-4); 100 м (расценки с 67-2-5 по 67-2-12)

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:

67-2-1	до 6 мм ²	18,38	18,38				2,25
67-2-2	до 16 мм ²	24,10	24,10				2,95
67-2-3	до 35 мм ²	32,83	32,52	0,31	0,14		3,98
67-2-4	до 70 мм ²	48,34	47,71	0,63	0,27		5,84
Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-5	до 25 мм	144,89	137,58	3,97	0,95	3,34	16,84
67-2-6	до 40 мм	249,30	240,12	5,84	1,76	3,34	29,39
67-2-7	до 80 мм	312,72	300,41	8,97	3,11	3,34	36,77

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:							
67-2-8	до 25 мм	256,00	248,69	3,97	0,95	3,34	30,44
67-2-9	до 40 мм	420,87	411,69	5,84	1,76	3,34	50,39
67-2-10	до 80 мм	544,34	532,03	8,97	3,11	3,34	65,12
Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром:							
67-2-11	до 25 мм	32,52	32,52				3,98
67-2-12	до 50 мм	47,71	47,71				5,84
Таблица ФЕРр 67-3 Демонтаж кабеля							
Измеритель: 100 м							
67-3-1	Демонтаж кабеля	75,50	75,19	0,31	0,14		9,64
Таблица ФЕРр 67-4 Демонтаж приборов							
Измеритель: 100 шт							
Демонтаж:							
67-4-1	выключателей, розеток	45,55	45,55				5,84
67-4-2	патронов, подвесов	29,17	29,17				3,74
67-4-3	светильников с лампами накаливания	50,24	49,30	0,94	0,41		6,32
67-4-4	бра, плафонов	85,26	84,32	0,94	0,41		10,81
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп	145,98	143,48	2,50	1,08		17,89
67-4-6	электросчетчиков	221,58	219,39	2,19	0,95		25,72
Таблица ФЕРр 67-5 Смена ламп							
Измеритель: 100 шт							
Смена ламп:							
67-5-1 20.3.02.13	накаливания Лампы накаливания, шт.	60,56	60,56			100	7,10
67-5-2 20.3.02.07	люминесцентных Лампы люминесцентные, шт.	118,57	118,57			100	13,90
Таблица ФЕРр 67-6 Смена магнитных пускателей							
Измеритель: 100 шт							
67-6-1	Смена магнитных пускателей	2 786,91	2 786,91				289,70
Таблица ФЕРр 67-7 Смена пакетных выключателей							
Измеритель: 100 шт							
67-7-1	Смена пакетных выключателей	780,93	780,93				86,10
Таблица ФЕРр 67-8 Смена светильников							
Измеритель: 100 шт							
Смена светильников:							
67-8-1 20.3.03.03	с лампами накаливания Светильники с лампами накаливания, шт.	858,08	857,14	0,94	0,41	100	89,10
67-8-2 20.3.03.04	с люминесцентными лампами Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, шт.	1 573,45	1 570,95	2,50	1,08	100	163,30
Таблица ФЕРр 67-9 Смена выключателей и розеток							
Измеритель: 100 шт							
Смена:							
67-9-1	выключателей	218,59	218,59				24,10
67-9-2 20.4.03.07	розеток Розетка штепсельная, шт.	218,59	218,59			100	24,10
Таблица ФЕРр 67-10 Смена электросчетчиков							
Измеритель: 100 шт							
67-10-1	Смена электросчетчиков	842,02	839,83	2,19	0,95		87,30
Таблица ФЕРр 67-11 Смена патронов							
Измеритель: 100 шт							
67-11-1	Смена патронов	833,88	308,88			525,00	39,60
Таблица ФЕРр 67-12 Ремонт магнитных пускателей							
Измеритель: 100 шт							
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	876,38	876,38				91,10

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов							
Измеритель: 100 шт							
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1 161,13	1 161,13				120,70
Таблица ФЕРр 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов							
Измеритель: 100 шт							
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	4 647,42	4 647,42				483,10
Таблица ФЕРр 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа							
Измеритель: 100 шт							
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	5 354,49	5 354,49				556,60