

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
58289—  
2018

---

Оценка соответствия  
**ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2018

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНВИТ», Закрытым акционерным обществом «Научно-испытательный центр «САМТЭС» и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2018 г. № 1038-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2018

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Общие положения .....	3
5 Участники работ по сертификации электрической энергии и их функции .....	4
6 Порядок проведения сертификации .....	5
7 Инспекционный контроль сертифицированной продукции .....	8
8 Прекращение действия сертификата соответствия .....	10
Приложение А (рекомендуемое) Форма заявки на проведение сертификации .....	11
Приложение Б (рекомендуемое) Формы решений по заявке на проведение сертификации .....	13
Приложение В (рекомендуемое) Форма акта отбора образцов .....	15
Приложение Г (рекомендуемое) Форма акта анализа состояния производства .....	17
Приложение Д (рекомендуемое) Форма решения о выдаче сертификата соответствия .....	18
Приложение Е (рекомендуемое) Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия .....	20
Приложение Ж (рекомендуемое) Рекомендации по заполнению сертификата соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации .....	21
Приложение И (рекомендуемое) Форма акта по результатам инспекционного контроля .....	22
Библиография .....	23

## Введение

Настоящий стандарт входит в Систему национальных стандартов в области оценки соответствия, основные положения и структура которых определены в ГОСТ 31893—2012 «Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия».

Система стандартов в области оценки соответствия аналогична по целям и принципам международной системе стандартов ИСО/МЭК серии 17000.

Под оценкой соответствия в международном стандарте ИСО/МЭК 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» (ГОСТ ISO/IEC 17000—2012) понимается доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Настоящий стандарт разработан для разъяснения процедур сертификации электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц на основе [1].

## Оценка соответствия

## ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Conformity assessment. Rules for certification of electric power

Дата введения — 2019—02—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает содержание процедур и порядок проведения работ по сертификации электрической энергии, предусмотренной [1].

Стандарт предназначен для применения заявителями [сетевыми организациями, передающими электрическую энергию потребителям в точках поставки (далее — сетевые организации)], органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), специалистами органов государственного контроля (надзора) за сертифицированной продукцией, другими заинтересованными лицами.

Стандарт может применяться как при обязательной сертификации электрической энергии, так и при добровольной (по показателям качества, не предусмотренным при обязательной сертификации).

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии

ГОСТ 31815—2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации

ГОСТ 32144—2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 33073—2014 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ Р ИСО 9000—2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р 53603 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации

ГОСТ Р 54293 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, не которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 электрическая сеть общего назначения:** Совокупность электроустановок и электрических устройств, предназначенных для электроснабжения бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и транспортных объектов (приемников электрической энергии).

**3.2 заявитель:** Юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое обращается за получением сертификата соответствия и получает сертификат соответствия. Заявителем является сетевая организация.

**3.3 потребитель:** Юридическое или физическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

**3.4 сертификат соответствия:** Документ, удостоверяющий соответствие поставляемой электрической энергии установленным требованиям к качеству.

**3.5 сертификация:** Деятельность органа по сертификации по подтверждению соответствия электрической энергии установленным требованиям к качеству.

**3.6 схема сертификации:** Перечень действий участников сертификации, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия электрической энергии установленным требованиям к качеству.

**3.7 доказательственные материалы:** Документы, прямо или косвенно, частично или полностью свидетельствующие о соответствии электрической энергии требованиям к качеству, установленным национальными стандартами Российской Федерации и межгосударственными стандартами, введенными в качестве национальных стандартов.

**3.8 анализ состояния производства:** Элемент схемы оценки (подтверждения) соответствия, представляющий собой процедуру, проводимую органом по сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий и возможностей для обеспечения постоянного соответствия передаваемой электрической энергии требованиям, подтверждаемым (подтвержденным) при сертификации.

3.9

**инспекционный контроль:** Систематическая контрольная оценка соответствия, осуществляемая аккредитованным органом по сертификации с целью установления, что продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации, для поддержания правомерности выдачи сертификата соответствия.

[ГОСТ 31815—2012, статья 2.11]

**3.10 орган по сертификации:** Юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке, выполняющее работы по сертификации.

**3.11 испытательная лаборатория (центр):** Аккредитованное в установленном порядке юридическое лицо, осуществляющее испытания путем выполнения технических операций, заключающихся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой.

3.12

**руководство по качеству:** Спецификация на систему менеджмента качества организации.

[ГОСТ Р ИСО 9000—2015, статья 3.8.8]

**3.13 сетевая организация:** Организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и не входящих в единую национальную электрическую сеть.

**3.14 точка поставки:** Место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления

в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей — в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).

3.15 **изготовитель:** Юридическое лицо (сетевая организация), передающее электрическую энергию потребителям в точках поставки.

3.16

**пункт контроля/мониторинга КЭ:** Пункт электрической сети, в котором выполняют измерения ПКЭ при контроле/мониторинге КЭ.

[ГОСТ 33073—2014, статья 3.7]

Примечание — КЭ — качество электрической энергии, ПКЭ — показатель КЭ.

## 4 Общие положения

4.1 Объектом обязательной сертификации является электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, включенная в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный [1] (далее — Единый перечень), и поставляемая потребителям на территории Российской Федерации.

4.2 Обязательная сертификация электрической энергии проводится на соответствие ГОСТ 32144—2013 (пункты 4.2.1, 4.2.2), на который приведена ссылка в Информации о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования (далее — Информация), опубликованной на основании [1].

При введении в действие нового национального (межгосударственного) стандарта взамен документа, приведенного в Информации, сертификация осуществляется на соответствие требованиям действующего стандарта.

4.3 Сертификацию электрической энергии проводят органы по сертификации на основании полученной заявки.

### 4.4 Схемы сертификации электрической энергии

4.4.1 Сертификация электрической энергии проводится по схемам 3с, 4с по ГОСТ Р 53603 с учетом особенностей, присущих данному виду продукции.

4.4.2 Схема 3с предусматривает проведение испытаний электрической энергии и последующий инспекционный контроль сертифицированной продукции путем проведения испытаний электрической энергии в электрических сетях, где проводилась сертификация. Схема сертификации 3с применяется, как правило, для небольших сетевых организаций, распределительная сеть которых состоит из одной или нескольких трансформаторных подстанций (не более десяти), питающих сеть напряжением 220/380 В, или распределительная сеть представляет собой сеть напряжением 220/380 В, присоединенную к одной или нескольким трансформаторным подстанциям, принадлежащим другой сетевой организации. Кроме этого, при повторной сертификации электрической энергии орган по сертификации, с учетом положительных результатов предыдущей сертификации, может выбрать менее жесткую схему сертификации 3с.

4.4.3 Схема 4с предусматривает проведение испытаний электрической энергии по требованиям к качеству, анализ состояния производства и последующий инспекционный контроль сертифицированной продукции, при котором проводятся испытания электрической энергии и анализ состояния производства. Данная схема применяется при первичной сертификации, когда орган по сертификации не располагает данными о системе управления качеством электрической энергии в сетевой организации и о надежности поддержания качества электрической энергии в течение длительного времени.

4.4.4 Выбор схемы сертификации осуществляет орган по сертификации, руководствуясь степенью достаточности информации о возможности заявителя обеспечить стабильность характеристик электрической энергии, подтвержденных испытаниями, сведениями об управлении качеством электрической энергии, сроками проведения испытаний в целях подготовки к сертификации электрической энергии.

4.5 Копии сертификата соответствия при необходимости изготавливаются заявителем, получившим сертификат соответствия на белой бумаге формата А4 (210×297 мм), заверяются его подписью и печатью.

4.6 Сертификат соответствия или его копия предъявляются заявителем органам государственного контроля (надзора), а также заинтересованным лицам в соответствии с пунктом 2 статьи 28 [2].

4.7 Оплата работ по сертификации осуществляется на основании договора органа по сертификации с заявителем.



## 5 Участники работ по сертификации электрической энергии и их функции

5.1 Участниками работ по сертификации электрической энергии в выбранных электрических распределительных сетях заявителя являются: а) заявитель; б) аккредитованный орган по сертификации; в) аккредитованная испытательная лаборатория (центр).

5.2 Заявитель при сертификации электрической энергии выполняет следующие функции:

- выбирает аккредитованный в установленном порядке орган по сертификации из числа имеющих в области аккредитации электрическую энергию;
- заключает договор с органом по сертификации на проведение работ (услуг) по сертификации;
- представляет в орган по сертификации заявку на проведение сертификации продукции;
- представляет в орган по сертификации материалы, предусмотренные настоящим стандартом;
- при проведении сертификации по схеме 4с обеспечивает необходимые условия для ознакомления и проведения анализа состояния производства органом по сертификации, а также для последующего проведения инспекционного контроля на предприятии-заявителе, представляет всю необходимую техническую, распорядительную и методическую документацию;
- предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс передачи электрической энергии был стабильным и обеспечивал соответствие продукции установленным требованиям;
- применяет сертификат соответствия (копии сертификата соответствия) при обеспечении поставки электрической энергии потребителю.

5.3 Орган по сертификации выполняет следующие функции:

- принимает решение по заявке на сертификацию (в том числе выбирает схему сертификации);
- проводит экспертизу организационно-методических и технических документов, представленных заявителем;
- проводит идентификацию электрических сетей и пунктов контроля качества электрической энергии в них для проведения испытаний;
- организует проведение испытаний в выбранных пунктах контроля качества электрической энергии;
- проводит анализ состояния производства у заявителя (для схемы 4с);
- анализирует результаты испытаний, результаты анализа состояния производства и принимает решение о выдаче (или отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- оформляет сертификат соответствия или решение об отказе в выдаче сертификата соответствия;
- представляет информацию о выданных сертификатах соответствия в реестр выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, в соответствии с [3];
- осуществляет инспекционный контроль сертифицированной продукции с периодичностью не реже одного раза в год;
- ведет учет выданных сертификатов;
- хранит копию выданного сертификата соответствия и комплект доказательственных материалов, на основании которых было принято решение о соответствии, в течение не менее трех лет после окончания действия сертификата соответствия.

Сроки выполнения работ по сертификации устанавливаются в договоре органа по сертификации с заявителем.

Сроки оформления результатов работ по сертификации устанавливаются в Руководстве по качеству органа по сертификации.

5.4 Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) выполняет следующие функции:

- проводит испытания электрической энергии на основании договора с органом по сертификации в согласованных с ним контрольных пунктах; пункты контроля и сроки проведения испытаний в обязательном порядке должны быть согласованы с предприятием, осуществляющим обслуживание (эксплуатацию) данной электроустановки;
- оформляет протокол испытаний и представляет его в орган по сертификации и заявителю.

Сроки работ по проведению исследований (испытаний) и измерений устанавливаются в договоре органа по сертификации с аккредитованной испытательной лабораторией (центром) с обязательным согласованием перечня пунктов контроля и сроков проведения измерений ПКЭ с заявителем.



## 6 Порядок проведения сертификации

6.1 Сертификация электрической энергии включает следующие основные этапы:

- подача заявки на сертификацию;
- рассмотрение и принятие органом по сертификации решения по заявке;
- экспертизу организационно-методических и технических документов, представленных заявителем;
- идентификацию электрических сетей и пунктов контроля качества электрической энергии в них для проведения испытаний;
- проведение сертификационных испытаний в отобранных пунктах контроля качества электрической энергии;
- анализ состояния производства у заявителя (для схемы 4с);
- анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (или отказе в выдаче) сертификата соответствия;
- оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия при положительных результатах;
- осуществление инспекционного контроля сертифицированной продукции в соответствии с применяемой схемой сертификации;
- согласование с органом по сертификации плана корректирующих мероприятий при нарушении соответствия продукции установленным требованиям;
- информирование заявителя о результатах сертификации.

6.2 Заявитель заключает договор с органом по сертификации электрической энергии и направляет заявку на проведение сертификации.

Заявка на проведение сертификации содержит:

- сведения об организации-заявителе, в том числе наименование и местонахождение (юридический и фактический адрес) заявителя, банковские реквизиты;
- сведения об организации-изготовителе, в том числе наименование и местонахождение (юридический и фактический адрес) изготовителя, банковские реквизиты;
- перечень распределительных электрических сетей с центрами питания для проведения сертификации электрической энергии;
- обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации.

Форма заявки приведена в приложении А.

6.3 Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее двух недель после получения заявки направляет заявителю решение по заявке.

Решение по заявке на проведение обязательной сертификации электрической энергии содержит все основные условия сертификации, установленные в настоящих правилах, в том числе следующую информацию:

- схема сертификации;
- нормативные документы, на соответствие требованиям которых будет проводиться сертификация;
- испытательные лаборатории для проведения испытаний электрической энергии;
- условия проведения анализа состояния производства у заявителя;
- перечень организационно-методических и технических документов, которые заявитель должен представить на экспертизу в орган по сертификации.

Формы решения по заявке приведены в приложении Б.

**Примечание 1** — К организационно-методическим и техническим документам, представляемым заявителем на экспертизу в орган по сертификации, относятся:

- организационно-методические документы заявителя по управлению системой обеспечения качества поставляемой потребителям электрической энергии, в том числе стандарты предприятия (или инструкции) по управлению качеством электрической энергии, распространяющиеся на процессы, влияющие на качество электрической энергии, в том числе на присоединение потребителей, рассмотрение жалоб потребителей, мониторинг качества электрической энергии, регулирование напряжения, заключение договоров на поставку и услуги по передаче электрической энергии и др.;
- организационная структура сетевой организации;
- схемы распределительных электрических сетей, центров питания, заявляемых на сертификацию электрической энергии, с указанием их параметров на момент подачи заявки;
- расчеты режимов напряжения во всех распределительных электрических сетях, заявленных на сертификацию, с выбором пунктов мониторинга для проведения испытаний при подготовке к сертификации электрической энергии;
- протоколы мониторинга качества электрической энергии в точках ее поставки, выполненного заявителем или ИЛ КЭ, аккредитованной Росаккредитацией.

Примечание 2 — Из-за частого изменения схем электрических сетей и нагрузок в процессе эксплуатации расчеты режимов напряжения должны периодически обновляться. Заявитель предоставляет в орган по сертификации актуальные на момент подачи заявки схемы электрических сетей и расчеты режимов напряжения в них.

6.4 Число распределительных электрических сетей, отбираемых органом по сертификации на испытания, при условии, что одна распределительная электрическая сеть относится к одному центру питания, как правило, должно составлять не более 5 % общего числа сетей (центров питания), указанных в заявке на сертификацию электрической энергии. При этом число сетей, отбираемых органом по сертификации на испытания, округляется до ближайшего большего целого числа и должно составлять не менее:

- одной — при числе сетей, заявленных на сертификацию, до десяти;
- двух — при числе сетей, заявленных на сертификацию, от одиннадцати до пятидесяти;
- трех — при числе сетей, заявленных на сертификацию, более пятидесяти.

Отбор распределительных электрических сетей для испытаний электрической энергии в целях сертификации и выбор пунктов контроля в этих сетях осуществляет орган по сертификации и оформляет акт, который утверждает руководитель органа по сертификации электрической энергии.

При выборе пунктов контроля качества электрической энергии в отобранных сетях используются рекомендации, изложенные в ГОСТ 33073.

6.5 При экспертизе организационно-методических документов заявителя, подтверждающих его способность обеспечить качество электрической энергии, проверяется их соответствие правовым актам и нормативным документам, действующим в Российской Федерации, организационной структуре заявителя, а также выполнение требований к оформлению документов организации, срокам действия и актуализации. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, утверждаемое руководителем органа по сертификации.

6.6 При анализе схем распределительных электрических сетей и их параметров проверяется соответствие требованиям нормативных документов и возможность поддержания показателей качества электроэнергии у потребителей соответствующими установленным требованиям.

При экспертизе расчетов режимов напряжения в распределительных электрических сетях проверяется правильность выбора пунктов мониторинга и определения допускаемых значений показателей качества электрической энергии в пунктах мониторинга с учетом влияния потерь напряжения в электрической сети в соответствии с требованиями методик испытаний. При использовании специализированного программного обеспечения расчета режимов напряжений проверяется наличие сертификата соответствия программы методикам испытаний электрической энергии. По результатам экспертизы расчетов режимов напряжения и анализа схем электрических сетей составляется экспертное заключение, утверждаемое руководителем органа по сертификации.

6.7 При анализе протоколов мониторинга качества электрической энергии, проведенного заявителем или аккредитованной испытательной лабораторией (ИЛ КЭ), проверяется соответствие протоколов и проведенных испытаний действующим методикам испытаний, правильность оформления протоколов и сделанных выводов о соответствии качества электрической энергии установленным требованиям, наличие действующих свидетельств о поверке средств измерения и др. Допускается формировать протоколы мониторинга с использованием системы непрерывного мониторинга параметров качества электрической энергии, если такая система внесена установленным порядком в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений как средство измерений и имеет действующее свидетельство о поверке. По результатам анализа протоколов мониторинга составляется экспертное заключение, утверждаемое руководителем органа по сертификации.

6.8 Испытания электрической энергии в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр) в выбранных пунктах контроля распределительных электрических сетей в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30, ГОСТ 32144, ГОСТ 33073.

Орган по сертификации направляет в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) акт выбора пунктов контроля, форма которого приведена в приложении В к настоящему стандарту.

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории;
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;
- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- данные о заказчике испытаний, которым является орган по сертификации (наименование и адрес);
  - цель испытаний (сертификация продукции, инспекционный контроль);
  - обозначение нормативного документа, на соответствие требованиям которого проведены испытания с указанием конкретных пунктов;
  - идентификационные данные пункта контроля, в том числе наименование сетевой организации (заявителя), место в схеме сети, адрес, данные центра питания;
  - даты проведения испытаний;
  - ссылку на методику испытаний;
  - данные об используемых средствах измерения;
  - данные о климатических условиях проведения испытаний (температура, влажность, давление);
  - значения показателей с допуском по нормативным документам;
  - фактические измеренные значения показателей с указанием неопределенности измерений;
  - дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики, результаты расчета);
  - заключение о соответствии (или несоответствии) показателей качества электрической энергии в пунктах контроля требованиям стандартов или других нормативных документов;
  - подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний;
  - печать организации;
  - заявление, указывающее на то, что протокол испытаний распространяется только на указанные в протоколе пункты контроля с измерениями за установленный период времени;
  - заявление о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения протокола без разрешения испытательной лаборатории.
- Форма протокола испытаний устанавливается в руководстве по качеству испытательной лаборатории.

В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию технологических процессов.

Оформленный протокол испытаний, утвержденный руководителем испытательной лаборатории (центра) передается в двух экземплярах в орган по сертификации на экспертизу, включающую проверку выполнения правил проведения испытаний с соблюдением необходимых требований и оценку соответствия показателей качества установленным требованиям. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, утверждаемое руководителем органа по сертификации. Один экземпляр протокола передается заявителю.

6.9 Анализ состояния производства осуществляет орган по сертификации с целью установления наличия у заявителя необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия поставляемой/передаваемой электрической энергии установленным требованиям. Анализ состояния производства позволяет получить дополнительную информацию к результатам испытаний и распространить разовую оценку соответствия продукции на время в пределах действия сертификата соответствия. Порядок проведения анализа состояния производства устанавливается органом по сертификации в Руководстве по качеству на основе положений ГОСТ Р 54293 с учетом особенностей сертифицируемой продукции.

6.9.1 Для проведения работ по анализу состояния производства орган по сертификации назначает эксперта.

6.9.2 Информация, полученная в ходе проверки, является конфиденциальной.

6.9.3 Анализ состояния производства проводится по программе, согласованной с руководством заявителя и утвержденной руководителем органа по сертификации.

6.9.4 По результатам анализа состояния производства составляется акт по форме, приведенной в приложении Г, в котором приводятся результаты проведенного анализа, отмечаются выявленные несоответствия (необходимость проведения корректирующих мероприятий) и делается вывод о способности заявителя обеспечить стабильное управление качеством электрической энергии, передаваемой потребителям. Акт подписывается экспертом с отметкой об ознакомлении с актом представителя руководства организации-заявителя, его подписью и печатью организации.

6.9.5 Акт об анализе состояния производства составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в органе по сертификации, а второй передается заявителю.

6.9.6 В случае выявления несоответствий заявитель проводит корректирующие мероприятия, согласованные с органом по сертификации. При значительных несоответствиях выносится решение об отказе в выдаче сертификата.

К значительным несоответствиям относятся:

- отсутствие или неполный комплект протоколов периодического мониторинга качества электрической энергии в заявленных сетях;
- отсутствие документации по управлению качеством электрической энергии;
- невозможность обеспечения поставки электрической энергии в соответствии с установленными требованиями.

6.10 На основании экспертных заключений (6.5—6.8) и акта анализа состояния производства (6.9.5) орган по сертификации выносит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия. Формы решений о выдаче (об отказе в выдаче) приведены в приложениях Д, Е.

6.11 На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации оформляет сертификат соответствия, в котором указаны все документы, служащие основанием для его выдачи. Сертификат соответствия оформляется на бланках установленного образца на русском языке с использованием электронных печатающих устройств без исправлений, подчисток или поправок. Сертификат соответствия должен иметь приложение с перечнем всех распределительных сетей, на электрическую энергию в которых распространяется сертификат соответствия. Приложение к сертификату соответствия является его неотъемлемой частью.

6.12 Оформление сертификата соответствия осуществляется в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложении Ж.

6.13 Орган по сертификации регистрирует сертификат в государственном реестре в установленном порядке. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера. Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации, но не более трех лет.

## 7 Инспекционный контроль сертифицированной продукции

7.1 Инспекционный контроль сертифицированной продукции (далее — инспекционный контроль) является неотъемлемой частью процедуры сертификации электрической энергии. Необходимость и порядок проведения инспекционного контроля обусловлены принятой для электрической энергии схемой сертификации.

Инспекционный контроль осуществляется с целью установления того, продолжает ли поставляемая электрическая энергия отвечать установленным требованиям к качеству.

Инспекционный контроль осуществляет орган, выдавший сертификат соответствия.

7.2 Основанием для проведения инспекционного контроля является договор на сертификацию (дополнительное соглашение к договору), заключенный заявителем с органом по сертификации, или отдельный договор между этими сторонами о проведении инспекционного контроля.

7.3 Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме систематического отслеживания и анализа информации о сертифицированной продукции, в том числе сообщений заявителя об изменениях, вносимых в продукцию или в производственные процессы, и в форме инспекционных проверок (плановых или внеплановых), включающих процедуры, предусмотренные схемой сертификации.

7.4 Сроки проведения планового инспекционного контроля устанавливаются в договоре на проведение работ по сертификации, или в отдельно заключенном договоре на проведение инспекционного контроля, но не реже чем один раз в год. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются специфика электрической энергии как продукции и степень ее потенциальной опасности, результаты проведенной сертификации, возможности организации по управлению качеством электрической энергии для поддержания стабильности показателей качества, стоимость проведения инспекционного контроля и др.

7.5 Объем плановой инспекционной проверки может устанавливаться в пределах до 70 % объема ранее проведенных проверок при сертификации или может быть скорректирован по решению органа по сертификации с учетом следующих факторов:

- выявленной в предыдущих проверках стабильности характеристик и запаса их значений по отношению к предельно допустимым;
- трудоемкости определения каждой характеристики продукции;
- результатов проведенного заявителем мониторинга качества продукции;



- результатов государственного контроля (надзора) за продукцией, на которую распространяется действие сертификата соответствия;
- полученных от заявителя данных о претензиях по поводу несоответствий, выявленных потребителями.

7.6 Внеплановые инспекционные проверки проводятся по решению органа по сертификации в случаях поступления информации о нарушении или возможности нарушений требований к сертифицированной продукции, вызывающих необходимость проверки до планового срока проведения очередной инспекционной проверки.

7.6.1 Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки может служить информация о претензиях к качеству электрической энергии от потребителей, средств массовой информации, органов и организаций, осуществляющих общественный контроль за продукцией, на которую выдан сертификат соответствия, а также информация, полученная органом по сертификации от органов государственного контроля (надзора) о выявленных нарушениях и необходимости приостановления или прекращения действия сертификата соответствия. Основание для принятия решения о проведении внеплановой проверки в обязательном порядке должно быть документировано.

7.6.2 Внеплановые инспекционные проверки могут также проводиться при изменении требований национальных или межгосударственных стандартов, распространяющихся на сертифицированную продукцию.

7.6.3 Орган по сертификации проводит анализ полученной информации, по результатам анализа он может учесть полученную информацию при проведении плановой инспекционной проверки или принять решение о назначении дополнительной проверки.

Объем внеплановой инспекционной проверки определяется, исходя из полученной информации и характера отмеченных в ней нарушений установленных требований.

7.7 При проведении инспекционных проверок проводится выбор пунктов контроля для проведения испытаний в них, а также анализ состояния производства, если он предусмотрен схемой сертификации.

7.8 Этапы инспекционного контроля и порядок его выполнения, а также оформления его результатов установлены в ГОСТ 31815.

7.9 Программа инспекционной проверки, разработанная органом по сертификации, должна содержать общие сведения о предприятии-заявителе, о сертифицированной продукции, о сроках проведения проверки, а также конкретные задания по проверке, включая:

- выбор пунктов контроля качества электрической энергии;
- проведения испытаний;
- анализ состояния производства;
- проверку жалоб приобретателей (пользователей) на полученную продукцию;
- оформление результатов проверки.

В случае выявления при сертификации недостатков, устранение которых было включено в план корректирующих мероприятий, но не проверенных в процессе сертификации, в программе инспекционной проверки предусматривают контроль выполнения таких корректирующих мероприятий.

7.10 Выбор пунктов контроля качества электрической энергии при инспекционном контроле оформляют актом (см. приложение В). Сведения о выбранных пунктах контроля направляются в аккредитованную испытательную лабораторию (испытательный центр).

7.11 Выбор пунктов контроля осуществляется по методике, используемой при сертификации. Выбор проводится экспертом органа по сертификации или по поручению органа по сертификации аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

7.12 Результаты проведенных инспекционных испытаний оформляются протоколом. Результаты инспекционного контроля рекомендуется сопоставлять с результатами сертификационных испытаний для выявления тенденции изменения значений характеристик в межпроверочный период.

7.13 Анализ состояния производства и оформление его результатов осуществляют в соответствии с программами и методиками, разработанными органом по сертификации, осуществляющим инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

7.14 Результаты инспекционной проверки оформляют актом, в котором даются оценки результатов испытаний образцов, стабильности качества продукции и общее заключение о состоянии ее производства. Форма акта приведена в приложении И.

7.15 По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение:

- о подтверждении действия сертификата соответствия;
- о приостановке сертификата соответствия;
- о прекращении действия сертификата соответствия.

7.15.1 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия принимается в случае положительных результатов по всем объектам проверки в рамках инспекционного контроля.

7.15.2 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, держатель сертификата соответствия может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний аккредитованной испытательной лабораторией (центром) соответствие продукции установленным требованиям. В противном случае действие сертификата соответствия прекращается.

7.15.3 Орган по сертификации может принять решение о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия при несоответствии продукции установленным требованиям, а также в случаях:

- изменения нормативного документа на продукцию или методы испытаний;
- изменения организации и (или) технологии производства;
- изменения (невыполнения) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы менеджмента;
- отказа держателя сертификата соответствия от проведения или оплаты инспекционного контроля;
- отсутствия у держателя сертификата соответствия необходимых условий для проведения инспекционной проверки в установленный срок.

Приостановление или прекращение действия сертификата соответствия вступает в силу с момента принятия решения органом по сертификации. Срок приостановления действия сертификата соответствия определяет орган по сертификации, исходя из согласованного с заявителем срока выполнения корректирующих мероприятий, но не более двух месяцев.

7.15.4 Орган по сертификации письменно информирует держателя подлинника сертификата соответствия, органы Росаккредитации, государственного надзора Росстандарта, Ростехнадзора о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия. В случае приостановления действия сертификата соответствия держатель сертификата соответствия разрабатывает корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий и их причин, согласовывает их с органом по сертификации, включая срок проведения корректирующих мероприятий, обеспечивает выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий и их причин, информирует орган по сертификации о выполнении корректирующих мероприятий и их результативности.

7.15.5 При положительных результатах проверки результатов выполнения корректирующих мероприятий действие сертификата соответствия восстанавливается, при отрицательных — орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия.

7.16 При проведении инспекционного контроля не допускается переоформление действующих сертификатов соответствия на новый срок.

Порядок выполнения инспекционного контроля и формы оформления его результатов установлены в ГОСТ 31815.

## 8 Прекращение действия сертификата соответствия

Прекращение действия сертификата соответствия осуществляется органом по сертификации, выдавшим сертификат соответствия, путем прекращения регистрации сертификата соответствия (внесения соответствующих сведений в реестр выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации).

Действие сертификата соответствия может быть прекращено по результатам инспекционного контроля сертифицированной продукции по 7.15.

При внесении изменений в производство, влияющих на показатели качества электрической энергии, подтвержденные в сертификате, при изменении требований нормативных документов, устанавливающих требования к продукции, а также при реорганизации юридического лица держатель сертификата соответствия (заявитель) обязан обратиться в орган по сертификации с просьбой о прекращении действия сертификата соответствия.

Оригиналы сертификатов соответствия, действие которых прекращено, направляются в орган по сертификации и хранятся в органе по сертификации с отметкой «действие прекращено» в течение трех лет с даты прекращения действия сертификата соответствия.

**Приложение А  
(рекомендуемое)**

**Форма заявки на проведение сертификации**

Руководитель ОС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Адрес органа

**ЗАЯВКА  
на проведение сертификации электрической энергии**

\_\_\_\_\_  
наименование сетевой организации (далее — заявитель), код ОКПО, ИНН

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

просит провести \_\_\_\_\_ обязательную сертификацию электрической энергии

Код ОКПД 2 — 01 1000/35.11.10.110

передаваемой потребителям от распределительных электрических сетей на соответствие требованиям \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ГОСТ, номера пунктов, подпунктов

\_\_\_\_\_  
наименование сетевой организации (далее — изготовитель), код ОКПО, ИНН

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

в лице: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество руководителя

**Заявитель обязуется**

- выполнять правила проведения сертификации;
- обеспечить доступ на объекты для проведения испытаний электрической энергии по показателям качества;
- при установлении несоответствия электрической энергии требованиям стандарта принимать меры к тому, чтобы качество электрической энергии соответствовало установленным требованиям;
- оплатить все расходы по проведению сертификации в соответствии с договором.

Приложение: перечень распределительных электрических сетей с центрами питания, заявляемых на сертификацию электрической энергии

Руководитель организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

Руководитель организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

М.П.

Дата: \_\_\_\_\_



Приложение к заявке на проведение сертификации электрической энергии

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**распределительных электрических сетей с центрами питания,**  
**заявляемых на сертификацию электрической энергии**

№ п/п	Наименование центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение присоединенной сети	Номера распределительных линий, присоединенных к центру питания	Наименование распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) или трансформаторных подстанций (ТП)

Руководитель организации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**Приложение Б  
(рекомендуемое)**

**Формы решений по заявке на проведение сертификации**

**Б.1 Форма решения по заявке на сертификацию продукции**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**  
**по заявке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Рассмотрев Заявку \_\_\_\_\_ (далее — Заявитель) на проведение обязательной сертификации электрической энергии, поставляемой потребителям из распределительных электрических сетей, указанных в Приложении к Заявке, ОС принял следующее решение:

1 Провести обязательную сертификацию электрической энергии в указанных Заявителем распределительных электрических сетях на соответствие требованиям к качеству электрической энергии, установленным в \_\_\_\_\_.

2 Определить схему сертификации № 4с (или иная схема сертификации), которая предусматривает:

- а) экспертизу организационно-методических и технических документов, подтверждающих способность Заявителя обеспечить соответствие электрической энергии требованиям к ее качеству;
- б) экспертизу технических документов Заявителя (схемы и параметры распределительных сетей, расчеты потерь напряжения и пр.);
- в) экспертизу протоколов периодического мониторинга качества электрической энергии, проведенных Заявителем в заявленных на сертификацию электрических сетях;
- г) сертификационные испытания электрической энергии аккредитованной испытательной лабораторией (центром);
- д) анализ состояния производства у Заявителя;
- е) инспекционный контроль в виде испытаний электрической энергии аккредитованной испытательной лабораторией и анализа состояния производства.

3 Для проведения экспертизы по п. 2 а) Заявителю представить в ОС организационную структуру \_\_\_\_\_, а также комплект следующих инструкций по управлению качеством электрической энергии:

- присоединение потребителей к электрическим сетям по условиям обеспечения требований к качеству электрической энергии;
- заключение договорных условий по качеству электрической энергии;
- порядок регистрации и рассмотрения жалоб потребителей на качество электрической энергии;
- мониторинг качества электрической энергии в электрических сетях Заявителя;
- регулирование напряжения в распределительных электрических сетях Заявителя.

4 Для проведения экспертизы по п. 2 б) и 2 в) Заявителю представить в ОС:

- а) схемы электрических сетей, заявленных на сертификацию;
- б) расчеты потерь напряжения в этих электрических сетях с выбором пунктов мониторинга и определением допустимых диапазонов отклонений напряжения в этих пунктах;
- в) протоколы периодического мониторинга качества электрической энергии в выбранных пунктах электрических сетей, указанных в Приложении к Заявке от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

5 Сертификационные испытания по п. 2 г) провести в \_\_\_\_\_ (указать количество) электрических сетях Заявителя, выбранных из числа указанных в Приложении к Заявке.

6 Определить для проведения испытаний электрической энергии следующие испытательные лаборатории (центры) по качеству электрической энергии:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...

7 Для проведения анализа состояния производства в соответствии с п. 2 д) Заявитель обязан обеспечить условия для проведения проверки производства экспертом органа по сертификации.

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии

\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

№ сертификата

Б.2 Форма решения по заявке об отказе в проведении сертификации продукции

**РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
об отказе в проведении сертификации продукции**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

В результате рассмотрения заявки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

на проведение сертификации продукции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

передаваемой заявителем: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

и представленных заявителем документов: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

орган по сертификации продукции \_\_\_\_\_

**ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:**

Отказать Заявителю в сертификации в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии

\_\_\_\_\_

№ сертификата

**Приложение В**  
**(рекомендуемое)**

**Форма акта отбора образцов**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

М.П.

**АКТ № ОС**

выбора пунктов контроля качества электрической энергии  
для проведения сертификационных испытаний

- 1 Наименование Заявителя — « \_\_\_\_\_ ».
- 2 Наименование вида продукции — электрическая энергия.
- 3 Цель отбора — сертификационные испытания продукции по показателям качества на соответствие требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_, п. \_\_\_\_\_ и п. \_\_\_\_\_.
- 4 Общее количество электрических сетей, указанных в Приложении к Заявке № \_\_\_\_\_.
- 5 Количество электрических сетей, отобранных на испытания электрической энергии, — \_\_\_\_\_.
- 6 Количество пунктов контроля качества электрической энергии — \_\_\_\_\_.

Выбор контрольных пунктов и допускаемых значений отклонения напряжения в этих пунктах производился на основании:

- анализа схем, параметров и нагрузок электрических сетей;
- результатов расчетов потерь напряжения и выбора пунктов мониторинга, проведенных Заявителем (экспертное заключение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_);
- результатов испытаний при периодическом мониторинге качества электрической энергии в электрических сетях Заявителя (экспертное заключение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_).

7 Идентификационные данные выбранных пунктов контроля и допустимые значения отклонения напряжения в этих пунктах представлены в таблице:

Таблица 1.1 ПС « \_\_\_\_\_ », 1 секция шин РУ-6 кВ

№ п/п	Наименование КП	Допускаемые значения $\delta U$ , %, в режимах			
		наибольших нагрузок ЦП		наименьших нагрузок ЦП	
		отрицательное $\delta U(-)$	положительное $\delta U(+)$	отрицательное $\delta U(-)$	положительное $\delta U(+)$
1	ПС « _____ », 1 секция шин 6 кВ				
2	ТП- _____ (Т1), шины 0,4 кВ				
3	ТП- _____ (Т1), шины 0,4 кВ				

Интервал времени наибольших нагрузок:

Дата отбора — .....20\_\_ г.

8 Обязательным условием для начала испытаний является наличие в центрах питания поверенных трансформаторов напряжения с неистекшим сроком действия свидетельства о поверке.

9 В случае технической или организационной невозможности проведения испытаний в указанных пунктах контроля испытания могут быть проведены в других (резервных) пунктах контроля, перечень которых приведен в Приложении к настоящему Акту.

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

№ сертификата

«\_\_\_» ..... 20\_\_ г.

От испытательного центра (лаборатории):

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

От заказчика:

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Приложение Г  
(рекомендуемое)**

**Форма акта анализа состояния производства**

**АКТ  
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
наименование организации-изготовителя

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

1 ЦЕЛЬ АНАЛИЗА — проверка наличия необходимых условий для передачи сертифицируемой электрической энергии

2 ОСНОВАНИЕ: решение по заявке на сертификацию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
номер и дата документа

3 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
время проведения проверки

4 ЭКСПЕРТЫ, ПРОВΟДИВШИЕ АНАЛИЗ:

5 БАЗА АНАЛИЗА — анализ проводился в соответствии с требованиями программы работ по анализу состояния производства от \_\_\_\_\_  
дата утверждения рабочей или типовой программы проверки

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

\_\_\_\_\_  
акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т. п.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ (состояние объектов проверки):

7.1 Предъявленный комплект документации на сертифицируемую продукцию: нормативно-техническая документация, стандарты, ТУ, протоколы испытаний, инструкции по эксплуатации, техническая документация, технологическая документация, методики контроля и испытаний, паспорта электрооборудования, проекты электроснабжения, служебные записки, оперативные журналы, жалобы потребителей, отчеты о проведении мероприятий, планы ремонтов и реконструкции электрических сетей и др.

7.2 Перечень объектов проверки состояния производства сертифицируемой продукции и ее результаты в соответствии с ГОСТ Р 54293—2010.

8 ВЫВОДЫ:

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии

\_\_\_\_\_  
(подпись, инициалы, фамилия)

№ сертификата

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

\_\_\_\_\_  
должность, наименование организации-заявителя

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия

**Приложение Д  
(рекомендуемое)**

**Форма решения о выдаче сертификата соответствия**

Аттестат аккредитации № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Выдан: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководитель ОС

Срок действия аттестата до: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Адрес: \_\_\_\_\_

М.П.

**РЕШЕНИЕ  
ОС**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

о выдаче сертификата соответствия электрической энергии

В результате рассмотрения:

Заявки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее заявитель)

Код ОКПО: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

на сертификацию электрической энергии, поставляемой потребителям от распределительной электрической сети, указанной в Приложении к Заявке, на соответствие требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_;

- результатов экспертизы организационно-методических и технических документов Заявителя (экспертное заключение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.);
- результатов экспертизы расчетов потерь напряжения и выбора пунктов контроля (экспертное заключение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.);
- результатов экспертизы протоколов испытаний при периодическом мониторинге электрической энергии, проведенных Заявителем (экспертное заключение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.);
- результатов экспертизы протоколов сертификационных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованным испытательным центром ... (экспертное заключение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.);
- результатов анализа органом по сертификации электрической энергии состояния производства в (Акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.);
- плана корректирующих и предупреждающих мероприятий

Орган по сертификации принял следующее решение:

1. Считать, что электрическая энергия, поставляемая бытовым потребителям из распределительных электрических сетей, перечень которых приведен в приложении 1:

- по отклонению частоты — соответствует требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_;
- по положительному отклонению напряжения — соответствует требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_;
- по отрицательному отклонению напряжения — соответствует требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_.

2. На основании результатов сертификации выдать Заявителю сертификат соответствия электрической энергии требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_, п. \_\_\_\_\_ и п. \_\_\_\_\_ сроком на 3 года.



3 Установить область распространения сертификата соответствия на распределительные электрические сети, перечень которых приведен в приложении 1.

4 Исключить из области распространения сертификата соответствия распределительные электрические сети, перечень которых приведен в приложении 2 (в связи с несоответствием требованиям ГОСТ \_\_\_\_\_ по п. \_\_\_\_\_).

5 Установить для Заявителя инспекционный контроль за сертифицированной электрической энергией, поставляемой из распределительных электрических сетей, указанных в приложении 1, в форме испытаний электрической энергии и проверки производства. Периодичность инспекционного контроля установить 1 раз в год.

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии

---

(подпись, инициалы, фамилия)

№ сертификата

Приложение Е  
(рекомендуемое)

Форма решения об отказе в выдаче сертификата соответствия

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

М.П.

РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
об отказе в выдаче сертификата соответствия

на выпускаемую продукцию: \_\_\_\_\_  
наименование продукции

код по действующему классификатору продукции \_\_\_\_\_

В результате рассмотрения следующих документов:

\_\_\_\_\_

информация о заявке, акте отбора образцов, протоколе испытаний,

\_\_\_\_\_

акте анализа производства и других документах, представленных заявителем

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ \_\_\_\_\_  
наименование и регистрационный номер ОС

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

Отказать Заявителю в сертификации в связи с \_\_\_\_\_  
причина отказа в проведении сертификации

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии

\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

№ сертификата

**Приложение Ж  
(рекомендуемое)**

**Рекомендации по заполнению сертификата соответствия на продукцию, включенную  
в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации**

Бланки сертификатов соответствия заполняются с использованием электронных печатающих устройств, без исправлений, подчисток и поправок.

В строке «срок действия» сертификата соответствия записываются даты начала и окончания действия сертификата. Даты записывают арабскими цифрами: число — два знака, месяц — два знака, год — четыре знака. Число, месяц и год разделяются точками.

В строке «орган по сертификации» указываются полное наименование органа по сертификации, его место нахождения (фактический адрес), телефон, факс, адрес электронной почты, регистрационный номер аттестата аккредитации.

В строке «заявитель» для юридического лица указываются полное наименование, место нахождения, телефон, факс, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

В строке «изготовитель» для юридического лица указываются полное наименование, место нахождения, телефон, факс, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

В строке «продукция» указываются полное наименование и код продукции, а также идентифицирующие продукцию сведения (номера бланков приложения с перечнем распределительных электрических сетей).

В строке «соответствует требованиям нормативных документов» приводится обозначение нормативного документа (документов), на соответствие которым проведена сертификация, а также указываются разделы или пункты нормативного документа (если применяется не весь документ в целом).

В строке «сертификат выдан на основании» приводят сведения о доказательственных материалах, на основании которых принято решение о соответствии (протоколы испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аттестата аккредитации лаборатории; акт о результатах анализа состояния производства с указанием номера и даты выдачи; заключение по результатам экспертизы организационно-методических и технических документов с указанием номера и даты выдачи; заключение по результатам экспертизы расчетов потерь напряжения и выборов пунктов мониторинга с указанием номера и даты выдачи; заключение по результатам экспертизы протоколов испытаний при периодическом мониторинге качества электрической энергии с указанием номера и даты выдачи).

В строке «дополнительная информация» приводится схема сертификации электроэнергетики.

**Приложение И  
(рекомендуемое)**

**Форма акта по результатам инспекционного контроля**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

М.П.

**АКТ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**  
инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией

1 Цель проверки — установить, что сертифицированная электрическая энергия в распределительных электрических сетях \_\_\_\_\_, указанных в приложении к сертификату соответствия № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г., продолжает соответствовать требованиям ГОСТ 32144—2013 (пп. \_\_\_\_\_).

2 Основание — решение органа по сертификации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. о выдаче сертификата соответствия электрической энергии \_\_\_\_\_  
наименование организации

3 Сроки проведения инспекционной проверки — с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

4 Эксперт, проводивший проверку, — \_\_\_\_\_.

5 Материалы, использованные при проведении проверки, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора,

\_\_\_\_\_

организационно-методические и технические документы, расчеты, протоколы испытаний и т. п.

6 Испытания при периодическом мониторинге КЭ (проводятся анализ представленных протоколов и оценка правильности и результатов проведенных испытаний).

7 Испытания при инспекционном контроле сертифицированной электрической энергии (проводится экспертиза протоколов испытаний и делается заключение о стабильности поддержания измеренных ПКЭ).

8 Проверка состояния производства (выборочная проверка элементов производственной системы, по которым были обнаружены несоответствия при проведении сертификации, а также проверка выполнения плана корректирующих и предупреждающих мероприятий).

9 Замечания по результатам проверки.

10 Выводы.

Эксперт в области подтверждения  
соответствия качества электрической энергии \_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

№ сертификата \_\_\_\_\_

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

\_\_\_\_\_

должность, наименование организации-заявителя

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия

**Библиография**

- [1] Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащего обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»
- [2] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [3] Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1384 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии»

Ключевые слова: электрическая энергия, сертификация, заявитель, сертификат соответствия, схема сертификации, знак соответствия

**БЗ 11—2018/34**

Редактор *Н.А. Аргунова*  
Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *Е.Р. Ароян*  
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 30.11.2018. Подписано в печать 28.12.2018. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,95.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)