

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНп 81-04-01-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНп-2001

Сборник № 1

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



**Федеральное агентство по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНп 81-04-01-2001

Сборник № 1

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

**Издание официальное
измененное и дополненное**



ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы
ГЭСНп 81-04-01-2001 Электротехнические устройства
Росстрой, Москва, 2008 –85 стр.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНп) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда пусконаладочного персонала) при выполнении пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНп-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на пусконаладочные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости пусконаладочных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, РАО «ЕЭС России», ОАО «Электроцентроналадка», ОАО «Союзлифтмонтаж».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 13.11.00 № 110 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09.03.04 № 40, письмо Росстроя от 08.08.07 № СК-2919/02).

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНп публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 1

Электротехнические устройства

ГЭСНп-2001-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы (ГЭСНп) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда) при выполнении пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНп являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

Данные, полученные на основе ресурсных сметных норм настоящего сборника, могут быть использованы заказчиками и подрядчиками для определения стоимости работ в текущих или прогнозируемых ценах, а также продолжительности работ, других аналитических целей.

2. ГЭСНп отражают среднеотраслевые затраты на технологию и организацию пусконаладочных работ.

3. При применении сборника необходимо руководствоваться положениями настоящей технической части, вводных указаний к отделам.

4. Нормы настоящего сборника разработаны исходя из сложности серийно выпускаемых и освоенных промышленностью электротехнических устройств, в соответствии с требованиями части 3 СНиП «Организация, производство и приемка работ», «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и технической документации на изготовление и поставку электротехнических устройств.

5. Нормы рассчитаны с учетом следующих условий:

электрооборудование отечественное, серийное, не требует доводки предприятием-изготовителем, а срок его хранения на складе не превышает нормативного;

объем пусконаладочных работ и испытаний оборудования соответствует требованиям главы 1-8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний» ПУЭ;

дефекты электрооборудования, выявленные при производстве пусконаладочных работ, устраняются заказчиком;

режимы работы электрооборудования в процессе пусконаладочных работ обеспечиваются заказчиком в соответствии с согласованными графиками и программами;

пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом специализированных организаций;

пусконаладочные работы проводятся не во вредных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды;

продолжительность оформления специальных допусков не учитывается.

6. В нормах учтены затраты труда на один технологический цикл пусконаладочных работ согласно п. 4 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

7. В нормах не учтены затраты на:

составление технического отчета, а также сметной документации;

составление технических инструкций по эксплуатации электрооборудования и систем;

составление программ индивидуальных и комплексных испытаний электрооборудования и систем;

проверку соответствия монтажных схем принципиальным схемам и внесение изменений в монтажные схемы;

составление принципиальных, монтажных, развернутых схем и чертежей;

участие в испытаниях электрооборудования (по поручению заказчика), проводимых предприятием-изготовителем;

прокладку временных сетей электроснабжения для выполнения пусконаладочных работ;

частичный или полный перемонтаж шкафов, панелей, пультов;

ревизию электрооборудования;

ремонт и замену неисправного электрооборудования, ячеек, блоков;

метрологическую аттестацию измерительных каналов и систем;

дежурства наладочного персонала, организованные заказчиком;

обучение эксплуатационного персонала;

техническое (сервисное) обслуживание электрооборудования и систем.

8. При выполнении пусконаладочных работ в условиях, снижающих производительность труда, к нормам настоящего сборника следует применять коэффициенты, приведенные в «Общих положениях о применении сборников ГЭСН на пусконаладочные работы».

9. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемых до подписания акта об окончании работ, затраты труда определяются по соответствующим нормам сборника с коэффициентом 0,5.

Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.

10. При выполнении пусконаладочных работ на высоте свыше 2 м от уровня пола и над открытыми подвальными помещениями, траншеями и т. п. (при работе в зданиях и сооружениях, не имеющих постоянной площадки обслуживания) или от уровня земли (при работе вне зданий и сооружений) к нормам затрат труда применяются коэффициенты:

при высоте от 2 до 8 м – 1,1;

при высоте св. 8 м – 1,2.

11. При выполнении пусконаладочных работ по опытно-промышленному, неосвоенному оборудованию затраты труда определяются по нормам сборника для аналогичного оборудования (близкого по конструкции и технологическому назначению) с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога – на основании индивидуальной калькуляции, утвержденной заказчиком.

12. При расчетах за выполненные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться структурой пусконаладочных работ, приведенной в таблице:

Этапы работ	Доля, %, в общих затратах труда (норме)
Подготовительные работы	10
Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования	40
Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования	30
Комплексное опробование	15
Оформление рабочей и приемосдаточной документации	5
Итого	100

13. Термины и их определения, использованные в настоящем сборнике, приведены в приложении.

ОТДЕЛ 01. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для генераторов, компенсаторов промышленной частоты и их систем возбуждения.

2. В нормах учтены затраты на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

проверку и снятие характеристик электрических машин, измерительных трансформаторов тока и напряжения, установленных на выводах электрических машин;

проверку и снятие характеристик преобразовательных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд систем возбуждения, вращающихся и статических преобразователей и их систем управления, разрядников и устройств защиты от перенапряжения, силовых контакторов и гасительных сопротивлений, автоматов гашения поля (АГП) и их цепей управления, устройств начального возбуждения;

проверку схем вторичной коммутации, не входящих в схему управления коммутационным аппаратом;

наладочные работы по пусковым программам при первом включении оборудования под напряжение; опробование на холостом ходу и под нагрузкой.

3. В нормах затрат на пусконаладочные работы для систем возбуждения (разд.2), кроме предусмотренных в п. 2, учтены затраты на:

проверку основных параметров и характеристик систем возбуждения в целом;

снятие характеристик возбудителя при нагрузке на ротор генератора или на эквивалентное сопротивление и согласование работы групп двухгрупповых систем возбуждения;

настройку устройств защиты от перенапряжений и защиты от перегрузки;

проверку распределения токов и напряжений по группам, фазам и вентилям;

проверку гашения поля изменением полярности напряжения возбудителя и с помощью АГП при различных значениях тока возбуждения, определение динамических показателей переходного процесса;

наладку устройств дистанционного управления в различных режимах и определение их диапазона изменения;

обеспечение устойчивой работы системы возбуждения во всем диапазоне изменения нагрузки генератора;

настройку переходных процессов в режиме перевода возбуждения генератора с рабочей системы на резервную и обратно;

настройку переходных процессов в режиме потребления генератором реактивной мощности при вступлении в работу устройств ограничения минимального возбуждения.

4. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по нормам других отделов затраты на пусконаладочные работы для:

коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 03;

устройств релейной защиты – по отделу 04;

схем синхронизации генераторов, автоматических регуляторов возбуждения, устройств ограничения параметров, устройств в системах автоматической регистрации процессов, исполнительных устройств противоаварийной автоматики – по отделу 05;

устройств систем напряжения и оперативного тока – по отделу 06;

устройств резервного питания и устройств ввода изменения угла регулирования - по отделам 08 и 09;

устройств и схем сигнализации – по отделу 10;

измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;

испытаний повышенным напряжением – по отделу 12;

опробований взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты (разд.1 отдела 04) и коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

5. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим Сборникам ГЭСН затраты на пусконаладочные работы для:

систем водородного, водяного и масляного охлаждения;

устройств контроля температурного режима;

устройств, входящих в автоматизированные системы управления технологическими процессами.

6. Затраты труда на пусконаладочные работы по позициям разд. 2 исчислены исходя из наличия одного вентиля в плече преобразователя. При наличии большего числа вентиляй, включенных последовательно или параллельно, норму затрат следует корректировать в соответствии с п. 8.4 вводных указаний к отделу 08.

7. Затраты труда на пусконаладочные работы по нереверсивной бесщеточной системе возбуждения синхронного компенсатора следует исчислять по нормам табл. 01-01-019 с коэффициентом 0,7.

8. Нормы настоящего отдела разработаны исходя из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)			
	Инженер по наладке и испытаниям, категория		Техник по наладке и испытаниям II категории	Электромонтажник-наладчик V разряда
	I	III		
01-01-001-002	50	20	20	10
01-01-013-019	50	30	20	-

Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ

Таблица ГЭСНп 01-01-001 Синхронные генераторы (компенсаторы)

Измеритель: шт.

Генератор синхронный (компенсатор) напряжением:

01-01-001-01	до 1 кВ, мощностью до 100 кВт
01-01-001-02	до 1 кВ, мощностью свыше 100 кВт
01-01-001-03	свыше 1кВ, мощностью до 2,5 МВт (МВАр)
01-01-001-04	свыше 1кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр)
01-01-001-05	свыше 1кВ, мощностью до 60 МВт (МВАр)
01-01-001-06	свыше 1кВ, мощностью до 300 МВт (МВАр)
01-01-001-07	свыше 1кВ, мощностью до 1000 МВт (МВАр)
01-01-001-08	свыше 1кВ, мощностью до 1200 МВт (МВАр)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-001-01	01-01-001-02	01-01-001-03	01-01-001-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	51	81	138	210
		чел -ч	5,1	8,1	13,8	21
		чел.-ч	25,5	40,5	69	105
		чел -ч	10,2	16,2	27,6	42
		чел.-ч	10,2	16,2	27,6	42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-001-05	01-01-001-06	01-01-001-07	01-01-001-08
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	309	414	458	485
		чел -ч	30,9	41,4	45,8	48,5
		чел -ч	154,5	207	229	242,5
		чел.-ч	61,8	82,8	91,6	97
		чел.-ч	61,8	82,8	91,6	97

Таблица ГЭСНп 01-01-002 Гидрогенераторы

Измеритель: шт.

Гидрогенератор мощностью:

01-01-002-01	до 40 МВт
01-01-002-02	до 300 МВт
01-01-002-03	до 500 МВт
01-01-002-04	до 700 МВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-002-01	01-01-002-02	01-01-002-03	01-01-002-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	317	379	453	533
		чел.-ч	31,7	37,9	45,3	53,3
		чел.-ч	158,5	189,5	226,5	266,5
		чел -ч	63,4	75,8	90,6	106,6
		чел.-ч	63,4	75,8	90,6	106,6

Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-01-013 Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ

Измеритель: система

Система самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора:	
01-01-013-01	до 100 кВт
01-01-013-02	свыше 100 кВт
Система тиристорная параллельного самовозбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ, мощность генератора:	
01-01-013-03	до 100 кВт
01-01-013-04	свыше 100 кВт
Система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ:	
01-01-013-05	электромашинная
01-01-013-06	диодная
01-01-013-07	тиристорная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-013-01	01-01-013-02	01-01-013-03	01-01-013-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	67	106	63	98
		чел.-ч	33,5	53	31,5	49
		чел.-ч	20,1	31,8	18,9	29,4
		чел.-ч	13,4	21,2	12,6	19,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-013-05	01-01-013-06	01-01-013-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	43	34	86
		чел.-ч	21,5	17	43
		чел.-ч	12,9	10,2	25,8
		чел.-ч	8,6	6,8	17,2

Таблица ГЭСНп 01-01-014 Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением выше 1 кВ

Измеритель: система

Система возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением выше 1 кВ, мощность генератора (компенсатора):	
01-01-014-01	до 12 МВт (MBAp)
01-01-014-02	до 60 МВт (MBAp)
01-01-014-03	до 300 МВт (MBAp)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-014-01	01-01-014-02	01-01-014-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	212	277	361
		чел.-ч	106	138,5	180,5
		чел.-ч	63,6	83,1	108,3
		чел.-ч	42,4	55,4	72,2

Таблица ГЭСНп 01-01-015 Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ

Измеритель: система

Полупроводниковая высокочастотная система возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ со:	
01-01-015-01	встроенным выпрямителем
01-01-015-02	статическим преобразователем
01-01-015-03	статическим преобразователем с силовым компаундированием

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-015-01	01-01-015-02	01-01-015-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	460	645	682
		чел.-ч	230	322,5	341
		чел.-ч	138	193,5	204,6
		чел.-ч	92	129	136,4

Таблица ГЭСНп 01-01-016 Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ

Измеритель: система

Тиристорная система самовозбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ:

01-01-016-01	параллельного с силовым фазовым компаундированием, мощность генератора до 2,5 МВт
01-01-016-02	одногрупповая с параллельным трансформатором
01-01-016-03	одногрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами
01-01-016-04	двухгрупповая с параллельным трансформатором
01-01-016-05	двухгрупповая с параллельным и последовательным трансформаторами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-016-01	01-01-016-02	01-01-016-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	698	1251	1299
		чел.-ч	349	625,5	649,5
		чел.-ч	209,4	375,3	389,7
		чел.-ч	139,6	250,2	259,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-016-04	01-01-016-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	1698	1769
		чел.-ч	849	884,5
		чел.-ч	509,4	530,7
		чел.-ч	339,6	353,8

Таблица ГЭСНп 01-01-017 Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ

Измеритель: система

Тиристорная система независимого возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ:

01-01-017-01	одногрупповая
01-01-017-02	двухгрупповая

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-017-01	01-01-017-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	1936	2193
		чел.-ч	968	1096,5
		чел.-ч	580,8	657,9
		чел.-ч	387,2	438,6

Таблица ГЭСНп 01-01-018 Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ

Измеритель: система

Бесщеточная диодная система возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ, мощность генератора:

01-01-018-01	до 12 МВт
01-01-018-02	до 300 МВт
01-01-018-03	до 500 МВт
01-01-018-04	до 1200 МВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-018-01	01-01-018-02	01-01-018-03	01-01-018-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	396	1017	1153	1503
		чел -ч	198	508,5	576,5	751,5
		чел -ч	118,8	305,1	345,9	450,9
		чел.-ч	79,2	203,4	230,6	300,6

Таблица ГЭСНп 01-01-019 Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением выше 1 кВ

Измеритель: система

Реверсивная бесщеточная диодная система возбуждения синхронного компенсатора напряжением выше 1 кВ, мощность генератора:

01-01-019-01 до 50 МВАр
01-01-019-02 до 160 МВАр
01-01-019-03 до 320 МВАр

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-01-019-01	01-01-019-02	01-01-019-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	709	826	1009
		чел.-ч	354,5	413	504,5
		чел.-ч	212,7	247,8	302,7
		чел.-ч	141,8	165,2	201,8

ОТДЕЛ 02. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для силовых трансформаторов (автотрансформаторов, реакторов, дугогасительных катушек), их переключающих устройств и измерительных трансформаторов.

2. В нормах учтены затраты на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

проверку и снятие характеристик обмоток трансформатора;

измерения характеристик изоляции;

проверку устройств вторичной коммутации трансформатора до первого промежуточного клеммного ряда зажимов вне трансформатора;

испытание вводов;

проверку устройств переключения напряжения трансформатора под нагрузкой;

проверку газовой защиты силовых трансформаторов замыканием выходных зажимов контактов реле;

фазировку обмоток трансформатора.

3. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по нормам других отделов затраты на пусконаладочные работы для:

коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 03;

устройств релейной защиты трансформатора – по отделу 04;

устройств системы контроля изоляции вводов – по отделу 04;

систем автоматического регулирования напряжения трансформатора – по отделу 05;

устройств систем напряжения и оперативного тока – по отделу 06;

электроприводов механизмов переключающих устройств, выносной системы охлаждения и водоснабжения систем охлаждения трансформатора – по отделам 07 и 09;

устройств и схем сигнализации – по отделу 10;

измерений на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;

испытаний повышенным напряжением электрооборудования и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;

опробований взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты (разд. 1 отдела 04) и коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.

4. Затраты труда на пусконаладочные работы для встроенных трансформаторов тока не учтены и должны определяться дополнительно по нормам табл. 01-02-017.

5. Затраты труда на пусконаладочные работы для масляных реакторов и дугогасительных катушек определяются по нормам табл. 01-02-004.

6. Нормы настоящего отдела разработаны исходя из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Таблица, расценка	Доля, %, в общих затратах труда (норме)		
	Инженер по наладке и испытаниям, категория		Техник по наладке и испытаниям II категории
	I	II	
01-02-001-003	60	-	40
01-02-004-005	-	60	40
01-02-015-018	-	60	40

Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

Подраздел 1.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ

Таблица ГЭСНп 01-02-001 Трансформаторы напряжением до 1 кВ

Измеритель: шт.

01-02-001-01 Трансформатор силовой трехфазный масляный напряжением до 1 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-001-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	4
		чел.-ч	2,4
		чел.-ч	1,6

Таблица ГЭСНп 01-02-002 Трансформаторы двухобмоточные

Измеритель: шт.

Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением:

01-02-002-01	до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА
01-02-002-02	до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
01-02-002-03	до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
01-02-002-04	до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА
01-02-002-05	до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА
01-02-002-06	от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА
01-02-002-07	от 110 до 220 кВ, мощностью 400 МВА
01-02-002-08	от 110 до 220 кВ, мощностью 630 МВА
01-02-002-09	от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА
01-02-002-10	от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА
01-02-002-11	от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА
01-02-002-12	от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-002-01	01-02-002-02	01-02-002-03	01-02-002-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	7	12	23	49
		чел -ч	4,2	7,2	13,8	29,4
		чел -ч	2,8	4,8	9,2	19,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-002-05	01-02-002-06	01-02-002-07	01-02-002-08
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	65	113	124	152
		чел -ч	39	67,8	74,4	91,2
		чел.-ч	26	45,2	49,6	60,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-002-09	01-02-002-10	01-02-002-11	01-02-002-12
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	111	158	178	338
		чел -ч	66,6	94,8	106,8	202,8
		чел.-ч	44,4	63,2	71,2	135,2

Таблица ГЭСНп 01-02-003 Трансформаторы трехобмоточные**Измеритель:** шт.

Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением:

- 01-02-003-01 до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
 01-02-003-02 до 11 кВ, мощностью выше 1,6 МВА
 01-02-003-03 до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА
 01-02-003-04 до 35 кВ, мощностью выше 1,6 МВА
 01-02-003-05 от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА
 01-02-003-06 от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА
 01-02-003-07 от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА
 01-02-003-08 от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА
 01-02-003-09 от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА
 01-02-003-10 от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА
 01-02-003-11 от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-003-01	01-02-003-02	01-02-003-03	01-02-003-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	25	52	51	62
		чел -ч	15	31,2	30,6	37,2
		чел.-ч	10	20,8	20,4	24,8
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-003-05	01-02-003-06	01-02-003-07	01-02-003-08
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	121	163	216	216
		чел -ч	72,6	97,8	129,6	129,6
		чел.-ч	48,4	65,2	86,4	86,4
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-003-09	01-02-003-10	01-02-003-11	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	255	305	474	
		чел.-ч	153	183	284,4	
		чел -ч	102	122	189,6	

Подраздел 1.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ**Таблица ГЭСНп 01-02-004 Трансформаторы однофазные масляные****Измеритель:** шт.

Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением:

- 01-02-004-01 до 1 кВ
 01-02-004-02 до 11 кВ
 01-02-004-03 до 35 кВ
 01-02-004-04 до 220 кВ
 01-02-004-05 до 500 кВ
 01-02-004-06 до 750 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-004-01	01-02-004-02	01-02-004-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	3	13	38
		чел.-ч	1,8	7,8	22,8
		чел.-ч	1,2	5,2	15,2
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-004-04	01-02-004-05	01-02-004-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	89	121	151
		чел.-ч	53,4	72,6	90,6
		чел.-ч	35,6	48,4	60,4

Подраздел 1.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ

Таблица ГЭСНп 01-02-005 Трансформаторы и реакторы сухие

Измеритель: шт.

Трансформатор силовой сухой:

- 01-02-005-01 однофазный напряжением до 1 кВ
- 01-02-005-02 однофазный напряжением до 11 кВ
- 01-02-005-03 трехфазный напряжением до 1 кВ
- 01-02-005-04 трехфазный напряжением до 11 кВ
- 01-02-005-05 трехфазный напряжением выше 11 кВ
- 01-02-005-06 Реактор сухой напряжением до 10 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-005-01	01-02-005-02	01-02-005-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3	6	4
		чел -ч	1,8	3,6	2,4
		чел -ч	1,2	2,4	1,6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-005-04	01-02-005-05	01-02-005-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	25	47	8
		чел -ч	15	28,2	4,8
		чел -ч	10	18,8	3,2

Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Подраздел 2.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-02-015 Трансформаторы однофазные

Измеритель: шт.

Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением:

- 01-02-015-01 до 1 кВ
- 01-02-015-02 до 11 кВ
- 01-02-015-03 до 35 кВ
- 01-02-015-04 до 110 кВ
- 01-02-015-05 до 330 кВ
- 01-02-015-06 до 500 кВ
- 01-02-015-07 до 500 кВ, с емкостными делителями
- 01-02-015-08 до 750 кВ, с емкостными делителями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-015-01	01-02-015-02	01-02-015-03	01-02-015-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3	11	13	17
		чел -ч	1,8	6,6	7,8	10,2
		чел -ч	1,2	4,4	5,2	6,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-015-05	01-02-015-06	01-02-015-07	01-02-015-08
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	22	25	46	55
		чел -ч	13,2	15	27,6	33
		чел -ч	8,8	10	18,4	22

Таблица ГЭСНп 01-02-016 Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения

Измеритель: шт.

Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением:

- 01-02-016-01 до 1 кВ

01-02-016-02 до 11 кВ
 01-02-016-03 до 35 кВ
 01-02-016-04 Устройство отбора напряжения ШОН301С-380, ШОН302С-1000

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-016-01	01-02-016-02	01-02-016-03	01-02-016-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	3	16	20	17
		чел.-ч	1,8	9,6	12	10,2
		чел -ч	1,2	6,4	8	6,8

Подраздел 2.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Таблица ГЭСНп 01-02-017 Трансформаторы выносные и встроенные

Измеритель: шт.

Трансформатор тока измерительный выносной напряжением:

01-02-017-01 до 1 кВ
 01-02-017-02 до 11 кВ, с твердой изоляцией
 01-02-017-03 до 35 кВ, с твердой изоляцией
 01-02-017-04 до 220 кВ, маслонаполненный
 01-02-017-05 до 500 кВ, маслонаполненный
 01-02-017-06 до 750 кВ, маслонаполненный
 01-02-017-07 Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-017-01	01-02-017-02	01-02-017-03	01-02-017-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	1,5	5	9	27
		чел -ч	0,9	3	5,4	16,2
		чел -ч	0,6	2	3,6	10,8
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-017-05	01-02-017-06	01-02-017-07	
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	34	41	9	
		чел -ч	20,4	24,6	5,4	
		чел -ч	13,6	16,4	3,6	

Таблица ГЭСНп 01-02-018 Трансформаторы нулевой последовательности

Измеритель: шт.

Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности:

01-02-018-01 без подмагничивания
 01-02-018-02 с подмагничиванием

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-02-018-01	01-02-018-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	2	7
		чел -ч	1,2	4,2
		чел -ч	0,8	2,8

ОТДЕЛ 03. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации.
2. В нормах учтены затраты на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
 - проверку и снятие электрических характеристик аппаратов;
 - измерение временных и скоростных характеристик аппаратов;

измерение тангенса угла диэлектрических потерь смонтированных аппаратов;
 измерение параметров шунтирующих резисторов;
 измерение параметров регулировки и настройки пневмомеханической системы выключателя.
 проверку токовых цепей защит, измерения и учета, а также схем управления и сигнализации, относящихся непосредственно к коммутационному аппарату (до первого ряда клеммных зажимов вне аппарата);

проверку схемы вторичной коммутации контакторов, магнитных пускателей, сигнализаторов положения коммутационного аппарата, показывающих приборов, промежуточных реле, ключей управления, участвующих в схеме управления коммутационным аппаратом (включая первый пульт управления или первую панель защиты).

3. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по нормам других отделов Сборника затраты на пусконаладочные работы для:

проверки встроенных и выносных трансформаторов тока – по отделу 02;
 измерение параметров делительных конденсаторов – по отделу 11;
 испытания повышенным напряжением аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
 проверки схем вторичной коммутации пускателей, промежуточных реле, ключей автоматического управления и блокировок, связанных общей схемой автоматического управления коммутационным аппаратом, участвующем в системах автоматического управления или регулирования (САУ или САР), по отделу 09;

опробования взаимодействия коммутационных аппаратов и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики в комплексе – по отделу 13;

измерения и испытания, вызванных изменениями регулировок, заменой дефектных деталей или неудовлетворительными изоляционными характеристиками электрооборудования.

4. В нормах табл. 01-03-001, 01-03-002 учтены затраты труда на проверку срабатывания расцепителей; при невыполнении проверки срабатывания расцепителей к указанным нормам следует применять коэффициент 0,5.

5. В нормах для аппаратов напряжением св. 1 кВ, в которых не указывается количество полюсов, учтены затраты на пусконаладочные работы для коммутационных аппаратов в трехфазном исполнении.

6 В нормах табл. 01-03-002 учтены затраты труда на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ, при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным нормам следует применять соответственно коэффициент 0,8 или 1,4.

7. В нормах табл. 01-03-005 учтены затраты на пусконаладочные работы для разъединителей из условия наличия двух заземляющих ножей; при одном заземляющем ноже к указанным нормам следует применять коэффициент 0,85.

8. В норме табл. 01-03-022 затраты на проверку магистрали питания обогрева выключателя не учтены и должны определяться дополнительно по нормам табл. 01-06-021.

9. Нормы настоящего отдела разработаны исходя из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)			
	Инженер по наладке и испытаниям, категория		Техник по наладке и испытаниям II категории	Электромонтажник-наладчик IV разряда
	II	III		
01-03-001-003	-	-	50	50
01-03-004-010	60	-	20	20
01-03-020-026	-	70	30	-

Раздел 1. АППАРАТЫ

Подраздел 1.1 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ

Таблица ГЭСНп 01-03-001 Выключатели однополюсные

Измеритель: шт.

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ:

01-03-001-01 с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
 01-03-001-02 с устройством защитного отключения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-001-01	01-03-001-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	1,5	2
		чел.-ч	0,75	1
		чел -ч	0,75	1

Таблица ГЭСНп 01-03-002 Выключатели трехполюсные

Измеритель: шт.

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:

01-03-002-01	максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 1000 А
01-03-002-02	максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А
01-03-002-03	максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 5000 А
01-03-002-04	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
01-03-002-05	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
01-03-002-06	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
01-03-002-07	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А
01-03-002-08	электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А
01-03-002-09	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
01-03-002-10	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А
01-03-002-11	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А
01-03-002-12	полупроводниковым расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А
01-03-002-13	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 250 А
01-03-002-14	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
01-03-002-15	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А
01-03-002-16	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 2500 А
01-03-002-17	полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 6300 А
01-03-002-18	устройством защитного отключения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-002-01	01-03-002-02	01-03-002-03	01-03-002-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	11	13	15	2
		чел.-ч	5,5	6,5	7,5	1
		чел.-ч	5,5	6,5	7,5	1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-002-05	01-03-002-06	01-03-002-07	01-03-002-08
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3	4	5	7
		чел.-ч	1,5	2	2,5	3,5
		чел.-ч	1,5	2	2,5	3,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-002-09	01-03-002-10	01-03-002-11	01-03-002-12
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	9	13	16	20
		чел.-ч	4,5	6,5	8	10
		чел.-ч	4,5	6,5	8	10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-002-13	01-03-002-14	01-03-002-15
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	16	19	24
		чел.-ч	8	9,5	12
		чел.-ч	8	9,5	12

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-03-002-16	01-03-002-17	01-03-002-18
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	26	28	4
		чел.-ч	13	14	2
		чел.-ч	13	14	2

Таблица ГЭСНп 01-03-003 Выключатели постоянного тока быстродействующие**Измеритель: шт.**

Выключатель постоянного тока быстродействующий напряжением до 1 кВ, номинальный ток:

- 01-03-003-01 до 1000 А
 01-03-003-02 до 6300 А
 01-03-003-03 до 10000 А
 01-03-003-04 до 15000 А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-003-01	01-03-003-02	01-03-003-03	01-03-003-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	8	12	20	22

Подраздел 1.2 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ**Таблица ГЭСНп 01-03-004 Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие****Измеритель: шт.**

Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением выше 1 кВ, номинальный ток:

- 01-03-004-01 до 1000 А
 01-03-004-02 до 10000 А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-03-004-01	01-03-004-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	8	20

Таблица ГЭСНп 01-03-005 Разъединители**Измеритель: шт.**

Разъединитель трехполюсный напряжением:

- 01-03-005-01 до 20 кВ
 01-03-005-02 до 220 кВ
 01-03-005-03 до 330 кВ

Разъединитель однополюсный напряжением:

- 01-03-005-04 от 110 до 220 кВ
 01-03-005-05 до 330 кВ
 01-03-005-06 до 500 кВ
 01-03-005-07 до 750 кВ
 01-03-005-08 до 1150 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-005-01	01-03-005-02	01-03-005-03	01-03-005-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	6	9	13	5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-005-05	01-03-005-06	01-03-005-07	01-03-005-08
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	10	12	15	20

Таблица ГЭСНп 01-03-006 Отделители трехполюсные**Измеритель: шт.**

Отделитель трехполюсный напряжением:

- 01-03-006-01 до 35 кВ
 01-03-006-02 до 110 кВ
 01-03-006-03 до 220 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-006-01	01-03-006-02	01-03-006-03
1.	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	4	7	11
		чел.-ч	0,8	1,4	2,2
		чел.-ч	2,4	4,2	6,6
		чел -ч	0,8	1,4	2,2

Таблица ГЭСНп 01-03-007 Короткозамыкатели**Измеритель: шт.**

Короткозамыкатель:

- 01-03-007-01 двухполюсный напряжением до 35 кВ
 01-03-007-02 однополюсный напряжением до 220 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-007-01	01-03-007-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	5	6
		чел.-ч	1	1,2
		чел.-ч	3	3,6
		чел.-ч	1	1,2

Таблица ГЭСНп 01-03-008 Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые**Измеритель: шт.**

Выключатель:

- 01-03-008-01 нагрузки напряжением до 11 кВ
 01-03-008-02 масляный напряжением до 20 кВ
 01-03-008-03 масляный напряжением до 110 кВ
 01-03-008-04 масляный напряжением до 220 кВ
 01-03-008-05 автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-008-01	01-03-008-02	01-03-008-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	9	20	35
		чел -ч	1,8	4	7
		чел.-ч	5,4	12	21
		чел.-ч	1,8	4	7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-008-04	01-03-008-05
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	45	24
		чел.-ч	9	4,8
		чел.-ч	27	14,4
		чел.-ч	9	4,8

Таблица ГЭСНп 01-03-009 Выключатели воздушные**Измеритель: шт.**

Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением:

- 01-03-009-01 до 35 кВ
 01-03-009-02 до 110 кВ
 01-03-009-03 до 220 кВ

01-03-009-04	до 330 кВ
01-03-009-05	до 500 кВ
Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением:	
01-03-009-06	до 110 кВ
01-03-009-07	до 220 кВ
01-03-009-08	до 330 кВ
01-03-009-09	до 750 кВ
Выключатель воздушный крупномодульный с гасительными камерами напряжением:	
01-03-009-10	до 330 кВ
01-03-009-11	до 500 кВ
Выключатель воздушный с гасительными камерами и управлением изоляционными тягами напряжением:	
01-03-009-12	до 220 кВ
01-03-009-13	до 500 кВ
01-03-009-14	до 750 кВ
01-03-009-15	до 1150 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-009-01	01-03-009-02	01-03-009-03	01-03-009-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	65	88	105	145
		чел.-ч	13	17,6	21	29
		чел.-ч	39	52,8	63	87
		чел.-ч	13	17,6	21	29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-009-05	01-03-009-06	01-03-009-07	01-03-009-08
1	Затраты труда в том числе Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	210	95	125	160
		чел -ч	42	19	25	32
		чел -ч	126	57	75	96
		чел -ч	42	19	25	32

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-009-09	01-03-009-10	01-03-009-11	01-03-009-12
1	Затраты труда в том числе. Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	230	200	240	145
		чел.-ч	46	40	48	29
		чел -ч	138	120	144	87
		чел -ч	46	40	48	29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-009-13	01-03-009-14	01-03-009-15
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	220	260	440
		чел -ч	44	52	88
		чел -ч	132	156	264
		чел -ч	44	52	88

Таблица ГЭСНп 01-03-010 Комплексы аппаратные генераторные

Измеритель: комплекс
01-03-010-01 Комплекс аппаратный генераторный напряжением выше 1 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-010-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	96
		чел.-ч	19,2
		чел.-ч	57,6
		чел.-ч	19,2

Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ

Подраздел 2.1 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

Таблица ГЭСНп 01-03-020 Схемы вторичной коммутации выключателя

Измеритель: схема

Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом:

01-03-020-01 электромагнитным

01-03-020-02 пружинно-моторным или грузовым

Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя:

01-03-020-03 до 11 кВ

01-03-020-04 до 35 кВ

01-03-020-05 до 220 кВ

01-03-020-06 Схема вторичной коммутации масляного выключателя с пополюсным приводом, напряжение выключателя до 220 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-020-01	01-03-020-02	01-03-020-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	20	24	24
		чел.-ч	14	16,8	16,8
		чел.-ч	6	7,2	7,2
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-020-04	01-03-020-05	01-03-020-06
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	32	45	50
		чел.-ч	22,4	31,5	35
		чел.-ч	9,6	13,5	15

Подраздел 2.2 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

Таблица ГЭСНп 01-03-021 Схемы вторичной коммутации выключателя

Измеритель: схема

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя автоматического, с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ с управлением:

01-03-021-01 местным

01-03-021-02 дистанционным

Схема вторичной коммутации воздушного выключателя с пополюсным электромагнитным или пневматическим приводом, напряжение выключателя:

01-03-021-03 до 35 кВ

01-03-021-04 до 220 кВ

01-03-021-05 до 500 кВ

01-03-021-06 до 750 кВ

01-03-021-07 до 1150 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-021-01	01-03-021-02	01-03-021-03	01-03-021-04
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	12	20	40	64
		чел -ч	8,4	14	28	44,8
		чел -ч	3,6	6	12	19,2
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-021-05	01-03-021-06	01-03-021-07	
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	96	112	160	
		чел.-ч	67,2	78,4	112	
		чел.-ч	28,8	33,6	48	

Таблица ГЭСНп 01-03-022 Устройства подогрева выключателя**Измеритель: устройство**

- 01-03-022-01 Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом
 01-03-022-02 За каждый нагревательный элемент сверх одного добавить к норме 01-03-022-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-022-01	01-03-022-02
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	7	0,35
		чел.-ч	4,9	0,245
		чел.-ч	2,1	0,105

Таблица ГЭСНп 01-03-023 Комплексы аппаратные генераторные**Измеритель: комплекс**

- 01-03-023-01 Комплекс аппаратный генераторный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-023-01
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	56
		чел.-ч	39,2
		чел.-ч	16,8

Подраздел 2.3 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ

Таблица ГЭСНп 01-03-024 Схемы вторичной коммутации разъединителя**Измеритель: схема**

Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод:

- 01-03-024-01 общий, напряжение разъединителя до 20 кВ
 01-03-024-02 общий, напряжение разъединителя до 220 кВ
 01-03-024-03 пополюсный, напряжение разъединителя от 110 до 220 кВ
 01-03-024-04 пополюсный, напряжение разъединителя до 330 кВ
 01-03-024-05 пополюсный, напряжение разъединителя до 500 кВ
 01-03-024-06 пополюсный, напряжение разъединителя до 750 кВ
 01-03-024-07 пополюсный, напряжение разъединителя до 1150 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-024-01	01-03-024-02	01-03-024-03	01-03-024-04
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	10	20	30	36
		чел.-ч	7	14	21	25,2
		чел.-ч	3	6	9	10,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-024-05	01-03-024-06	01-03-024-07
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	42	50	70
		чел.-ч	29,4	35	49
		чел.-ч	12,6	15	21

Таблица ГЭСНп 01-03-025 Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов**Измеритель: схема**

Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов:

- 01-03-025-01 до 2
 01-03-025-02 до 5
 01-03-025-03 до 10
 01-03-025-04 до 20
 01-03-025-05 до 30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-025-01	01-03-025-02	01-03-025-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	10	20	40
		чел -ч	7	14	28
		чел -ч	3	6	12
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-025-04	01-03-025-05	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	50	100	
		чел -ч	35	70	
		чел.-ч	15	30	

Таблица ГЭСНп 01-03-026 Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя

Измеритель: схема
01-03-026-01 Схема вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-03-026-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	30
		чел.-ч	21
		чел.-ч	9

ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для отдельных комплектных панелей, устройств и комплектов релейной защиты, а также высокочастотных устройств защиты линий электропередачи.
2. В нормах учтены затраты на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
 - проверку электрических характеристик аппаратуры релейной защиты;
 - настройку уставок защиты;
 - проверку взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки уставок защиты.
3. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по нормам других отделов Сборника затраты на пусконаладочные работы для:
 - схем вторичной коммутации коммутационного аппарата – по отделу 03;
 - разводки токовых цепей, цепей напряжения, оперативного тока и сигнализации – по отделу 06;
 - испытания повышенным напряжением устройств защиты и их схем вторичной коммутации – по отделу 12;
 - опробования взаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики и коммутационных аппаратов в комплексе – по отделу 13.
4. В нормах затрат на пусконаладочные работы по дифференциальным защитам шин (ДЗШ) и устройствам резервирования отказа выключателя (УРОВ) учтены затраты на наладку элементов защит шин с четырьмя присоединениями; затраты труда на наладку элементов ДЗШ и УРОВ каждого последующего присоединения определяются применением к нормам коэффициента 0,1.
5. В нормах затрат на пусконаладочные работы по защитам обходных выключателей учтены затраты на настройку рабочих уставок защит для одной линии (присоединения); затраты труда на настройку рабочих уставок защиты для каждой последующей линии (присоединения) определяются применением к нормам коэффициента 0,25.
6. В нормах затрат труда на пусконаладочные работы по максимальным токовым защитам прямого действия табл. 01-04-001 учтены затраты на наладку реле с выдержкой времени; затраты на наладку защит без выдержки времени определяются по указанным нормам с коэффициентом 0,8.
7. Нормы настоящего отдела разработаны исходя из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)				
	Инженер по наладке и испытаниям, категория			Техник по наладке и испытаниям, категория	
	I	II	III	I	II
01-04-001-005, 01-04-013-016	-	-	100	-	-
01-04-006-012, 01-04-017-021	-	70	-	-	30
01-04-030-038	60	-	-	40	-
01-04-048-051	-	100	-	-	-
01-04-060-064	-	70	-	-	30
01-04-074-077	60	-	-	-	40

Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ

Подраздел 1.1 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ)

Таблица ГЭСНп 01-04-001 Защиты прямого действия

Измеритель: компл.

Максимальная токовая защита прямого действия с:

- 01-04-001-01 одним реле
 01-04-001-02 двумя реле
 01-04-001-03 тремя реле

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-001-01	01-04-001-02	01-04-001-03
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	5	7	8

Таблица ГЭСНп 01-04-002 Тепловые защиты

Измеритель: компл.

Максимальная токовая тепловая защита с:

- 01-04-002-01 одним реле
 01-04-002-02 двумя реле
 01-04-002-03 тремя реле

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-002-01	01-04-002-02	01-04-002-03
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	3	4	5

Таблица ГЭСНп 01-04-003 Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока

Измеритель: компл.

- 01-04-003-01 Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-003-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	8

Таблица ГЭСНп 01-04-004 Защиты на постоянном и переменном оперативном токе

Измеритель: компл.

МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с:

- 01-04-004-01 одним реле РТ-40, РСТ
 01-04-004-02 двумя реле РТ-40, РСТ
 01-04-004-03 тремя реле РТ-40, РСТ

01-04-004-04	двуя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения
01-04-004-05	тремя реле РТ-40, РСТ с дешунтированием электромагнитов отключения,
01-04-004-06	одним реле индукционного действия
01-04-004-07	двуя реле индукционного действия
01-04-004-08	тремя реле индукционного действия
01-04-004-09	двуя реле индукционного действия с дешунтированием электромагнитов отключения
01-04-004-10	реле индукционного действия РТЗ-50, РТЗ-51
01-04-004-11	реле торможения индукционного действия МТЗ-11
01-04-004-12	реле индукционного действия МТЗ-М
01-04-004-13	одним реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)
01-04-004-14	двуя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)
01-04-004-15	тремя реле РНТ, РСТ-15 (РСТ-16)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-004-01	01-04-004-02	01-04-004-03	01-04-004-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	6	8	9	7
		чел.-ч	6	8	9	7
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-004-05	01-04-004-06	01-04-004-07	01-04-004-08
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	9	7	12	15
		чел.-ч	9	7	12	15
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-004-09	01-04-004-10	01-04-004-11	01-04-004-12
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	10	11	20	22
		чел.-ч	10	11	20	22
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-004-13	01-04-004-14	01-04-004-15	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	9	11	15	
		чел.-ч	9	11	15	

Таблица ГЭСНп 01-04-005 Устройства пуска МТЗ по напряжению

Измеритель: компл.

01-04-005-01 Устройство пуска МТЗ по напряжению

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-005-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	9
		чел.-ч	9

Таблица ГЭСНп 01-04-006 Защиты от коротких замыканий на «землю»

Измеритель: компл.

Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на «землю»:

01-04-006-01 двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641

01-04-006-02 трехступенчатая ЭПЗ-1642

01-04-006-03 Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал

01-04-006-04 Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» (комплект КЗ-7)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-006-01	01-04-006-02	01-04-006-03	01-04-006-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	32	38	3	21
		чел.-ч	22,4	26,6	2,1	14,7
		чел.-ч	9,6	11,4	0,9	6,3

Таблица ГЭСНп 01-04-007 Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ)**Измеритель: компл.**

Максимальная токовая защита с однократным АПВ:

01-04-007-01	одноступенчатая ЭПЗ-1654
01-04-007-02	двухступенчатая ЭПЗ-1652 или ЭПЗ-1653
01-04-007-03	двухступенчатая направленная ЭПЗ-1655
01-04-007-04	трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657
01-04-007-05	и проверкой синхронизма, включенная на сумму токов двух параллельных линий ЭПЗ-1658
01-04-007-06	Максимальная токовая защита с двухкратным АПВ трехступенчатая ЭПЗ-1651

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-007-01	01-04-007-02	01-04-007-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	19	23	25
		чел.-ч	13,3	16,1	17,5
		чел.-ч	5,7	6,9	7,5
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-007-04	01-04-007-05	01-04-007-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	29	44	29
		чел.-ч	20,3	30,8	20,3
		чел.-ч	8,7	13,2	8,7

Таблица ГЭСНп 01-04-008 Защиты от симметричных перегрузок**Измеритель: компл.**

01-04-008-01 Максимальная токовая защита от симметричных перегрузок, выполненная на реле РТВК

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-008-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	7
		чел.-ч	4,9
		чел.-ч	2,1

Таблица ГЭСНп 01-04-009 Защиты линий от подпитки синхронными двигателями**Измеритель: компл.**

01-04-009-01 Максимальная токовая защита линий от подпитки синхронными двигателями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-009-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	25
		чел.-ч	17,5
		чел.-ч	7,5

Таблица ГЭСНп 01-04-010 Защиты токовые ПДЭ-2002**Измеритель: компл.**

01-04-010-01 Максимальная токовая защита ПДЭ-2002

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-010-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	240
		чел.-ч	168
		чел.-ч	72

Таблица ГЭСНп 01-04-011 Устройства ускорения защит**Измеритель: компл.**

Устройство ускорения максимальных токовых защит линий на напряжение 330-750 кВ:

01-04-011-01	резервных
01-04-011-02	по каналу высокочастотного телевключения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-011-01	01-04-011-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	68	51
		чел.-ч	47,6	35,7
		чел.-ч	20,4	15,3

Таблица ГЭСНп 01-04-012 Двухфазные токовые отсечки и максимальные токовые защиты

Измеритель: компл.

Двухфазная токовая отсечка:

01-04-012-01	(комплект КЗ-9)
01-04-012-02	и МТЗ с независимой выдержкой времени (комплект КЗ-13)
01-04-012-03	и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37)
	МТЗ с независимой выдержкой времени:
01-04-012-04	(комплект КЗ-12)
01-04-012-05	на одном реле (комплект КЗ-35)
01-04-012-06	на двух реле (комплект КЗ-36)
01-04-012-07	на трех реле (комплект КЗ-17)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-012-01	01-04-012-02	01-04-012-03	01-04-012-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	16	19	23	15
		чел.-ч	11,2	13,3	16,1	10,5
		чел.-ч	4,8	5,7	6,9	4,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-012-05	01-04-012-06	01-04-012-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	18	19	20
		чел.-ч	12,6	13,3	14
		чел.-ч	5,4	5,7	6

Таблица ГЭСНп 01-04-013 Защиты направленные

Измеритель: компл.

Максимальная токовая защита направленная:

01-04-013-01	двухфазная с выдержкой времени (комплект КЗ-14)
01-04-013-02	с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ
01-04-013-03	с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле индукционного действия
01-04-013-04	нулевой последовательности трехступенчатая (комплект КЗ-15)
01-04-013-05	нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на «землю» (комплект КЗ-10)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-013-01	01-04-013-02	01-04-013-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	16	17	20
		чел.-ч	16	17	20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-013-04	01-04-013-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	19	22
		чел.-ч	19	22

Таблица ГЭСНп 01-04-014 Защиты импульсные

Измеритель: компл.

01-04-014-01 Максимальная токовая защита направленная импульсная от замыканий на «землю» типа ИЗС

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-014-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	27
		чел.-ч	27

Таблица ГЭСНп 01-04-015 Защиты транзисторные**Измеритель: компл.**

01-04-015-01 Максимальная токовая защита транзисторная типа 33Т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-015-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч чел.-ч	27 27

Таблица ГЭСНп 01-04-016 Устройства защиты генераторов и блоков**Измеритель: компл.**

01-04-016-01 Блок максимальной токовой защиты генератора типа БРЭ-1301
 01-04-016-02 Комплектное устройство максимальной токовой защиты типа ЯРЭ-2201
 Терминал максимальной токовой защиты генератора и трансформатора:
 01-04-016-03 REG 316*4
 01-04-016-04 REG 216

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-016-01	01-04-016-02	01-04-016-03	01-04-016-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч чел.-ч	78 78	164 164	240 240	600 600

Подраздел 1.2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ**Таблица ГЭСНп 01-04-017 Дифференциальные защиты****Измеритель: компл.**

Защита дифференциальная токовая с:

01-04-017-01 двумя реле РТ-40, РТС
 01-04-017-02 тремя реле РТ-40, РТС
 01-04-017-03 двумя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16)
 01-04-017-04 тремя реле РТН, РСТ-15(РСТ-16)
 01-04-017-05 двумя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14
 01-04-017-06 тремя реле ДЗТ-11, ДЗТ-12, ДЗТ-13, ДЗТ-14
 01-04-017-07 дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле ДЗТ-11
 01-04-017-08 дешунтированием электромагнитов отключения с тремя реле ДЗТ-11
 01-04-017-09 реле ДЗТ-21 (ДЗТ-23)
 01-04-017-10 реле SPAD346C

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-017-01	01-04-017-02	01-04-017-03	01-04-017-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч чел -ч чел -ч	17 11,9 5,1	28 19,6 8,4	34 23,8 10,2	37 25,9 11,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-017-05	01-04-017-06	01-04-017-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч чел.-ч чел.-ч	37 25,9 11,1	47 32,9 14,1	58 40,6 17,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-017-08	01-04-017-09	01-04-017-10
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч чел.-ч чел.-ч	64 44,8 19,2	77 53,9 23,1	120 84 36

Таблица ГЭСНп 01-04-019 Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий

Измеритель: компл.

Поперечная дифференциальная токовая защита:
 01-04-019-01 от многофазных замыканий (комплект КЗ-6)
 01-04-019-02 генератора односистемная
 01-04-019-03 параллельных линий типа ЭПЗ-1637
 01-04-019-04 линий с однократным АПВ типа ЭПЗ-1656

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-019-01	01-04-019-02	01-04-019-03	01-04-019-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	21	23	67	77
		чел.-ч	14,7	16,1	46,9	53,9
		чел.-ч	6,3	6,9	20,1	23,1

Таблица ГЭСНп 01-04-020 Продольные дифференциальные токовые защиты линий

Измеритель: компл.

Продольная дифференциальная токовая защита линий:

01-04-020-01 ЭПЗ-1638-73/1
 01-04-020-02 ЭПЗ-1639-73/1
 01-04-020-03 ЭПЗ-1638-73/2
 01-04-020-04 ЭПЗ-1639-73/2
 01-04-020-05 ДЗЛ-2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-020-01	01-04-020-02	01-04-020-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	76	72	115
		чел.-ч	53,2	50,4	80,5
		чел.-ч	22,8	21,6	34,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-020-04	01-04-020-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	97	54
		чел.-ч	67,9	37,8
		чел.-ч	29,1	16,2

Таблица ГЭСНп 01-04-021 Дифференциальные защиты шин

Измеритель: компл.

Дифференциальная защита шин:

01-04-021-01 при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов
 01-04-021-02 при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов
 01-04-021-03 при количестве присоединений элементов до четырех с торможением
 01-04-021-04 ПДЭ-2006
 01-04-021-05 ДЗШТ-751
 01-04-021-06 REB-103

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-021-01	01-04-021-02	01-04-021-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	92	72	161
		чел.-ч	64,4	50,4	112,7
		чел.-ч	27,6	21,6	48,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-021-04	01-04-021-05	01-04-021-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	284	115	284
		чел.-ч	198,8	80,5	198,8
		чел.-ч	85,2	34,5	85,2

Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ

Подраздел 2.1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ)

Таблица ГЭСНп 01-04-030 Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)

Измеритель: полукомплект

Дифференциальная фазная защита (релейная часть):

01-04-030-01	ДФЗ-201
01-04-030-02	ДФЗ-503
01-04-030-03	ДФЗ-504
01-04-030-04	ДФЗ-751
01-04-030-05	ПДЭ-2003

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-030-01	01-04-030-02	01-04-030-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел -ч	140	214	176
		чел.-ч	84	128,4	105,6
		чел.-ч	56	85,6	70,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-030-04	01-04-030-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	141	327
		чел -ч	84,6	196,2
		чел -ч	56,4	130,8

Таблица ГЭСНп 01-04-031 Высокочастотные защиты

Измеритель: компл.

01-04-031-01 Высокочастотная защита направленная ПДЭ-2802

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-031-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел -ч	332
		чел -ч	199,2
		чел -ч	132,8

Таблица ГЭСНп 01-04-032 Дистанционные защиты

Измеритель: компл.

Дистанционная защита:

01-04-032-01	ЭПЗ-1636
01-04-032-02	ПДЭ-2001
01-04-032-03	ПЗ-2
01-04-032-04	ПЗ-3/1
01-04-032-05	ПЗ-3/2
01-04-032-06	ПЗ-4/1
01-04-032-07	ПЗ-4/2
01-04-032-08	ПЗ-4М/1
01-04-032-09	ПЗ-4М/2
01-04-032-10	ПЗ-5 (ПЭ-2105, ПЭ-2105МА, ПЭ2105-МБ)
01-04-032-11	ДЗ-2
01-04-032-12	ДЗ-503
01-04-032-13	ДЗ-751

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-032-01	01-04-032-02	01-04-032-03	01-04-032-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	189	263	76	65
		чел.-ч	113,4	157,8	45,6	39
		чел.-ч	75,6	105,2	30,4	26

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-032-05	01-04-032-06	01-04-032-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	111	132	205
		чел.-ч	66,6	79,2	123
		чел.-ч	44,4	52,8	82
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-032-08	01-04-032-09	01-04-032-10
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	138	215	142
		чел.-ч	82,8	129	85,2
		чел.-ч	55,2	86	56,8
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-032-11	01-04-032-12	01-04-032-13
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	40	148	246
		чел.-ч	24	88,8	147,6
		чел.-ч	16	59,2	98,4

Таблица ГЭСНп 01-04-033 Шкафы дистанционных и токовых защит

Измеритель: компл.

Шкаф дистанционной и токовой защиты:

01-04-033-01 ШДЭ-2801

01-04-033-02 ШДЭ-2802

01-04-033-03 Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-033-01	01-04-033-02	01-04-033-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	320	354	258
		чел.-ч	192	212,4	154,8
		чел.-ч	128	141,6	103,2

Таблица ГЭСНп 01-04-034 Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ

Измеритель: компл.

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ:

01-04-034-01 комплект ДЗ-10

01-04-034-02 терминал SPAC - 800

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-034-01	01-04-034-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	38	83
		чел.-ч	22,8	49,8
		чел.-ч	15,2	33,2

Таблица ГЭСНп 01-04-035 Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов)

Измеритель: компл.

Терминал защиты трансформаторов:

01-04-035-01 двух- и трехобмоточных RET-3

01-04-035-02 двухобмоточных RET-316

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-035-01	01-04-035-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	234	145
		чел.-ч	140,4	87
		чел.-ч	93,6	58

Таблица ГЭСНп 01-04-036 Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением выше 500 кВ**Измеритель: компл.**

Шкаф защиты автотрансформаторов с высоким напряжением выше 500 кВ:

01-04-036-01	Ш-2101
01-04-036-02	Ш-2102
01-04-036-03	Ш-2103
01-04-036-04	Ш-2104

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-036-01	01-04-036-02	01-04-036-03	01-04-036-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	365	380	389	404
		чел.-ч	219	228	233,4	242,4
		чел.-ч	146	152	155,6	161,6

Таблица ГЭСНп 01-04-037 Устройства блокировки защит**Измеритель: компл.**

Устройство высокочастотной блокировки дистанционной защиты:

01-04-037-01	ЭПЗ-1643
01-04-037-02	ЭПП-16-04-02
01-04-037-03	Устройство дистанционной блокировки дифференциальной фазной защиты для одной линии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-037-01	01-04-037-02	01-04-037-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	36	49	39
		чел.-ч	21,6	29,4	23,4
		чел.-ч	14,4	19,6	15,6

Таблица ГЭСНп 01-04-038 Реле дистанционных защит**Измеритель: компл.**

Реле дистанционной защиты:

01-04-038-01	пусковое (комплект КРС-1)
01-04-038-02	первой и второй ступени (комплект КРС-2)
01-04-038-03	третьей ступени (комплект КРС-3)
01-04-038-04	избиратель однофазного АПВ (комплект КРС-4)
01-04-038-05	БРЭ-2701
01-04-038-06	Блок реле сопротивления БРЭ 2801

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-038-01	01-04-038-02	01-04-038-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	24	37	26
		чел.-ч	14,4	22,2	15,6
		чел.-ч	9,6	14,8	10,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-038-04	01-04-038-05	01-04-038-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	38	106	55
		чел.-ч	22,8	63,6	33
		чел.-ч	15,2	42,4	22

Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Таблица ГЭСНп 01-04-048 Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)**Измеритель: компл.**

Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ):

01-04-048-01	при количестве присоединений до четырех
01-04-048-02	при присоединениях в схеме многоугольников
01-04-048-03	ПДЭ-2005
01-04-048-04	REB 010
01-04-048-05	Устройство многоэлементное для электроустановок на напряжение 750 кВ
01-04-048-06	Панель УРОВ ПА-115-74

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-048-01	01-04-048-02	01-04-048-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	63	61	231
		чел.-ч	63	61	231
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-048-04	01-04-048-05	01-04-048-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	105	222	85
		чел.-ч	105	222	85

Таблица ГЭСНп 01-04-049 Устройства передачи отключающего сигнала

Измеритель: компл.

Устройство передачи отключающего сигнала:

01-04-049-01	ЭПО-1053А, ЭПО-1053Б, ЭПО-1054
01-04-049-02	ЭПО-1055

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-04-049-01	01-04-049-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	35	45
		чел.-ч	35	45

Таблица ГЭСНп 01-04-050 Устройства перевода токовых цепей защиты

Измеритель: компл.

01-04-050-01	Устройство перевода токовых цепей защиты на трансформаторы тока обходного выключателя ПЗ-233
--------------	--

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	01-04-050-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	21
		чел.-ч	21

Таблица ГЭСНп 01-04-051 Защиты минимального напряжения

Измеритель: компл.

01-04-051-01	Защита минимального напряжения
01-04-051-02	Защита минимального напряжения с блокировкой по составляющим обратной последовательности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-04-051-01	01-04-051-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	14	20
		чел.-ч	14	20

Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Таблица ГЭСНп 01-04-060 Защиты с фильтр-реле

Измеритель: компл.

Защита с фильтр-реле:

01-04-060-01	с многоступенчатой зависимой характеристикой срабатывания РТФ-6М
01-04-060-02	РТФ-7/1, РТФ-7/2

01-04-060-03 РТФ-8, РТФ-9
 01-04-060-04 РТФ-1М, РНФ-1М и РНФ-2М, РЧН-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-060-01	01-04-060-02	01-04-060-03	01-04-060-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	74	22	26	14
		чел.-ч	51,8	15,4	18,2	9,8
		чел.-ч	22,2	6,6	7,8	4,2

Таблица ГЭСНп 01-04-061 Защиты с реле различного типа

Измеритель: компл.

Защита с реле:

01-04-061-01 РМОП-2
 01-04-061-02 КЗР-2, КЗР-3
 01-04-061-03 РЗР-1М
 01-04-061-04 КИВ-500
 01-04-061-05 РМТН
 01-04-061-06 обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-061-01	01-04-061-02	01-04-061-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	32	25	81
		чел.-ч	22,4	17,5	56,7
		чел.-ч	9,6	7,5	24,3
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-061-04	01-04-061-05	01-04-061-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	36	26	8
		чел.-ч	25,2	18,2	5,6
		чел.-ч	10,8	7,8	2,4

Таблица ГЭСНп 01-04-062 Защиты от замыканий на «землю»

Измеритель: компл.

Защита от замыканий на «землю»:

01-04-062-01 с реле 3ЗГ-1, 3ЗГ-2
 01-04-062-02 с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3
 01-04-062-03 с реле 3ЗП-1
 01-04-062-04 в обмотке статора с использованием трансформатора тока ТНПШ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-062-01	01-04-062-02	01-04-062-03	01-04-062-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	49	17	21	41
		чел.-ч	34,3	11,9	14,7	28,7
		чел.-ч	14,7	5,1	6,3	12,3

Таблица ГЭСНп 01-04-063 Дуговые защиты

Измеритель: компл.

Дуговая защита секций:

01-04-063-01 комплектных распределительных устройств (КРУ)
 01-04-063-02 комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-063-01	01-04-063-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	59	41
		чел.-ч	41,3	28,7
		чел.-ч	17,7	12,3

Таблица ГЭСНп 01-04-064 Устройства блокировки**Измеритель: компл.**

Устройство блокировки:

- 01-04-064-01 при качаниях типа КРБ-125, КРБ-126
 01-04-064-02 при неисправностях цепей напряжения типа КРБ-12, КРБ-13

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-064-01	01-04-064-02
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	23	13
		чел -ч	16,1	9,1
		чел -ч	6,9	3,9

Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА**Таблица ГЭСНп 01-04-074 Приемопередатчики****Измеритель: компл.**

Приемопередатчик для дифференциально-фазной или направленной дистанционной защиты линий:

- 01-04-074-01 ПВЗЛ
 01-04-074-02 ПВЗ, ПВЗ-90, ПВЗ-90М, ПВЗ-90М1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-074-01	01-04-074-02
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	224	264
		чел.-ч	134,4	158,4
		чел.-ч	89,6	105,6

Таблица ГЭСНп 01-04-075 Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики**Измеритель: полукомплект**

Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии:

- 01-04-075-01 без ответвлений
 01-04-075-02 с ответвлениями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-075-01	01-04-075-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	80	101
		чел.-ч	48	60,6
		чел.-ч	32	40,4

Таблица ГЭСНп 01-04-076 Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики**Измеритель: полукомплект**

Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики типа:

- 01-04-076-01 АКПА-В, передатчик
 01-04-076-02 АКПА-В, приемник

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-076-01	01-04-076-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	457	576
		чел.-ч	274,2	345,6
		чел.-ч	182,8	230,4

Таблица ГЭСНп 01-04-077 Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии

Измеритель: тракт

Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением:

01-04-077-01 до 500 кВ
01-04-077-02 до 750 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-04-077-01	01-04-077-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	101	161
		чел.-ч	60,6	96,6
		чел.-ч	40,4	64,4

ОТДЕЛ 05. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы по устройствам автоматического регулирования возбуждения, синхронизации, станционной (подстанционной) и системной противоаварийной автоматики.

2. В нормах учтены затраты на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

проверку на функционирование отдельных узлов устройств, настройку выходных параметров узлов рабочими органами регулирования;

снятие статических и динамических характеристик устройств от посторонних источников питания;
настройку динамических характеристик замкнутых систем регулирования с целью достижения требуемых показателей;

опробование схем вторичной коммутации;
настройку устройств совместно с силовым оборудованием на холостом ходу и под нагрузкой.
3. В нормах пусконаладочных работ для устройств отключения генераторов учтены затраты труда на работы, выполняемые в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей, по:
определению числа отключаемых генераторов;
объединению шинок отключаемых генераторов и фиксации команды на отключение генераторов;
наладке устройств и схем сигнализации;
наладке устройств балансировки мощности;
наладке устройств форсировки и разгрузки продольной компенсации;
наладке устройств отключения реакторов

4. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по другим отделам Сборника затраты на пусконаладочные работы для:

измерения на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;
испытания повышенным напряжением – по отделу 12;
опробования взаимодействия автоматических устройств и схем вторичной коммутации устройств релейной защиты в комплексе – по отделу 13.

5. Норма затрат на пусконаладочные работы 01-05-010-01 применяется только в случае автономной наладки устройства пуска осциллографа УПО.

6. В норме затрат 01-05-011-01 на пусконаладочные работы для панели автоматического пуска осциллографа ЭПО-1077 учтены затраты труда на наладку устройства пуска осциллографа УПО.

7. Норма затрат на пусконаладочные работы для устройств синхронизации генераторов напряжением до 1 кВ определяется по нормам табл. 01-05-027 с коэффициентом 0,7.

8. В норме затрат 01-05-028 на пусконаладочные работы учтены затраты труда для одной программной приставки. Для каждой последующей программной приставки затраты труда определяются применением к норме коэффициента 0,2.

9. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)				
	Инженер по наладке и испытаниям, категория			Техник по наладке и испытаниям, категория	
	I	II	III	I	II
01-05-001-004	70	-	30	-	-
01-05-010-011	-	100	-	-	-
01-05-012-017	-	-	100	-	-
01-05-018, 01-05-028-029	-	70	-	-	30
01-05-019-026	60	-	40	-	-
01-05-027	100	-	-	-	-
01-05-038-040	70	-	30	-	-
01-05-041	70	-	-	30	-

Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ

Подраздел 1.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ)

Таблица ГЭСНп 01-05-001 Регуляторы возбуждения

Измеритель: шт.

Регулятор возбуждения:

01-05-001-01	синхронного генератора напряжением до 1 кВ
01-05-001-02	двухсистемный электромагнитный
01-05-001-03	двухсистемный полупроводниковый
01-05-001-04	двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на магнитных усилителях
01-05-001-05	двухсистемный полупроводниковый с выходным каскадом на тиристорных преобразователях
01-05-001-06	сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на магнитных усилителях
01-05-001-07	сильного действия с законом регулирования АРВ-СД на полупроводниковых элементах

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-001-01	01-05-001-02	01-05-001-03	01-05-001-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	151	204	174	279
		чел.-ч	105,7	142,8	121,8	195,3
		чел.-ч	45,3	61,2	52,2	83,7

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-001-05	01-05-001-06	01-05-001-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	354	490	605
		чел.-ч	247,8	343	423,5
		чел.-ч	106,2	147	181,5

Таблица ГЭСНп 01-05-002 Отдельные устройства

Измеритель: устройство

Устройство:

01-05-002-01	регулирования возбуждения при изменении скорости
01-05-002-02	преобразования тока ротора
01-05-002-03	слежения за уставкой регулятора
01-05-002-04	подгонки уставки напряжения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-002-01	01-05-002-02	01-05-002-03	01-05-002-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	53	22	33	29
		чел.-ч	37,1	15,4	23,1	20,3
		чел.-ч	15,9	6,6	9,9	8,7

Таблица ГЭСНп 01-05-003 Устройства питания регулятора возбуждения**Измеритель: устройство**

Устройство питания регулятора возбуждения на элементах:

- 01-05-003-01 релейно-контакторных
 01-05-003-02 бесконтактных электромагнитных
 01-05-003-03 полупроводниковых с потенциальным разделением цепей питания

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-003-01	01-05-003-02	01-05-003-03
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	15	33	48
		чел.-ч	10,5	23,1	33,6
		чел.-ч	4,5	9,9	14,4

Подраздел 1.2 УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ**Таблица ГЭСНп 01-05-004 Устройства ограничения параметров****Измеритель: устройство**

Устройство автоматическое ограничения:

- 01-05-004-01 тока или напряжения ротора
 01-05-004-02 тока с интегрально-зависимой выдержкой времени
 01-05-004-03 минимального тока возбуждения или угла нагрузки синхронной электрической машины
 01-05-004-04 Устройство разгрузки генератора по реактивной мощности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-004-01	01-05-004-02	01-05-004-03	01-05-004-04
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	49	87	96	33
		чел.-ч	34,3	60,9	67,2	23,1
		чел.-ч	14,7	26,1	28,8	9,9

Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ**Подраздел 2.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ****Таблица ГЭСНп 01-05-010 Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования****Измеритель: устройство**

- 01-05-010-01 Устройство автоматического пуска осциллографа типа УПО
 Устройство автоматического осциллографирования:
 01-05-010-02 без записи предаварийного режима
 01-05-010-03 с записью предаварийного режима (магнитограф)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-010-01	01-05-010-02	01-05-010-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	28	33	241

Таблица ГЭСНп 01-05-011 Панели автоматического пуска осциллографов**Измеритель: устройство**

Панель автоматического пуска:

- 01-05-011-01 аварийного осциллографа ПДЭ-0301
 01-05-011-02 осциллографа ЭПО-1077

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-011-01	01-05-011-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	113	112

Подраздел 2.2 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АВР)

Таблица ГЭСНп 01-05-012 Устройства АПВ

Измеритель: устройство
Устройство АПВ:
 01-05-012-01 ПДЭ-2004
 01-05-012-02 с использованием механических систем, встроенных в привод
 01-05-012-03 быстродействующее (БАПВ)
 01-05-012-04 Панель защитная АПВ-503

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-012-01	01-05-012-02	01-05-012-03	01-05-012-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	283	14	9	319

Таблица ГЭСНп 01-05-013 Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ)

Измеритель: устройство
Устройство трехфазное ТАПВ:
 01-05-013-01 однократного действия
 01-05-013-02 двухкратного действия
 01-05-013-03 несинхронное (с контролем напряжения) линии
 01-05-013-04 с контролем (ожиданием) синхронизма и напряжения линии
 01-05-013-05 с улавливанием синхронизма, с двумя углами опережения и контролем напряжения линии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-013-01	01-05-013-02	01-05-013-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	13	16	19

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-013-04	01-05-013-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	20	23

Таблица ГЭСНп 01-05-014 Однофазные устройства АПВ (ОАПВ)

Измеритель: устройство
 01-05-014-01 Устройство ОАПВ на электромеханических реле

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-014-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	92

Таблица ГЭСНп 01-05-015 Устройства АВР

Измеритель: устройство
Устройство АВР:
 01-05-015-01 со схемой восстановления напряжения

01-05-015-02 линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-015-01	01-05-015-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	29	15

Таблица ГЭСНп 01-05-016 Устройства АВР трансформаторов и линий**Измеритель: устройство**

Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций:

01-05-016-01 1 шт.
01-05-016-02 2 шт.
01-05-016-03 до 4 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-016-01	01-05-016-02	01-05-016-03
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	21	34	49

Таблица ГЭСНп 01-05-017 Устройства АВР электродвигателей**Измеритель: устройство**

Устройство АВР электродвигателей:

01-05-017-01 1 шт.
01-05-017-02 2 шт.
01-05-017-03 до 4 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-017-01	01-05-017-02	01-05-017-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	25	32	46

Таблица ГЭСНп 01-05-018 Устройства АВР с контролем за технологическими параметрами**Измеритель: устройство**

01-05-018-01 Устройство АВР с контролем за частотой, уровнем и другими технологическими параметрами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-018-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч чел.-ч чел.-ч	33 23,1 9,9

Подраздел 2.3 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ)**Таблица ГЭСНп 01-05-029 Устройства АПАХ****Измеритель: устройство**

Устройство АПАХ основное с количеством ступеней:

01-05-029-01 до 2
01-05-029-02 3
01-05-029-03 с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода
01-05-029-04 Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-029-01	01-05-029-02	01-05-029-03	01-05-029-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	116	122	65	31
		чел -ч	81,2	85,4	45,5	21,7
		чел.ч	34,8	36,6	19,5	9,3

Подраздел 2.4 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Таблица ГЭСНп 01-05-019 Устройства защиты от повышения напряжения на линии

Измеритель: устройство
01-05-019-01 Устройство защиты от повышения напряжения на линии

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-019-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	113
		чел -ч	67,8
		чел -ч	45,2

Таблица ГЭСНп 01-05-020 Устройства автоматики линейного реактора

Измеритель: устройство
Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины:
01-05-020-01 без искровых промежутков
01-05-020-02 с искровыми промежутками

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-020-01	01-05-020-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	25	35
		чел -ч	15	21
		чел -ч	10	14

Таблица ГЭСНп 01-05-021 Устройства фиксации аварийных режимов

Измеритель: устройство
Устройство фиксации:
01-05-021-01 отключения по положению выключателей, фиксации действия САПВ и БАПВ
01-05-021-02 отключения одной из параллельных линий по разности токов
01-05-021-03 аварийной перегрузки линии электропередачи по факту увеличения передаваемой активной мощности
01-05-021-04 тяжести короткого замыкания
01-05-021-05 разности фаз напряжения и скорости ее изменения
01-05-021-06 обрыва линии электропередачи по разности активных мощностей
01-05-021-07 обрыва линии электропередачи по сбросу активной мощности

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-021-01	01-05-021-02	01-05-021-03	01-05-021-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	43	28	52	68
		чел -ч	25,8	16,8	31,2	40,8
		чел -ч	17,2	11,2	20,8	27,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-021-05	01-05-021-06	01-05-021-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	167	35	34
		чел -ч	100,2	21	20,4
		чел -ч	66,8	14	13,6

Таблица ГЭСНп 01-05-022 Устройства измерения и фиксации частоты**Измеритель: устройство****Устройство:**

- 01-05-022-01 измерения и фиксации частоты в энергосистемах
 01-05-022-02 автоматической фиксации разности фаз электропередачи ШДЭ-2601
 01-05-022-03 Автоматический ограничитель частоты генераторов по изменению частоты на шинах 220-750 кВ ШДЭ-2602

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-022-01	01-05-022-02	01-05-022-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	161	348	466
		чел -ч	96,6	208,8	279,6
		чел -ч	64,4	139,2	186,4

Таблица ГЭСНп 01-05-023 Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР)**Измеритель: устройство****Устройство АЧР:**

- 01-05-023-01 без последующего АПВ для одной очереди
 01-05-023-02 с последующим АПВ после восстановления частоты

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-023-01	01-05-023-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	48	54
		чел.-ч	28,8	32,4
		чел.-ч	19,2	21,6

Таблица ГЭСНп 01-05-024 Устройства контроля мощности исходного режима**Измеритель: устройство**

- 01-05-024-01 Устройство контроля мощности исходного режима с количеством ступеней контроля до 4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-024-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	109
		чел -ч	65,4
		чел -ч	43,6

Таблица ГЭСНп 01-05-025 Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии**Измеритель: устройство**

- 01-05-025-01 Автоматический локальный искатель повреждения на линиях 500-750 кВ типа ЛИДА
 01-05-025-02 Линейный импульсный фиксирующий прибор типа ЛИФП
 01-05-025-03 Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-025-01	01-05-025-02	01-05-025-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	591	24	25
		чел -ч	354,6	14,4	15
		чел -ч	236,4	9,6	10

Таблица ГЭСНп 01-05-026 Шкафы и устройства автоматики линий**Измеритель: устройство**

Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ:

- 01-05-026-01 ШП 2701
 01-05-026-02 ШП 2702
 01-05-026-03 ШП 2703

01-05-026-04	ШП 2704
Устройство (панель) автоматики:	
01-05-026-05	ПДЭ-2101
01-05-026-06	ПДЭ-2102
01-05-026-07	ПДЭ-2103
01-05-026-08	ПДЭ-2104
01-05-026-09	Терминал автоматики линий 110-220 кВ REC-561

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-026-01	01-05-026-02	01-05-026-03
1.	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	159	220	218
		чел.-ч	95,4	132	130,8
		чел.-ч	63,6	88	87,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-026-04	01-05-026-05	01-05-026-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	167	135	141
		чел.-ч	100,2	81	84,6
		чел.-ч	66,8	54	56,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-026-07	01-05-026-08	01-05-026-09
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	169	158	240
		чел.-ч	101,4	94,8	144
		чел.-ч	67,6	63,2	96

Подраздел 2.5 УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ

Таблица ГЭСНп 01-05-027 Устройства и схемы синхронизации

Измеритель: устройство					
Устройство синхронизации:					
01-05-027-01	ручное				
01-05-027-02	полуавтоматическое				
01-05-027-03	автоматическое с самосинхронизацией				
01-05-027-04	автоматическое				
01-05-027-05	микропроцессорное программируемое АС-М				
01-05-027-06	Схема синхронизации одного присоединения через один выключатель с одного пункта управления				

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-027-01	01-05-027-02	01-05-027-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	16	41	42
		чел.-ч	16	41	42

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-027-04	01-05-027-05	01-05-027-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	81	98	25
		чел.-ч	81	98	25

Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-05-028 Автоматические регуляторы

Измеритель: устройство					
Автоматический регулятор:					
01-05-028-01	реактивной мощности конденсаторных батарей				
01-05-028-02	напряжения силовых трансформаторов				
01-05-028-03	напряжения силовых трансформаторов SPAU341C				
01-05-028-04	Программная приставка к автоматическому регулятору реактивной мощности конденсатор-				

01-05-028-05 ных батарей
Программируемый микропроцессорный комплекс

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-028-01	01-05-028-02	01-05-028-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	69	64	81
		чел.-ч	48,3	44,8	56,7
		чел -ч	20,7	19,2	24,3
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-028-04	01-05-028-05	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	14	32	
		чел.-ч	9,8	22,4	
		чел -ч	4,2	9,6	

Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ

Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ

Таблица ГЭСНп 01-05-038 Устройства отключения

Измеритель: устройство

Устройство отключения генераторов:

01-05-038-01	при отсутствии деления станции
01-05-038-02	при наличии одного сечения деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора
01-05-038-03	при наличии одного сечения деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором
01-05-038-04	при наличии двух сечений деления станции для одного направления без общестанционного коммутатора
01-05-038-05	при наличии двух сечений деления станции для одного направления с общестанционным коммутатором

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-038-01	01-05-038-02	01-05-038-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	179	237	294
		чел.-ч	125,3	165,9	205,8
		чел -ч	53,7	71,1	88,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-038-04	01-05-038-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	294	338
		чел.-ч	205,8	236,6
		чел -ч	88,2	101,4

Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН

Таблица ГЭСНп 01-05-039 Устройства разгрузки

Измеритель: устройство

Устройство импульсной разгрузки тепловых турбин:

01-05-039-01	общестанционное
01-05-039-02	блочное однократного действия с общей выдержкой времени ступеней разгрузки
01-05-039-03	блочное однократного действия с разными выдержками времени ступеней разгрузки
01-05-039-04	блочное многократного действия

Устройство длительной разгрузки тепловых турбин:

01-05-039-05	общестанционное
01-05-039-06	одного блока

01-05-039-07 Устройство обратной загрузки тепловых турбин
 01-05-039-08 Устройство разгрузки тепловых турбин по термической устойчивости оборудования

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-039-01	01-05-039-02	01-05-039-03	01-05-039-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	44	78	84	91
		чел -ч	30,8	54,6	58,8	63,7
		чел.-ч	13,2	23,4	25,2	27,3
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-039-05	01-05-039-06	01-05-039-07	01-05-039-08
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	87	78	64	66
		чел.-ч	60,9	54,6	44,8	46,2
		чел.-ч	26,1	23,4	19,2	19,8

Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Таблица ГЭСНп 01-05-040 Устройства деления

Измеритель: устройство

Устройство деления энергосистемы с количеством сечений:

01-05-040-01 2
 01-05-040-02 3
 01-05-040-03 Устройство форсировки продольной емкостной компенсации и отключения шунтирующих реакторов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-040-01	01-05-040-02	01-05-040-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	161	211	165
		чел.-ч	112,7	147,7	115,5
		чел.-ч	48,3	63,3	49,5

Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Таблица ГЭСНп 01-05-041 Устройства дозировки

Измеритель: устройство

Устройство автоматической дозировки управляемых воздействий:

01-05-041-01 одноступенчатое
 01-05-041-02 двухступенчатое
 01-05-041-03 многоступенчатое
 01-05-041-04 с автоматической перестройкой в ремонтной схеме
 01-05-041-05 с учетом деления энергосистемы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-05-041-01	01-05-041-02	01-05-041-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	18	27	30
		чел.-ч	12,6	18,9	21
		чел.-ч	5,4	8,1	9

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-05-041-04	01-05-041-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	32	76
		чел.-ч	22,4	53,2
		чел.-ч	9,6	22,8

ОТДЕЛ 06. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы по системам вторичных цепей напряжения и оперативного тока, а также по устройствам питания этих систем.

2. В нормах учтены затраты труда на следующие работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

проверку и настройку устройств контроля оперативного напряжения и устройств измерения изоляции цепей оперативного напряжения;

проверку и настройку отдельных узлов и агрегатов;

снятие электрических характеристик устройств и агрегатов при работе на холостом ходу и под нагрузкой (по стационарным аккумуляторным батареям и устройствам питания);

проверку разводки по распределительным, ячейкам, шкафам, панелям шинок всех назначений: управления (переменного и постоянного оперативного тока), аварийной, предупредительной и технологической сигнализации, синхронизации, учета и измерения, защиты минимального напряжения, питания регистрирующих приборов и токовых цепей.

3. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по другим отделам ГЭСНп затраты труда на пусконаладочные работы для:

автоматических выключателей – по отделу 03;

измерениям на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;

испытаний повышенным напряжением – по отделу 12

4. В нормах табл. 01-06-021, 01-06-022 приведены затраты труда на пусконаладочные работы по трехпроводной системе, питающейся от одного коммутационного аппарата (одной группы предохранителей). Затраты труда для двухпроводной и четырехпроводной системы разводки следует определять по нормам для трехпроводной системы с коэффициентами, соответственно 0,7 и 1,3.

5. Затраты труда по проверке вторичных цепей однофазного трансформатора напряжения определяются по норме 01-06-020-03 с коэффициентом 0,5.

6. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)			
	Инженер по наладке и испытаниям, категория		Техник по наладке и испытаниям II категории	Электромонтажник-наладчик IV разряда
	II	III		
01-06-001-003	70	-	30	-
01-06-010-012	70	-	30	-
01-06-020-021, 01-06-023	-	60	-	40
01-06-022	-	-	50	50

Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Таблица ГЭСНп 01-06-001 Системы постоянного тока

Измеритель: система

01-06-001-01 Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-06-001-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	30
		чел.-ч	21
		чел.-ч	9

Таблица ГЭСНп 01-06-002 Коммутаторы элементные

Измеритель: шт.

01-06-002-01 Коммутатор элементный с дистанционным управлением разрядной и зарядной траверсами

01-06-002-02 Автоматический регулятор управления разрядной траверсой элементного коммутатора

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-06-002-01	01-06-002-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	32	31
		чел.-ч	22,4	21,7
		чел.-ч	9,6	9,3

Таблица ГЭСНп 01-06-003 Устройства заряда и подзаряда, обратного тока**Измеритель: устройство**

Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью:

- 01-06-003-01 до 20 кВА
 01-06-003-02 до 50 кВА
 01-06-003-03 Устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей
 01-06-003-04 Устройство обратного тока

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-06-003-01	01-06-003-02	01-06-003-03	01-06-003-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел -ч	48	66	35	6
		чел.-ч	33,6	46,2	24,5	4,2
		чел.-ч	14,4	19,8	10,5	1,8

Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ**Таблица ГЭСНп 01-06-010 Устройства питания цепей защиты****Измеритель: устройство**

- 01-06-010-01 Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА
 Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА:
 01-06-010-02 без стабилизации выходного напряжения
 01-06-010-03 со стабилизацией выходного напряжения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-06-010-01	01-06-010-02	01-06-010-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	8	15	25
		чел -ч	5,6	10,5	17,5
		чел -ч	2,4	4,5	7,5

Таблица ГЭСНп 01-06-011 Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов**Измеритель: устройство**

Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей:

- 01-06-011-01 без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации
 01-06-011-02 с аппаратурой контроля, регулирования и сигнализации
 01-06-011-03 с устройствами накопителей энергии
 01-06-011-04 Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-06-011-01	01-06-011-02	01-06-011-03	01-06-011-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	24	40	50	111
		чел -ч	16,8	28	35	77,7
		чел -ч	7,2	12	15	33,3

Таблица ГЭСНп 01-06-012 Устройства мигающего света

Измеритель: устройство
01-06-012-01 Устройство мигающего света автономное

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-06-012-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	6
		чел.-ч	4,2
		чел.-ч	1,8

Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА**Таблица ГЭСНп 01-06-020 Вторичные цепи трансформаторов напряжения**

Измеритель: система
Вторичной цепи:
01-06-020-01 группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ
01-06-020-02 группы из трех однофазных трансформаторов напряжения выше 11 кВ
01-06-020-03 трансформатора напряжения трехфазного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-06-020-01	01-06-020-02	01-06-020-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	8	18	11
		чел.-ч	3,2	7,2	4,4
		чел.-ч	4,8	10,8	6,6

Таблица ГЭСНп 01-06-021 Схемы разводки трехпроводной системы

Измеритель: схема
Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек):
01-06-021-01 до 2
01-06-021-02 за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) выше 2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-06-021-01	01-06-021-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4	1
		чел.-ч	1,6	0,4
		чел.-ч	2,4	0,6

Таблица ГЭСНп 01-06-022 Схемы резервирования питания трехпроводной системы

Измеритель: схема
Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания с устройством:
01-06-022-01 ручного переключателя
01-06-022-02 релейно-контакторного переключателя

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-06-022-01	01-06-022-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	5	13
		чел.-ч	2,5	6,5
		чел.-ч	2,5	6,5

Таблица ГЭСНп 01-06-023 Устройства контроля уровня напряжения

Измеритель: устройство
01-06-023-01 Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-06-023-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч чел -ч чел.-ч	6 2,4 3,6

ОТДЕЛ 07. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для асинхронных и синхронных электродвигателей, а также электрических машин постоянного тока.
2. В нормах учтены затраты труда на следующие работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
 - определение возможности включения электрических машин без сушки с измерением коэффициента абсорбции;
 - измерение и выбор ступеней пускорегулировочных резисторов в цепи ротора или якоря электрической машины;
 - снятие электрических характеристик;
 - проверку установки щеток на нейтрали и степени их искрения на коллекторе;
 - опробование электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой.
3. В нормах настоящего отдела не учтены и должны определяться дополнительно по другим отделам Сборника затраты труда на пусконаладочные работы для:
 - коммутационных аппаратов – по отделу 03;
 - измерениям на кабелях и в электроустановках – по отделу 11;
 - испытаний повышенным напряжением – по отделу 12.
4. Затраты труда на пусконаладочные работы для сельсинов следует определять по нормам табл. 01-09-002.
5. Затраты труда на пусконаладочные работы для тиристорных систем возбуждения синхронных электродвигателей определяются суммированием норм затрат по таблицам разделов 01, 08 и 09.
6. Затраты труда на пусконаладочные работы для многоскоростных электродвигателей следует определять по нормам табл. 01-07-001 и 01-07-002 с коэффициентом 1,6.
7. Затраты труда на пусконаладочные работы для генераторов непромышленной частоты следует определять по нормам табл. 01-07-002.
8. Затраты труда на пусконаладочные работы для электромашинных усилителей следует определять по нормам табл. 01-07-003 с коэффициентом 2.
9. Затраты труда на пусконаладочные работы для электроаппаратов (соленоид электромагнитный, электромагнитная муфта, электромагнит подъема и т.п.) следует определять по нормам табл. 01-07-003 с коэффициентом 0,6.
10. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)	
	Техник по наладке и испытаниям I категории	Электромонтажник-наладчик VI разряда
01-07-001-004	60	40

Таблица ГЭСНп 01-07-001 Асинхронные электродвигатели

Измеритель: шт.

Электродвигатель асинхронный:

- 01-07-001-01 с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
 01-07-001-02 с короткозамкнутым ротором, напряжением выше 1 кВ, мощностью до 300 кВт
 01-07-001-03 с короткозамкнутым ротором, напряжением выше 1 кВ, мощностью выше 300 кВт
 01-07-001-04 с фазным ротором, напряжением до 1 кВ
 01-07-001-05 с фазным ротором, напряжением выше 1, мощностью до 300 кВт
 01-07-001-06 с фазным ротором, напряжением выше 1, мощностью выше 300 кВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-07-001-01	01-07-001-02	01-07-001-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	3	6	9
		чел.-ч	1,2	2,4	3,6
		чел.-ч	1,8	3,6	5,4
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-07-001-04	01-07-001-05	01-07-001-06
1	Затраты труда в том числе Электромонтажник-наладчик 6 разряда Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	10	11	14
		чел.-ч	4	4,4	5,6
		чел.-ч	6	6,6	8,4

Таблица ГЭСНп 01-07-002 Синхронные электродвигатели

Измеритель: шт.

Электродвигатель синхронный, напряжением:

01-07-002-01	до 1 кВ, мощностью до 300 кВт
01-07-002-02	до 1 кВ, мощностью выше 300 кВт
01-07-002-03	свыше 1 кВ, мощностью до 300 кВт
01-07-002-04	свыше 1 кВ, мощностью выше 300 кВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-07-002-01	01-07-002-02	01-07-002-03	01-07-002-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	3	5	8	13
		чел.-ч	1,2	2	3,2	5,2
		чел.-ч	1,8	3	4,8	7,8

Таблица ГЭСНп 01-07-003 Электрические машины постоянного тока

Измеритель: шт.

Электрическая машина постоянного тока напряжением:

01-07-003-01	до 440 В, мощностью до 200 кВт
01-07-003-02	до 440 В, мощностью выше 200 кВт
01-07-003-03	свыше 440 кВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-07-003-01	01-07-003-02	01-07-003-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	3	6	14
		чел.-ч	1,2	2,4	5,6
		чел.-ч	1,8	3,6	8,4

Таблица ГЭСНп 01-07-004 Прочие электрические машины

Измеритель: шт.

Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ:

01-07-004-01	однофазный
01-07-004-02	коллекторный
01-07-004-03	шаговый

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-07-004-01	01-07-004-02	01-07-004-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	2	13	4
		чел.-ч	0,8	5,2	1,6
		чел.-ч	1,2	7,8	2,4

ОТДЕЛ 08. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для управляемых и неуправляемых вентильных преобразователей, тиристорных устройств коммутации и других преобразовательных устройств.

2. В нормах учтены затраты труда на следующие работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

проверку схем управления преобразователем на функционирование в соответствии с техническими условиями и их настройку;

настройку и проверку защит преобразователя;

фазировку силовой схемы с системой управления преобразователем, а также с сетью;

проверку устройств сигнализации и контроля работы плеч преобразователя;

снятие электрических характеристик преобразователей;

опробование на холостом ходу и под нагрузкой во всем диапазоне регулирования.

3. В нормах настоящего отдела не учтены и должны определяться дополнительно по другим отделам Сборника затраты труда на пусконаладочные работы для:

преобразовательных трансформаторов – по отделу 02;

коммутационных аппаратов в схемах электроснабжения преобразователя – по отделу 03;

устройств релейной защиты питающей линии, а также защиты электродвигателей – по отделу 04;

электроприводов механизмов системы охлаждения преобразователя – по отделу 07;

систем автоматического управления и регулирования в схеме преобразователя – по отделу 09;

испытаний повышенным напряжением – по отделу 12.

4. Затраты труда на пусконаладочные работы для тиристорных преобразователей рассчитаны для трефазной мостовой схемы. Для однофазной мостовой схемы к нормам табл. 01-08-020 по 01-08-023 следует применять коэффициент 0,8; для трехфазной нулевой схемы – коэффициент 0,6; для тиристорных преобразователей с одним вентилем – коэффициент 0,3.

5. Затраты труда на пусконаладочные работы для тиристорных преобразователей рассчитаны для симметричной мостовой схемы. Затраты труда для несимметричной (полууправляемой) схемы следует определять по нормам табл. с 01-08-020 по 01-08-023 с коэффициентом 0,8.

6. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)			Техник по наладке и испытаниям I категории	
	Инженер по наладке и испытаниям, категория		III		
	I	II			
01-08-001	-	-	70	30	
01-08-010-011	-	70	-	30	
01-08-020-021, 01-08-022-01-06, 01-08-023	-	70	30	-	
01-08-022-07-010	70	-	30	-	
01-08-030-033	-	70	30	-	

Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Таблица ГЭСНп 01-08-001 Диодные преобразователи

Измеритель: устройство

Преобразователь диодный, ток:

01-08-001-01	до 10 А
01-08-001-02	до 100 А
01-08-001-03	до 1000 А
01-08-001-04	до 5000 А
01-08-001-05	до 15000 А
01-08-001-06	до 30000 А
01-08-001-07	до 50000 А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-001-01	01-08-001-02	01-08-001-03	01-08-001-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	4	9	19	34
		чел.-ч	2,8	6,3	13,3	23,8
		чел.-ч	1,2	2,7	5,7	10,2
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-001-05	01-08-001-06	01-08-001-07	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	52	66	80	
		чел.-ч	36,4	46,2	56	
		чел.-ч	15,6	19,8	24	

Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ

Таблица ГЭСНп 01-08-010 Тиристорные устройства

Измеритель: устройство

Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ:

01-08-010-01	однофазное
01-08-010-02	трехфазное отключающее с общей коммутацией
01-08-010-03	трехфазное отключающее с пополюсной коммутацией
01-08-010-04	трехфазное переключающее

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-010-01	01-08-010-02	01-08-010-03	01-08-010-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	21	116	124	160
		чел.-ч	14,7	81,2	86,8	112
		чел.-ч	6,3	34,8	37,2	48

Таблица ГЭСНп 01-08-011 Тиристорные станции управления

Измеритель: устройство

Тиристорная станция управления:

01-08-011-01	нереверсивная
01-08-011-02	реверсивная
01-08-011-03	нереверсивная с динамическим торможением
01-08-011-04	реверсивная с динамическим торможением

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-011-01	01-08-011-02	01-08-011-03	01-08-011-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	53	70	64	80
		чел.-ч	37,1	49	44,8	56
		чел.-ч	15,9	21	19,2	24

Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Таблица ГЭСНп 01-08-020 Преобразователи нереверсивные

Измеритель: устройство

Тиристорный преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток:

01-08-020-01	до 25 А
01-08-020-02	до 100 А
01-08-020-03	до 1000 А
01-08-020-04	до 5000 А
01-08-020-05	до 15000 А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-020-01	01-08-020-02	01-08-020-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	32	50	76
		чел.-ч	22,4	35	53,2
		чел.-ч	9,6	15	22,8
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-020-04	01-08-020-05	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	116	159	
		чел.-ч	81,2	111,3	
		чел.-ч	34,8	47,7	

Таблица ГЭСНп 01-08-021 Преобразователи реверсивные

Измеритель: устройство

Тиристорный преобразователь реверсивный напряжением до 1 кВ, ток:

01-08-021-01	до 25 А
01-08-021-02	до 100 А
01-08-021-03	до 1000 А
01-08-021-04	до 5000 А
01-08-021-05	до 15000 А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-021-01	01-08-021-02	01-08-021-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	73	112	167
		чел.-ч	51,1	78,4	116,9
		чел.-ч	21,9	33,6	50,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-021-04	01-08-021-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	240	390
		чел.-ч	168	273
		чел.-ч	72	117

Таблица ГЭСНп 01-08-022 Преобразователи частоты

Измеритель: устройство

Тиристорный преобразователь частоты напряжением:

01-08-022-01	до 1 кВ двухзвеный, ток до 200 А
01-08-022-02	до 1 кВ двухзвеный, ток до 600 А
01-08-022-03	до 1 кВ двухзвеный, ток до 1000 А
01-08-022-04	до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 200 А
01-08-022-05	до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 600 А
01-08-022-06	до 1 кВ с непосредственной связью, ток до 1000 А
01-08-022-07	свыше 1 кВ двухзвеный, мощностью до 1000 кВт
01-08-022-08	свыше 1 кВ двухзвеный, мощностью до 6300 кВт
01-08-022-09	свыше 1 кВ двухзвеный, мощностью до 12500 кВт
01-08-022-10	свыше 1 кВ двухзвеный, мощностью до 25000 кВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-022-01	01-08-022-02	01-08-022-03	01-08-022-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	267	316	363	258
		чел.-ч	186,9	221,2	254,1	180,6
		чел.-ч	80,1	94,8	108,9	77,4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-022-05	01-08-022-06	01-08-022-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	275	299	701
		чел.-ч	-	-	490,7
		чел.-ч	192,5	209,3	-
		чел.-ч	82,5	89,7	210,3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-022-08	01-08-022-09	01-08-022-10
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	939	1007	1292
		чел -ч	657,3	704,9	904,4
		чел -ч	281,7	302,1	387,6

Таблица ГЭСНп 01-08-023 Инверторы тока или напряжения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-023-01	01-08-023-02	01-08-023-03	01-08-023-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	102	148	174	196
		чел -ч	71,4	103,6	121,8	137,2
		чел -ч	30,6	44,4	52,2	58,8

Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСНп 01-08-030 Преобразователи широтно-импульсные

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-030-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	104
		чел -ч	72,8
		чел -ч	31,2

Таблица ГЭСНп 01-08-031 Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-031-01	01-08-031-02	01-08-031-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	32	45	54
		чел -ч	22,4	31,5	37,8
		чел.-ч	9,6	13,5	16,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-031-04	01-08-031-05	01-08-031-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	55	78	93
		чел -ч	38,5	54,6	65,1
		чел.-ч	16,5	23,4	27,9

Таблица ГЭСНп 01-08-032 Установки с ламповыми генераторами**Измеритель: устройство**

Установка с ламповыми генераторами мощностью:

- 01-08-032-01 до 10 кВт
 01-08-032-02 до 100 кВт
 01-08-032-03 до 500 кВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-032-01	01-08-032-02	01-08-032-03
1.	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	143	202	252
		чел.-ч	100,1	141,4	176,4
		чел.-ч	42,9	60,6	75,6

Таблица ГЭСНп 01-08-033 Конденсаторы статические**Измеритель: шт.**

Конденсатор статический напряжением до 1 кВ:

- 01-08-033-01 однофазный

- 01-08-033-02 трехфазный

Конденсатор статический однофазный напряжением:

- 01-08-033-03 до 10 кВ

- 01-08-033-04 до 35 кВ

- 01-08-033-05 до 110 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-08-033-01	01-08-033-02	01-08-033-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1,5	3,5	2,5
		чел.-ч	1,05	2,45	1,75
		чел.-ч	0,45	1,05	0,75
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-08-033-04	01-08-033-05	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	3,5	5	
		чел.-ч	2,45	3,5	
		чел.-ч	1,05	1,5	

ОТДЕЛ 09. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ**Вводные указания**

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для локальных устройств автоматики и систем автоматического управления и регулирования электроприводов.

2. В нормах учтены затраты труда на следующие работы, выполняемые в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей:

наладку коммутационных устройств низкого напряжения (пускателей, контакторов, ключей автоматического управления и блокировок, промежуточных реле и др.), связанных одной схемой (релейно-контакторной, бесконтактной) автоматического управления или регулирования электропривода; проверку цепей вторичной коммутации к ним;

проверку элементов систем автоматического управления и регулирования на функционирование, регулировку параметров и снятие характеристик с помощью органов настройки на соответствие техническим условиям;

проверку работы элементов локальных устройств или систем автоматического управления и регулирования в общей схеме управления электропривода;

согласование характеристик элементов и функциональных групп систем автоматического управления и регулирования;

настройку выходных параметров функциональных групп с помощью органов настройки;

проверку кабельных связей системы управления и регулирования между отдельными устройствами и функциональными группами;

проверку функциональной группы и всей системы управления в целом на функционирование от поста управления с настройкой выходных параметров;

настройку контуров регулирования с целью достижения требуемых показателей качества регулирования – устойчивости, быстродействия, точности поддержания регулируемых параметров с корректировкой параметров системы после комплексного опробования.

3. Затраты труда на пусконаладочные работы для систем автоматического управления и регулирования рассчитываются суммированием затрат по нормам настоящего отдела на:

наладку элементов;

наладку функциональных групп управления (релейно-контакторных и бесконтактных);

наладку контуров регулирования (для замкнутых систем).

4. Затраты труда на пусконаладочные работы для функциональных групп систем автоматического управления и регулирования рассчитываются суммированием затрат на наладку отдельных элементов по разделу 1 и собственно функциональных групп по разделу 2 настоящего отдела в зависимости от суммарного количества элементов, числа «вход-выход», числа внешних блокировочных связей и количества органов настройки.

5. Затраты труда на пусконаладочные работы для функциональной группы, состоящей из аналоговых и дискретных элементов следует принимать по нормам для аналоговых групп.

6. За число «вход-выход» элементов и функциональных групп следует принимать суммарное количество сигналов «вход», подведенных извне, и сигналов «выход», отведенных в другие элементы и функциональные группы, без учета цепей и источников питания, коррекции, усилителей и внутренней коммутации.

7. Развивка системы автоматического управления (САУ) на функциональные группы осуществляется по принципу выполнения этой группой определенной функции, независимо от конструктивного исполнения и совокупности элементов, входящих в функциональную группу.

8. За число органов настройки аналоговой функциональной группы следует принимать количество резисторов, потенциометров, масштабирующих и согласующих усилителей, с помощью которых обеспечивается настройка коэффициентов передачи только в установленвшемся режиме работы (в статике), за число органов настройки контура регулирования следует принимать количество резисторов, потенциометров, конденсаторов масштабирующих и согласующих усилителей, с помощью которых обеспечивается настройка требуемых показателей качества замкнутых систем регулирования в переходных режимах (в динамике).

9. При определении затрат труда на пусконаладочные работы для контура системы автоматического регулирования (САР) выбор нормы производится в зависимости от количества регулируемых параметров, равных числу контуров регулирования САР с учетом внутренних; к органам настройки относятся потенциометры, резисторы, конденсаторы (включенные только в данный контур), регулирование которых влияет на динамические характеристики контура.

10. Затраты труда на пусконаладочные работы для многоконтурных систем автоматического регулирования рассчитываются суммированием затрат на наладку первого контура по нормам табл. 01-09-013-01 и 01-09-013-02 и затрат на наладку каждого последующего контура по нормам табл. 01-09-013-03 и 01-09-013-04 настоящего отдела; при этом учитываются только органы настройки, которые входят в данный контур.

11. Затраты труда на наладку релейно-контакторной схемы управления группой механизмов определяются суммированием затрат труда на наладку схем управления электроприводами отдельных механизмов и затрат на наладку общей схемы управления группой механизмов.

12. При определении затрат труда на пусконаладочные работы для схем управления многоскоростными электродвигателями принимается одна релейно-контакторная функциональная группа управления независимо от числа ступеней скорости.

13. Затраты труда на пусконаладочные работы для источников питания систем автоматического управления и регулирования принимаются по нормам:

для источников, выполненных на полупроводниковых диодах, – раздела 1 отдела 08;

тиристорных преобразователях, – раздела 3 отдела 09;

транзисторах и стабилитронах, – по табл. 09-002 раздела 1 отдела 09;

14. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)			Техник по наладке и испытаниям II категории	
	Инженер по наладке и испытаниям, категория		III		
	I	II			
01-09-001-002	-	50	50	-	
01-09-003	-	40	60	-	
01-09-010-01-06	10	20	30	40	
01-09-010-07-08	10	20	40	30	
01-09-011-012	30	30	20	20	
01-09-013	60	30	10	-	

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-09-001 Датчики контактные механические

Измеритель: шт.

Датчик контактный механический с числом цепей управления:

01-09-001-01	до 2
01-09-001-02	до 5
01-09-001-03	до 10
01-09-001-04	до 15
01-09-001-05	до 30
01-09-001-06	до 50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-001-01	01-09-001-02	01-09-001-03
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	7	12
		чел.-ч	1	3,5	6
		чел.-ч	1	3,5	6

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-001-04	01-09-001-05	01-09-001-06
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	17	27	35
		чел.-ч	8,5	13,5	17,5
		чел.-ч	8,5	13,5	17,5

Таблица ГЭСНп 01-09-002 Бесконтактные аналоговые элементы

Измеритель: шт.

Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»:

01-09-002-01	до 3
01-09-002-02	до 10
Элемент «усиление-преобразование» с числом «вход-выход»:	
01-09-002-03	до 5 без органов настройки
01-09-002-04	до 5 с числом органов настройки до 3
01-09-002-05	до 5 с числом органов настройки до 10
01-09-002-06	до 10 без органов настройки
01-09-002-07	до 10 с числом органов настройки до 6
01-09-002-08	до 10 с числом органов настройки до 15
01-09-002-09	до 50 без органов настройки
01-09-002-10	до 50 с числом органов настройки до 5
01-09-002-11	до 50 с числом органов настройки до 15

Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки:

01-09-002-12	до 5
01-09-002-13	до 10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-002-01	01-09-002-02	01-09-002-03	01-09-002-04
1	Затраты труда в том числе Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	8	15	1	4
		чел.-ч	4	7,5	0,5	2
		чел.-ч	4	7,5	0,5	2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-002-05	01-09-002-06	01-09-002-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	5	3	7
		чел.-ч	2,5	1,5	3,5
		чел.-ч	2,5	1,5	3,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-002-08	01-09-002-09	01-09-002-10
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	10	7	23
		чел.-ч	5	3,5	11,5
		чел.-ч	5	3,5	11,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-002-11	01-09-002-12	01-09-002-13
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	30	20	30
		чел.-ч	15	10	15
		чел.-ч	15	10	15

Таблица ГЭСНп 01-09-003 Бесконтактные дискретные элементы**Измеритель:** шт.

Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»:

01-09-003-01	до 5 без органов настройки
01-09-003-02	до 5 с числом органов настройки до 2
01-09-003-03	до 5 с числом органов настройки до 10
01-09-003-04	до 10 без органов настройки
01-09-003-05	до 10 с числом органов настройки до 2
01-09-003-06	до 10 с числом органов настройки до 10
01-09-003-07	до 50 без органов настройки
01-09-003-08	до 50 с числом органов настройки до 2
01-09-003-09	до 50 с числом органов настройки до 10
01-09-003-10	до 100 без органов настройки
01-09-003-11	до 100 с числом органов настройки до 2
01-09-003-12	до 100 с числом органов настройки до 10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-003-01	01-09-003-02	01-09-003-03	01-09-003-04
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	4	6	3
		чел -ч	0,8	1,6	2,4	1,2
		чел.-ч	1,2	2,4	3,6	1,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-003-05	01-09-003-06	01-09-003-07	01-09-003-08
1	Затраты труда в том числе. Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	6	9	9	18
		чел.-ч	2,4	3,6	3,6	7,2
		чел.-ч	3,6	5,4	5,4	10,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-003-09	01-09-003-10	01-09-003-11	01-09-003-12
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	25	11	23	34
		чел.-ч	10	4,4	9,2	13,6
		чел.-ч	15	6,6	13,8	20,4

Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-09-010 Функциональные группы управления релейно-контакторные**Измеритель:** шт.

Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей:

01-09-010-01	до 3
01-09-010-02	до 5
01-09-010-03	до 10
01-09-010-04	до 20
01-09-010-05	до 30
01-09-010-06	до 50
01-09-010-07	до 100
01-09-010-08	до 200

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-010-01	01-09-010-02	01-09-010-03	01-09-010-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	5 чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч	8 0,5 1,6 2,4 3,2	15 1,5 3 4,5 6	22 2,2 4,4 6,6 8,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-010-05	01-09-010-06	01-09-010-07	01-09-010-08
1.	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	30 чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч	50 3 6 9 12	73 7,3 10 15 20	110 11 22 44 33

Таблица ГЭСНп 01-09-011 Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные

Измеритель: шт.

Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки:

01-09-011-01	до 3
01-09-011-02	до 5
01-09-011-03	до 10
01-09-011-04	до 20
01-09-011-05	до 30
01-09-011-06	до 50

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-011-01	01-09-011-02	01-09-011-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	20 чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч	36 10,8 10,8 7,2 7,2	59 17,7 17,7 11,8 11,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-011-04	01-09-011-05	01-09-011-06
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	67 чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч	82 24,6 24,6 16,4 16,4	105 31,5 31,5 21 21

Таблица ГЭСНп 01-09-012 Функциональные группы управления дискретные бесконтактные

Измеритель: шт.

Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»:

01-09-012-01	до 5
01-09-012-02	до 10
01-09-012-03	до 30
01-09-012-04	до 50
01-09-012-05	до 70

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-012-01	01-09-012-02	01-09-012-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	25 чел.-ч чел.-ч чел.-ч чел.-ч	38 11,4 11,4 7,6 7,6	61 18,3 18,3 12,2 12,2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-012-04	01-09-012-05
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	82	97
		чел.-ч	24,6	29,1
		чел.-ч	24,6	29,1
		чел.-ч	16,4	19,4
		чел.-ч	16,4	19,4

Таблица ГЭСНп 01-09-013 Контуры систем автоматического регулирования

Измеритель: шт.

Контур систем автоматического регулирования параметров:

01-09-013-01	1 с числом органов настройки до 5
01-09-013-02	1 с числом органов настройки до 10
01-09-013-03	до 4 с числом органов настройки до 5
01-09-013-04	до 4 с числом органов настройки до 20

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-09-013-01	01-09-013-02	01-09-013-03	01-09-013-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям II категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	70	100	123	158
		чел.-ч	42	60	73,8	94,8
		чел.-ч	21	30	36,9	47,4
		чел.-ч	7	10	12,3	15,8

ОТДЕЛ 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для самостоятельных схем сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) включая световой и звуковой сигналы, а также схем контрола изоляции электрической сети.

2. В нормах учтены затраты труда на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

- проверку и настройку реле и аппаратуры;
- наладку устройств мигающего света;
- опробование устройств и схем сигнализации на функционирование.

3. В нормах не учтены и должны определяться дополнительно по нормам других отделов Сборника затраты труда на пусконаладочные работы для:

- коммутационных аппаратов и их схем вторичной коммутации – по отделу 03;
- схем разводки цепей сигнализации – по отделу 06;
- датчиков, от которых сигнал поступает в схему автоматического управления – по отделу 09;
- испытаний повышенным напряжением по отделу 12.

4. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)		
	Инженер по наладке и испытаниям III категории	Техник по наладке и испытаниям, категория	
		I	II
01-10-001+003	60	40	-
01-10-010	60	-	40

Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Таблица ГЭСНп 01-10-001 Схемы сбора и реализации сигналов информации

Измеритель: сигнал

01-10-001-01 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и

технологических режимов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-10-001-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	1,5
		чел -ч	0,9
		чел.-ч	0,6

Таблица ГЭСНп 01-10-002 Схемы образования участка сигнализации

Измеритель: участок
01-10-002-01 Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-10-002-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	29
		чел.-ч	17,4
		чел -ч	11,6

Таблица ГЭСНп 01-10-003 Мнемосхемы щита диспетчерского управления

Измеритель: схема
Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов:
01-10-003-01 до 50
01-10-003-02 до 100
01-10-003-03 до 200

Измеритель: 100 сигналов
01-10-003-04 за каждые 100 последующих сигналов добавлять к норме 01-10-003-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-10-003-01	01-10-003-02	01-10-003-03	01-10-003-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям I категории	чел.-ч	171	232	389	168
		чел.-ч	102,6	139,2	233,4	100,8
		чел.-ч	68,4	92,8	155,6	67,2

Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Таблица ГЭСНп 01-10-010 Схема контроля изоляции электрической сети

Измеритель: схема
Схема контроля изоляции электрической сети:
01-10-010-01 с помощью электроизмерительных приборов
01-10-010-02 с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-10-010-01	01-10-010-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям III категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	6	16
		чел -ч	3,6	9,6
		чел -ч	2,4	6,4

ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для специальных испытаний и измерений в процессе производства работ на электрических кабелях и в электроустановках.

2. В нормах учтены затраты труда на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

выбор метода измерения;
сборку и разборку испытательных схем;
обеспечение специальных мероприятий по технике безопасности на объекте испытаний (измерений);
производство измерений.

3. В нормах с 01-11-010-02 по 01-11-010-05, 01-11-012-01, 01-11-014-01 учтены затраты на установку вспомогательных электродов и их соединение со средствами измерения и измеряемым объектом.

4. Норма табл. 01-11-022 распространяется только на электрические машины и аппараты, установленные в силовых цепях.

5. По данному отделу определяются затраты труда на пусконаладочные работы не учтенные нормами работ по другим отделам Сборника.

6. Норма 01-11-028-01 учитывает затраты труда при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты труда следует определять по норме 01-11-028-01 с коэффициентом соответственно 0,7 и 1,3.

7. Нормы настоящего отдела разработаны из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)	
	Инженер по наладке и испытаниям III категории	Электромонтажник-наладчик VI разряда
01-11-001-002, 01-11-010-014, 01-11-020-030	50	50

Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНп 01-11-001 Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом

Измеритель: 1 кабель

Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля:

01-11-001-01 до 500 м
01-11-001-02 до 1000 м

Измеритель: 500 м кабеля

01-11-001-03 за каждые последующие 500 м добавлять к норме 01-11-001-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-001-01	01-11-001-02	01-11-001-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	25	40	15
		чел.-ч	12,5	20	7,5
		чел.-ч	12,5	20	7,5

Таблица ГЭСНп 01-11-002 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля

Измеритель: 1 измерение

Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение:

01-11-002-01 до 35 кВ
01-11-002-02 до 330 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-002-01	01-11-002-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	8
		чел.-ч	1	4
		чел.-ч	1	4

Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Таблица ГЭСНп 01-11-010 Измерение сопротивления растеканию тока

Измеритель: 1 измерение

Измерение сопротивления растеканию тока:

01-11-010-01	заземлителя
01-11-010-02	контура с диагональю до 20 м
01-11-010-03	контура с диагональю до 200 м
01-11-010-04	контура с диагональю до 500 м
01-11-010-05	контура с диагональю до 1000 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-010-01	01-11-010-02	01-11-010-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1,5	2	4
		чел.-ч	0,75	1	2
		чел.-ч	0,75	1	2

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-010-04	01-11-010-05
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	10	16
		чел.-ч	5	8
		чел.-ч	5	8

Таблица ГЭСНп 01-11-011 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

Измеритель: 100 точек

01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-011-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	16
		чел.-ч	8
		чел.-ч	8

Таблица ГЭСНп 01-11-012 Определение удельного сопротивления грунта

Измеритель: 1 измерение

01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-012-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4
		чел.-ч	2
		чел.-ч	2

Таблица ГЭСНп 01-11-013 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

Измеритель: 1 токоприемник

01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-013-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1,5
		чел.-ч	0,75
		чел.-ч	0,75

Таблица ГЭСНп 01-11-014 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения**Измеритель: 1 точка прикосновения**

- 01-11-014-01 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
- 01-11-014-02 Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-014-01	01-11-014-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	16	1

Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**Таблица ГЭСНп 01-11-020 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь****Измеритель: 1 измерение**

- 01-11-020-01 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-020-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4

Таблица ГЭСНп 01-11-021 Измерение переходных сопротивлений постоянному току**Измеритель: 1 измерение**

Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением:

- 01-11-021-01 до 10 кВ
01-11-021-02 до 35 кВ
01-11-021-03 до 110 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-021-01	01-11-021-02	01-11-021-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1	2	3

Таблица ГЭСНп 01-11-022 Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов**Измеритель: 1 измерение**

- 01-11-022-01 Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-022-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	0,5

Таблица ГЭСНп 01-11-023 Снятие характеристик**Измеритель: 1 характеристика**

Снятие характеристик коммутационных аппаратов:

01-11-023-01

временных

01-11-023-02

скоростных

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-023-01	01-11-023-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	3
		чел.-ч	1	1,5
		чел.-ч	1	1,5

Таблица ГЭСНп 01-11-024 Фазировка электрической линии или трансформатора**Измеритель: 1 фазировка**

Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением:

01-11-024-01

до 1 кВ

01-11-024-02

свыше 1 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	01-11-024-01	01-11-024-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	1	2
		чел.-ч	0,5	1
		чел.-ч	0,5	1

Таблица ГЭСНп 01-11-025 Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции**Измеритель: 1 измерение**

Измерение коэффициента:

01-11-025-01

абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин

01-11-025-02

нелинейности изоляции электрической машины

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-025-01	01-11-025-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	3
		чел.-ч	1	1,5
		чел.-ч	1	1,5

Таблица ГЭСНп 01-11-026 Снятие осциллографм и векторных диаграмм**Измеритель: 1 осциллографм**

Снятие, обработка и анализ:

01-11-026-01

осциллографм

Измеритель: 1 диаграмма

01-11-026-02 векторных диаграмм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-026-01	01-11-026-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	8	2
		чел.-ч	4	1
		чел.-ч	4	1

Таблица ГЭСНп 01-11-027 Измерение токов утечки или пробивного напряжения**Измеритель: 1 измерение**

Измерение токов утечки:

01-11-027-01

или пробивного напряжения разрядника

01-11-027-02

ограничителя напряжения

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-027-01	01-11-027-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	2,5
		чел.-ч	1	1,25
		чел.-ч	1	1,25

Таблица ГЭСНп 01-11-028 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

Измеритель: 1 линия

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:

01-11-028-01 кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

Измеритель: 1 измерение

01-11-028-02 обмоток машин и аппаратов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-028-01	01-11-028-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	0,4	0,1
		чел.-ч	0,2	0,05
		чел.-ч	0,2	0,05

Таблица ГЭСНп 01-11-029 Испытания трансформаторного масла

Измеритель: 1 испытание

Испытание трансформаторного масла:

01-11-029-01 на свободное протекание и измерение коэффициента пропитки кабельной линии низкого давления

01-11-029-02 на пробой

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-029-01	01-11-029-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	48	1
		чел.-ч	24	0,5
		чел.-ч	24	0,5

Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНп 01-11-030 Измерение емкости конденсатора

Измеритель: 1 конденсатор

Измерение емкости конденсатора статического напряжением:

01-11-030-01 до 1 кВ, однофазного

01-11-030-02 до 1 кВ, трехфазного

01-11-030-03 до 10 кВ, однофазного

01-11-030-04 до 35 кВ, однофазного

01-11-030-05 до 110 кВ, однофазного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-11-030-01	01-11-030-02	01-11-030-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	2	4	3
		чел.-ч	1	2	1,5
		чел.-ч	1	2	1,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	01-11-030-04	01-11-030-05
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 6 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4	5
		чел.-ч	2	2,5
		чел.-ч	2	2,5

ОТДЕЛ 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на испытания электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, выпрямленным напряжением, а также испытания мегаомметром.

2. В нормах учтены затраты труда на следующие пусконаладочные работы, выполняемые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», а также СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:

- выбор испытательного оборудования;
- осуществление специальных мероприятий по технике безопасности на время проведения испытаний;
- сборку и разборку испытательных схем;
- производство испытаний;
- измерение сопротивления изоляции до и после испытаний.

3. За единицу измерения «3 элемента» принят опорный изолятор, состоящий из трех, соединенных между собой элементов, или три подвесных изолятора в гирлянде.

4. Нормы настоящего отдела рассчитаны исходя из условий выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)						
	Инженер по наладке и испытаниям, категория			Техник по наладке и испытаниям, категория		Электромонтажник-наладчик, разряд	
	I	II	III	II	III	IV	V
01-12-001, 01-12-003	50	-	30	-	20	-	-
01-12-002	-	60	-	40	-	-	-
01-12-010	-	60	-	-	-	-	40
01-12-020	-	-	60	-	-	40	-
01-12-021-022	-	60	-	40	-	-	-
01-12-023-026	-	60	-	-	-	40	-
01-12-027	-	-	60	-	-	40	-
01-12-028-029	-	-	60	-	-	-	40

Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Таблица ГЭСНп 01-12-001 Испытания обмоток статора генераторов

Измеритель: 1 испытание

Испытание обмотки статора генератора напряжением:

- 01-12-001-01 до 1 кВ, мощностью до 1 МВт
 01-12-001-02 до 11 кВ, мощностью до 10 МВт
 01-12-001-03 до 30 кВ, мощностью до 1000 МВт

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-001-01	01-12-001-02	01-12-001-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 3 разряда Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	3	5	19
		чел.-ч	0,6	1	3,8
		чел.-ч	1,5	2,5	9,5
		чел.-ч	0,9	1,5	5,7

Таблица ГЭСНп 01-12-002 Испытания обмоток статора электродвигателей

Измеритель: 1 испытание

Испытание обмотки статора электродвигателя напряжением выше 1 кВ, мощностью:

- 01-12-002-01 до 4 МВт
 01-12-002-02 до 25 МВт
 01-12-002-03 Испытание обмотки якоря машины постоянного тока

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-002-01	01-12-002-02	01-12-002-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	5	6	4

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-002-01	01-12-002-02	01-12-002-03
	Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	2	2,4	1,6

Таблица ГЭСНп 01-12-003 Испытания обмоток и цепей возбуждения

Измеритель: 1 испытание

Испытание обмотки возбуждения электрической машины:

01-12-003-01 постоянного тока

01-12-003-02 явнополюсной

01-12-003-03 неявнополюсной

Испытание цепи возбуждения электрической машины напряжением 6 кВ и выше:

01-12-003-04 двигатель

01-12-003-05 генератор

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-003-01	01-12-003-02	01-12-003-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 3 разряда Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4	5,5	5
		чел.-ч	0,8	1,1	1
		чел.-ч	2	2,75	2,5
		чел.-ч	1,2	1,65	1,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-003-04	01-12-003-05
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 3 разряда Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	7	7,5
		чел.-ч	1,4	1,5
		чел.-ч	3,5	3,75
		чел.-ч	2,1	2,25

Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ

Таблица ГЭСНп 01-12-010 Испытания обмоток трансформаторов

Измеритель: 1 испытание

Испытание:

01-12-010-01 обмотки трансформатора силового

01-12-010-02 первичной обмотки трансформатора измерительного

01-12-010-03 вторичной обмотки трансформатора измерительного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-010-01	01-12-010-02	01-12-010-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3	3	2
		чел.-ч	1,2	1,2	0,8
		чел.-ч	1,8	1,8	1,2

Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ

Таблица ГЭСНп 01-12-020 Испытания сборных и соединительных шин

Измеритель: 1 испытание

Испытание сборных и соединительных шин напряжением:

01-12-020-01 до 11 кВ

01-12-020-02 до 35 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-020-01	01-12-020-02
1	Затраты труда в том числе:	чел.-ч	9	11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-020-01	01-12-020-02
	Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	3,6 5,4	4,4 6,6

Таблица ГЭСНп 01-12-021 Испытания аппаратов

Измеритель: 1 испытание

01-12-021-01	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
01-12-021-02	до 35 кВ
01-12-021-03	Испытание изоляционной тяги внутри изоляционных воздуховодов воздушных выключателей напряжением 500-750 кВ
01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-021-01	01-12-021-02	01-12-021-03	01-12-021-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	2 чел.-ч чел.-ч	3,5 2,1 1,4	3 1,8 1,2	4 2,4 1,6

Таблица ГЭСНп 01-12-022 Испытания конденсаторов статических

Измеритель: 1 испытание

01-12-022-01	Испытание конденсатора статического напряжением: до 3 кВ
01-12-022-02	до 10 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-022-01	01-12-022-02
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям II категории Техник по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3 чел.-ч чел.-ч	4 1,8 1,2

Таблица ГЭСНп 01-12-023 Испытания вводов

Измеритель: 1 испытание

01-12-023-01	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)
--------------	---

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-023-01
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3 чел.-ч чел.-ч
			1,2 1,8

Таблица ГЭСНп 01-12-024 Испытания изоляторов

Измеритель: 1 испытание

01-12-024-01	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
01-12-024-02	Измеритель: 1 испытание для трех элементов многоэлементного или подвесного

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-024-01	01-12-024-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	3 чел.-ч чел.-ч	3,5 1,2 1,4
				1,8 2,1

Таблица ГЭСНп 01-12-025 Испытания токопроводов комплектных**Измеритель: 1 испытание**

Испытание токопровода комплектного экранированного напряжением 6 кВ и выше:

01-12-025-01 длиной до 50 м

01-12-025-02 за каждые последующие 50 м

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-025-01	01-12-025-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел.-ч	9 чел.-ч 3,6 чел.-ч 5,4	3 1,2 1,8

Таблица ГЭСНп 01-12-026 Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах**Измеритель: 1 повреждение**

Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ, с количеством изоляторов:

01-12-026-01 до 50 шт.

01-12-026-02 до 100 шт.

01-12-026-03 до 300 шт.

01-12-026-04 до 500 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-026-01	01-12-026-02	01-12-026-03	01-12-026-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям II категории	чел -ч чел -ч чел -ч	14 5,6 8,4	16 6,4 9,6	21 8,4 12,6	28 11,2 16,8

Таблица ГЭСНп 01-12-027 Испытания силовых кабелей**Измеритель: 1 испытание**

Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением:

01-12-027-01 до 10 кВ

01-12-027-02 до 35 кВ

01-12-027-03 до 110 кВ

Измеритель: 500 м кабеля

За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением:

01-12-027-04 до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01

01-12-027-05 до 35 кВ добавлять к норме 01-12-027-02

01-12-027-06 до 110 кВ добавлять к норме 01-12-027-03

Измеритель: 1 испытание

01-12-027-07 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ

Измеритель: 500 м кабеля

01-12-027-08 За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к норме 01-12-027-07

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-027-01	01-12-027-02	01-12-027-03	01-12-027-04
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч чел.-ч чел.-ч	6 2,4 3,6	9 3,6 5,2	13 5,2 7,8	1,8 0,72 1,08

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-027-05	01-12-027-06	01-12-027-07	01-12-027-08
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 4 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч чел.-ч чел.-ч	2,7 1,08 1,62	3,9 1,56 2,34	3 1,2 1,8	0,9 0,36 0,54

Таблица ГЭСНп 01-12-028 Испытания статических преобразователей**Измеритель: 1 испытание****Испытание статического преобразователя напряжением:**

01-12-028-01	до 1 кВ, ток до 1000 А
01-12-028-02	до 1 кВ, ток до 5000 А
01-12-028-03	до 1 кВ, ток до 15000 А
01-12-028-04	до 3 кВ, ток до 1000 А
01-12-028-05	до 3 кВ, ток до 5000 А
01-12-028-06	до 3 кВ, ток до 15000 А

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-028-01	01-12-028-02	01-12-028-03
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	4	6	8
		чел.-ч	1,6	2,4	3,2
		чел.-ч	2,4	3,6	4,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-028-04	01-12-028-05	01-12-028-06
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	6	8	10
		чел.-ч	2,4	3,2	4
		чел.-ч	3,6	4,8	6

Таблица ГЭСНп 01-12-029 Испытания вторичных цепей**Измеритель: 1 испытание**

01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации
01-12-029-02	Испытание герметичной кабельной проходки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-12-029-01	01-12-029-02
1	Затраты труда в том числе: Электромонтажник-наладчик 5 разряда Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел -ч	2	1
		чел.-ч	0,8	0,4
		чел.-ч	1,2	0,6

ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ**Вводные указания**

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы для комплексов, состоящих из отдельных взаимосвязанных устройств, механизмов или агрегатов, с целью получения на них электрических параметров или технологических режимов, предусмотренных проектом. Нормы по данному отделу применяются только при условии, что наложенные в составе электроустановки устройства или в составе агрегата механизмы, или в составе технологического комплекса агрегаты требуют совместной регулировки и настройки с целью обеспечения надежной работы для заданного проектом технологического процесса электроустановки, агрегата или технологического комплекса.

2. В нормах учтены затраты труда на пусконаладочные работы по настройке взаимодействия электрических схем и систем управления электрооборудованием в различных режимах на основании отраслевых правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. В состав этих работ входят:

обеспечение взаимных связей устройств в составе присоединения и агрегатов в составе технологического комплекса;

регулировка и настройка входных и выходных параметров, обеспечивающих совместную работу механизмов в составе агрегата и агрегатов в составе технологического комплекса на холостом ходу и под нагрузкой с заданными проектом технологическими режимами;

снятие необходимых характеристик устройств электроустановок или агрегатов (диапазон регулирования, статическая и динамическая устойчивость, быстродействие и т. д.);

опробование электроустановки, механизма и агрегатов технологического комплекса по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы.

3. В нормах на пусконаладочные работы для систем диспетчерского (операторского) управления не учтены и должны определяться дополнительно трудозатраты на наладку следующего электрооборудования:

функциональных групп управления вводными устройствами - по нормам отдела 09;
устройств сигнализации диспетчерского (операторского) управления - по нормам отдела 10.

4. Нормы настоящего отдела разработаны исходя из условия выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)	
	Инженер по наладке и испытаниям, категория	
	I	III
01-13-001	70	30
01-13-010-011	60	40
01-13-020-021	60	40
01-13-030	50	50
01-13-040	50	50

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Таблица ГЭСНп 01-13-001 Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках

Измеритель: 1 присоединение

Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств:

- 01-13-001-01 до 2 шт.
- 01-13-001-02 до 5 шт.
- 01-13-001-03 до 10 шт.
- 01-13-001-04 до 20 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-001-01	01-13-001-02	01-13-001-03	01-13-001-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	32	50	74	117
		чел.-ч	22,4	35	51,8	81,9
		чел.-ч	9,6	15	22,2	35,1

Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА

Таблица ГЭСНп 01-13-010 Механизмы, связанные между собой блокировочными связями

Измеритель: 1 комплекс

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные:

- 01-13-010-01 предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт.
- 01-13-010-02 предприятием-изготовителем, в количестве до 5 шт.
- 01-13-010-03 предприятием-изготовителем, в количестве до 10 шт.
- 01-13-010-04 предприятием-изготовителем, в количестве до 20 шт.
- 01-13-010-05 предприятием-изготовителем, в количестве до 30 шт.
- 01-13-010-06 на месте, в количестве до 2 шт.
- 01-13-010-07 на месте, в количестве до 5 шт.
- 01-13-010-08 на месте, в количестве до 10 шт.
- 01-13-010-09 на месте, в количестве до 20 шт.
- 01-13-010-10 на месте, в количестве до 30 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-13-010-01	01-13-010-02	01-13-010-03	01-13-010-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	42	65	117	170
		чел.-ч	25,2	39	70,2	102
		чел.-ч	16,8	26	46,8	68

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-010-05	01-13-010-06	01-13-010-07
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	209	58	100
		чел.-ч	125,4	34,8	60
		чел.-ч	83,6	23,2	40
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-010-08	01-13-010-09	01-13-010-10
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	142	231	279
		чел.-ч	85,2	138,6	167,4
		чел.-ч	56,8	92,4	111,6

Таблица ГЭСНп 01-13-011 Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы

Измеритель: 1 комплекс

Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве:

- 01-13-011-01 до 2 шт.
01-13-011-02 до 5 шт.
01-13-011-03 до 10 шт.
01-13-011-04 до 20 шт.
01-13-011-05 до 30 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-011-01	01-13-011-02	01-13-011-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	108	165	239
		чел.-ч	64,8	99	143,4
		чел.-ч	43,2	66	95,6
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-011-04	01-13-011-05	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	321	411	
		чел.-ч	192,6	246,6	
		чел.-ч	128,4	164,4	

Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Таблица ГЭСНп 01-13-020 Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями

Измеритель: 1 комплекс

Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве:

- 01-13-020-01 до 2 шт.
01-13-020-02 до 5 шт.
01-13-020-03 до 10 шт.
01-13-020-04 до 20 шт.
01-13-020-05 до 30 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-020-01	01-13-020-02	01-13-020-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	77	117	204
		чел.-ч	46,2	70,2	122,4
		чел.-ч	30,8	46,8	81,6
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-020-04	01-13-020-05	
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	293	349	
		чел.-ч	175,8	209,4	
		чел.-ч	117,2	139,6	

Таблица ГЭСНп 01-13-021 Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы

Измеритель: 1 комплекс

Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве:

- 01-13-021-01 до 5 шт.
01-13-021-02 до 10 шт.
01-13-021-03 до 20 шт.
01-13-021-04 до 30 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-021-01	01-13-021-02	01-13-021-03	01-13-021-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	250	357	473	589
		чел.-ч	150	214,2	283,8	353,4
		чел.-ч	100	142,8	189,2	235,6

Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Таблица ГЭСНп 01-13-030 Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс

Измеритель: 1 комплекс

Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве:

- 01-13-030-01 до 5 шт.
01-13-030-02 до 10 шт.
01-13-030-03 до 20 шт.
01-13-030-04 до 30 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-030-01	01-13-030-02	01-13-030-03	01-13-030-04
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	87	170	245	332
		чел.-ч	43,5	85	122,5	166
		чел.-ч	43,5	85	122,5	166

Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА)

Таблица ГЭСНп 01-13-040 Системы противоаварийной автоматики (ПА)

Измеритель: 1 комплекс

Комплекс ПА с количеством взаимосвязанных устройств:

- 01-13-040-01 до 5 шт.
01-13-040-02 до 10 шт.
01-13-040-03 до 20 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-13-040-01	01-13-040-02	01-13-040-03
1	Затраты труда в том числе: Инженер по наладке и испытаниям I категории Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.-ч	112	135	158
		чел.-ч	56	67,5	79
		чел.-ч	56	67,5	79

ОТДЕЛ 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат труда на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам серийно выпускаемых пассажирских, грузовых и больничных лифтов с электроприводом на переменном токе, с релейно-контакторной системой управления (раздел 1), с системой управления на микропроцессорных устройствах (раздел 2) и микропроцессорных устройствах (раздел 3).

2. В нормах учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, включая:

изучение технической документации, подготовку рабочей программы пусконаладочных работ, подготовку необходимого парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений;

проверку состояния оборудования, правильности монтажа и качества выполненных соединений с подачей напряжения на: автоматические выключатели, контактные и бесконтактные датчики, асинхронные электродвигатели привода подъема и автоматических дверей, тормозного узла, цепи контроля состояния узлов и механизмов, направления, скорости, замедления, точной остановки, управления приводом автоматических дверей, встроенный узел температурной защиты электродвигателя подъема, аппаратуру сигнализации;

регулировку и настройку отдельных узлов и блоков электрооборудования и связей (машинное помещение – шахта – кабина);

индивидуальные испытания электротехнических устройств, узлов, цепей по полностью собранной схеме во всех режимах работы на холостом ходу и под нагрузкой с целью обеспечения требований, установленных технической документацией предприятий-изготовителей лифтов;

комплексное опробование лифтов, обеспечивающее устойчивую работу во всех режимах и объеме, предусмотренном проектом и требованиями органов технического надзора;

оформление протоколов электрических измерений, акта сдачи-приемки выполненных пусконаладочных работ и представление их в службу эксплуатации.

3. В нормах не учтены затраты на наладку:

механической части лифтов, учитываемые в элементных сметных нормах на монтаж лифтов;

диспетчерской (телефонной) связи от места установки лифта до диспетчерского пункта.

4. Затраты труда на пусконаладочные работы по электрооборудованию дополнительной шахтной двери на лифтах с проходной кабиной определяются по нормам на наладку электрооборудования одной остановки лифта.

5. Нормы затрат для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов) принимаются по соответствующим нормам разделов 1, 2 и 3 с коэффициентом 1,2 на каждый лифт в группе.

Например. В одной секции 12-этажного жилого дома установлены два пассажирских лифта с релейно-контакторной системой управления, грузоподъемностью до 630 кг, со скоростью движения кабины 1 м/с, с групповым управлением.

Норма для одного лифта определяется по 01-14-001-01 и 01-14-001-03 и составляет: $(355 + 11 \times 2) \times 1,2 = 452,4$ чел.-ч. На одну секцию жилого дома затраты составляют: $452,4 \times 2 = 904,8$ чел.-ч.

6. В норме 01-14-041-01 учтены затраты на настройку и проверку устройства электронной защиты преобразователя, проверку устройства сигнализации, снятие характеристик преобразователя и проверку работы на холостом ходу и под нагрузкой, комплексное испытание в составе лифта.

7. В нормах затрат труда на пусконаладочные работы для лифтов пассажирских с системой управления на микропроцессорных устройствах, со скоростью движения 1,6 м/с (01-14-025-03 и 01-14-026-03) учтены затраты на наладку частотного преобразователя скорости лифта.

8. Нормы затрат труда на пусконаладочные работы по электрооборудованию лифтов отечественного производства, не предусмотренных в настоящем отделе, а также лифтов иностранных фирм следует определять суммированием затрат труда на наладку отдельных элементов электрооборудования, определяемых по нормам, приведенным в соответствующих отделах настоящего сборника, а также в сборнике ГЭСНп-2001-02 «Автоматизированные системы управления».

9. Нормы настоящего отдела рассчитаны исходя из условий выполнения пусконаладочных работ звеном следующего квалификационного состава:

Шифр таблицы или нормы	Доля, %, в общих затратах труда (норме)						
	Инженер, категория			Рабочий, разряд			
	I	II	III	6	5	4	3
01-14-001-003	-	-	-	40	-	-	60
01-14-013-015	-	15	-	50	-	35	-
01-14-025-027	30	-	-	40	30	-	-
01-14-040	-	50	-	-	50	-	-
01-14-041	-	70	30	-	-	-	-

Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

Таблица ГЭСНп 01-14-001 Лифты пассажирские для жилых домов

Измеритель: 1 лифт

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:

- 01-14-001-01 1 м/с, релейно-контакторный
 01-14-001-02 1,4 м/с, релейно-контакторный

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-001-03 к норме 01-14-001-01
 01-14-001-04 к норме 01-14-001-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер.	01-14-001-01	01-14-001-02	01-14-001-03	01-14-001-04
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 3 разряда Рабочий наладчик 6 разряда	чел.-ч	320	389	10	16
			чел.-ч	192	233,4	6
			чел.-ч	128	155,6	4
						9,6
						6,4

Таблица ГЭСНп 01-14-002 Лифты пассажирские для административных зданий

Измеритель: 1 лифт

Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:

- 01-14-002-01 1 м/с, релейно-контакторный
 01-14-002-02 1,4 м/с, релейно-контакторный

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-002-03 к норме 01-14-002-01
 01-14-002-04 к норме 01-14-002-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-002-01	01-14-002-02	01-14-002-03	01-14-002-04
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 3 разряда Рабочий наладчик 6 разряда	чел.-ч	457	606	18	24
		чел.-ч	274,2	363,6	10,8	14,4
		чел.-ч	182,8	242,4	7,2	9,6

Таблица ГЭСНп 01-14-003 Лифты грузовые и больничные

Измеритель: 1 лифт

- 01-14-003-01 Лифт грузовой малый, грузоподъемность до 160 кг, на 2 остановки
 01-14-003-02 Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки
 01-14-003-03 Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-003-04 к норме 01-14-003-01
 01-14-003-05 к норме 01-14-003-02
 01-14-003-06 к норме 01-14-003-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-003-01	01-14-003-02	01-14-003-03
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 3 разряда Рабочий наладчик 6 разряда	чел.-ч	40	128	255
		чел.-ч	24	76,8	153
		чел.-ч	16	51,2	102

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-003-04	01-14-003-05	01-14-003-06
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 3 разряда Рабочий наладчик 6 разряда	чел -ч	15	19,8	7,6
		чел.-ч	9	11,88	4,56
		чел.-ч	6	7,92	3,04

Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

Таблица ГЭСНп 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов

Измеритель: 1 лифт

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:

- 01-14-013-01 1 м/с, с микроэлектроникой
01-14-013-02 1,4 м/с, с микроэлектроникой

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-013-03 к норме 01-14-013-01
01-14-013-04 к норме 01-14-013-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-013-01	01-14-013-02	01-14-013-03	01-14-013-04
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 4 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер II категории	чел -ч	440	586	8,4	12
		чел.-ч	154	205,1	2,94	4,2
		чел.-ч	220	293	4,2	6
		чел.-ч	66	87,9	1,26	1,8

Таблица ГЭСНп 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий

Измеритель: 1 лифт

Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:

- 01-14-014-01 1 м/с, с микроэлектроникой
01-14-014-02 1,4 м/с, с микроэлектроникой

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-014-03 к норме 01-14-014-01
01-14-014-04 к норме 01-14-014-02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-014-01	01-14-014-02	01-14-014-03	01-14-014-04
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 4 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер II категории	чел.-ч	539	701	10,2	13,8
		чел.-ч	188,65	245,35	3,57	4,83
		чел.-ч	269,5	350,5	5,1	6,9
		чел.-ч	80,85	105,15	1,53	2,07

Таблица ГЭСНп 01-14-015 Лифты грузовые и больничные

Измеритель: 1 лифт

- 01-14-015-01 Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микроэлектроникой

Измеритель: 1 остановка

- 01-14-015-02 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-015-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-015-01	01-14-015-02
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 4 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер II категории	чел -ч	399	6,6
		чел.-ч	139,65	2,31
		чел.-ч	199,5	3,3
		чел.-ч	59,85	0,99

Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Таблица ГЭСНп 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов

Измеритель: 1 лифт

Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины:

- 01-14-025-01 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
 01-14-025-02 1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами
 01-14-025-03 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-025-04 к норме 01-14-025-01
 01-14-025-05 к норме 01-14-025-02
 01-14-025-06 к норме 01-14-025-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	01-14-025-01	01-14-025-02	01-14-025-03
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 5 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер I категории	чел.-ч	734	976	1391
		чел.-ч	220,2	292,8	417,3
		чел.-ч	293,6	390,4	556,4
		чел.-ч	220,2	292,8	417,3
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 5 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер I категории	чел.-ч	14,4	20	20,8
		чел.-ч	4,32	6	6,24
		чел.-ч	5,76	8	8,32
		чел.-ч	4,32	6	6,24

Таблица ГЭСНп 01-14-026 Лифты пассажирские для административных зданий

Измеритель: 1 лифт

Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины:

- 01-14-026-01 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
 01-14-026-02 1,4 м/с, с микропроцессорными устройствами
 01-14-026-03 1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами

Измеритель: 1 остановка

При изменении количества остановок уменьшать или добавлять:

- 01-14-026-04 к норме 01-14-026-01
 01-14-026-05 к норме 01-14-026-02
 01-14-026-06 к норме 01-14-026-03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-14-026-01	01-14-026-02	01-14-026-03
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 5 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер I категории	чел.-ч	878	1168	1576
		чел.-ч	263,4	350,4	472,8
		чел.-ч	351,2	467,2	630,4
		чел.-ч	263,4	350,4	472,8
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 5 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер I категории	чел.-ч	17,6	24	25,6
		чел.-ч	5,28	7,2	7,68
		чел.-ч	7,04	9,6	10,24
		чел.-ч	5,28	7,2	7,68

Таблица ГЭСНп 01-14-027 Лифты грузовые и больничные**Измеритель: 1 лифт**

01-14-027-01 Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами

Измеритель: 1 остановка

01-14-027-02 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-027-01

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-14-027-01	01-14-027-02
1.	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 5 разряда Рабочий наладчик 6 разряда Инженер I категории	чел.-ч	665	10,4
		чел.-ч	199,5	3,12
		чел.-ч	266	4,16
		чел.-ч	199,5	3,12

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**Таблица ГЭСНп 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений****Измеритель: 1 лифт**

Наладка режима работы по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок:

01-14-040-01 до 10
01-14-040-02 до 30

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-14-040-01	01-14-040-02
1	Затраты труда в том числе: Рабочий наладчик 5 разряда Инженер II категории	чел.-ч	54	80
		чел.-ч	27	40
		чел.-ч	27	40

Таблица ГЭСНп 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта**Измеритель: 1 преобразователь**

01-14-041-01 Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер	01-14-041-01
1	Затраты труда в том числе: Инженер II категории Инженер III категории	чел.-ч	351
		чел.-ч	245,7
		чел.-ч	105,3

Приложение**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ**

Термин	Определение
Коммутационный аппарат	Электрический аппарат, которым отключается ток нагрузки или снимается напряжение питающей сети (автоматический выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, разъединитель, рубильник, пакетный выключатель, предохранитель и т.п.)
Местное управление	Управление, при котором органы управления и коммутационные аппараты конструктивно расположены на одной панели или щите
Дистанционное управление	Управление, при котором органы управления и коммутационные аппараты конструктивно расположены на различных панелях или щитах
Присоединение вторичной коммутации	Вторичная цепь управления, сигнализации, трансформаторов напряжения и др., ограниченная одной группой предохранителей или автоматическим выключателем, а также вторичная цепь трансформаторов тока одного назначения (защита, измерение)
Присоединение первичной коммутации	Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, генератора, щита, сборки и находящаяся в пределах электрической станции, подстанции и т. п. Электрические цепи разного напряжения (независимо от числа) одного силового трансформатора Все коммутационные аппараты и шины, посредством которых линия или трансформатор присоединены к распределительному устройству
Линия	Участок двух-, трех- или четырехпроводной электрической сети
Устройство	Совокупность элементов в изделии, выполненных в единой конструкции (например: шкаф или панель управления, панель релейной защиты, ячейка, блок питания и др.) Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения
Участок сигнализации	Устройство реализации сигналов Любой элемент электрической схемы (потенциометр, резистор, конденсатор и др.), значение параметра которого требует регулирования согласно инструкции предприятия-изготовителя
Функциональная группа	Совокупность элементов, выполняющих в системе автоматического управления или регулирования определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию (например: релейно-контакторная схема управления электроприводом, узел задания, узел регулятора, узел динамической компенсации, узел линеаризации, узел формирования параметра определенной функциональной зависимости и др.)
Аппарат управления в составе релейно-контакторной функциональной группы	Релейный элемент, выполняющий функцию задания координаты или ее изменения по заданному закону управления (например: кнопка, ключ управления, конечный и путевые выключатели, контактор, магнитный пускатель, реле и т.п.)
Система автоматического управления	Система автоматического управления, в которой цель управления в статических и динамических режимах достигается посредством оптимизации замкнутых контуров регулирования
Система автоматического регулирования	Совокупность функциональных групп, обеспечивающих автоматическое изменение одной или нескольких координат технологического объекта управления с целью достижения заданных значений регулируемых величин или оптимизации определенного критерия качества регулирования
Элемент системы автоматического управления или регулирования	Составная часть схемы, которая имеет единую конструкцию, разъемное соединение, выполняет в изделии одну или несколько определенных функций (усиление, преобразование, генерирование, формирование сигналов) и требует проверки на стенде или в специально собранной схеме на соответствие техническим условиям или требованиям предприятия-изготовителя
Технологический объект	Совокупность технологического и электротехнического оборудования и реализованного на нем технологического процесса производства

Технологический комплекс	Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения (агрегаты, механизмы и другое оборудование) для выполнения в условиях производства заданных технологических процессов и операций с целью осуществления всех стадий получения установленного проектом количества и качества конечной продукции
Механизм	Совокупность подвижно соединенных частей, совершающих под действием приложенных сил заданные движения
Агрегат	Совокупность двух и более механизмов, работающих в комплексе и обеспечивающих заданный технологический процесс производства
Участок диспетчерского управления	Совокупность механизмов или электрических устройств, связанных единым технологическим циклом и общей схемой управления
Испытание	Приложение тока или напряжения к объекту на время испытания, регламентируемое нормативным документом
Объект испытания	Независимая токоведущая часть кабеля, шинопровода, аппарата, трансформатора, генератора, электродвигателя и других устройств
Кабельная проходка	Токопроводящее устройство, предназначенное для передачи электрической энергии посредством специальных силовых и контрольных кабелей через герметические помещения или плотные боксы атомных электростанций

===== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ =====

СОДЕРЖАНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	3
ОТДЕЛ 01. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ВОЗБУДИТЕЛИ	5
Вводные указания.....	5
Раздел 1. ГЕНЕРАТОРЫ.....	6
Таблица ГЭСНп 01-01-001 Синхронные генераторы (компенсаторы).....	6
Таблица ГЭСНп 01-01-002 Гидрогенераторы	6
Раздел 2. СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ	7
Таблица ГЭСНп 01-01-013 Системы возбуждения синхронного генератора напряжением до 1 кВ	7
Таблица ГЭСНп 01-01-014 Электромашинные системы возбуждения синхронного генератора (компенсатора) напряжением выше 1 кВ	7
Таблица ГЭСНп 01-01-015 Полупроводниковые высокочастотные системы возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ.....	7
Таблица ГЭСНп 01-01-016 Тиристорные системы самовозбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ	8
Таблица ГЭСНп 01-01-017 Тиристорные системы независимого возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ	8
Таблица ГЭСНп 01-01-018 Бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного генератора напряжением выше 1 кВ	8
Таблица ГЭСНп 01-01-019 Реверсивные бесщеточные диодные системы возбуждения синхронного компенсатора напряжением выше 1 кВ.....	9
ОТДЕЛ 02. СИЛОВЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ	9
Вводные указания.....	9
Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ	10
Подраздел 1.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ.....	10
Таблица ГЭСНп 01-02-001 Трансформаторы напряжением до 1 кВ	10
Таблица ГЭСНп 01-02-002 Трансформаторы двухобмоточные.....	10
Таблица ГЭСНп 01-02-003 Трансформаторы трехобмоточные	11
Подраздел 1.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ	11
Таблица ГЭСНп 01-02-004 Трансформаторы однофазные масляные	11
Подраздел 1.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ СУХИЕ	12
Таблица ГЭСНп 01-02-005 Трансформаторы и реакторы сухие	12
Раздел 2. ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	12
Подраздел 2.1 ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ.....	12
Таблица ГЭСНп 01-02-015 Трансформаторы однофазные	12
Таблица ГЭСНп 01-02-016 Трансформаторы трехфазные и устройства отбора напряжения.....	12
Подраздел 2.2 ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА.....	13
Таблица ГЭСНп 01-02-017 Трансформаторы выносные и встроенные	13
Таблица ГЭСНп 01-02-018 Трансформаторы нулевой последовательности	13
ОТДЕЛ 03. КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ	13
Вводные указания.....	13
Раздел 1. АППАРАТЫ	14
Подраздел 1.1 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ.....	14
Таблица ГЭСНп 01-03-001 Выключатели однополюсные.....	14
Таблица ГЭСНп 01-03-002 Выключатели трехполюсные	15
Таблица ГЭСНп 01-03-003 Выключатели постоянного тока быстродействующие	16
Подраздел 1.2 АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ	16
Таблица ГЭСНп 01-03-004 Выключатели автоматические постоянного тока быстродействующие	16
Таблица ГЭСНп 01-03-005 Резьединители	16
Таблица ГЭСНп 01-03-006 Отделители трехполюсные.....	17
Таблица ГЭСНп 01-03-007 Короткозамыкатели.....	17
Таблица ГЭСНп 01-03-008 Выключатели нагрузки, масляные, автоматические с электромагнитным дутьем или вакуумные и элегазовые	17
Таблица ГЭСНп 01-03-009 Выключатели воздушные	17
Таблица ГЭСНп 01-03-010 Комплексы аппаратные генераторные	18
Раздел 2. СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ	19
Подраздел 2.1 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАСЛЯНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	19
Таблица ГЭСНп 01-03-020 Схемы вторичной коммутации выключателя	19
Подраздел 2.2 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ	19
Таблица ГЭСНп 01-03-021 Схемы вторичной коммутации выключателя	19
Таблица ГЭСНп 01-03-022 Устройства подогрева выключателя	20

Таблица ГЭСНп 01-03-023 Комплексы аппаратные генераторные	20
Подраздел 2.3 СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМИ	20
Таблица ГЭСНп 01-03-024 Схемы вторичной коммутации разъединителя.....	20
Таблица ГЭСНп 01-03-025 Схемы электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов	20
Таблица ГЭСНп 01-03-026 Схемы вторичной коммутации короткозамыкателя или отделителя	21
ОТДЕЛ 04. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ.....	21
Вводные указания.....	21
Раздел 1. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ	22
Подраздел 1.1 МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ ЗАЩИТЫ (МТЗ).....	22
Таблица ГЭСНп 01-04-001 Защиты прямого действия	22
Таблица ГЭСНп 01-04-002 Тепловые защиты	22
Таблица ГЭСНп 01-04-003 Защиты с реле в силовых цепях постоянного тока	22
Таблица ГЭСНп 01-04-004 Защиты на постоянном и переменном оперативном токе	22
Таблица ГЭСНп 01-04-005 Устройства пуска МТЗ по напряжению	23
Таблица ГЭСНп 01-04-006 Защиты от коротких замыканий на «землю».....	23
Таблица ГЭСНп 01-04-007 Защиты с автоматическим повторным включением (АПВ).....	24
Таблица ГЭСНп 01-04-008 Защиты от симметричных перегрузок.....	24
Таблица ГЭСНп 01-04-009 Защиты линий от подпитки синхронными двигателями	24
Таблица ГЭСНп 01-04-010 Защиты токовые ПДЭ-2002.....	24
Таблица ГЭСНп 01-04-011 Устройства ускорения защит	24
Таблица ГЭСНп 01-04-012 Двухфазные токовые отсечки и максимальные токовые защиты.....	25
Таблица ГЭСНп 01-04-013 Защиты направленные	25
Таблица ГЭСНп 01-04-014 Защиты импульсные	25
Таблица ГЭСНп 01-04-015 Защиты транзисторные	26
Таблица ГЭСНп 01-04-016 Устройства защиты генераторов и блоков.....	26
Подраздел 1.2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТЫ	26
Таблица ГЭСНп 01-04-017 Дифференциальные защиты	26
Таблица ГЭСНп 01-04-019 Поперечные дифференциальные токовые защиты генераторов и линий	27
Таблица ГЭСНп 01-04-020 Продольные дифференциальные токовые защиты линий	27
Таблица ГЭСНп 01-04-021 Дифференциальные защиты шин	27
Раздел 2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАЩИТЫ.....	28
Подраздел 2.1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФАЗНЫЕ ЗАЩИТЫ (РЕЛЕЙНАЯ ЧАСТЬ).....	28
Таблица ГЭСНп 01-04-030 Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)	28
Таблица ГЭСНп 01-04-031 Высокочастотные защиты	28
Таблица ГЭСНп 01-04-032 Дистанционные защиты.....	28
Таблица ГЭСНп 01-04-033 Шкафы дистанционных и токовых защит.....	29
Таблица ГЭСНп 01-04-034 Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ	29
Таблица ГЭСНп 01-04-035 Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов).....	29
Таблица ГЭСНп 01-04-036 Комплекты защиты автотрансформаторов напряжением выше 500 кВ	30
Таблица ГЭСНп 01-04-037 Устройства блокировки защит	30
Таблица ГЭСНп 01-04-038 Реле дистанционных защит	30
Раздел 3. ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ (ПОДСТАНЦИОННЫЕ) УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ	30
Таблица ГЭСНп 01-04-048 Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)	30
Таблица ГЭСНп 01-04-049 Устройства передачи отключающего сигнала.....	31
Таблица ГЭСНп 01-04-050 Устройства перевода токовых цепей защиты	31
Таблица ГЭСНп 01-04-051 Защиты минимального напряжения	31
Раздел 4. ОТДЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ	31
Таблица ГЭСНп 01-04-060 Защиты с фильтр-реле	31
Таблица ГЭСНп 01-04-061 Защиты с реле различного типа	32
Таблица ГЭСНп 01-04-062 Защиты от замыканий на «землю»	32
Таблица ГЭСНп 01-04-063 Дуговые защиты	32
Таблица ГЭСНп 01-04-064 Устройства блокировки	33
Раздел 5. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ УСТРОЙСТВА	33
Таблица ГЭСНп 01-04-074 Приемопередатчики	33
Таблица ГЭСНп 01-04-075 Высокочастотные каналы защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики	33
Таблица ГЭСНп 01-04-076 Аппаратура передачи сигналов релейной защиты и противоаварийной автоматики	33
Таблица ГЭСНп 01-04-077 Высокочастотные тракты совместно с элементами обработки и присоединения линии	34
ОТДЕЛ 05. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ.....	34
Вводные указания	34

Раздел 1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ	35
Подраздел 1.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ (АРВ)	35
Таблица ГЭСНп 01-05-001 Регуляторы возбуждения	35
Таблица ГЭСНп 01-05-002 Отдельные устройства	35
Таблица ГЭСНп 01-05-003 Устройства питания регулятора возбуждения	36
Подраздел 1.2 УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ	36
Таблица ГЭСНп 01-05-004 Устройства ограничения параметров	36
Раздел 2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА И УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ	36
Подраздел 2.1 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА ОСЦИЛЛОГРАФОВ	36
Таблица ГЭСНп 01-05-010 Устройства автоматического пуска осциллографов и автоматического осциллографирования	36
Таблица ГЭСНп 01-05-011 Панели автоматического пуска осциллографов	36
Подраздел 2.2 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ (АПВ) И АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ (АРВ)	37
Таблица ГЭСНп 01-05-012 Устройства АПВ	37
Таблица ГЭСНп 01-05-013 Трехфазные устройства АПВ (ТАПВ)	37
Таблица ГЭСНп 01-05-014 Однофазные устройства АПВ (ОАПВ)	37
Таблица ГЭСНп 01-05-015 Устройства АРВ	37
Таблица ГЭСНп 01-05-016 Устройства АРВ трансформаторов и линий	38
Таблица ГЭСНп 01-05-017 Устройства АРВ электродвигателей	38
Таблица ГЭСНп 01-05-018 Устройства АРВ с контролем за технологическими параметрами	38
Подраздел 2.3 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО ХОДА (АПАХ)	38
Таблица ГЭСНп 01-05-029 Устройства АПАХ	38
Подраздел 2.4 ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	39
Таблица ГЭСНп 01-05-019 Устройства защиты от повышения напряжения на линии	39
Таблица ГЭСНп 01-05-020 Устройства автоматики линейного реактора	39
Таблица ГЭСНп 01-05-021 Устройства фиксации аварийных режимов	39
Таблица ГЭСНп 01-05-022 Устройства измерения и фиксации частоты	40
Таблица ГЭСНп 01-05-023 Устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР)	40
Таблица ГЭСНп 01-05-024 Устройства контроля мощности исходного режима	40
Таблица ГЭСНп 01-05-025 Автоматические искатели повреждения и фиксирующие приборы на линии	40
Таблица ГЭСНп 01-05-026 Шкафы и устройства автоматики линий	40
Подраздел 2.5 УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ	41
Таблица ГЭСНп 01-05-027 Устройства и схемы синхронизации	41
Подраздел 2.6 ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	41
Таблица ГЭСНп 01-05-028 Автоматические регуляторы	41
Раздел 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ	42
Подраздел 3.1 УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ	42
Таблица ГЭСНп 01-05-038 Устройства отключения	42
Подраздел 3.2 УСТРОЙСТВА РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОВЫХ ТУРБИН	42
Таблица ГЭСНп 01-05-039 Устройства разгрузки	42
Подраздел 3.3 УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ	43
Таблица ГЭСНп 01-05-040 Устройства деления	43
Подраздел 3.4 УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДОЗИРОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	43
Таблица ГЭСНп 01-05-041 Устройства дозировки	43
ОТДЕЛ 06. УСТРОЙСТВА СИСТЕМ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА	44
Вводные указания	44
Раздел 1. СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	44
Таблица ГЭСНп 01-06-001 Системы постоянного тока	44
Таблица ГЭСНп 01-06-002 Коммутаторы элементные	44
Таблица ГЭСНп 01-06-003 Устройства заряда и подзаряда, обратного тока	45
Раздел 2. УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ	45
Таблица ГЭСНп 01-06-010 Устройства питания цепей защиты	45
Таблица ГЭСНп 01-06-011 Устройства комплектные для питания цепей электромагнитных приводов	45
Таблица ГЭСНп 01-06-012 Устройства мигающего света	46
Раздел 3. СИСТЕМЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО ТОКА	46
Таблица ГЭСНп 01-06-020 Вторичные цепи трансформаторов напряжения	46
Таблица ГЭСНп 01-06-021 Схемы разводки трехпроводной системы	46
Таблица ГЭСНп 01-06-022 Схемы резервирования питания трехпроводной системы	46
Таблица ГЭСНп 01-06-023 Устройства контроля уровня напряжения	46

ОТДЕЛ 07. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ	47
Вводные указания.....	47
Таблица ГЭСНп 01-07-001 Асинхронные электродвигатели	47
Таблица ГЭСНп 01-07-002 Синхронные электродвигатели	48
Таблица ГЭСНп 01-07-003 Электрические машины постоянного тока	48
Таблица ГЭСНп 01-07-004 Прочие электрические машины	48
ОТДЕЛ 08. СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	49
Вводные указания.....	49
Раздел 1. ДИОДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ	49
Таблица ГЭСНп 01-08-001 Диодные преобразователи	49
Раздел 2. ТИРИСТОРНЫЕ УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ	50
Таблица ГЭСНп 01-08-010 Тиристорные устройства	50
Таблица ГЭСНп 01-08-011 Тиристорные станции управления.....	50
Раздел 3. ТИРИСТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.....	50
Таблица ГЭСНп 01-08-020 Преобразователи нереверсивные	50
Таблица ГЭСНп 01-08-021 Преобразователи реверсивные	51
Таблица ГЭСНп 01-08-022 Преобразователи частоты	51
Таблица ГЭСНп 01-08-023 Инверторы тока или напряжения.....	52
Раздел 4. ДРУГИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	52
Таблица ГЭСНп 01-08-030 Преобразователи широтно-импульсные	52
Таблица ГЭСНп 01-08-031 Преобразователи с дросселями или магнитными усилителями.....	52
Таблица ГЭСНп 01-08-032 Установки с ламповыми генераторами	53
Таблица ГЭСНп 01-08-033 Конденсаторы статические.....	53
ОТДЕЛ 09. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ	53
Вводные указания.....	53
Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	55
Таблица ГЭСНп 01-09-001 Датчики контактные механические	55
Таблица ГЭСНп 01-09-002 Бесконтактные аналоговые элементы	55
Таблица ГЭСНп 01-09-003 Бесконтактные дискретные элементы	56
Раздел 2. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	56
Таблица ГЭСНп 01-09-010 Функциональные группы управления релейно-контакторные	56
Таблица ГЭСНп 01-09-011 Функциональные группы управления аналоговые бесконтактные	57
Таблица ГЭСНп 01-09-012 Функциональные группы управления дискретные бесконтактные.....	57
Таблица ГЭСНп 01-09-013 Контуры систем автоматического регулирования	58
ОТДЕЛ 10. УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ	58
Вводные указания.....	58
Раздел 1. СХЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ	58
Таблица ГЭСНп 01-10-001 Схемы сбора и реализации сигналов информации	58
Таблица ГЭСНп 01-10-002 Схемы образования участка сигнализации	59
Таблица ГЭСНп 01-10-003 Мнемосхемы щита диспетчерского управления	59
Раздел 2. СХЕМЫ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	59
Таблица ГЭСНп 01-10-010 Схема контроля изоляции электрической сети	59
ОТДЕЛ 11. ИЗМЕРЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	59
Вводные указания.....	59
Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	60
Таблица ГЭСНп 01-11-001 Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом	60
Таблица ГЭСНп 01-11-002 Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля	60
Раздел 2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.....	61
Таблица ГЭСНп 01-11-010 Измерение сопротивления растеканию тока	61
Таблица ГЭСНп 01-11-011 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами....	61
Таблица ГЭСНп 01-11-012 Определение удельного сопротивления грунта	61
Таблица ГЭСНп 01-11-013 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	61
Таблица ГЭСНп 01-11-014 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения	62
Раздел 3. ПРОЧИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	62
Таблица ГЭСНп 01-11-020 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.....	62
Таблица ГЭСНп 01-11-021 Измерение переходных сопротивлений постоянному току	62
Таблица ГЭСНп 01-11-022 Измерение активного, индуктивного сопротивлений, емкости	62
электрических машин и аппаратов	62
Таблица ГЭСНп 01-11-023 Снятие характеристик	63
Таблица ГЭСНп 01-11-024 Фазировка электрической линии или трансформатора	63
Таблица ГЭСНп 01-11-025 Измерение коэффициента абсорбции и нелинейности изоляции	63

Таблица ГЭСНп 01-11-026 Снятие осциллограмм и векторных диаграмм.....	63
Таблица ГЭСНп 01-11-027 Измерение токов утечки или пробивного напряжения.....	63
Таблица ГЭСНп 01-11-028 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	64
Таблица ГЭСНп 01-11-029 Испытания трансформаторного масла	64
Раздел 4. КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ.....	64
Таблица ГЭСНп 01-11-030 Измерение емкости конденсатора	64
ОТДЕЛ 12. ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ	65
Вводные указания.....	65
Раздел 1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	65
Таблица ГЭСНп 01-12-001 Испытания обмоток статора генераторов	65
Таблица ГЭСНп 01-12-002 Испытания обмоток статора электродвигателей	65
Таблица ГЭСНп 01-12-003 Испытания обмоток и цепей возбуждения	66
Раздел 2. ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ (АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ), РЕАКТОРОВ И ДУГОГАСИТЕЛЬНЫХ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 кВ	66
Таблица ГЭСНп 01-12-010 Испытания обмоток трансформаторов.....	66
Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КАБЕЛЕЙ.....	66
Таблица ГЭСНп 01-12-020 Испытания сборных и соединительных шин.....	66
Таблица ГЭСНп 01-12-021 Испытания аппаратов	67
Таблица ГЭСНп 01-12-022 Испытания конденсаторов статических	67
Таблица ГЭСНп 01-12-023 Испытания вводов	67
Таблица ГЭСНп 01-12-024 Испытания изоляторов.....	67
Таблица ГЭСНп 01-12-025 Испытания токопроводов комплектных	68
Таблица ГЭСНп 01-12-026 Отыскание повреждения изолятора в закрытых токопроводах	68
Таблица ГЭСНп 01-12-027 Испытания силовых кабелей	68
Таблица ГЭСНп 01-12-028 Испытания статических преобразователей.....	69
Таблица ГЭСНп 01-12-029 Испытания вторичных цепей	69
ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ.....	69
Вводные указания.....	69
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ УСТРОЙСТВА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.....	70
Таблица ГЭСНп 01-13-001 Электрически взаимосвязанные устройства в электроустановках	70
Раздел 2. МЕХАНИЗМЫ В СОСТАВЕ АГРЕГАТА.....	70
Таблица ГЭСНп 01-13-010 Механизмы, связанные между собой блокировочными связями	70
Таблица ГЭСНп 01-13-011 Механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы.....	71
Раздел 3. АГРЕГАТЫ В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	71
Таблица ГЭСНп 01-13-020 Агрегаты, связанные между собой блокировочными связями	71
Таблица ГЭСНп 01-13-021 Агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы	72
Раздел 4. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ДИСПЕТЧЕРСКОГО) УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В ОБЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.....	72
Таблица ГЭСНп 01-13-030 Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс	72
Раздел 5. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ (ПА).....	72
Таблица ГЭСНп 01-13-040 Системы противоаварийной автоматики (ПА).....	72
ОТДЕЛ 14. ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	73
Вводные указания.....	73
Раздел 1. ЛИФТЫ С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТОРНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ	74
Таблица ГЭСНп 01-14-001 Лифты пассажирские для жилых домов.....	74
Таблица ГЭСНп 01-14-002 Лифты пассажирские для административных зданий	74
Таблица ГЭСНп 01-14-003 Лифты грузовые и больничные.....	74
Раздел 2. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ	75
Таблица ГЭСНп 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов.....	75
Таблица ГЭСНп 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий	75
Таблица ГЭСНп 01-14-015 Лифты грузовые и больничные.....	75
Раздел 3. ЛИФТЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ	76
Таблица ГЭСНп 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов.....	76
Таблица ГЭСНп 01-14-026 Лифты пассажирские для административных зданий	76
Таблица ГЭСНп 01-14-027 Лифты грузовые и больничные.....	77
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	77
Таблица ГЭСНп 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений.....	77
Таблица ГЭСНп 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта.....	77
Приложение. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ	78

