

PD 34.03.304-8f.

Правила
выполнения противопожарных
требований по огнестойкому
уплотнению кабельных линий

РД 34.03.304-87

Срок действия установлен
с 01.01.88 по 01.01.98

Настоящие Правила разработаны на основании опыта эксплуатации, отдельных действующих директивных указаний Минэнерго СССР и нормативных документов по пожарной безопасности, а также проведенных огневых испытаний во ВНИИПО МГД СССР по исследованию огнестойких уплотнений (проходок) из различных материалов для кабельных линий в соответствии с принятых рекомендаций по указанному вопросу.

Правила определяют основные требования к проектной документации, организация монтажных работ и выполнению огнестойких проходок кабельных линий для предотвращения проникновения через строительные конструкции пожароопасных факторов, а также локализации пожара в ограниченном отсеке данной пожарной зоны и уменьшения ущерба в случае его возникновения.

С выходом настоящих Правил утрачивают силу "Указания по разработке проектной документации в части обеспечения пожарной безопасности кабельного хозяйства в период строительно-монтажных работ" и "Временные требования пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и наладочных работ в кабельном хозяйстве" (приказ Минэнерго СССР от 23.04.84 № 156 ДСП).

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Правила подлежат обязательному выполнению при разработке проектной документации, производстве строительно-монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в кабельном хозяйстве электростанций, подстанций и во вспомогательных зданиях и сооружениях, а также при прокладке кабельных линий на других объектах Минэнерго СССР.

I.2. Строительные и монтажные работы в кабельных сооружениях должны вестись в соответствии с выданной в производство проектной документацией, а также в объеме проекта организация строительства

(ПОС) и проекта производства работ (ППР). Указанные проектная документация и организация работ должны предусматривать опережающий монтаж стационарной установки пожаротушения в кабельных сооружениях до начала прокладки кабельных линий.

1.3. Схема водоснабжения установки пожаротушения кабельных сооружений до сдачи ее в постоянную эксплуатацию, на период прокладки кабелей, должна обеспечивать необходимое давление воды, а также ручное управление запорной арматурой до комплексного опробования технологического оборудования.

1.4. Приказом по управлению строительства, монтажной организации и дирекции предприятия должны назначаться ответственные лица за противопожарное состояние конкретных строящихся зданий, сооружений и помещений, а также за эксплуатацию смонтированных установок пожаротушения.

1.5. Приемку строительной части помещений и кабельных сооружений под монтаж оборудования и конструкций следует производить комиссиями с составлением соответствующего акта, предъявлением исполнительных документов на фундаменты, опоры, строительные и электромонтажные конструкции и закладные элементы, а также с выполнением необходимого уровня чистоты, отделка, гидроизоляция, обеспечения нормального температурно-влажностного режима в помещениях и с обязательным монтажом установки пожаротушения (если она предусматривается по действующим нормам документа).

1.6. Персоналом заказчика, генподрядной и субподрядных организаций при проведении строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ должны соблюдаться Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР.

1.7. Перед сдачей кабельного хозяйства в постоянную эксплуатацию должны быть закончены все пусконаладочные работы и испытания стационарной установки пожаротушения для перевода ее в автоматический режим работы с оформлением актов, согласно требованиям "Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок южного пожаротушения" (ТИ 34-00-046-85) и "Типовой инструкции по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях Минэнерго СССР" (ТИ 34-00-039-85).

1.8. Запрещается принимать в эксплуатацию кабельные помещения и сооружения энергопредприятий:

1.8.1. При наличии строительных и монтажных недоделок.

1.8.2. При несоответствии норм прокладки кабельных линий или выполнении их с отступлением от проекта, а также при отсутствии согласования этих отступлений от нормативно-технических документов в установленном порядке.

1.8.3. Без полного уплотнения всех кабельных линий.

1.8.4. Без работоспособных дренажных устройств и систем пожаротушения (при их наличии по нормам).

1.8.5. Без противопожарных поясов и перегородок, закрывающихся дверей и других противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом.

2. ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

2.1. Проектная документация на кабельное хозяйство строящихся предприятий, выданная заказчиком в производство, а также ПОС и ППР должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (РД 34.49.101-87) и настоящим Правилам.

2.2. Проектная документация должна содержать следующие основные противопожарные требования:

2.2.1. Организация строительных и монтажных работ для обеспечения опережающего ввода наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения объекта и стационарных установок пожаротушения в кабельных сооружениях.

2.2.2. Очередность общестроительных, монтажных и отделочных работ кабельных сооружений с учетом пускового комплекса.

2.2.3. Объемы и очередность прокладки кабелей (после ввода в действие стационарной установки пожаротушения).

2.2.4. Механизация работ при вертикальном и горизонтальном перемещениях конструкций и кабельной продукции в зоне монтажа и прокладки кабелей по конструкциям, а именно: определение путей транспортировки и мест выполнения строительных проемов, а также накопительных площадок для монтажной зоны, установление мест и типов закладных деталей для электроконструкций, крепления талей, кран-балок, тельферов и других механизмов для выполнения монтажных работ.

2.2.5. Порядок выполнения уплотнений огнестойкими материалами в местах прохода кабельных линий через строительные конструкции, перегородки и перекрытия, а также выполнение огнестойких поясов в кабельных коробах в период монтажных работ и перед вводом их в эксплуатацию.

2.2.6. Завершение окончательных отделочных работ и другие мероприятия, необходимые для ввода кабельных сооружений в эксплуатацию.

2.3. Для прохода кабельных линий через строительные проемы, через стены, перегородки и перекрытия необходимо предусматривать:

2.3.1. Складные трубы из изогорючих материалов для прокладки одиночных кабелей с обязательным их уплотнением изогорючим материалом.

2.3.2. Для пучков контрольных кабелей с максимальными размерами по высоте и ширине не более 100 мм и для одиночных кабелей – асбосцементные трубы или модульные кабельные проходки огнестойкостью 0,75 ч с габаритными размерами по длине не менее 200 мм в сечении:

100x100 мм – односекционные;
100x200 мм – двухсекционные;
100x300 мм – трехсекционные;
100x400 мм – четырехсекционные.

2.4. Для основных потоков кабельных линий объектов следует предусматривать:

2.4.1. В кабельных сооружениях (кабельных этажах, туннелях, каналах, галереях) и электротехнических помещениях – кабельные конструкции и облегченные перфорированные и решетчатые металлические лотки.

Запрещается применение металлических лотков со сплошным дном и коробов.

2.4.2. В технологических помещениях и на эстакадах – открытую прокладку кабелей, а в местах возможных механических повреждений, как правило, в каналах, шахтах – в облегченных перфорированных и решетчатых лотках.

Допускается применение металлических коробов на совмещенных эстакадах с ЛВМ и ГЖ, а также на неосновных потоках и в местах возможного механического их повреждения, обоснованных проектом.

Цю устанокка металлических коробов типов КБ и КИ выполнять в них перегородки и уплотнения с огнестойкостью не менее 0,75 ч в местах: прохода кабелей через стены и перекрытия; на горизон-

тальных участках и эстакадах через каждые 30 м длины коробов; на вертикальных участках через каждые 20 м высоты и при проходе через перекрытия; в местах разветвлениях в коробах основных потоков кабеля.

2.4.3. На территории ОРУ и подстанциях – железобетонные лотки, каналы и туннели.

2.5. Прокладку силовых кабелей по конструкциям, в каналах, лотках и коробах следует предусматривать однорядно, а контрольных кабелей послойно или пучками, в соответствии с требованиями ПУЭ, максимальным размером в диаметре не более 100 мм, или в отдельных ячейках специальных кабельных конструкций размером 100x100 мм.

2.6. Указанные кабельные конструкции, лотки и короба должны применяться только заводского изготовления.

2.7. Для выполнения монтажных работ, эксплуатации и ремонта кабельных трасс вне специальных кабельных сооружений (туннелей, кабельных этажей и т.п.), при их расположении на высоте 2,5 м и более отметки обслуживания, а также с учетом количества кабелей в потолке (10 силовых кабелей и более, 50 контрольных кабелей и более) следует предусматривать шаги обслуживания.

2.8. Для обеспечения пожарной безопасности необходимо предусматривать в проектно-сметной документации многократное уплотнение кабельных проходов, а именно: в период проведения программы укладки кабельных трасс до их сдачи в эксплуатацию – негорючими материалами (супертонкое базальтовое колоково, специальные вспучивающиеся материалы, уплотняющие огнестойкие пакеты и т.п.).

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОГНЕСТОЙКИХ УПЛОТНЕНИЙ

3.1. Выполнение огнестойких проходов кабелей через строительные конструкции, устройство противопожарных перегородок и поясов в кабельных и других помещениях, сооружениях, на открытых трассах, в лотках и коробах должно производиться в соответствии с действующими технологическими инструкциями.

Проходы кабельных линий через стены, перегородки и перекрытия должны быть уплотнены любыми негорючими материалами, согласно приложению, для обеспечения максимального предела огнестойкости 0,75 ч.

В период проведения монтажных работ должны выполняться многократные уплотнения мест прохода кабелей с таким же пределом огнестойкости.

3.2. Многократное уплотнение кабельных линий в основных кабельных помещениях (туннелях, эстакадах, проходных шахтах и галереях) в период монтажных работ следует выполнять из материала, позволяющих применять их несколько раз (т.е. инвентарные уплотняющие изделия), а также из материалов легкоразъемных для продолжения укладки кабелей в следующие периоды монтажных работ:

3.2.1. При пероридах прокладки кабельных линий более 1 суток.

3.2.2. К моменту испытания кабелей и подачи напряжения на собственные нужды со сдачей указанных помещений в оперативное обслуживание эксплуатацией и введением нарядов-допусков.

3.2.3. К комплексному опробованию технологического оборудования.

3.3. Перед сдачей кабельного хозяйства в эксплуатацию торцы кабельных проходок с волокнистыми материалами и пакетами рекомендуется покрывать огнезащитными материалами толщиной не менее 5 мм.

3.4. При применении в производственных помещениях металлических коробов типов КГБ, КП и других (в местах возможных механических и других повреждений) выход отдельных кабелей из них следует выполнять с использованием защитных изделий (патрубков, штуцеров, трубы, сальников и т.д.).

3.5. Кабельные линии, проложенные в шахтах и металлических коробах КГБ, КП и других, следует уплотнять с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч в следующих местах:

3.5.1. При входе в кабельные сооружения.

3.5.2. При прохождении через каждую отметку основного перекрытия, а также через каждые 20 м на протяженных вертикальных участках кабельных коробов.

3.5.3. Через каждые 30 м горизонтальных участков кабельных коробов, а также в местах примыкания (ответвлений) других коробов.

3.6. Не допускается заполнять пучки кабелей диаметром более 100 мм.

При прохождении пучка кабелей через перегородки, стены и перекрытия, для обеспечения уплотнения кабелей их следует раскладывать, как прапор, в один слой, отделяя каждый один от другого огнестойким уплотняющим материалом толщиной не менее 20 мм.

3.7. При толщине стены, перегородки и перекрытия больше величин уплотняющих заделок кабелей, указанных в приложении, следует заполнять их с двух сторон (по каждому торцу) с нормативной толщиной саделки кабелей.

При толщине перегородки (перекрытия) менее указанных величин уплотнения кабельных проходок общей толщина заделки должна соответствовать указанным величинам, при этом допускается делать выступы с обеих сторон перегородки.

3.8. Отверстия (проемы) в строительных конструкциях вокруг кабельных проходок, коробов и труб должны быть заделаны цементными растворами на всю толщину строительных конструкций до нормативного предела огнестойкости.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л Е Р В Ч Е Н Ъ

ОСНОВНЫХ ОГНЕСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УДЛОТНЕНИЯ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ
ЧЕРЕЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

№ п/п	Наименование материала	Минимальная толщина (глубина) уплотнения кабельных трасс при максимальной огнестойкости 0,75 ч, мм	Вид изделий и их размеры, мм	Основное назначение уплотняющего материала	Примечание
I	2	3	4	5	6
I	Базальтовое супертонкое волокно (РСТ УССР 5013-81)	250	Пакеты 250x150x30 из стеклотканя, волокно	Много-кратное уплотнение кабельных трасс в период проекладки кабелей, по-различно стоячими толщинами	Рекомендуется торцы покрывать огнезащитным материялом, толщиной не менее 5 мм
2	Муллиткремнеземное волокно (ТУ 34-62-50-УРСП-86)	250	То же	То же	То же
3	Деноасбест ДА-21 (ТУ II-74-81)	250	Плита 250x200x40 300x200x40	-"-	-"-
4	Вермикулит (ТУ 21-25-73-87)	250	Пакеты 250x150x30 из стеклотканя. Трубы 250x020	-"-	-"-
5	Огнезащитный состав ОЗС (по способу КАМКОМ) или леноопласт марки ФК-75 (ТУ 09.049-86)	200	-	Постоянное уплотнение кабельных трасс	-

Продолжение приложения

I	2	3	4	5	6
6	Цементно-песчаные растворы при марке цемента не выше 200 и соотношении I:10 и марки раствора не более 10	200	-	Постоянное уплотнение кабельных трасс	-
7	Цементно-глинисто-песчаные растворы при марке цемента не выше 200 и соотношении I:I, 5:II и марки раствора не более 10	200	-	То же	-
8	Глинисто-песчаные растворы при соотношении 1:3	200	-	-" -	Рекомендуется дополнительно покрывать торцы огнезащитным материалом толщиной 5 мм
9	Гипсокерамитные растворы при соотношении 1:12	200	-	-" -	-
10	Полистоп и Полипласт (производство ВИР)	200	-	-" -	Поставляется по экспорту совместно с оборудованием для нанесения

Примечания:

1. Огнезащитный состав ОЗС в пенопласт ФК-75 (поз.5) применяются на объектах по перечню, согласованному в установленном порядке с Согзалистромонтажом и ГУКСом Минэнерго СССР.
2. В Перечень разработчиками могут вноситься дополнения и изменения по мере разработки новых огнестойких материалов для уплотнения кабельных линий и проведения огневых испытаний.